

Laddningsinstruktioner

S

1. Anslut GP PowerBank direkt till ett vägguttag.
2. Ladda alltid GP NiMH batterierna parvis i GP PowerBank. Både AA- och AAA-storlek kan laddas på samma gång. Ladda endast NiMH batterier.



3. Sätt i GP NiMH batterierna i GP PowerBank vända enligt markeringarna för (+) och (-). Undvik omvänd laddning, dvs (-) polen mot (+).
4. Ladda inte batterier av samma storlek med olika kapacitet på samma gång.
5. De gröna LED indikatorerna kommer att lysa under laddning. Indikatorerna kommer endast att slås av då laddaren inte sitter i uttaget eller då det inte sitter några batterier i laddaren.
6. Laddtid

Storlek	AA							
Kapacitet	2700series	2500series	2300series	2100series	2000series	1800mAh	1600mAh	1300mAh
Timmar	17	16	15	14	13	12	11	9
Storlek	AAA							
Kapacitet	1000series	950series	850mAh	800mAh	750mAh	700mAh	650mAh	600mAh
Timmar	15	14	13	12	11	10.5	10	9

- * När batterierna är nya skall de laddas samt urladdas 2 till 3 gånger för att uppnå optimal prestanda.
* Batterierna skall alltid laddas om de inte använts på mer än en vecka.

Podmienky nabijania

SK

1. Pripočte GP PowerBank priamo do zásuvky. Nikdy nepoužíajte predživoacu šnúru.
2. Vždy nabíjajte GP NiMH batérie v GP PowerBank v pároch. Obe veľkosti AA & AAA môžu byť nabíjané súčasne.



3. Vložte GP NiMH batérie do GP PowerBank podľa vyznačenej polarít. Vyvarujte sa nabíjania pri obrátenej polarite.
4. Nenabíjajte naraz články z rozdielnymi kapacitami, i keď sú stejného rozmeru.
5. Zelené LED indikátory svetla po celú dobu nabíjania. Len v prípade odpojenia nabíjačky zo siete indikátory zhasnú.
6. Doba nabíjania

Rozmer	AA							
Kapacita	2700series	2500series	2300series	2100series	2000series	1800mAh	1600mAh	1300mAh
Hodiny	17	16	15	14	13	12	11	9
Rozmer	AAA							
Kapacita	1000series	950series	850mAh	800mAh	750mAh	700mAh	650mAh	600mAh
Hodiny	15	14	13	12	11	10.5	10	9

- * Pri použití nových batérií dochádza k optimalizácii výkonu článkov až po 2-3 násobnom nabíí a vybití.
* Pokiaľ sú batérie skladované viac ako jeden týždeň, doporučujeme ich pred použitím vždy dobiť.

Şarj Talimatı

TR

1. GP PowerBank cihazını direkt olarak elektrik prizine takınız. Kesinlikle ara kablo kullanmayınız.
2. Sadece GP NiMH pillerini aşağıda gösterildiği gibi yerleştirerek şarj ediniz.



3. GP Ni-MH pillerini cihaza, polaritelerini (+ ve - kutuplarını) dikkate alarak yerleştiriniz. Kesinlikle kutupları ters yerleştirmeiniz.
4. Değişik kapasiteye sahip aynı ölçüdeki pilleri aynı anda şarj etmeyiniz.
5. Yeşil renkli LED göstergeler şarj müddeti boyunca yanacaktır. Cihazı prizden çekerseniz veya pilleri çıkarırsanız göstergeler sönecektir.
6. Şarj Süreleri

Pil Ölçüsü	AA							
Pil kapasitesi	2700series	2500series	2300series	2100series	2000series	1800mAh	1600mAh	1300mAh
Saat	17	16	15	14	13	12	11	9
Pil Ölçüsü	AAA							
Pil kapasitesi	1000series	950series	850mAh	800mAh	750mAh	700mAh	650mAh	600mAh
Saat	15	14	13	12	11	10.5	10	9

- * İlk kullanımlarda pillerinizi mümkünse 2-3 defa tam şarj ve deşarj yapınız. Pilin kullanım kapasite ve ömrünü en üst düzeyde tutacaktır. Pilleri tam olarak doklamak için, yukarıda ki tabloda gösterilen süreler kadar şarj etmeniz gerekektedir.

Viktigt

1. GP PowerBank är gjord endast för inomhusbruk. Utsätt den därför ej för regn eller kyla.
2. Använd inte GP PowerBank för att ladda NiCd eller alkaline batterier.
3. Blanda inte olika typer av batterier (Lex. NiMH, NiCd, alkaline, etc) i den elektriska apparaturen.
4. Ta ur batterierna ur apparaturen om den inte skall användas under en längre tid.
5. Utsätt inte batterierna för eld. Ta inte isär eller kortslut batterierna.
6. Om batterikapaciteten avsevärt minskar, då är det tid att byta ut batterierna mot nya.

	UL Plug	BS Plug	GS Plug
Ingående volt	120V AC	230V AC	230V AC
Utgående volt	2,8V	2,8V	2,8V
Laddningsström	AA Size AAASize	180mA 80mA	180mA 80mA
Laddningstemperatur	0°C to 45°C	0°C to 45°C	0°C to 45°C
Batterilagringsstemperatur	-20°C to 35°C	-20°C to 35°C	-20°C to 35°C

Dôležité upozornenie

1. GP PowerBank je určený len na vnútorné použitie. Nevystavujte ho snehu a dažďu.
2. GP PowerBank nabíjajte iba batérie typu NiMH. U iných typov batérií môže dôjsť k vytečeniu batérie, výbuchu, poraneniu osôb či materiálnym škodám.
3. V el. prístrojoch nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií (napr. NiMH, NiCd, alkalické, atď.)
4. Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte batérie.
5. Nezhadzujte batérie do ohňa, nerozoberajte ich a neskracujte.
6. Pokiaľ sa výkon batérie podstatne znižuje, je čas batériu vymeniť.
7. Tato nabíjačka má byť správne umiestnená na vertikálnej polohe.

	UL Plug	BS Plug	GS Plug
Vstupné napätie	120V AC	230V AC	230V AC
Výstupné napätie	2,8V	2,8V	2,8V
Nabíjací prúd	AA Typ AAA Typ	180mA 80mA	180mA 80mA
Nabíjacia teplota	0°C to 45°C	0°C to 45°C	0°C to 45°C
Skladovacia teplota	-20°C to 35°C	-20°C to 35°C	-20°C to 35°C

Uyarı

1. GP PowerBank II cihazı sadece kapalı mekan kullanımları için dizayn edilmiştir.
2. Sadece Ni-Mh pilleri şarj ediniz. Diğer tip pillerin şarj edilmesi pilin akması, çatlaması gibi zarar ve hasarlara neden olabilir.
3. Ni-Mh, Ni-Cd, Alkalın tiplerini aynı anda şarj etmeyiniz.
4. Eğer çok uzun bir süre pil şarj etme ihtiyacınız yoksa, cihazı elektrik prizinden çıkartınız.
5. Pilleri kesinlikle açmayınız, ezmeyiniz ve kısa devre yaptırmayınız.
6. Belirli bir süre sonunda pillerin performansı düşerse, pillerinizi değiştiriniz.

	UL Plug	BS Plug	GS Plug
Giriş Voltajı	120V AC	230V AC	230V AC
Çıkış Voltajı	2,8V	2,8V	2,8V
Şarj Akımı	AA Size AAA Size	180mA 80mA	180mA 80mA
Trickle Şarj Isısı	0°C to 45°C	0°C to 45°C	0°C to 45°C
Pil muhafaza sıcaklığı	-20°C to 35°C	-20°C to 35°C	-20°C to 35°C

HB

הוראות בטיחות

- מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.
- מנע חידרת מיים או לחות.
- הרחק מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש.
- הרחק מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלהשן על המסען.
- חבר רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על המסען.
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
- אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם לפי המלצות היצרן. חיבור לקווי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.