

LOGICOM®



RIVA 1000

**Téléphone sans fil DECT
avec main libre
et présentation du numéro**

Guide Utilisateur



DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens, pour la sécurité usagers et les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension Réseau Téléphoniques) au sens de la norme EN 60950.


La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

SOMMAIRE

EMPLACEMENT DES COMMANDES	5
COMBINE	5
BASE	6
INSTALLATION	7
DEBALLAGE	7
PLACER LA BASE	7
SE CONNECTER	7
BATTERIE	8
CHARGER LES BATTERIES	8
INFORMATIONS DE SECURITE	8
FONCTION ON/OFF	9
INDICATEUR DE BATTERIE	10
TEMPS D'UTILISATION	10
AVERTISSEMENT DE PORTEE	10
PRISE CASQUE	11
ECRAN COMBINE	11
UTILISATION	12
EMETTRE UN APPEL EXTERNE	12
MINUTERIE DE TEMPS D'APPEL	12
REPENDRE A DES APPELS ENTRANTS	12
FONCTION HAUT-PARLEUR	12
CONTROLE DU VOLUME	13
MODE VEILLE	14
BOUTON SILENCE	14
APPELER/RECHERCHER LE COMBINE	14
RECOMPOSER LE DERNIER NUMERO ET JOURNAL DES NUMEROS D'APPELANT	14
NUMEROS EN MEMOIRE DANS LE REPERTOIRE	15

CONFIGURATION	22
SONNERIE COMBINE	23
LANGUE DU COMBINE	24
SON DU CLAVIER DU COMBINE	24
MODE DE COMPOSITION DE LA BASE	25
APPEL DIRECT COMBINE (FONCTION D'APPEL BÉBÉ)	26
VERROUILLER LE CLAVIER DU COMBINE	27
ACTIVER / DESACTIVER LA FONCTION SURVEILLANCE ENFANT	27
NOM DU COMBINE	28
DUREE DE CLIGNOTEMENT DE LA BASE	28
CODE PIN	29
SONNERIE DE LA BASE	31
INTERDICTION D'APPELS	33
CODE D'ACCES PABX	34
FONCTIONS ANNEXES	36
SYSTEME DECT	36
BASES SUPPLEMENTAIRES	36
RFPI	37
COMBINES SUPPLEMENTAIRES	37
ENREGISTREMENT AVANCE	38
SELECTIONNER BASE	39
DESENREGISTRER	40
APPEL INTERCOM	41
TRANSFERT D'APPELS	41
CONFERENCE TELEPHONIQUE	42
DIVERS	42
INTERFERENCE	42
PROBLEMES FREQUENTS ET SOLUTIONS	42
REDEFINIR LE CODE PIN DU COMBINE	44
RECONFIGURER LE COMBINE	45
RECONFIGURER LA BASE	45
GUIDE RAPIDE DE REFERENCE	46

EMPLACEMENT DES COMMANDES



1) Ecouteur

Prise casque (en option pour casque mains libres)

2) ECRAN

3) LIGNE

Appuyez sur cette touche pour prendre et terminer un appel

4) CLIGNOTEMENT / PAUSE (R/P)

Permet d'activer un rappel pendant un appel /

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour insérer une pause

5) DEFILEMENT DU MENU VERS LE HAUT / LNR (Recomposition du dernier numéro) ▲ . R/P

Appuyez sur cette touche pour faire défiler le menu vers le haut /

Permet de connaître le dernier numéro composé en mémoire

6) TOUCHES POUR COMPOSITION DES NUMEROS

7) SYSTEME D'INTERCOMMUNICATION / HAUT-PARLEUR INT

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le haut-parleur.

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour un appel interne.

8) MENU /

Permet d'activer le menu de programmation.

9) CONFIRMER (OK)

Permet de confirmer votre configuration en mode de programmation.

10) EFFACER / ECHAP. (C)

Efface le dernier chiffre entré / Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour quitter le mode de programmation.

11) DEFILEMENT DU MENU VERS LE BAS / CID ▼

Appuyez sur cette touche pour faire défiler le menu vers le bas /

Permet de revoir des informations CID

12) TOUCHE

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer la conférence téléphonique entre des appels externes et internes entre deux combinés.

13) VOLUME / SILENCE MICRO-

PHONE /

Permet d'ajuster le volume de l'écouteur / du haut-parleur pendant un appel / Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour mettre le microphone en mode silence

14) MICRO

Permet de parler à votre correspondant
BASE
(de haut en bas et de gauche à droite)

15) INDICATEUR D'UTILISATION

16) INDICATEURS DE

CHARGE 

17) PRISE CORDON D'ALIMENTATION

18) PRISES DE CHARGEMENT

19) PRISE ALIMENTATION

20) TOUCHE DE BIP

INSTALLATION

DEBALLAGE

Vous trouverez les éléments suivants dans la boîte :

- Combiné
- Base
- 3 batteries NiMH (rechargeables)
- Bloc d'alimentation
- Cordon d'alimentation
- Guide utilisateur

PLACER LA BASE

Il est essentiel pour une portée et des performances optimales que la base et le combiné puissent recevoir et transmettre des signaux radio corrects.

Placez la base à proximité :

- d'une prise de réseau téléphonique,
- d'une prise secteur.

Le meilleur emplacement est dans une pièce à l'étage et au centre de la zone à couvrir. Si vous jugez que la portée est mauvaise, essayez de changer la base de place.

- Ne la placez pas directement sous les rayons du soleil ou dans un endroit fortement humide.
- Ne la placez pas à proximité : d'équipements électriques tels que TV, ordinateurs, réfrigérateurs, etc., ou à proximité de radiateurs, de tuyaux métalliques ou d'encadrements de fenêtres.

SE CONNECTER

1. Connectez la fiche de la prise d'alimentation à l'arrière de la base et à une prise secteur.
2. Connectez la ligne téléphonique à l'arrière de la base et à une prise de réseau téléphonique.
3. Enlevez le couvercle de la batterie situé à l'arrière du combiné en exerçant une petite pression sur celui-ci et en le retirant de l'unité. Insérez la batterie fournie en respectant la polarité indiquée. Remettez en place le couvercle de la batterie.

BATTERIE

Après chargement initial, l'adaptateur doit rester connecté au secteur et à la base et l'alimentation activée. Nous vous recommandons de laisser le combiné en charge toute la nuit pour garantir un temps d'utilisation maximal. Les batteries doivent pouvoir rester en charge pendant 110 heures en fonction de leur utilisation. Si le téléphone n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, les vacances, par exemple, déconnectez l'adaptateur. A sa reconnexion, vous devez recharger le combiné pendant 15 heures. Les batteries doivent être remplacées si elles ne maintiennent pas leur charge pendant plus de deux heures. Les batteries rechargeables (NiMH) ne comportent pas de cadmium et doivent être jetées de manière appropriée en respectant l'environnement.

IMPORTANT

La garantie sera nulle si des problèmes surviennent après utilisation d'une batterie autre que celle spécifiée.

CHARGER LES BATTERIES

Vous ne pouvez pas émettre ou recevoir des appels lorsque la batterie est déchargée. Lorsque la batterie est pratiquement déchargée, l'indicateur de batterie s'allume et une tonalité d'avertissement retentit.

INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant.

Vous devez prendre d'autres dispositions pour pouvoir contacter les services d'urgence.

AVERTISSEMENT

Ce réseau électrique est classé conformément aux critères de la norme EN60-950.


Le seul moyen de mettre hors tension ce produit consiste à débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.

Assurez-vous que la prise électrique est située à proximité de l'appareil et est facilement accessible. Pour pouvoir effectuer des appels en cas de coupure de courant, nous recommandons que ce téléphone soit utilisé en complément d'un autre téléphone ne requérant pas d'être mis sous tension.



MESURES DE SECURITE

- Ne mettez pas le combiné en contact avec de l'eau.
- N'ouvrez pas le combiné ou la base. Vous pouvez être exposé à de fortes tensions. Contactez notre service après-vente pour toute réparation.
- Ne mettez pas les prises de chargement ou la batterie en contact avec un matériau conducteur tel que des clés, des trombones, des bagues, des bracelets, etc.
- Assurez-vous d'insérer correctement les batteries en respectant les polarités indiquées.

FONCTION ON/OFF

La touche  permet d'activer le combiné. Lorsque le combiné est désactivé, la puissance de la batterie est conservée et vous ne pouvez ni émettre ni recevoir d'appels.

Pour désactiver le combiné

1. Appuyez sur la touche  / .
2. L'écran du combiné affiche PHONEBOOK (REPertoire).
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que SWITCH OFF (DESACTIVE) s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
5. L'alimentation du combiné sera coupée.

Remarque : désactivez le combiné avant de remplacer votre batterie.

INDICATEUR DE BATTERIE

 Chargée

 A moitié chargée

 Batterie faible. Un bip d'avertissement retentit.

TEMPS D'UTILISATION

Après chargement initial, l'adaptateur doit rester connecté au secteur et à la base et l'alimentation activée. Nous vous recommandons de laisser le combiné en charge toute la nuit pour garantir un temps d'utilisation maximal. Les batteries ont une autonomie de 100 heures en mode veille ou de 6 heures en conversation.

AVERTISSEMENT DE PORTEE

En cas de baisse de la qualité du signal reçu depuis la station de base en dessous d'un certain niveau,

Exemple : le combiné est déplacé de sa zone de transmission depuis la station de base, une " tonalité d'avertissement " est émise à l'intention de l'utilisateur.

Lorsque l'utilisateur se rapproche de la station de base ou quitte la zone hors-de-portée, l'alarme s'arrête.

L'indication **RANGE OUT (HORS PORTEE)** s'affiche à l'écran si le combiné se situe dans la zone hors-de-portée.

IMPORTANT : En raison d'interférences radio dans l'environnement, une perte occasionnelle de synchronisation peut survenir entre le combiné et la base pendant une durée très courte. La BASE passera automatiquement et très rapidement sur un autre canal pour surmonter les interférences et restaurer la synchronisation.


Pendant cette courte durée, l'écran du combiné peut indiquer RANGE OUT (HORS PORTEE), puis revenir à la normale.

PRISE CASQUE

Un casque peut être relié à la prise casque située sur la partie gauche du combiné. Lorsqu'un casque est connecté, aucun son ne sera audible par le haut-parleur du combiné.

Remarque : le casque est un élément facultatif.

ECRAN COMBINÉ





Symbole

Signification

1. Niveau charge batterie	Indique le niveau de puissance de la batterie.
2. Mode de configuration	Définit la fonction combiné, base ou répertoire.
3. DTAM	Non disponible
4. Appel interne	Vous êtes relié à d'autres combinés.
5. Appel externe	Vous êtes connecté à la ligne téléphonique.
6. Silence	Microphone en silence
7. CID	Vous avez reçu des messages d'affichage de l'appelant.
8. Poste à haut-parleur	Le haut-parleur de votre combiné est activé.
9. Réception	Indique la force de la liaison du signal entre le combiné et la base.
10. AM	Non disponible
11. PM	Non disponible

UTILISATION

EMETTRE UN APPEL EXTERNE




- Composez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler (le numéro sera visible sur l'écran). Si vous composez un chiffre correct, utilisez la touche **C** pour l'effacer.
- Appuyez sur la touche  (le numéro sera composé automatiquement).
- Pour terminer l'appel, appuyez sur .

MINUTERIE DE TEMPS D'APPEL


La durée des appels sortants et entrants apparaîtra sur l'écran approximativement 4 secondes après la fin de l'appel.

REPENDRE A DES APPELS ENTRANTS

La base et le combiné sonnent à la réception d'un appel externe.



- Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche  et relâchez-la lorsque le combiné sonne. Le symbole du combiné  apparaît à l'écran à la réception d'un appel.
- Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche .

FONCTION HAUT-PARLEUR

Si vous souhaitez avoir les mains libres pendant un appel, appuyez sur la touche mains libres . Le combiné doit être en position verticale et vous devez être placé à un moins d'un mètre de celui-ci.


EMETTRE UN APPEL A L'AIDE DE LA FONCTION HAUT-PARLEUR

Composez normalement le numéro.

- Lorsque l'appel arrive, appuyez sur la touche . Le mode mains libres est maintenant activé. Placez le combiné sur une surface plane.
- Vous pouvez maintenant parler par le microphone dans le combiné. Pour poursuivre l'appel à l'aide du combiné, appuyez à nouveau sur la touche mains libres.
- Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche .

CONTROLE DU VOLUME


Vous pouvez sélectionner l'un des trois niveaux différents de volume disponibles pour l'écouteur du combiné pendant un appel. Ce réglage peut s'effectuer que vous soyez en mode combiné, casque ou mains libres.

- Un appel est reçu dans le combiné.
- Appuyez sur la touche du volume,  l'écran affiche une configuration type (VOL : LOW (FAIBLE), VOL : MEDIUM (MOYEN), VOL=HIGH (ELEVE))
- Sélectionnez la configuration souhaitée en appuyant sur la touche du volume.
- Appuyez sur la touche **OK** ou attendez quelques secondes pour saisir le mode d'appel.


MODE VEILLE


Lorsque le combiné n'est pas utilisé (mode veille), l'écran à cristaux liquides affiche le numéro d'identification du combiné ainsi que l'icône antenne et batterie.

BOUTON SILENCE


Si pendant une conversation téléphonique, vous souhaitez parler à un tiers en privé sans que l'appelant n'entende, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée (le symbole silence apparaît à l'écran). Pour reprendre la conversation, appuyez à nouveau sur cette touche et maintenez-la enfoncée.

APPELER/RECHERCHER LE COMBINÉ

Pour appeler ou localiser un combiné si vous l'avez perdu, appuyez sur la touche  sur la base. Le combiné sonne pendant environ 30 secondes.

Pour arrêter cette fonction, appuyez deux fois sur la touche  sur le combiné.

RECOMPOSER LE DERNIER NUMERO ET JOURNAL DES NUMEROS D'APPELANT

Les téléphones possèdent un journal mémoire des appels sortants (rappel du dernier numéro). Il peut stocker jusqu'à 5 appels sortants. L'utilisateur peut revoir le dernier numéro en appuyant sur la touche  **▲/RP**. Appuyez sur la touche .

PRESENTATION DE L'ID DE L'APPELANT

L'affichage de l'appelant vous permet de visualiser qui est l'appelant juste avant que vous ne répondiez à un appel et qui vous a appelé en votre absence.

L'affichage de l'appelant ne fonctionne que si le service correspondant est implémenté sur votre ligne téléphonique*.

LOGICOM®

Lorsque votre téléphone sonne, les informations concernant l'appelant apparaissent à l'écran. Si le numéro de l'appelant correspond à un enregistrement dans le répertoire de votre combiné, le nom de l'appelant correspondant à l'enregistrement apparaît. Le combiné peut stocker jusqu'à 10 appels entrants. Le numéro le plus ancien sera automatiquement écrasé si la liste est complète.

AVERTISSEMENT

*L'affichage de l'appelant est un service de réseau téléphonique facultatif. Ce téléphone fournira les informations d'affichage de l'appelant à condition que le service soit disponible sur le réseau téléphonique et que tous les frais d'abonnement (si requis) aient été réglés. Aucune information autre que le numéro appelant ne s'affichera si le fournisseur du service de réseau téléphonique fournit des informations d'affichage de l'appelant en mode Signalisation multi-fréquence. Contactez votre opérateur de réseau téléphonique pour de plus amples informations.

Si le service d'affichage de l'appelant n'est pas implémenté sur votre ligne téléphonique, les informations relatives aux appels entrants ne s'afficheront pas. Si le combiné est enregistré sur une base différente, toute information relative à la liste d'appels sera perdue.

Chaque entrée de la liste d'appelants comporte :

- le nom de l'appelant (jusqu'à 10 caractères),
- le numéro de l'appelant (jusqu'à 20 chiffres).

RECOMPOSER LES NUMEROS D'AFFICHAGE DE L'APPELANT


1. Lorsque le combiné est en mode veille, appuyez sur la touche **CID**. L'écran du combiné affiche le numéro de l'enregistrement **CID** non lu et l'enregistrement complet du **CID**.



NEW CALL (NOUVEL APPEL)
X/Y

Le numéro **X** indique l'enregistrement **CID** non lu alors que le nombre **Y** indique l'enregistrement complet du **CID**.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **CID** pour faire défiler les enregistrements.

Le numéro de l'enregistrement **CID** non lu sera mis à jour pendant que vous visualisez les enregistrements **CID**.

3. Appuyez sur la touche  pour rappeler le numéro affiché à l'écran.

4. Appuyez sur la touche  /  pour afficher TIME (HEURE).

5. Appuyez sur la touche **OK** pour vérifier l'heure de l'appel entrant.



6. Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'état précédent ou appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pour remettre le combiné en mode veille.

SAUVEGARDER LES NUMEROS D'AFFICHAGE DE L'APPELANT DANS LE REPERTOIRE

1. Après avoir mis le combiné en mode veille, appuyez sur la touche **CID**.

L'écran du combiné affiche le numéro de l'enregistrement **CID** non lu et l'enregistrement **CID** complet.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **CID** pour faire défiler les enregistrements.

3. Appuyez sur la touche  /  pour afficher TIME (HEURE).

4. Appuyez sur la touche **CID** pour afficher SAVE (SAUVEGARDER), puis sur la touche **OK**.

NAME? (NOM ?)

5. Saisissez le nom et appuyez sur la touche **OK**.

Utilisez les touches auxquelles des lettres sont affectées pour écrire le nom. Appuyez une seule fois sur la touche pour saisir la première lettre indiquée, appuyez, deux fois pour saisir la deuxième lettre indiquée, trois fois pour saisir la troisième lettre indiquée, etc. Pour insérer un espace ou "-", appuyez sur **1**.

Si vous commettez une erreur, vous pouvez supprimer des caractères à gauche du curseur en appuyant sur **C** autant de fois que nécessaire.

6. Modifiez le numéro et appuyez sur la touche **OK**.



Remarque : nous vous recommandons de stocker le numéro de téléphone complet avec le code **STD** de manière à ce que le nom associé puisse s'afficher correctement à l'apparition du CID.

EFFACER LES NUMEROS D'AFFICHAGE DE L'APPELANT

1. Après avoir mis le combiné en mode veille, appuyez sur la touche **CID**.

L'écran du combiné affiche le numéro de l'enregistrement **CID** non lu et l'enregistrement **CID** complet.

2. Appuyez sur la touche **CID** plusieurs fois pour atteindre l'enregistrement à effacer.

3. Appuyez sur la touche  /  pour afficher TIME (HEURE).

4. Appuyez sur la touche **CID** jusqu'à ce que ERASE (EFFACER) apparaisse.



5. Appuyez sur la touche **OK** pour effacer l'enregistrement **CID**.

EFFACER TOUS LES NUMEROS D'AFFICHAGE DE dessous

1. Après avoir mis le combiné en mode veille, appuyez sur la touche **CID**.

L'écran du combiné affiche le numéro de l'enregistrement **CID** non lu et l'enregistrement **CID** complet.

2. Appuyez sur la touche **CID** plusieurs fois pour atteindre l'enregistrement à effacer.

3. Appuyez sur la touche  /  pour afficher TIME (HEURE).

4. Appuyez sur la touche **CID** jusqu'à ce que ERASE ALL (EFFACER TOUT) apparaisse.



5. Appuyez sur la touche **OK** pour effacer tous les enregistrements **CID**.

NUMEROS EN MEMOIRE DANS LE REPERTOIRE

Votre combiné possède 40 mémoires permettant de mémoriser des numéros de téléphone pouvant comporter jusqu'à 20 chiffres.

Le nom associé au numéro de téléphone doit comporter au maximum 10 caractères pour pouvoir être mémorisé.


Rappeler un nom et un numéro de téléphone

1. Après avoir mis le combiné en mode veille, appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître PHONE BOOK (REPERTOIRE) et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître VIEW (VUE) et appuyez sur la touche **OK**.



Si aucun numéro n'est mémorisé, vous entendez un long bip.

4. Saisissez la première lettre du nom recherché.

Utilisez les touches auxquelles des lettres sont affectées pour écrire le nom. Appuyez une seule fois sur la touche pour saisir la première lettre indiquée, appuyez, deux fois pour saisir la deuxième lettre indiquée, trois fois pour saisir la troisième lettre indiquée, etc. Pour insérer un espace ou "-", appuyez sur **1**.

5. Appuyez plusieurs fois sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que le numéro et le nom désirés apparaissent.
6. Appuyez sur la touche .

STOCKER DES NUMEROS EN MEMOIRE

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître PHONE BOOK (REPERTOIRE) et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître ADD ENTRY (AJOUTER ENTREE) et appuyez sur la touche **OK**.

NAME? (NOM ?)

4. Saisissez le nom et appuyez sur la touche **OK**.

Utilisez les touches auxquelles des lettres sont affectées pour écrire le nom. Appuyez une seule fois sur la touche pour saisir la première lettre indiquée, appuyez, deux fois pour saisir la deuxième lettre indiquée, trois fois pour saisir la troisième lettre indiquée, etc. Pour insérer un espace ou "-", appuyez sur **I**.

Si vous commettez une erreur, vous pouvez supprimer les caractères à gauche du curseur en appuyant sur **C** autant de fois que nécessaire.



NUMBER? (NOMBRE ?)

5. Saisissez le numéro et appuyez sur la touche **OK**.

Utilisez les touches auxquelles sont affectées des lettres pour écrire le numéro. Pour insérer une pause, appuyez sur la touche **R**.

6. Deux bips brefs retentissent et le combiné repasse automatiquement en mode veille.

Rechercher un numéro en mémoire

1. Appuyez sur la touche  / .

2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître PHONE BOOK (REPERTOIRE) et appuyez sur la touche **OK**.

3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître SEARCH (RECHERCHE) et appuyez sur la touche **OK**.

NAME? (NOM ?)

4. Saisissez la ou les premières lettres du nom recherché et appuyez sur la touche **OK**.



Utilisez les touches auxquelles sont affectées des lettres pour écrire le nom. Appuyez une seule fois sur la touche pour saisir la première lettre indiquée, appuyez, deux fois pour saisir la deuxième lettre indiquée, trois fois pour saisir la troisième lettre indiquée, etc. Pour insérer un espace ou "-", appuyez sur **1**.

Si vous commettez une erreur, vous pouvez supprimer les caractères à gauche du curseur en appuyant sur **C** autant de fois que nécessaire.

5. Appuyez plusieurs fois sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que le numéro et le nom désirés apparaissent.

Vous pouvez maintenir la touche **C** enfoncée pour revenir en mode veille.

Modifier un numéro en mémoire

1. Appuyez sur la touche  / .

2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître PHONE BOOK (REPERTOIRE) et appuyez sur la touche **OK**.

3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître EDIT (MODIFIER) et appuyez sur la touche **OK**.

4. Saisissez la première lettre du nom recherché.

Utilisez les touches auxquelles des lettres sont affectées pour écrire le nom. Appuyez une seule fois sur la touche pour saisir la première lettre indiquée, appuyez, deux fois pour saisir la deuxième lettre indiquée, trois fois pour saisir la troisième lettre indiquée, etc. Pour insérer un espace ou "-", appuyez sur **1**.

5. Appuyez plusieurs fois sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse.

6. Appuyez sur la touche **OK**.

7. Modifiez le nom et appuyez sur la touche **OK**.

Utilisez les touches auxquelles des lettres sont affectées pour écrire le nom. Appuyez une seule fois sur la touche pour saisir la première lettre indiquée, appuyez, deux fois pour saisir la deuxième lettre indiquée, trois fois pour saisir la troisième lettre indiquée, etc. Pour insérer un espace ou "-", appuyez sur **1**.



Vous pouvez supprimer des caractères à gauche du curseur en appuyant sur **C** autant de fois que nécessaire.

8. Modifiez le numéro et appuyez sur la touche **OK**.

Utilisez les touches auxquelles un numéro est affecté pour écrire le numéro. Pour insérer une pause, appuyez sur la touche **R**.

9. Deux bips brefs retentissent et le combiné repasse automatiquement en mode veille.

Effacer un numéro stocké en mémoire

1. Appuyez sur la touche  / .

2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître PHONE BOOK (REPERTOIRE) et appuyez sur la touche **OK**.

3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître ERASE (EFFACER) et appuyez sur la touche **OK**.

4. Saisissez la première lettre du nom recherché.

Utilisez les touches auxquelles sont affectées des lettres pour écrire le nom. Appuyez une seule fois sur la touche pour saisir la première lettre indiquée, appuyez, deux fois pour saisir la deuxième lettre indiquée, trois fois pour saisir la troisième lettre indiquée, etc. Pour insérer un espace ou "-", appuyez sur **1**.



5. Appuyez plusieurs fois sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse.

6. Appuyez sur la touche **OK**.

CONFIRM? (CONFIRMER ?)

7. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer, deux bips brefs retentissent et le combiné repasse automatiquement en mode veille.



Effacer tous les numéros stockés en mémoire

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître PHONE BOOK (REPERTOIRE) et appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire apparaître ERASE ALL (EFFACER TOUT) et appuyez sur la touche **OK**.
4. Saisissez la première lettre du nom recherché.
Utilisez les touches auxquelles sont affectées des lettres pour écrire le nom. Appuyez une fois sur la première lettre, deux fois sur la seconde et trois fois sur la troisième, etc. Pour insérer un espace ou "-", appuyez sur **1**.
5. Appuyez plusieurs fois sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse.
6. Appuyez sur la touche **OK**.

CONFIRM? (CONFIRMER ?)

CONFIGURATION

7. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer, deux bips brefs retentissent et le combiné repasse automatiquement en mode veille.

Pour modifier l'une des configurations de téléphone, appuyez d'abord sur la touche  / , puis sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner la fonction désirée.

Reportez-vous au guide rapide de référence pour de plus amples informations.

Pour terminer et revenir au mode veille, appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes.

LOGICOM®

SONNERIE COMBINE



Le combiné sonne pour les appels internes et externes. Vous pouvez sélectionner différents volumes et mélodies pour le combiné pour les appels internes et externes.

NIVEAU DE SONNERIE ET MELODIE DU COMBINE

Vous pouvez modifier le niveau de volume de sonnerie en choisissant l'un des quatre niveaux, off, low (faible), normal et high (élevé).



Vous pouvez également modifier la mélodie du signal de sonnerie et sélectionner l'un des quatre types de sonnerie.

Pour une identification simplifiée, nous vous recommandons d'utiliser des mélodies différentes pour les appels externes et internes.

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que HANDSET (COMBINE) s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche INT RING (internal ring) (SON. INT. – sonnerie interne) ou EXT RING (external ring) (SON. EXT. – sonnerie externe).
5. Appuyez sur la touche **OK**, l'écran affiche IRING X (SON INT ou EXT) (X est le type de mélodie 1 – 4)
6. Sélectionnez la mélodie désirée en appuyant sur ▲ ou ▼.
7. Appuyez sur la touche **OK**, INT RING OR EXT RING X Y (SON. INT. OU SON. EXT. X Y) s'affiche à l'écran.
(Y correspond au volume de la sonnerie 1=OFF, 2=LOW (FAIBLE), 3=MEDIUM (MOYEN), 4=HIGH (ELEVÉ)).
8. Sélectionnez le niveau de sonnerie en appuyant sur ▲ ou ▼.
9. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer, deux bips brefs retentissent.
10. Le combiné revient automatiquement en mode veille.



LANGUE DU COMBINE

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage comme votre langue préférée.

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **HANDSET (COMBINE)** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **LANGUAGE (LANGUE)** s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désirée et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
6. Le combiné revient automatiquement en mode veille.



SON DU CLAVIER DU COMBINE

Par défaut, le clavier du combiné est programmé pour émettre un bip de confirmation à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Ce bip peut être désactivé si vous le désirez.

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **HANDSET (COMBINE)** s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **KEY CLICK (CLIC TOUCHE)** s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour basculer la sélection, deux bips brefs retentissent.
6. Le combiné revient automatiquement en mode veille.

MODE DE COMPOSITION DE LA BASE

Par défaut, la base est programmée pour composer chaque chiffre en mode DTMF. Ce mode de composition peut être modifié en mode PULSE (IMPULSION).

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. PIN : apparaît à l'écran.
5. Entrez le code PIN de base (1590 à l'achat).
6. Si le code PIN est accepté, FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît à l'écran.
7. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que DIAL MODE (MODE DE COMPOSITION) s'affiche à l'écran.
8. Appuyez sur la touche **OK**.
9. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour définir le mode de composition en mode DTMF ou PULSE (IMPULSION).
10. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le mode souhaité, deux bips brefs retentissent.
11. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
12. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

Composition DTMF temporaire :





Si vous configurez la méthode de composition de base comme mode PULSE (IMPULSION), vous pouvez composer temporairement DTMF pendant l'appel.

Pendant l'appel, vous pouvez appuyer sur la touche * et la maintenir enfoncée pour activer la fonction. Vous enverrez DTMF à la place d'un flux PULSE après l'avoir activé via cet appel. La composition DTMF temporaire sera automatiquement désactivée après chaque appel.

APPEL DIRECT COMBINE (fonction d'appel bébé)





Cette fonction permet de pré-programmer pour le combiné un numéro d'urgence qui peut être composé automatiquement en appuyant sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche Menu). Il est possible de répondre à des appels même si cette fonction est implémentée. **DIRECT** s'affiche lorsque la fonction est activée.

MEMORISER ET ACTIVER LE NUMERO D'APPEL DIRECT

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que **HANDSET (COMBINE)** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. **DIRECT** s'affiche à l'écran. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. L'écran affiche **EMPTY (VIDE)** par défaut ou votre dernier numéro d'appel direct.
5. Entrez le numéro d'appel direct (25 chiffres maximum).
6. Appuyez sur la touche **OK** pour activer la fonction **DIRECT CALL (APPEL DIRECT)**.



Remarque : pour modifier le numéro d'appel direct, répétez les étapes 1 à 4, puis appuyez sur la touche **C** pour effacer les chiffres précédemment entrés.

ACTIVER L'APPEL DIRECT

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que **HANDSET (COMBINE)** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. **DIRECT** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
4. L'écran affiche le numéro d'appel direct.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour activer la fonction **DIRECT CALL (APPEL DIRECT)**.

LOGICOM®

DESACTIVER L'APPEL DIRECT





1. Appuyez sur la touche  /  deux fois pendant une demi-seconde.
2. Vous entendez deux bips brefs et le téléphone retourne automatiquement en mode veille.

VERROUILLER LE CLAVIER DU COMBINE

Le téléphone possède une fonction vous permettant de désactiver tous les appels sortants et/ou toutes les fonctions.

LOCKED (VERROUILLE) s'affiche lorsque la fonction de verrouillage est activée.

VERROUILLER/DEVERROUILLER LE CLAVIER DU TELEPHONE

1. Appuyez sur la touche  / , puis sur *.
2. LOCKED (VERRROUILLE) s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche  / , puis sur * pour déverrouiller le téléphone.

COMBINE AVEC SURVEILLANCE ENFANT (uniquement disponible avec au moins un combiné facultatif)

Vous pouvez utiliser un combiné comme baby-sitter (combiné de surveillance) et surveiller les bruits d'une pièce, par exemple, d'une chambre d'enfant. Lorsque cette fonction est activée, le combiné prendra automatiquement un appel interne et l'appelant pourra entendre. Vous pouvez également parler au combiné de surveillance et votre voix sera entendue depuis le haut-parleur.

ACTIVER / DESACTIVER LA FONCTION SURVEILLANCE ENFANT



1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que HANDSET (COMBINE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BABYSIT (SURVEILLANCE ENFANT) s'affiche à l'écran.

4. Appuyez sur la touche **OK** pour activer vos modifications.
5. **BABYSIT ON (SURVEILLANCE ENFANT ACTIVEE)** ou **BABYSIT OFF (SURVEILLANCE ENFANT DESACTIVEE)** s'affiche à l'écran.
6. Le combiné revient automatiquement en mode veille.

NOM DU COMBINE

Vous pouvez mémoriser une chaîne alphanumérique comprenant au maximum huit chiffres pour le combiné pour identification. Le nom du combiné et le numéro d'identification s'affichent en mode inoccupé.

MEMORISER LE NOM DU COMBINE



1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **HANDSET (COMBINE)** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **HS NAME (NOM COMBINE)** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
4. Entrez des caractères alphanumériques comportant un maximum de 8 chiffres. Appuyez sur la touche **OK** pour les mémoriser.

Remarque : pour modifier le nom du combiné, répétez les étapes 1 à 3, puis appuyez sur la touche **C** pour effacer les chiffres précédemment entrés.

DUREE DE CLIGNOTEMENT DE LA BASE

La base peut être configurée pour envoyer un signal de clignotement standard ou long vers la ligne téléphonique. La configuration par défaut varie en fonction du pays. La fonction flash (clignotement) ne fonctionne pas si une configuration illégale est sélectionnée.

MODIFIER DUREE DE CLIGNOTEMENT DE BASE

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. PIN : apparaît à l'écran.
5. Entrez le code PIN de base (1590 par défaut).
6. Si le code PIN est accepté, FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît à l'écran.
7. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) s'affiche à l'écran.
8. Appuyez sur la touche **OK**.
9. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour définir le mode de composition sur FLASH (CLIGNOTEMENT° ou LONG FLASH (LONG CLIGNOTEMENT)).
13. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le mode souhaité, deux bips brefs retentissent.
14. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
15. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

CODE PIN



Ce téléphone dispose des codes PIN (Personal Identification Number - Numéro d'identification personnel) suivants :

- **Code PIN d'abonnement**, permet d'abonner un nouveau combiné à une base. Il n'est valide que pour un abonnement.
- **Code PIN base**, permet d'accéder au mode de configuration de la base. Le mode de configuration de la base est un mode particulier, où un combiné est utilisé pour commander les configurations de la station de base et pour les tâches d'administration du système.

- **Code PIN combiné**, permet de reconfigurer le combiné. Ces codes PIN sont tous définis sur 1590 en usine. Ils peuvent (et doivent) être modifiés par l'utilisateur dès que possible pour éviter toute attaque frauduleuse sur le système.

CODE PIN BASE

Le code PIN de la base permet d'accéder au mode de configuration de la base. Par défaut, le code PIN de la base est de 1590. Nous vous recommandons de le remplacer par un nouveau code PIN. (1 à 8 chiffres)

7. Appuyez sur la touche  / .
8. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran.
9. Appuyez sur la touche **OK**.
10. PIN apparaît à l'écran.
11. Entrez le code PIN de la base (1590 à l'achat).
12. Si le code PIN est accepté, FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît à l'écran.
13. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que CHANGE PIN (MODIFIER PIN) s'affiche à l'écran.
14. Appuyez sur la touche **OK**, PIN : s'affiche à l'écran.
15. Entrez le nouveau code PIN de la base (1 à 8 chiffres).
16. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
17. PIN : s'affiche à nouveau à l'écran.
18. Ressaisissez le nouveau code PIN de la base (1 à 8 chiffres), puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
19. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
20. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

CODE PIN DU COMBINÉ

Le code PIN du combiné permet de redéfinir la configuration par défaut du combiné. Par défaut, le code PIN de la base est 1590. Nous vous recommandons de le remplacer par un nouveau code PIN (1 à 8 chiffres) afin d'éviter que quelqu'un d'autre ne reconfigure votre combiné.



1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que HANDSET (COMBINÉ) s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que PIN RESET (RECONFIGURER PIN) s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur la touche **OK**, HS PIN: (PIN COMBINÉ :) s'affiche à l'écran.
6. Entrez l'ancien code PIN du combiné (1 à 8 chiffres), appuyez sur la touche **OKK** pour confirmer.
7. NEW PIN : (NOUVEAU PIN :) s'affiche à l'écran.
8. Entrez le nouveau code PIN du combiné (1 à 8 chiffres), appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
9. RETYPE : (RESAISIR :) s'affiche à l'écran.
10. Entrez à nouveau le nouveau code PIN du combiné (1 à 8 chiffres), appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
11. Deux bips brefs retentissent si la manipulation est correcte et le téléphone repasse automatiquement en mode veille.

SONNERIE DE LA BASE

La base ne sonne qu'en cas d'appels externes entrants. La mélodie et le volume de la sonnerie peuvent être modifiés en fonction des préférences des utilisateurs.



MELODIE DE LA SONNERIE DE LA BASE

La sonnerie de l'unité de base dispose de quatre configurations (mélodie TYPE 1 à 4).

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. PIN : apparaît à l'écran.
5. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut).
6. Si le code PIN de la base est accepté, FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît à l'écran.
7. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que MELODY (MELODIE) s'affiche à l'écran.
8. Appuyez sur la touche **OK**, B MELODY X (MELODIE B X) (type de mélodie 1 - 4) s'affiche à l'écran.
9. Sélectionnez la mélodie désirée en appuyant sur 5 ou 6.
10. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
11. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
12. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

NIVEAU DE SONNERIE DE LA BASE

Quatre niveaux de sonnerie (off, low (faible), medium (moyen) et high (élevé)) sont disponibles pour la base.

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK**.
4. PIN : s'affiche à l'écran.
5. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut).
6. Si le code PIN de la base est accepté, FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît à l'écran.



LOGICOM®

7. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que VOLUME (VOLUME) s'affiche à l'écran.
8. Appuyez sur la touche **OK**, B VOLUME Y (VOLUME B Y) s'affiche à l'écran.
9. (Y correspond au volume de la sonnerie 1=OFF, 2=LOW (FAIBLE), 3=MEDIUM (MOYEN), 4=HIGH (ELEVE)).
10. Sélectionnez le niveau désiré en appuyant sur ▲ ou ▼.
11. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
12. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
13. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

INTERDICTION D'APPELS

La fonction Interdiction d'appels peut être employée pour restreindre l'utilisation du combiné et empêcher les utilisateurs de réaliser des appels coûteux à l'international ou vers des numéros à services partagés. La base peut interdire jusqu'à 5 numéros (de 5 chiffres chacun) sur chaque combiné.

DEFINIR UN NUMERO DE BLOC



1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. PIN : s'affiche à l'écran.
4. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut).
5. Si le code PIN de la base est accepté, FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît à l'écran.
6. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BARRING (INTERDICTION) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.

7. NO 1 (N° 1) ou EMPTY (VIDE) apparaît à l'écran (N° 1 correspond au premier numéro interdit, et empty (vide) apparaît si aucun numéro n'a été enregistré).
8. Appuyez sur la touche ▼ pour faire défiler les cinq numéros interdits.
9. Entrez le numéro que vous souhaitez interdire (5 chiffres maximum).
Si vous avez composé un chiffre incorrect, appuyez sur la touche C pour l'effacer.
10. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer, HS ----- (COMBINE - -----) s'affiche à l'écran.
11. Entrez le numéro du combiné auquel vous souhaitez appliquer cette interdiction. Appuyez sur le chiffre de la touche correspondante pour ces combinés. Appuyez à nouveau pour supprimer cette interdiction.
12. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
16. Appuyez sur la touche C et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

CODE D'ACCES PABX

Il est possible que vous ayez à programmer le code d'accès public (4 chiffres au maximum) pour certains PABX qui n'obtiennent pas automatiquement le code d'identification d'échange du réseau public. Si le préfixe des numéros composés correspond au CODE D'ACCES PABX, votre téléphone insère automatiquement une pause de composition après le code d'identification d'échange.



MEMORISER LE NUMERO PABX

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. PIN : s'affiche à l'écran.
4. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut), appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

5. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que PABX s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
6. EMPTY (VIDE) s'affiche à l'écran.
7. Entrez le numéro d'accès qui doit être composé au maximum de 4 chiffres. Appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.
8. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
9. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

Remarque : pour modifier le code d'accès PABX, répétez les étapes 1 à 5, puis appuyez sur la touche C pour effacer les chiffres précédemment entrés.

ACTIVER ET DESACTIVER LE CODE D'ACCES PABX

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. PIN : s'affiche à l'écran.
4. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut), appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que PABX (PABX) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
6. Si EMPTY (VIDE) s'affiche à l'écran, le CODE D'ACCES PABX est DESACTIVE.
7. Si un numéro apparaît à l'écran, le CODE D'ACCES PABX est ACTIVE. Vous pouvez utiliser la touche **C** pour supprimer ce numéro, puis appuyez sur la touche **OK** pour DESACTIVER LE CODE D'ACCES PABX.
8. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
9. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

FONCTIONS ANNEXES

SYSTEME DECT

Le téléphone peut constituer la base d'un système de téléphone DECT multi-combinés vous permettant :


- d'enregistrer jusqu'à 7 combinés sur la même base.
- d'enregistrer jusqu'à 4 bases sur le même combiné.
- d'effectuer un appel interne et de transférer des appels d'un combiné à un autre combiné connecté à la même base.
- d'enregistrer d'autres combinés compatibles GAP (Generic Access Profile) sur la base.

BASES SUPPLEMENTAIRES

En reliant différentes bases sur un système, la portée de chaque combiné peut être étendue mais il est essentiel que toutes les bases soient chacune à la portée de l'autre. Vous pouvez également trouver des zones ternes lorsque la réception n'est pas possible. Nous vous recommandons lors du placement de la base d'utiliser un combiné pour effectuer un appel et tester la portée de la base.

Vous pouvez également placer une base à votre domicile et une base sur votre lieu de travail et utiliser un combiné pour les deux emplacements.

L'image suivante illustre un système comportant quatre bases (A à D). Les lignes circulaires se chevauchant montrent la portée de chaque base.





RFPI

RFPI est un numéro qui identifie une base DECT différente. Chaque base possède un numéro RFPI unique.

Visualiser le RFPI de la base

Procédez comme suit pour afficher le RFPI de la base que le combiné a verrouillé.

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à l'écran affiche **HANDSET (COMBINE)**, appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que RFPI s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
4. Le numéro RFPI s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir en mode veille.

COMBINES SUPPLEMENTAIRES



L'ajout de combinés supplémentaires au système permet aux utilisateurs de faire une utilisation complète des fonctionnalités d'intercommunication et de transfert d'appels. Il est possible de traiter simultanément au maximum un appel externe et un appel interne.

Si un combiné supplémentaire est ajouté au système, les batteries doivent être rechargées pendant 15 heures sans interruption. La procédure d'enregistrement doit être réalisée avant toute utilisation. Cet enregistrement affecte à chaque combiné un numéro d'identification spécifique de 1 à 7. Ce numéro est utilisé pour les appels internes uniquement. Par défaut, le combiné est déjà enregistré sur la base et se voit affecter le chiffre 1.





ENREGISTRER UN COMBINÉ SUR LA BASE



Si un combiné supplémentaire est ajouté au système, il doit être enregistré sur la base.

1. Appuyez sur la touche de recherche **BASE** et maintenez-la enfoncée pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la base sonne.
2. Appuyez sur la touche  /  du combiné.
3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **HANDSET (COMBINE)** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **SUBSCRIBE (ABONNER)** s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur la touche **OK**, **SUB BASE : (SOUS BASE :)** s'affiche à l'écran.
6. Sélectionnez le numéro des bases en appuyant sur les touches 1 à 4 du clavier.
7. Le code ID (RFPI) des bases s'affiche à l'écran après quelques secondes.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
9. Entrez le code PIN d'abonnement (par défaut, 1590) à l'affichage du texte "PIN".
10. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
11. Le combiné revient en mode veille après quelques secondes.

ENREGISTREMENT AVANCE



Cette fonction est pratique si la base est placée sur un poste élevé où vous ne pouvez pas l'atteindre et appuyez sur la touche de recherche.

1. Appuyez sur la touche  /  du combiné déjà enregistré.
2. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **BASE (BASE)** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. **PIN** : s'affiche à l'écran.
4. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

5. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que ADD HS (AJOUTER COMBINE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
6. Entrez un code PIN d'abonnement à quatre chiffres lorsque le texte PIN : s'affiche à l'écran.
7. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
8. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pour entrer le mode veille.
9. Reposez ce combiné enregistré et effectuez les opérations ci-dessus sur le combiné que vous souhaitez enregistrer.
10. Appuyez sur la touche  /  du combiné.
11. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que HANDSET (COMBINE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
12. Appuyez sur la touche 5 ou 6 jusqu'à ce que SUBSCRIBE (ABONNER) s'affiche à l'écran.
13. Appuyez sur la touche **OK**, SUB BASE : (SOUS BASE :) s'affiche à l'écran.
14. Sélectionnez le numéro des bases en appuyant sur les touches 1 à 4 du clavier.
15. Le code ID des bases (RFPI) s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
16. Entrez le code PIN d'abonnement affecté à l'étape 6 à l'affichage du texte "PIN".
17. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
18. Le combiné revient en mode veille après quelques secondes.



SELECTIONNER BASE

Si le combiné est enregistré sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner une base comme base spéciale quel que soit le nombre de bases enregistrées.

1. Appuyez sur la touche  / .
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que HANDSET (COMBINE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BS SELECT (SELECTIONNER BASE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
4. La configuration de la base BASE : 1 (1 = base numéro 1, 2 = base numéro deux... etc) s'affiche à l'écran.
5. Entrez la configuration de la base désirée à l'aide des chiffres 1 à 4 du clavier. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
6. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
7. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

DESENREGISTRER

Vous pouvez désenregistrer un combiné d'une base en procédant comme suit :

1. Assurez-vous que l'autre combiné est en mode veille
2. Appuyez sur la touche  /  du combiné déjà enregistré.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
4. **PIN** : s'affiche à l'écran.
5. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que REMOVE HS (ENLEVER COMBINE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.

7. Appuyez sur le numéro d'identité (1 à 7) du combiné que vous souhaitez désenregistrer.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
9. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) apparaît sur l'écran du combiné et ce dernier revient en mode de configuration de base.
10. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

APPEL INTERCOM

Lorsque plusieurs combinés sont enregistrés sur la même base, il est possible d'effectuer des appels entre les combinés. Cet appel ne sera pas facturé par votre opérateur réseau.

1. Appuyez sur la touche **INT** et maintenez-la enfoncée.
2. Entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur la touche Ligne pour mettre fin à l'appel qui apparaît alors sur l'écran du combiné appelé. Le son de la sonnerie est également différent d'un appel externe.

Lorsque vous recevez un appel externe alors qu'un appel interne est en cours, une tonalité de rappel retentit et un voyant clignote sur l'écran du combiné.

Appuyez sur la touche Ligne pour terminer l'appel interne et appuyez à nouveau sur cette touche pour répondre à l'appel entrant lorsque vous entendez la sonnerie dans le combiné..

TRANSFERT D'APPELS

Un appel externe peut être transféré d'un combiné à un autre (les deux combinés doivent être enregistrés sur la même base).

Appuyez sur la touche **INT** et maintenez-la enfoncée lorsqu'un appel externe est reçu. Entrez le numéro d'identification du combiné vers lequel l'appel est transféré. L'utilisateur du combiné appelé peut appuyer sur la touche Ligne pour prendre l'appel. L'utilisateur du combiné d'appelant appuie sur la touche pour transférer l'appel.

Si vous ne répondez pas à l'appel, appuyez sur la touche **INT** et maintenez-la enfoncée sur le combiné d'appelant pour reprendre l'appel.

CONFERENCE TELEPHONIQUE

Une conférence téléphonique peut être effectuée entre deux combinés et une base.

Un appel externe est reçu. Appuyez sur la touche **INT** et maintenez-la enfoncée et composez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Pour établir une conférence téléphonique, appuyez sur la touche **#** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le combiné souhaité apparaisse.

DIVERS

INTERFERENCE

Tous les téléphones sans fils sont des récepteurs et des appareils de transmission radio propices aux interférences provenant de diverses sources.

Déplacer la base peut améliorer la réception de manière substantielle. Une pièce en hauteur est habituellement le meilleur emplacement.

Des équipements électroniques (télévisions, ordinateurs, etc.) émettent des champs électromagnétiques importants qui peuvent affecter les signaux radio. Veillez à éloigner votre téléphone de ce type d'équipement et assurez-vous que les cordons d'alimentation sont placés à distance des unités électriques.

PROBLEMES FREQUENTS ET SOLUTIONS

LES NUMEROS ENTRANTS NE SONT PAS VISIBLES A L'ECRAN

- Etes-vous abonné au service d'affichage de l'appelant ?
- Le téléphone est-il connecté à un PABX ? L'affichage de l'appelant n'est disponible lorsqu'il est relié à un PABX.

LE TELEPHONE NE FONCTIONNE PAS

- *L'adaptateur est-il correctement connecté ?*
- *Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ?*
- *Les batteries du combiné sont-elles chargées ?*
- *Connectez un autre téléphone à la même prise murale. S'il ne fonctionne pas, contactez votre opérateur réseau.*
- *Déconnectez l'adaptateur et reconnectez-le, votre base doit émettre un bip.*

ABSENCE DE TONALITE

- *Les batteries ont-elles été rechargées ?*
- *La base est-elle connectée à la prise de courant et l'alimentation est-elle alimentée ?*
- *Le cordon de la ligne téléphonique est-il branché dans une prise murale du réseau téléphonique ?*

A LA RECEPTION D'UN APPEL, UNE TONALITE D'AVERTISSEMENT RETENTIT

- *La puissance de la batterie est probablement faible (rechargez le combiné).*
- *Le combiné peut être hors de portée, essayez de le rapprocher de la base.*

LA BASE NE SONNE PAS

- *Vérifiez que la sonnerie est programmée.*
- *La base est-elle connectée à la prise de courant et l'alimentation est-elle alimentée ?*

L'ECRAN DU COMBINE EST VIDE

- *Le combiné est-il désactivé ?*
- *Y a-t-il une alimentation secteur ?*

LA BASE SONNE AVANT LE COMBINE

- *Il s'agit d'une caractéristique des téléphones sans fil.*

LE COMBINE NE SONNE PAS

- La sonnerie est-elle déprogrammée ?



LA COMPOSITION EN MEMOIRE NE FONCTIONNE PAS

- Mémorisez un nouveau numéro et réessayez.

REDEFINIR LE CODE PIN DU COMBINE

Cette opération nécessite la connexion de deux combinés (ou plus) à la base.

Un combiné peut redéfinir le code PIN d'un autre combiné. Le code PIN du combiné est redéfini sur la valeur d'usine (1590).



1. Assurez-vous que le combiné (nommé HS1 – Combiné 1) dont vous souhaitez redéfinir le code PIN est relié à la base.
2. Connectez un autre combiné (nommé HS2-Combiné 2) à la même base.
3. Appuyez sur la touche  /  du HS2 (combiné 2).
4. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
5. **PIN** : s'affiche à l'écran.
6. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
7. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que HS RESER (REDEFINIR COMBINE) s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
8. H RESET ? (REDEFINIR C ?) apparaît à l'écran. Entrez le numéro du combiné HS1 (COMBINE 1) (le numéro du combiné apparaît sur l'écran).
9. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Deux bips retentissent si l'opération a abouti.
10. FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT) s'affiche sur HS2 (COMBINE 2) et ce dernier retourne en mode de configuration de base.
11. Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

RECONFIGURER LE COMBINE

Si vous suivez la procédure décrite ci-après, les configurations usines suivantes seront restaurées :

Niveau du signal de sonnerie redéfini à 3 - Type du signal de sonnerie interne redéfini à 3.

Signal de sonnerie externe redéfini à 4 - Volume de l'écouteur redéfini sur faible
Effacez le numéro d'appel direct.



1. Appuyez sur la touche  / .
 2. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à l'écran affiche **HANDSET (COMBINE)**, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
 3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que HS RESET (RECONFIGURER COMBINE) s'affiche à l'écran.
 4. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
 5. HS PIN (PIN COMBINE) apparaît à l'écran. Entrez le code PIN du combiné et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
 6. Le combiné revient automatiquement en mode veille.
- Si le code PIN du combiné saisi est erroné, une tonalité de fausse manœuvre retentit. Après la saisie d'un troisième PIN erroné, le combiné retourne en mode veille.

RECONFIGURER LA BASE

La base peut être redéfinie si besoin est. Cette reconfiguration décrit également tous les combinés connectés et définit la station de base en mode abonnement. Les configurations usine suivantes seront également restaurées :

Code PIN base redéfini à 1590 - Suppression de l'interdiction d'appels.

Type de signal de sonnerie redéfini à 2 - Volume de sonnerie redéfini sur élevé.

11. Appuyez sur la touche  /  du combiné déjà enregistré.
12. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que BASE (BASE) s'affiche à l'écran, puis sur la touche **OK** pour confirmer.
13. **PIN** : s'affiche à l'écran.
14. Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
15. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que BS RESER (REDEFINIR BASE) s'affiche à l'écran, puis sur la touche **OK** pour confirmer.

16. L'écran du combiné affiche **B RESET?** (REDEFINIR B ?). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
7. **NOT SUB** (NON ABON.) s'affiche sur l'écran du combiné connecté. Vous devez effectuer un enregistrement pour rendre votre téléphone opérationnel.

GUIDE RAPIDE DE REFERENCE

MENU

OK

(PHONE BOOK) REPERTOIRE

OK

VIEW (VUE)

ADD ENTRY (AJOUTER ENTRÉE)

SEARCH (RECHERCHER)

EDIT (MODIFIER)

ERASE (EFFACER)

ERASE ALL (EFFACER TOUT)

HANDSET (COMBINE)

OK

DIRECT (DIRECT)

KEY CLICK (CLIC TOUCHE)

INT RING (SON. INT.)

EXT RING (SON. EXT.)

PIN RESET (REDEFINIR PIN)

HS RESET (REDEFINIR COMBINE)

BS RESET (REDEFINIR BASE)

SUSCRIBE (ABONNER)

RFPI

BABYSIT (SURVEILLANCE ENFANT)

HS NAME (NOM COMBINE)

LANGUAGE (LANGUE)

LOGICOM®

BASE
OK
FLASH TIME (DUREE DE CLIGNOTEMENT)
MELODY (MELODIE)
VOLUME (VOLUME)
DIAL MODE (MODE DE COMPOSITION)
ADD HS (AJOUTER COMBINE)
REMOVE HS (ENLEVER COMBINE)
HS RESET (RECONFIGURER COMBINE)
CHANGE PIN (MODIFIER PIN)
BS RESET (REDEFINIR BASE)
BARRING (INTERDICTION)
PABX (PABX)

SWITCH OFF (ETEINDRE)

DONNEES TECHNIQUES

<i>Autonomie en veille</i>	<i>100 heures (3 CELLULES), plus de 80 heures (2 CELLULES)</i>
<i>Autonomie en conversation</i>	<i>6 heures (3 CELLULES), plus de 4,5 heures (2 CELLULES) Une heure environ en mains libres</i>
<i>Portée</i>	<i>Jusqu'à 300 m dans une espace ouvert Jusqu'à 50 m dans les bâtiments</i>
<i>Numéros en mémoire</i>	<i>40 entrées</i>
<i>Batterie</i>	<i>3 x 1,2 V AAA 300 Mah type NiCd</i>
<i>Poids du combiné :</i>	<i>110 g (batterie comprise)</i>
<i>Dimensions (lxLxP)</i>	<i>Combiné : lxLxP = 48 x 113 x 22 mm Base : lxLxP = 108x149x57 mm</i>

Nous menons une politique d'amélioration continue de nos produits et nous nous réservons donc le droit de modifier le produit et ses fonctions sans avertissement préalable.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

Tél. : 01 48 63 67 94

01 48 63 67 95

LOGICOM S.A.

Z.I. PARIS NORD 2

74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX