

LIFEBOOK S6410

Soyez paré pour votre prochain voyage d'affaires

Version Juin 2008

Pages 4

Le LIFEBOOK S6410 sera votre meilleur compagnon dans vos déplacements, sans compromis!

Ce portable robuste offre un équilibre parfait entre poids, connectivité, performance et modularité. Avec son module UMTS/HSUPA embarqué, la WebCam intégrée et son excellent écran panoramique 13,3-pouces, vous êtes assurés de la meilleure connectivité, vous bénéficierez d'une vraie mobilité, partout et n'importe quand.

L'association de la performance, de la modularité et de la flexibilité vous offre la performance d'un PC bureautique. La technologie mobile Intel® Centrino® Duo Mobile avec le dernier chipset Intel® GM965 offre un maximum d'autonomie sans compromis sur la performance.

La coque en magnésium qui entoure l'écran le rend aussi très robuste pour une utilisation quotidienne sans risque.

Élégance

Pour les utilisateurs mobiles, les LIFEBOOK conjuguent design et fonction, en utilisant les technologies les plus récentes.

- n Le plus léger portable panoramique et modulaire 13.3-pouces avec seulement 1.7 kg
- n Housse de protection en cuir
- n Baie modulaire capable de recevoir un disque optique ou une batterie
- n Excellente résolution et qualité vidéo

Ergonomie

- n Ecran 13.3-pouces WXGA –pour un maximum de confort
- n Frappe aisée avec un clavier spacieux
- n Jeu d'interfaces très complet malgré un format ultraportable
- n Bouton Eco pour prolonger l'autonomie par

Connectivité

- n Bluetooth et WiFi incorporé selon configuration
- n Port réplicateur en option pour vous connecter à tous vos périphériques, compatible avec les LIFEBOOK série E et LIFEBOOK série C
- n Très grande autonomie avec possibilité de fonctionnement sur deux batteries

Sécurité

- n Plate-forme TPM 1.2 (Trusted Platform Module) qui sécurise les applications et protège la confidentialité des transactions
- n Lecteur d'empreintes digitales
- n Pré-équipé pour recevoir un lecteur de carte à puce et logiciel optionnel SmartCase Logon+: facilement intégrable à votre environnement informatique
- n Bouton de verrouillage du poste de travail pour une déconnexion rapide du système

Fiabilité

- n Coque entourant l'écran en alliage de magnésium offrant robustesse et légèreté
- n Disque dur avec détecteur de chocs pour une fiabilité maximale et la réduction du risque de perte de données
- n Clavier avec membrane d'étanchéité protégeant contre les salissures et les liquides

Administration

- n Intègre le bundle de logiciels d'administration Desk View Admin pour les plateformes d'infrastructure standard
- n Intégration transparente dans les systèmes d'administration hétérogènes
- n Vous pouvez acquérir des packages additionnels comme par exemple DeskView Migrate et DeskView Control pour les projets de migration et la gestion du cycle de vie des systèmes



Système	LIFEBOOK S6410
Processeur Processeur Intel® Core™2 Duo Mémoire cache niveau 2 Front side bus (FSB) Processeur Intel® Core™2 Duo Mémoire cache niveau 2 Front side bus (FSB)	T8100 (2.1GHz) T8300 (2.4GHz) 3 Mo 800Mhz T9300 (2.5GHz) T9500 (2.6GHz) 6 Mo 800Mhz
Chipset Northbridge Southbridge	Intel® GM965 ICH 8-M
Mémoire Supports DIMM DDR2-667 SDRAM, 667 MHz	2 jusqu'à 4Go
BIOS BIOS Flash EPROM	BIOS basé sur Phoenix TrustedCore Notebook
Interfaces Emplacement carte SIM Liaison infrarouge (Fast IrDa 1.1, 4 Mbps) Connecteur PC Card Type I/II Emplacement pour carte mémoire (SD, MS, xD et MSPRO) USB 2.0 S-Video out (TV-out) sans câble additionnel VGA Modem RJ-11 LAN RJ-45 Entrée audio (line-in / microphone) Sortie audio (line-out / écouteurs) Entrée DC IEEE1394 Kensington Lock Connecteur pour réplicateur de ports	1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Réplicateur de Ports (option): USB 2.0 VGA DVI-D Port série port parallèle LAN RJ-45 PS/2 Entrée DC Microphone Casque Interrupteur marche/arrêt Kensington Lock	4 1 1 (avec support HDCP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Caméra	Caméra intégrée (1,3 megapixel VGA)
Modem intégré 56K V.92 modem MDC1.5	1
Réseau intégré Marvell 88E8055 10/100/1000 Mbps intégré	x
Technologie Wireless (WLAN) Importation et utilisation en conformité avec les autorités de réglementations nationales. 3 Antennes WLAN double bande Dual, 2 antennes UMTS Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Atheros Minicard b/g 802.11 b/g Certifié WiFi UMTS/HSUPA intégré, GPRS et EDGE (ou mieux) également supportés	optionnel optionnel x En option (downlink 7.2, uplink 2.0)
Bluetooth Bluetooth V2.0	optionnel
Audio Hauts parleurs stéréo Composant audio Microphone interne	x RealTek ALC262 2
Clavier et accessoires de pointage Clavier Touchpad Détecteur d'empreinte Touches de lancement Boutons pour applications Bouton de verrouillage du système Bouton Mobility Center Bouton Eco Bouton Recovery Afficheur LED	Clavier étanche, 85 touches, 19mm d'espacement, 3mm de course avec souris deux boutons et défilement via le lecteur d'empreinte x 4 x x x x x x
Vidéo Contrôleur Intel® X3100 intégré Direct X9 Direct X10 Pixelshader 3.0 Pixelshader 4.0 DualView (Windows XP & Windows Vista)	x x x (Q4/2007) x x (Q4/2007) x
Ecran 13.3-pouces TFT Crystal View WXGA /1280 x 800 pixels Résolution Max pour afficheurs externes	x 1920 x 1200 / true color / 60 Hz (à définir)

Disque dur (interne) * SMART Détecteur de choc pour protection du disque dur 80 Go S-ATA 150 (5400 tpm) 120 Go S-ATA 150 (5400 tpm) 160 Go S-ATA 150 (5400 tpm) 160 Go S-ATA 150 (7200 tpm) Disque SSD SATA (Solid State Disk) 64 Go * Pour les disques durs 1 Go équivaut à 1 000 millions d'octets; la capacité utile est fonction du système d'exploitation.	x x x x x x x
Lecteurs optiques pour baie modulaire Lecteur DVD super-multi avec RAM Plus d'informations sur les fiches produit: http://www.fujitsu-siemens.com/optical_drives/	x
Administration Informations détaillées sur http://www.fujitsu-siemens.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html	
Normes supportées WMI / CIM / WBEM PXE BootP	x x made4you
Sécurité Sécurité physique Verrou pour câble antivol Kensington Sécurité du système Protection antivirus du Boot secteur Trusted Platform Module 1.2 Symantec Norton Internet Security Sécurité utilisateur Mot de passe BIOS (Utilisateur et Superviseur) Verrouillage sécurité SmartCard dans le BIOS Mot de passe Disque dur Lecteur d'empreintes digitales Contrôleur de carte à puce intégré au lecteur de carte PC Card avec SystemLock SmartCase Logon+ avec Fingerprint Software	x - optionnel x x x x x x x x
Alimentation 1ère batterie Li-Ion 6 éléments 5200mAh (53.3 Wh) 2nd batterie Li-Ion 6 éléments 2300mAh (24.8Wh) (Option) Première batterie * (Mobile Mark 2005) [jusqu'à] Première + Seconde batterie * (Mobile Mark 2005) Adaptateur secteur 19V/80W (Entrée AC) Tension 100 - 240 V Fréquence 50 - 60 Hz Sortie DC 19 V - 4,22	optionnel 8 h 11.4 h x
Températures de fonctionnement Humidité relative (non condensable) Température de fonctionnement	20% - 85% (fonctionnement) 5° - 35° C
Dimensions / Poids Dimensions (H x L x P) Poids* * Poids en fonction de la configuration	314 x 234 x 22.7 – 31.5 mm 1,75 kg
Certificats Marquage CE CE selon les directives Européennes 89/336/EEC (EMC) 73/23/EEC (sécurité) CE selon 99/5/EEC (R&TTE) CE! (Wireless) CE (Emission/Immunité) R&TTE FCC GS (Norme ergonomique) UL/cUL CB générique CB (Sécurité) RoHS WHQL TBR21 Energy Star Certifié WiFi	x x x x (WLAN intégré) x x - à définir x x x x x x x x x
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel Microsoft Windows Vista™ Microsoft Windows Vista® Business/ Microsoft Windows XP® Professional TwinLoad	pilotes supportés x x
Logiciel (compatibilité / préinstallé) Adobe Acrobat Reader Application panel tool Caméra Média de restauration Windows Vista DVD Pilotes et Utilitaires (DUDVD) Utilitaire d'économie d'énergie (Eco) Documentation utilisateur Easy Guide en ligne Nero Essentials Norton Internet Security (inclut Firewall) sur DUDVD pour Microsoft Windows XP	x x x en option (sur commande) en option (sur commande S26361 F2007 E903) x x x x

SmartCase Logon+ Toshiba Bluetooth Stack UMTS watcher Logiciel DVD playback	x x en option avec UMTS optionnel
Accessoires (référence de commande) Adaptateur secteur Sacoche Réplicateur de ports Batterie Kit modem 1: D, UK Kit modem 2: SW, NO, FI, DK Kit modem 3: CH, A, B, NL, F, I, E, POR http://www.fujitsu-siemens.fr/accessoires/	S26391-F408-L300 S26391-F119-L57 S26391-408-L100 1ère: S26391-F405-L820 2ème: S26391-F405-L821 S26391-F3145-L10 S26391-F3145-L20 S26391-F3145-L30
Pièces détachées	5 ans