FICHE PRODUIT

FUJITSU M2010

Elégant, petit, robuste – idéal pour une communication sans fin

Version: Août 2009

Le mini ordinateur portable Fujitsu M2010, compact et élégant, impressionne par la qualité et la robustesse de son design laqué. Grâce aux technologies WLAN et Bluetooth intégrées, à une caméra de 1,3 mégapixels, aux microphones intégrés et aux haut-parleurs de haute qualité, cet appareil est parfait pour tous les types de communication.
Le Fujitsu M2010 est disponible en trois couleurs : blanc perle, rouge métallique et noir éclatant.

Technologie de processeur

- Technologie de processeur Intel® Atom™ N280 pour les périphériques spécialisés ultra-mobiles à faible consommation et pour une autonomie de la batterie améliorée

Système d'exploitation

- Microsoft® Windows® XP Edition Familiale (SP3)

Fiabilité

- Design compact et solide, sans sacrifier la mobilité

Mobilité

- Ecran LED WSVGA de 25,7 cm (10,1 pouces) avec la technologie BrilliantView, parfait pour un usage en extérieur
- Compact (258 x 189 x 32 / 37 mm) et léger (~ 1,2 kg)
- Batterie 6 cellules pour une plus grande autonomie de la batterie (en option)

Multimédia et divertissement

- La webcam 1,3 mégapixels et le microphone numérique intégrés conviennent parfaitement pour les visioconférences et la téléphonie sur Internet (VoIP)
- Surfez sur Internet et vérifiez vos e-mails quand et où vous le souhaitez grâce à la technologie de réseau local sans fil WLAN intégrée
- Synchronisez les agendas de votre Fujitsu M2010 et de votre téléphone portable via la connexion Bluetooth®

Connectivité

- Lecteur de cartes 4 en 1 pour un accès aisé aux photos, aux films, etc.
- 3 x ports USB 2.0 pour clés UMTS ou tout autre type d'accessoire

Accessoires (en option)

- Lecteur optique avec la suite logicielle Nero (lecture de DVD et gravure de CD/DVD)

Composants

Processeur	Intel® Atom™ N280 (1.66 GHz), 512 KB , 667 MHz
Options de mémoire	
	1 Go (1 module d'1 Go, DDR2), 533 MHz
Capacité minimale de mémoire RAM prise en charge	1 Go
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	2 Go
Nombre total de logements mémoire	1
Type d'emplacement mémoire	SODIMM (DDR2, 533 MHz)
Remarques sur la mémoire	La taille de la mémoire dépend de la configuration exacte. Vérifiez auprès de votre distributeur local.
Disques durs (internes)	Cache disque dur:
	160 Go, 5 400 tr/min, SATA, 2,5 pouces, Cache disque dur: 8 Mo, S.M.A.R.T.
Ecran	
Taille diagonale	25,7 cm (10,1 po)
Rapport d'affichage	16:10
Type de résolution d'affichage	WSVGA
Type d'affichage	Rétroéclairage par LED, BrilliantView
Résolution (originale)	1 024 x 600 pixels
Luminosité - standard	200 NIT
Contraste - standard	400 : 1
Temps de réponse (montée/descente)	16 ms
Batterie	
Type de batterie	Batterie Li-Ion 6 cellules
Tension de la batterie	10.8 V 10.8 V
Remarques sur la batterie	L'autonomie des batteries peut varier en fonction du modèle, de la configuration, des applications, des paramètres de gestion de l'alimentation et des fonctions utilisées. Le temps de chargement des batteries dépend de l'utilisation. La capacité de chargement peut diminuer après quelques mois. Par conséquent, la durée de vie des batteries et le temps d'exploitation ne correspondent pas forcément au cycle de vie complet de l'ordinateur portable. Autonomie de la batterie testée avec Reader MM2007 correctif 1.05 avec une luminosité minimale.
Fujitsu M2010	
Système d'exploitation	
Système d'exploitation compatible	Copie authentique de Microsoft® Windows® XP Edition Familiale
Application de restauration	Support de restauration, pilotes et utilitaires sur CD ou DVD inclus
Pilotes	Les mises à jour sont téléchargeables à l'adresse http://fr.ts.fujitsu.com/support
Remarques sur le système d'exploitation	Service Pack 3
Conception du produit	
Couleur	Blanc perle, noir pétillant ou rouge métallique (finition laquée pour tous les modèles)
Informations générales sur le système	
Architecture du système	Technologie de processeur Intel®
Chipset	Intel® 945GSE + ICH 7-M
Cartes graphiques	
Marque de la carte graphique	Carte graphique Intel® Graphics Media Accelerator 950
Mémoire vidéo partagée	jusqu'à 128 Mo
Résolution max. sur écran externe	1 600 x 1 200 pixels
Fonctions graphiques	Prise en charge de DirectX® 9
Remarques sur la carte graphique	une mémoire système de 1 024 Mo offre une mémoire vidéo totale de 128 Mo (mémoire dédiée plus mémoire partagée)

Interfaces	
Entrée courant continu	1
Audio : entrée ligne / microphone	1
Audio : sortie casque	1
Microphones internes	1
Total USB 2.0	3
VGA	1
Ethernet (RJ-45)	1
Logements pour cartes mémoire	1 (lecteur de cartes 4 en 1 (SD, MS, MSPro, MMC)
Prise en charge du verrou Kensington	1

Communication	
Bluetooth	v2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Type LAN	Ethernet (10/100 Mbit/s)
WLAN	Technologie WLAN (réseau local sans fil) intégrée

WLAN (en option)	
Nom WLAN	WLAN (IEEE 802.11 b/g)
Vitesse de transfert max. du WLAN	jusqu'à 54 Mbit/s
Cryptage WLAN	WEP, WPA, WPA2
Remarques sur le WLAN	Pour une utilisation dans les pays suivants : BE, CH, DK, DE, EE, FI, FR, EL, IE, IS, IT, LI, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, AT, PT, SE, SK, ES, CZ, HU, UK, CY

Audio	
Type audio	Intégré
Codec audio	Realtek ALC269 HD
Caractéristiques audio	Prise en charge du format audio haute définition 2 haut-parleurs intégrés (stéréo) Microphone numérique intégré Réglage du volume via touche de fonction (pour diminuer : Fn + F8 ; pour augmenter : Fn + F9)

Caméra	
Caméra	Webcam 1,3 mégapixels
Remarques sur la caméra	La fréquence d'image de la webcam peut varier considérablement suivant l'application logicielle utilisée.

Périphériques d'entrée / boutons	
Bouton d'alimentation	Au-dessus du clavier, sur le côté droit
Nombre de touches du clavier	80
Périphérique(s) d'entrée	Touchpad avec boutons gauche et droit de la souris, fonction de désactivation du touchpad par combinaison de touches de fonction (Fn + F4)

Raccourcis clavier	
Raccourci clavier Fn + F3	Muet activé / désactivé
Raccourci clavier Fn + F4	Touchpad activé / désactivé
Raccourci clavier Fn + F5	WLAN / Bluetooth activé / désactivé
Raccourci clavier Fn + F6	Luminosité - plus
Raccourci clavier Fn + F7	Luminosité - moins
Raccourci clavier Fn + F8	Volume - haut
Raccourci clavier Fn + F9	Volume - bas
Raccourci clavier Fn + F10	Commutateur écran

Indicateurs d'état	
Indicateurs d'état	Le mini ordinateur portable dispose de 6 voyants d'état : Voyant d'alimentation Accès au disque dur Verrouillage des majuscules Verrouillage numérique Etat de la batterie WLAN / Bluetooth

Alimentation	
Adaptateur secteur	19 V / 60 W (3,16 A)
Plage de tension nominale	100 - 240 V
Plage de fréquence nominale	50 - 60 Hz
Consommation d'énergie	
Fonctions ACPI	Alimentation en veille (S1 arrêt LCD) En veille / mode économie d'énergie (S3 sauvegarde sur RAM) Mode veille prolongée (S4 sauvegarde sur disque) Mode hors tension (S5 logiciel désactivé)
Emission de bruit	
Mode inactif	30,5 dB(A)
Mode actif maximum	37.6 dB(A)
Dimensions / Poids / Environnement	
Dimensions (L x P x H)	258 x 189 mm (with 3-cell) / 205 mm (with 6-cell) x 32 mm (avant) / 37 mm (arrière, 3 cellules) / 43 mm (arrière, 6 cellules) mm
Poids	Environ 1,18 kg (avec une batterie 3 cellules) / Environ 1,33 kg (avec une batterie 6 cellules)
Remarques sur le poids	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.
Température ambiante de fonctionnement	Running: 5 - 35°C; Packed -15 - 60°C
Humidité relative de fonctionnement	En fonctionnement : 20 - 85 °C ; Emballé 8 - 85 °C (humidité relative, sans condensation)
Conformité	
Europe	Marquage CE R&TTE (WLAN, Bluetooth®)
International	RoHS
Russie	GOST
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx
Logiciels applicatifs	
Logiciel bureautique	Adobe Acrobat Reader
Logiciel multimédia	CyberLink YouCam Windows Media Player (avec système d'exploitation Windows® XP)
Logiciel Internet	Microsoft® Internet Explorer
Logiciel de sécurité	Symantec Norton Internet Security, version d'évaluation de 90 jours
Sécurité	
Sécurité physique	Prise en charge du verrou Kensington Interrupteur d'écran (caché)
Sécurité des utilisateurs	Mot de passe pour les utilisateurs et les superviseurs
Garantie	
Garantie standard	1 an / 2 ans (selon le pays)
Niveau de service	Enlèvement sur site / Retour atelier (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays)
Services de maintenance et d'assistance - l'extension idéale	
Service recommandé	Service d'enlèvement sur site pendant 3 ans
Disponibilité des pièces de rechange	3 ans
Service Weblink	http://ts.fujitsu.com/Supportservice
Accessoires	
Accessoires disponibles	Lecteur optique (USB, référence : S26391-F7119-L100)
Accessoires inclus	Adaptateur secteur 60 W Première batterie (3 cellules ou 6 cellules en fonction de la configuration)
Lien vers les accessoires	http://ts.fujitsu.com/accessories

Pour plus d'informations relatives à la protection de l'environnement, notre politique et la recommandation environnementale FSC03230 voir :
http://fr.ts.fujitsu.com/aboutus
Reprise et recyclage :
http://fr.ts.fujitsu.com/recycling

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : http://fr.ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions Août 2009

Publié par
Fujitsu Technology Solutions
http://ts.fujitsu.com