

Récepteur Terrestre Numérique PRIMA III



Exception et excellence

Profitez des chaînes TV et radio gratuites et enregistrez sur VS ou DVD avec une installation simple. Une meilleure qualité de son grâce à la connexion à votre système HiFi, deux prises péritel, menu convivial multilingue, guide des programmes (EPG), télétexte, sans oublier la possibilité d'activer l'alimentation de l'antenne. Le PRIMA III et son design exceptionnel s'adapteront parfaitement à vos loisirs domestiques.

- Permet de réceptionner toutes les chaînes en claires (TV et Radio) avec une antenne intérieur* ou extérieure
- Installation simple, rapide et conviviale
- Excellente qualité Audio et Vidéo
- Télécommande toutes fonctions
- Fonction de contrôle parental
- Liste favorite étendue jusqu'à 8 groupes
- Menu sur écran (OSD) multi langage
- Support pour une antenne active avec une sortie 5 V
- Guide électronique des programmes sur écran (EPG)
- Support sous-titrage multilingue DVB et piste audio, Télétexte
- Fonction de contrôle parental

* Dans la mesure où le signal peut être réceptionné



Récepteur Terrestre Numérique **PRIMA III**

- Permet de réceptionner toutes les chaînes en claires (TV et Radio) avec une antenne intérieur* ou extérieure
- Installation simple, rapide et conviviale
- Excellente qualité Audio et Vidéo
- Télécommande toutes fonctions
- Fonction de contrôle parental
- Liste favorite étendue jusqu'à 8 groupes
- Menu sur écran (OSD) multi langage
- Support pour une antenne active avec une sortie 5 V
- Guide électronique des programmes sur écran (EPG)
- Support sous-titrage multilingue DVB et piste audio, Télétexte
- Fonction de contrôle parental sélectionnable par canal
- Recherche automatique et manuelle des canaux
- Possibilité d'éditer, déplacer ou supprimer des chaînes
- Convertisseur NTSC/PAL automatique et manuel
- Prise USB pour mise à jour du logiciel
- Conforme au standard DVB-T
- Flux de transport MPEG-2 ISO/IEC 13818 conforme au décodage audio/vidéo
- Supporte une largeur de bande de 6/7/8 MHz
- Démodulateur COFDM
- **Connexions:** ANT IN, TO TV, 2 péritel (TV/ VCR), S/PDIF, Prise USB pour mise à jour du logiciel

* Dans la mesure où le signal peut être réceptionné



Image simulée

Démodulation

Démodulateur: COFDM
OFDM Modulation: 2K, 8K FFT, SFN and MFN
Mode de transmission: 2K/8K

Tuner

Fréquence Range: 174 – 230 MHz (VHF),
470 – 862 MHz (UHF)
Impédance d'entrée: 75 Ohms unbalanced
Plage de signal d'entrée: -78 ~ -25 dBm
Largeur de bande: 6 / 7 / 8 MHz

Décodeur

Vidéo: MPEG-2 Transport MP@ML
Audio: MPEG-2 Audio Layer I & II

Display

Décodeur Module: PAL, NTSC
Résolution Vidéo: 720 x 576 (PAL);
720 x 480 (NTSC)
Aspect ratio: 4:3 (Letterbox, Pan & Scan), 16:9

Connecteurs

Entrée ANT – IEC 169-2 Femelle
Sortie ANT – IEC 165-2 Mal
1 péritel TV – Composite Vidéo (CVBS), RGB,
Audio L/R
1 péritel VCR – Composite Vidéo, Audio L/R
S/PDIF coaxiale
Prise USB pour mise à jour du logiciel

Données Générales

Plage de tension d'entrée: 100 - 240 V AC (SMPS),
50/60 Hz
Consommation (max): 10 W
Consommation en veille: 3 W
Température de fonctionnement: 0 ~ +45 °C
Température de stockage: -25 ~ +60 °C
Taux d'humidité de fonctionnement: 10 ~ 60%,
RH, Non-condensing
Poids Net: 0.82 kg
Dimension (L x P x H) en mm: 220 x 165 x 45

EAN code: 87 171 8544 3790