

Ligne 100 V

# APart

MA 35



### *Amplificateur mélangeur compact monophonique*

Amplificateur mélangeur compact pour distribution sonore. Idéal pour la sonorisation de salles de petites dimensions, restaurants, hôtels, conférence. Puissance de sortie 35 W sous 100 V, 70 V et 8 ohms. 2 entrées micro symétrique sur jack ou XLR. 1 entrée Micro/AUX sur Jack/XLR/RCA. 1 entrée AUX sur RCA. Contrôle de tonalité. Sortie auxiliaire pour enregistreur. Priorité sur entrée micro 1. Carillon intégré. Rackable.

### Caractéristiques techniques

Puissance de sortie	35 W efficaces sous 100 V, 70 V et 8 ohms. 4 entrées.
Réponse en fréquence	60 - 18 000 Hz
Distorsion	< 0,5 %
Sensibilité d'entrée micro	1 mV
auxiliaire	300 mV
Dimensions	88 x 272 x 1286 mm
Poids	4,75 kg.