

Contenu de l'emballage

Vérifiez que votre coffret EZ Connect™ Powerline to Ethernet Desktop Adapter contient les éléments suivants :

- Un adaptateur SMCHP1D-ETH.
- Trois cordons d'alimentation (US/UK/EU).
- Un câble Ethernet.
- Guide d'installation rapide.
- CD-ROM d'installation comprenant :
 - l'assistant EZ Installation Wizard
 - l'utilitaire EZ Configuration Utility 1.0
 - le manuel d'utilisation

Si l'un de ces éléments est absent ou endommagé, contactez immédiatement votre revendeur. Si possible, conservez le carton et les emballages d'origine dans le cas d'un éventuel retour du produit.

Pour enregistrer ce produit et étendre sa garantie, visitez le site Web de SMC:
www.smc.com ou www.smc-europe.com.

Description du matériel

L'adaptateur EZ Connect™ 14 Mbps Powerline to Ethernet Desktop Adapter (SMCHP1D-ETH) offre la méthode la plus simple pour créer ou étendre un réseau domestique sans avoir à installer un coûteux câblage de catégorie 5. Pour enrichir votre réseau de la technologie Powerline, connectez simplement un adaptateur Powerline to Ethernet Desktop Adapter à l'un des ports LAN disponibles sur votre routeur Barricade™ et branchez-le à une prise électrique disponible. Dès que l'adaptateur est branché à une prise électrique, chaque prise électrique du domicile devient une connexion réseau vous permettant d'accéder à Internet et d'utiliser votre messagerie électronique, de partager des périphériques et de connecter en réseau des appareils audiovisuels. L'adaptateur Powerline to Ethernet Desktop Adapter est compatible avec les PC sous Windows, Mac ou Linux. Il représente une excellente solution pour connecter à Internet une console de jeu, telle que la console Xbox® ou PS2®, afin de jouer en ligne.

L'adaptateur EZ Connect™ 14 Mbps Powerline to Ethernet Desktop Adapter (SMCHP1D-ETH) est équipé de :

- Une connexion Ethernet 10/100 Mbps à négociation automatique.
- Une connexion Powerline.

Trois témoins lumineux fournissent des indications sur l'état de l'appareil, la connectivité et le trafic des données.

Témoins lumineux	Couleur	Activité
Alimentation (PWR)	Vert	Un témoin allumé en continu signifie que l'appareil est sous tension. Un témoin éteint signifie que l'appareil est hors tension.
Powerline (HP)	Vert	Un témoin allumé en continu signifie qu'un signal Powerline est détecté. Un témoin clignotant signifie que des données sont transmises. Un témoin éteint signifie qu'aucun signal Powerline n'est détecté.
Ethernet (ETH)	Vert	Un témoin allumé en continu signifie qu'une connexion Ethernet correcte est détectée. Un témoin clignotant signifie que des données sont transmises. Un témoin éteint signifie qu'aucune connexion Ethernet n'est détectée.



EZ Connect™ Powerline to Ethernet Desktop Adapter

Guide d'installation rapide




SMCHP1D-ETH

SMC
Networks

1 CD-ROM d'installation EZ

Merci d'avoir choisi l'adaptateur EZ Connect™ 14 Mbps Powerline to Ethernet Desktop Adapter de SMC. Ce guide d'installation rapide vous guidera à travers une procédure simple pour vous permettre d'installer votre nouveau produit SMC.

Insérez le CD-ROM contenant l'assistant EZ Installation Wizard dans votre lecteur de CD-ROM.



2 Utilitaire d'installation


Au lancement de l'assistant EZ Installation Wizard, cliquez sur l'option [Install EZ Configuration Utility] (Installer l'utilitaire EZ Configuration).

Remarque : Si l'assistant EZ 3-Click Installation Wizard ne démarre pas automatiquement, vous pouvez le lancer manuellement. Pour cela, affichez le contenu du CD-ROM et double-cliquez sur l'icône de l'adaptateur Powerline.



3 Redémarrez le PC


Pour terminer l'installation de l'utilitaire, vous devez redémarrer votre PC.



4 Matériel de connexion

Pendant que votre PC redémarre, connectez l'adaptateur Powerline to Ethernet Adapter à la carte réseau filaire de votre PC, puis branchez le cordon d'alimentation Powerline à une prise électrique.

Remarque : Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser les fonctionnalités avancées de l'utilitaire, reportez-vous au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD-ROM.



FOR TECHNICAL SUPPORT, CALL:
From U.S.A. and Canada
(24 hours a day, 7 days a week)
(800) SMC-4-YOU:
Phn: (949) 679-8000:
Fax: (949) 679-1481

From Europe: Contact details can be found on www.smc-europe.com or www.smc.com.

INTERNET
E-mail addresses:
techsupport@smc.com
european.techsupport@smc-europe.com

Driver updates:
http://www.smc.com/index.cfm?action=tech_support_drivers_downloads

World Wide Web:
<http://www.smc.com/>
<http://www.smc-europe.com/>

If you are looking for further contact information, please visit www.smc.com or www.smc-europe.com.

Model Number: SMCHP1D-ETH

Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SMC for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SMC. SMC reserves the right to change specifications at any time without notice.

Copyright© SMC Networks, Inc., 2004. All rights reserved.
SMC is a registered trademark; and EZ Connect™ is a trademark of SMC Networks, Inc. Other product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.