



# Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth est une marque détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Intel est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis. Le logo SD est une marque détenue par son propriétaire.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les déclarations de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : mai 2013

Référence du document : 693653-052

### **Informations sur le produit**


Ce manuel décrit des fonctions communes à la plupart des modèles. Cependant, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

### **Conditions d'utilisation du logiciel**

En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant tout logiciel préinstallé sur cet ordinateur, vous reconnaissez être lié par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) HP. Si vous êtes en désaccord avec les termes de ce contrat, votre seul recours consiste à retourner le produit non utilisé dans sa totalité (matériel et logiciels) dans un délai de 14 jours, afin d'obtenir un remboursement conformément à la politique en matière de remboursement de votre lieu d'achat.

Pour obtenir des informations complémentaires ou demander le remboursement intégral de l'ordinateur, veuillez contacter votre point de vente local (le vendeur).

## Avertissement sur la sécurité

 **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de blessure liée à la chaleur ou tout risque de surchauffe de l'ordinateur, ne le posez pas directement sur vos genoux. Utilisez toujours l'ordinateur sur une surface plane et rigide. La ventilation ne doit pas être entravée par des éléments rigides, tels qu'une imprimante, ni par des éléments souples, tels que des coussins, du tissu ou un tapis épais. Par ailleurs, ne mettez pas en contact l'adaptateur secteur avec la peau ou des éléments souples, tels que des coussins, du tissu ou un tapis, pendant le fonctionnement de l'appareil. L'ordinateur et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température des surfaces accessibles à l'utilisateur, définies par la norme internationale sur la sécurité du matériel informatique (CEI 60950).



---

# Sommaire

<b>1 Premiers pas</b> .....	<b>1</b>
Meilleures pratiques .....	1
Activités amusantes à réaliser .....	1
Autres ressources HP .....	2
<b>2 Découverte de votre ordinateur</b> .....	<b>4</b>
Éléments du bord de la tablette .....	4
Écran .....	7
Station clavier .....	9
Partie supérieure .....	9
Pavé tactile .....	10
Voyants .....	11
Touches .....	12
Côté droit .....	12
Côté gauche .....	13
Déverrouillage de la tablette de la station clavier .....	14
Accès aux informations système .....	14
Modification des paramètres de votre tablette .....	14
Modification de l'affichage de la tablette .....	15
Réglage du verrouillage de la rotation automatique de votre tablette .....	15
Réglage de la luminosité de l'écran de votre tablette .....	15
Utilisation des mouvements du pavé tactile .....	15
Pression .....	15
Défilement .....	16
Pincement/zoom .....	17
Rotation (certains modèles uniquement) .....	17
Effleurement (certains modèles uniquement) .....	18
Balayages à partir du bord .....	18
Balayage à partir du bord droit .....	18
Balayage à partir du bord supérieur .....	19
Balayage à partir du bord gauche .....	19
Utilisation des mouvements de l'écran tactile .....	20
Glissement à un doigt .....	20
Pression .....	21
Défilement .....	21
Pincement/étirement .....	22

Rotation (certains modèles uniquement) .....	22
Balayages à partir du bord .....	23
Balayage à partir du bord droit .....	23
Balayage à partir du bord gauche .....	23
Balayage à partir du bord supérieur et inférieur .....	24
Configuration des préférences de l'écran tactile .....	25
Utilisation du clavier à l'écran .....	25
Utilisation du stylet numérique (certains modèles uniquement) .....	26
Recherche d'informations sur le matériel et les logiciels .....	27
Liste du matériel .....	27
Liste des logiciels .....	27
Mise à jour des logiciels installés sur l'ordinateur .....	27
<b>3 Connexion à un réseau .....</b>	<b>28</b>
Connexion à un réseau sans fil .....	28
Utilisation des commandes des périphériques sans fil .....	28
Utilisation de la touche des périphériques sans fil .....	28
Utilisation des commandes du système d'exploitation .....	28
Utilisation d'un réseau WLAN .....	29
Utilisation d'un fournisseur d'accès Internet .....	29
Configuration d'un réseau WLAN .....	30
Configuration d'un routeur sans fil .....	30
Protection de votre réseau WLAN .....	30
Connexion à un réseau WLAN .....	31
Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth .....	31
<b>4 Utilisation des fonctions de divertissement .....</b>	<b>32</b>
Fonctions multimédia .....	32
Utilisation des webcams .....	35
Utilisation des fonctions audio .....	36
Connexion de haut-parleurs .....	36
Utilisation de la fonction Beats Audio .....	36
Accès au panneau de contrôle de la fonction Beats Audio .....	36
Activation et désactivation de la fonction Beats Audio .....	36
Vérification du son .....	37
Utilisation de la vidéo .....	38
Connexion d'un périphérique HDMI .....	38
Configuration des paramètres audio HDMI .....	39
Caméras .....	40

<b>5</b>	<b>Navigation à l'aide du clavier, des mouvements tactiles et des périphériques de pointage</b>	<b>41</b>
	Utilisation du pavé tactile	41
	Utilisation du clavier et de la souris	42
	Utilisation des touches	42
	Utilisation des touches d'action	42
	Utilisation des touches de raccourci de Microsoft Windows 8	43
	Utilisation des touches d'activation (certains modèles uniquement)	44
<b>6</b>	<b>Gestion de l'alimentation</b>	<b>45</b>
	Activation du mode veille et veille prolongée (certains modèles uniquement)	45
	Activation et sortie du mode veille (certains modèles uniquement)	45
	Activation et sortie du mode veille prolongée activé par l'utilisateur (certains modèles uniquement)	46
	Définition d'une protection par mot de passe à la sortie de veille	47
	Utilisation de la jauge d'alimentation et des paramètres d'alimentation	47
	Fonctionnement sur batterie	47
	Batterie scellée en usine	48
	Recherche d'informations sur la batterie	48
	Économie d'énergie de la batterie	48
	Identification des niveaux bas de batterie	48
	Résolution d'un niveau bas de batterie	49
	Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une source d'alimentation externe est disponible	49
	Résolution d'un niveau bas de batterie lorsque aucune source d'alimentation n'est disponible	49
	Résolution d'un niveau bas de batterie lorsque l'ordinateur ne peut pas quitter le mode veille prolongée	49
	Fonctionnement sur l'alimentation secteur externe	49
	Arrêt (ou mise hors tension) de l'ordinateur	50
<b>7</b>	<b>Gestion et partage de données</b>	<b>52</b>
	Utilisation d'un périphérique USB	52
	Connexion d'un périphérique USB	52
	Retrait d'un périphérique USB	53
	Connexion d'un périphérique USB avec alimentation	53
	Insertion et retrait d'une carte de stockage numérique	54
<b>8</b>	<b>Maintenance de l'ordinateur</b>	<b>55</b>
	Amélioration des performances	55
	Utilisation du nettoyage de disque	55
	Mise à jour des logiciels et pilotes	55

Nettoyage de votre ordinateur .....	55
Nettoyage de l'écran, des parties latérales et du capot .....	56
Nettoyage du pavé tactile et du clavier .....	56
Déplacement avec votre ordinateur ou transport .....	56
<b>9 Protection de votre ordinateur et de vos informations .....</b>	<b>58</b>
Utilisation de mots de passe .....	58
Définition de mots de passe Windows .....	59
Définition de mots de passe dans Setup Utility (BIOS) .....	59
Utilisation de logiciels de sécurité Internet .....	60
Utilisation d'un logiciel antivirus .....	60
Utilisation de logiciels pare-feu .....	60
Installation des mises à jour logicielles .....	60
Installation des mises à jour Windows .....	61
Installation des mises à jour logicielles HP et tierces .....	61
Protection de votre réseau sans fil .....	61
Sauvegarde des applications logicielles et des données .....	61
<b>10 Utilisation de Setup Utility (BIOS) et des diagnostics système .....</b>	<b>62</b>
Démarrage de Setup Utility (BIOS) .....	62
Mise à jour du BIOS .....	62
Identification de la version du BIOS .....	62
Téléchargement d'une mise à jour du BIOS .....	63
Utilisation des diagnostics système .....	64
<b>11 Sauvegarde et restauration .....</b>	<b>65</b>
Création de supports de restauration et de sauvegardes .....	65
Restauration .....	66
Restauration facile et rapide avec la fonction Actualiser de Windows .....	67
Option Tout supprimer et réinstaller Windows .....	67
Restauration avec HP Recovery Manager .....	68
Ce que vous devez savoir .....	68
Utilisation de la partition HP Recovery pour la restauration (certains modèles uniquement) .....	69
Modification de l'ordre d'amorçage .....	69
Retrait de la partition de restauration HP .....	69
<b>12 Caractéristiques techniques .....</b>	<b>70</b>
Tension d'entrée .....	70
Environnement d'exploitation .....	70



13 Électricité statique .....	71
Index .....	72



---



# 1 Premiers pas

Cet ordinateur est un outil puissant, qui a été conçu pour vous offrir une expérience de travail et de divertissement hors du commun. Lisez ce chapitre pour connaître les recommandations à appliquer après la configuration, découvrir des activités amusantes à réaliser avec votre ordinateur et savoir où trouver d'autres ressources HP.

## Meilleures pratiques

Pour profiter au maximum de cet achat judicieux, nous vous recommandons de suivre la procédure suivante une fois l'ordinateur installé et enregistré :

- Prenez quelques instants pour parcourir le guide imprimé *Concepts de base de Windows 8* afin de découvrir les nouvelles fonctionnalités de Windows®.

 **ASTUCE :** Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil à partir d'une application ouverte ou du bureau Windows, appuyez sur la touche logo Windows® (affiche l'écran d'accueil) .

- Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez-vous à un réseau filaire ou sans fil. Vous trouverez plus de détails dans le chapitre [Connexion à un réseau à la page 28](#).
- Familiarisez-vous avec le matériel et les logiciels de l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux chapitres [Découverte de votre ordinateur à la page 4](#) et [Recherche d'informations sur le matériel et les logiciels à la page 27](#).
- Sauvegardez les informations de votre ordinateur. Reportez-vous au chapitre [Sauvegarde et restauration à la page 65](#).

## Activités amusantes à réaliser

- Vous savez que vous pouvez visionner des vidéos YouTube sur votre ordinateur. Mais saviez-vous que vous pouviez également connecter votre ordinateur à un téléviseur ou à une console de jeu ? Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion d'un périphérique HDMI à la page 38](#).
- Vous savez que vous pouvez écouter de la musique sur votre ordinateur. Mais saviez-vous que vous pouviez également diffuser des programmes radio sur l'ordinateur et écouter de la musique ou des émissions en provenance du monde entier ? Reportez-vous à la section [Utilisation des fonctions audio à la page 36](#).
- Écoutez la musique telle que les artistes souhaitent vous la faire entendre, avec des basses profondes et un son cristallin. Reportez-vous à la section [Utilisation de la fonction Beats Audio à la page 36](#).
- Utilisez le pavé tactile et les nouveaux mouvements tactiles de Windows 8 pour un contrôle fluide des images et des pages de texte. Reportez-vous aux sections [Utilisation des mouvements du pavé tactile à la page 15](#) et [Utilisation des mouvements de l'écran tactile à la page 20](#).

## Autres ressources HP

Vous avez déjà utilisé le poster *Instructions d'installation* pour mettre en route votre ordinateur et accéder à ce manuel. Pour obtenir des détails sur le produit, des informations explicatives et bien plus encore, consultez ce tableau.


Ressource	Contenu
<i>Instructions d'installation</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Présentation de l'installation et des fonctions de l'ordinateur</li></ul>
Manuel <i>Concepts de base de Windows 8</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Présentation de l'utilisation et de la navigation dans Windows® 8</li></ul>
Aide et support  Pour accéder à Aide et support, tapez <code>a</code> dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez <b>Aide et support</b> . Pour accéder au support des États-Unis, ouvrez la page <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Pour accéder au support international, ouvrez la page <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Un large éventail d'informations pratiques et de conseils de dépannage</li></ul>
<i>Sécurité et ergonomie du poste de travail</i>  Pour accéder à ce manuel, dans l'écran d'accueil, tapez <code>support</code> , sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b> , sélectionnez <b>Poste de travail</b> , puis sélectionnez <b>Manuels de l'utilisateur</b> , ou ouvrez la page <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disposition correcte du poste de travail</li><li>• Conseils sur les positions et habitudes de travail à adopter pour optimiser le confort et réduire les risques de blessures</li><li>• Informations sur la sécurité électrique et mécanique</li></ul>
Page Web du support international  Pour obtenir un support technique dans votre langue, reportez-vous à l'adresse <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Discussion en ligne avec un technicien HP</li><li>• Envoi d'un courrier électronique au support technique</li><li>• Numéros de téléphone du support technique</li><li>• Adresses des centres de service HP</li></ul>
<i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i>  Pour accéder à ce manuel, dans l'écran d'accueil, tapez <code>support</code> , sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b> , sélectionnez <b>Poste de travail</b> , puis sélectionnez <b>Manuels de l'utilisateur</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avis de réglementation importants</li></ul>




Ressource	Contenu
<p><i>Garantie limitée*</i></p> <p>Pour accéder à ce manuel, dans l'écran d'accueil, tapez <code>support</code>, sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b>, sélectionnez <b>Poste de travail</b>, puis sélectionnez <b>Warranty and services</b> (Garantie et services), ou ouvrez la page <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations de garantie spécifiques à cet ordinateur.</li> </ul>
<p>*Vous trouverez les dispositions expresses de la garantie limitée HP applicable à ce produit dans les manuels de l'utilisateur de votre ordinateur et/ou sur le CD/DVD fourni avec le produit. Dans certains pays/certaines régions, HP peut fournir une version imprimée de la garantie limitée HP avec le produit. Pour les pays/régions où la version imprimée de la garantie n'est pas fournie, vous pouvez demander une copie sur le site <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> ou envoyer un courrier à l'adresse :</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amérique du Nord</b> : Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, États-Unis</li> <li>• <b>Europe, Moyen-Orient et Afrique</b> : Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italie</li> <li>• <b>Asie et Pacifique</b> : Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapour 911507, Singapour</li> </ul>	
<p>Lorsque vous demandez une copie imprimée de votre garantie, veuillez inclure le numéro du produit, la période de garantie (indiquée sur l'étiquette du numéro de série), votre nom et votre adresse postale.</p>	
<p><b>IMPORTANT</b> : Ne renvoyez PAS votre produit HP aux adresses ci-dessus. Pour accéder au support des États-Unis, ouvrez la page <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a>. Pour accéder au support international, ouvrez la page <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a>.</p>	


---

## 2 Découverte de votre ordinateur

### Éléments du bord de la tablette






Éléments	Description
(1)  Interrupteur d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque l'ordinateur est hors tension, appuyez sur cet interrupteur pour le mettre sous tension.</li> <li>• Lorsque l'ordinateur est sous tension, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour activer le mode veille.</li> <li>• Lorsque l'ordinateur est en veille, appuyez brièvement sur cet interrupteur pour quitter ce mode.</li> </ul> <p><b>ATTENTION :</b> Les données non enregistrées seront perdues si vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et le maintenez enfoncé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'ordinateur cesse de répondre et que vous ne parvenez pas à l'éteindre à l'aide des procédures d'arrêt Microsoft® Windows®, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 5 secondes pour le mettre hors tension.</li> </ul>
	 Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b> , puis tapez dans la zone de recherche. Dans la zone de recherche, tapez <code>alimentation</code> , sélectionnez <b>Paramètres</b> et sélectionnez <b>Options d'alimentation</b> , ou reportez-vous au chapitre <a href="#">Gestion de l'alimentation à la page 45</a> .
	<p>–ou–</p>  Pour en savoir plus sur vos paramètres d'alimentation, tapez <code>a</code> dans l'écran d'accueil. Dans la zone de recherche, tapez <code>alimentation</code> , sélectionnez <b>Paramètres</b> et sélectionnez <b>Options d'alimentation</b> , ou reportez-vous au chapitre <a href="#">Gestion de l'alimentation à la page 45</a> .
(2) Voyant de l'appareil photo (arrière)	Fournit un éclairage au flash pour l'appareil photo.
(3) Webcam (arrière)	<p>Permet d'enregistrer des vidéos, de prendre des photos, d'organiser des visioconférences et de discuter en ligne en échangeant des vidéos.</p> <p>Pour utiliser la webcam, tapez <code>c</code>, puis sélectionnez <b>Caméra</b>.</p>
(4) Bouton de réglage du volume	<p>Contrôle le volume des haut-parleurs sur la tablette.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour augmenter le volume des haut-parleurs, appuyez sur la partie <b>+</b> du bouton.</li> <li>• Pour diminuer le volume des haut-parleurs, appuyez sur la partie <b>-</b> du bouton.</li> </ul>
(5) Lecteur de cartes microSD	Prend en charge des cartes microSD.
(6) Connecteurs d'alignement (2)	Permettent d'aligner et de fixer la tablette à la station clavier.
(7) Port d'amarrage/connecteur d'alimentation	Permet de connecter la tablette à la station clavier et de connecter un adaptateur secteur.

Éléments	Description
(8) Informations système	Fournit le numéro de série, la référence du produit, ainsi que des informations sur la garantie, les réglementations et la certification des périphériques sans fil.
(9)  Prise de sortie audio (casque)/prise d'entrée audio (microphone)	<p>Permet de connecter des haut-parleurs stéréo avec alimentation, un casque, des écouteurs ou un câble audio de télévision en option.</p> <p><b>AVERTISSEMENT !</b> Pour réduire le risque de lésions, réglez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i>. Pour accéder à ce manuel, dans l'écran d'accueil, tapez support, sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b>, sélectionnez <b>Poste de travail</b>, puis sélectionnez <b>Manuels de l'utilisateur</b>.</p> <p><b>REMARQUE :</b> La connexion d'un périphérique sur la prise entraîne la désactivation des haut-parleurs de l'ordinateur.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Assurez-vous que le câble du périphérique comporte un connecteur à 4 conducteurs qui prend en charge à la fois les sorties (casque) et entrées (micro) audio.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Les microphones et casques autonomes avec prises microphone séparées ne sont pas pris en charge.</p>



# Écran



Élément	Description
(1) Antennes WLAN (2)*	Permettent d'envoyer et de recevoir des signaux sans fil.
(2) Microphones internes (2)	Enregistrent les sons, en réduisant les bruits ambiants et supprimant les échos automatiquement.
(3) Webcam (avant)	Permet d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos.  Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b> , puis tapez dans la zone de recherche. Tapez <b>c</b> , puis sélectionnez <b>Caméra</b> dans la liste des applications. -ou-  Dans l'écran d'accueil, tapez <b>c</b> , puis sélectionnez <b>Caméra</b> dans la liste des applications.
(4) Voyant de la webcam (avant)	Allumé : les webcams sont sous tension.
(5) Capteur de lumière ambiante	Le capteur de lumière ambiante règle automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage de votre environnement.
(6) Haut-parleurs (2)	Émettent le son.
(7) Bouton Windows®	Réduit toutes les fenêtres ouvertes et affiche l'écran d'accueil.

---

Élément	Description
(8) Antenne NFC (Near Field Communication)	Avec HP TouchZone, vous pouvez connecter, communiquer et transférer sans fil des données/informations entre vos périphériques compatibles NFC (Near Field Communication).


---

\*Ces antennes ne sont pas visibles depuis l'extérieur de l'ordinateur. Pour optimiser les transmissions, évitez d'obstruer les zones situées immédiatement autour des antennes et des lecteurs de proximité. Pour connaître les avis de réglementation relatifs aux fonctions sans fil, reportez-vous à la section du manuel *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* relative à votre pays ou région. Pour accéder à ce manuel, dans l'écran d'accueil, tapez `support`, sélectionnez l'application **HP Support Assistant**, sélectionnez **Poste de travail**, puis sélectionnez **Manuels de l'utilisateur**.

---


# Station clavier

## Partie supérieure



Élément		Description
(1)	Connecteurs d'alignement	Permettent d'aligner et de fixer la tablette à la station clavier.
(2)	Loquet de dégagement	Permet de déverrouiller la tablette. Pour déverrouiller la tablette, faites glisser le loquet de dégagement vers la gauche.
(3)	Connecteur d'amarrage	Permet de connecter la tablette à la station clavier.

## Pavé tactile




Élément	Description
(1)	Bouton d'activation et désactivation du pavé tactile Active ou désactive le pavé tactile lorsque vous tapez deux fois sur ce bouton.
(2)	Zone du pavé tactile Lit le mouvement de vos doigts pour déplacer le pointeur ou activer des éléments à l'écran.
(3)	Bouton gauche du pavé tactile Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(4)	Bouton droit du pavé tactile Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.



## Voyants




Élément	Description
(1) Voyant verr maj	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blanc : le verrouillage des majuscules est activé.</li><li>• Éteint : le verrouillage des majuscules est désactivé.</li></ul>
(2)  Voyant Muet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orange : le son de l'ordinateur est désactivé.</li><li>• Éteint : le son de l'ordinateur est activé.</li></ul>




## Touches




Élément	Description
(1)  Touche <b>echap</b>	En appuyant simultanément sur cette touche et sur la touche <b>fn</b> , vous affichez les informations système (certains modèles uniquement).
(2) <b>fn</b>	En appuyant simultanément sur cette touche et sur la touche <b>echap</b> , vous affichez les informations système (certains modèles uniquement).
(3)  Touche Windows	Affiche l'écran d'accueil lorsque vous vous trouvez dans une application ouverte ou sur le bureau Windows. <b>REMARQUE :</b> Appuyez de nouveau sur la touche Windows pour revenir à l'écran précédent.
(4) Touches d'action	Permettent de réaliser des tâches courantes. <b>REMARQUE :</b> Les touches d'action ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas sur le clavier à l'écran de la tablette.




## Côté droit




Élément	Description
(1)  Lecteur de cartes multimédia	Lit et écrit les données de et vers des cartes mémoires numériques telles que des cartes Secure Digital (SD).
(2)  Port USB 2.0	Permet de connecter un périphérique USB en option.
(3)  Connecteur d'alimentation	Permet de connecter un adaptateur secteur.

## Côté gauche



Élément	Description
(1)  Port HDMI	Permet de connecter un périphérique audio ou vidéo en option, par exemple un téléviseur haute définition, un composant audio ou numérique compatible ou un périphérique HDMI haute vitesse.
(2)  Port USB 2.0	Permet de connecter un périphérique USB en option.
(3)  Prise de sortie audio (casque)/prise d'entrée audio (microphone)	<p>Permet de connecter des haut-parleurs stéréo avec alimentation, un casque, des écouteurs ou un câble audio de télévision en option. Permet également de connecter un micro-casque en option.</p> <p><b>AVERTISSEMENT !</b> Pour réduire le risque de lésions, réglez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i>. Pour accéder à ce manuel, dans l'écran d'accueil, tapez <code>support</code>, sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b>, sélectionnez <b>Poste de travail</b>, puis sélectionnez <b>Manuels de l'utilisateur</b>.</p> <p><b>REMARQUE :</b> La connexion d'un périphérique sur la prise entraîne la désactivation des haut-parleurs de l'ordinateur.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Assurez-vous que le câble du périphérique comporte un connecteur à 4 conducteurs qui prend en charge à la fois les sorties (casque) et entrées (micro) audio.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Les microphones et casques autonomes avec prises microphone séparées ne sont pas pris en charge.</p>

## Déverrouillage de la tablette de la station clavier



Pour déverrouiller la tablette de la station clavier, procédez comme suit :

1. Faites glisser le loquet de dégagement de la station clavier vers la gauche **(1)**.
2. Soulevez la tablette pour la retirer **(2)**.

## Accès aux informations système

Des informations systèmes importantes sont apposées sous la tablette. Ces informations pourront vous être utiles lorsque vous voyagez à l'étranger ou contactez le support technique :

- Numéro de série
- Numéro du produit
- Période de garantie
- Informations sur les réglementations et sur la certification des périphériques sans fil

Sous Windows, appuyez brièvement sur la combinaison de touches **fn+echap** (certains modèles uniquement) pour afficher l'écran Informations système, qui indique le nom de produit et le numéro de série de votre ordinateur, ainsi que des informations sur la mémoire, le processeur, le BIOS et le clavier.

## Modification des paramètres de votre tablette

Vous pouvez modifier l'affichage et la luminosité de l'écran.



## Modification de l'affichage de la tablette

L'orientation, ou affichage, de votre tablette passe automatiquement du mode paysage au mode portrait ou inversement.

Pour passer du mode paysage au mode portrait :

- ▲ Tenez la tablette horizontalement, puis tournez-la de 90 degrés vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).

Pour passer du mode portrait au mode paysage :

- ▲ Tenez la tablette verticalement, puis tournez-la de 90 degrés vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

## Réglage du verrouillage de la rotation automatique de votre tablette

Pour régler le verrouillage de la rotation automatique de votre tablette :


1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, puis tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur l'icône **Écran** en bas à droite. Tapez sur l'icône de verrouillage de la rotation automatique pour conserver l'orientation actuelle de l'écran et empêcher la rotation. L'icône affiche un symbole de verrou lorsque le verrouillage de la rotation automatique est activé. Pour désactiver le verrouillage de la rotation automatique, tapez à nouveau sur l'icône de verrouillage de la rotation automatique.

## Réglage de la luminosité de l'écran de votre tablette

Pour régler la luminosité de l'écran :

1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, puis tapez sur **Paramètres**.
2. Tapez sur l'icône **Écran** en bas à droite. Le curseur vertical qui s'affiche permet de contrôler la luminosité de l'écran.


---

 **REMARQUE :** Sur le bureau Windows, vous pouvez également taper sur l'icône **Jauge d'alimentation** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, taper **Ajuster la luminosité de l'écran** et déplacer le curseur en regard de **Luminosité de l'écran** en bas de l'écran.

---

## Utilisation des mouvements du pavé tactile

---

 **REMARQUE :** Les mouvements du pavé tactile ne sont pas pris en charge par toutes les applications.

---

### Pression

Pour sélectionner un élément à l'écran, tapez dessus.


- Placez le pointeur sur un élément à l'écran, puis tapez sur la zone du pavé tactile à l'aide d'un doigt pour effectuer une sélection. Tapez deux fois sur un élément pour l'ouvrir.



## Défilement

Le défilement est utile pour faire défiler une page ou une image vers le haut, vers le bas ou latéralement.


- Placez deux doigts légèrement écartés sur la zone du pavé tactile, puis déplacez-les horizontalement ou verticalement.



## Pincement/zoom

Le pincement et le zoom vous permettent de faire un zoom avant ou arrière sur des images ou du texte.


- Pour faire un zoom avant, placez deux doigts sur la zone du pavé tactile et éloignez-les l'un de l'autre.
- Pour faire un zoom arrière, placez deux doigts légèrement écartés sur le pavé tactile et rapprochez-les.




## Rotation (certains modèles uniquement)

La rotation vous permet de faire pivoter des éléments tels que des photos.

- Placez le pointeur sur un objet, puis positionnez votre index gauche sur la zone du pavé tactile. Déplacez votre index droit autour de l'index gauche dans un mouvement circulaire d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faire pivoter l'élément dans l'autre sens, déplacez votre index d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


 **REMARQUE :** La rotation est destinée à des applications spécifiques permettant de manipuler un objet ou une image. Elle peut ne pas fonctionner dans certaines applications.



## Effleurement (certains modèles uniquement)

Le mouvement d'effleurement vous permet de naviguer dans les écrans et de faire défiler rapidement les documents.

- Placez trois doigts sur la zone du pavé tactile, puis effectuez un effleurement dans un rapide mouvement vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.




## Balayages à partir du bord

Le balayage à partir du bord vous permet d'accéder aux barres d'outils de votre ordinateur pour des tâches telles que la modification des paramètres et la recherche ou l'utilisation des applications.

### Balayage à partir du bord droit

Le balayage à partir du bord droit vous permet d'afficher la barre des icônes, qui contient les icônes Rechercher, Partager, Démarrer, Périphériques et Paramètres.

- Faites glisser délicatement votre doigt à partir du bord droit pour afficher les icônes.




## Balayage à partir du bord supérieur

Le balayage à partir du bord supérieur vous permet d'ouvrir les applications disponibles sur l'écran d'accueil.



**IMPORTANT :** Lorsqu'une application est active, le mouvement de balayage à partir du bord supérieur varie selon l'application.


- Faites glisser délicatement votre doigt à partir du bord supérieur pour afficher les applications disponibles.



## Balayage à partir du bord gauche

Le balayage à partir du bord gauche vous permet d'afficher vos applications ouvertes récemment pour basculer rapidement de l'une à l'autre.


- Faites glisser délicatement votre doigt à partir du bord gauche du pavé tactile pour basculer rapidement d'une application récemment ouverte à une autre.



## Utilisation des mouvements de l'écran tactile

Un ordinateur équipé d'un écran tactile vous permet de contrôler les éléments à l'écran directement avec vos doigts.

---

 **ASTUCE :** Sur les ordinateurs équipés d'un écran tactile, vous pouvez effectuer les mouvements sur l'écran ou sur le pavé tactile. Vous pouvez également réaliser des actions à l'écran avec le clavier et la souris.


---

### Glissement à un doigt

Le glissement à un doigt est principalement utilisé pour afficher le mode Panoramique ou faire défiler des listes et des pages, mais vous pouvez également l'utiliser pour d'autres opérations, comme le déplacement d'un objet.


- Pour faire défiler l'écran, faites glisser légèrement un doigt sur l'écran dans la direction souhaitée.

---

 **REMARQUE :** Lorsque plusieurs applications sont affichées dans l'écran d'accueil, vous pouvez faire glisser votre doigt pour déplacer l'écran vers la gauche ou la droite.

---


- Pour déplacer un objet, maintenez-le enfoncé et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.



## Pression

Pour sélectionner un élément à l'écran, tapez dessus.


- Tapez à l'aide d'un doigt sur un objet à l'écran pour effectuer une sélection. Tapez deux fois sur un élément pour l'ouvrir.



## Défilement

Le défilement est utile pour faire défiler une page ou une image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.


- Placez deux doigts sur l'écran et faites-les glisser dans un mouvement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



## Pincement/étirement

Le pincement et l'étirement vous permettent de faire un zoom avant ou arrière sur des images ou du texte.

- Pour faire un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les l'un de l'autre.
- Pour faire un zoom arrière, placez deux doigts écartés et rapprochez-les l'un de l'autre.





## Rotation (certains modèles uniquement)

La rotation vous permet de faire pivoter des éléments tels que des photos.

- Positionnez votre index gauche sur l'objet que vous souhaitez faire pivoter. Déplacez votre index droit autour de l'index gauche dans un mouvement circulaire d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faire pivoter l'élément dans l'autre sens, déplacez votre index d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



 **REMARQUE :** La rotation est destinée à des applications spécifiques permettant de manipuler un objet ou une image. Elle peut ne pas fonctionner dans certaines applications.




## Balayages à partir du bord

Les balayages à partir du bord vous permettent de réaliser des tâches telles que la modification des paramètres et la recherche ou l'utilisation des applications.

### Balayage à partir du bord droit

Le balayage à partir du bord droit vous permet d'afficher la barre des icônes, qui contient les icônes Rechercher, Partager, Démarrer, Périphériques et Paramètres.


- Faites glisser délicatement votre doigt à partir du bord droit de l'écran vers le centre pour afficher les icônes.



### Balayage à partir du bord gauche

Le balayage à partir du bord gauche vous permet d'afficher vos applications ouvertes récemment pour basculer rapidement de l'une à l'autre.


- Faites glisser délicatement votre doigt à partir du bord gauche de l'écran pour basculer d'une application récemment ouverte à une autre.
- Sans le soulever, faites glisser à nouveau votre doigt vers le bord gauche pour afficher toutes les applications récemment ouvertes.





## Balayage à partir du bord supérieur et inférieur

Le balayage à partir du bord supérieur ou inférieur vous permet d'ouvrir la liste des applications disponibles sur votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil Windows, faites glisser votre doigt délicatement à partir du bord supérieur ou inférieur de l'écran vers le centre.
2. Tapez sur **Toutes les applications** pour afficher les applications disponibles.



# Configuration des préférences de l'écran tactile

Mode	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b>, puis tapez dans la zone de recherche.</li><li>2. Tapez <b>c</b>, tapez sur Panneau de configuration, tapez sur <b>Matériel et audio</b>, tapez sur <b>Stylet et fonction tactile</b>, puis suivez les instructions à l'écran.</li></ol>
	<p>Pour créer ou modifier des effleurements :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans l'écran d'accueil, tapez <b>c</b>, puis tapez sur Panneau de configuration.</li><li>2. Sélectionnez <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Stylet et fonction tactile</b>, puis sélectionnez l'onglet <b>Raccourcis</b>.</li><li>3. Sélectionnez <b>Raccourcis de navigation et raccourcis d'édition</b>, puis cliquez sur <b>Personnaliser</b>.</li><li>4. Suivez les instructions à l'écran pour créer ou modifier des effleurements.</li><li>5. Tapez sur <b>OK</b>.</li></ol>

Ces préférences sont spécifiques à l'écran tactile et à l'ordinateur.

## Utilisation du clavier à l'écran


Vous pouvez être amené à entrer des données dans des champs de données. C'est, par exemple, le cas lorsque vous configurez un réseau sans fil ou un centre d'observation météorologique ou lorsque vous accédez à des comptes utilisateur sur des sites Internet. L'ordinateur possède un clavier à l'écran qui s'affiche quand vous devez entrer ces données dans des champs de données.


1. Pour afficher le clavier, tapez sur le premier champ de données. Tapez sur la petite icône du clavier qui s'affiche.

—ou—

Dans l'écran d'accueil Windows, tapez sur l'icône du clavier sur le côté droit de la zone de notification.


2. Tapez sur chaque caractère jusqu'à ce que vous ayez écrit le nom ou mot que vous souhaitez entrer dans le champ de données.

 **REMARQUE :** Les touches d'action ne s'affichent pas et ne fonctionnent pas sur le clavier à l'écran.

 **REMARQUE :** Des suggestions de mots peuvent s'afficher en haut du clavier. Si un mot approprié s'affiche, tapez dessus pour le sélectionner.

3. Tapez sur la touche **entrée** du clavier.

## Utilisation du stylet numérique (certains modèles uniquement)



Pour insérer la pile dans le stylet :

1. Dévissez le capuchon du stylet.
2. Insérez la pile dans le stylet, remettez en place le capuchon sur le stylet, puis faites tourner le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'horloge pour le serrer.

Le stylet numérique est désormais prêt à être utilisé avec votre ordinateur HP. Il vous suffit d'appuyer légèrement la pointe du stylet sur l'écran pour écrire du texte ou sélectionner des éléments. Pour réaliser un clic d'action droit, appuyez sur le bouton situé sur le côté du stylet lorsque vous sélectionnez un élément à l'écran.

Pour calibrer le stylet et modifier ses paramètres, par exemple sa sensibilité, tapez sur **Panneau de configuration** dans l'écran d'accueil, tapez sur **Panneau de configuration, Stylet et fonction tactile, Étalonner l'écran pour la saisie effectuée à l'aide du stylet ou l'entrée tactile**, puis suivez les instructions à l'écran.



**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la sécurité et les réglementations, reportez-vous au manuel *Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation* sur l'ordinateur HP. Pour accéder à ce manuel, tapez `support`, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Poste de travail**, puis sélectionnez **Manuels de l'utilisateur**.

# Recherche d'informations sur le matériel et les logiciels

## Liste du matériel

Pour afficher la liste du matériel installé sur votre ordinateur :

1. Dans l'écran d'accueil, tapez **c**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
2. Sélectionnez **Système et sécurité**, puis cliquez sur **Gestionnaire de périphériques** dans la zone Système.

La liste de tous les périphériques installés sur votre ordinateur s'affiche.

## Liste des logiciels

- ▲ Pour afficher la liste des logiciels installés sur votre ordinateur, dans l'écran d'accueil, cliquez avec le bouton droit de la souris ou faites glisser votre doigt depuis le haut du pavé tactile pour afficher la barre d'outils des applications, puis sélectionnez l'icône **Toutes les applications**.

## Mise à jour des logiciels installés sur l'ordinateur

La plupart des logiciels, y compris le système d'exploitation, sont mis à jour fréquemment par le fabricant ou le fournisseur. Il est possible que des mises à jour importantes des logiciels fournis avec l'ordinateur aient été mises à disposition depuis la sortie d'usine.

Certaines mises à jour peuvent modifier le comportement de l'ordinateur vis-à-vis des logiciels en option ou des périphériques externes. De nombreuses mises à jour intègrent des améliorations de la sécurité.

Mettez à jour le système d'exploitation et les autres logiciels installés sur l'ordinateur dès que vous le connectez à Internet. Pour accéder aux mises à jour, rendez-vous sur le site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com>.

---

## 3 Connexion à un réseau

Votre ordinateur peut voyager avec vous, partout où vous allez. Mais même à la maison, vous pouvez découvrir le monde et accéder à des informations depuis des millions de sites Web. Il vous suffit pour cela de votre ordinateur et d'une connexion réseau filaire ou sans fil. Ce chapitre vous aide à vous connecter au monde.

### Connexion à un réseau sans fil

La technologie sans fil transfère les données au moyen d'ondes radio au lieu d'utiliser des câbles. Votre ordinateur peut être équipé d'un ou de plusieurs des périphériques sans fil suivants :

- Périphérique de réseau local sans fil (WLAN) : connecte l'ordinateur aux réseaux locaux sans fil (communément appelés réseaux Wi-Fi, réseaux locaux sans fil ou réseaux WLAN) dans des entreprises, à domicile et dans des lieux publics tels que les aéroports, les restaurants, les cafés, les hôtels et les universités. Dans un WLAN, le périphérique sans fil intégré à votre ordinateur communique avec un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.
- Périphérique Bluetooth : permet de créer un réseau local personnel (PAN) en vue de se connecter à d'autres périphériques Bluetooth tels que des ordinateurs, des téléphones, des imprimantes, des écouteurs, des haut-parleurs et des appareils photos. Dans un réseau personnel, chaque périphérique communique directement avec les autres périphériques. Ceux-ci doivent se trouver à une distance relativement proche les uns des autres, généralement à moins de 10 mètres.

Dans l'écran d'accueil, tapez **a**, puis sélectionnez **Aide et support**.

### Utilisation des commandes des périphériques sans fil

Vous disposez des éléments suivants pour contrôler les périphériques sans fil de votre ordinateur :

- Touche des périphériques sans fil
- Commandes du système d'exploitation

### Utilisation de la touche des périphériques sans fil


L'ordinateur est équipé d'une touche des périphériques sans fil, ainsi que d'un ou plusieurs périphériques sans fil selon le modèle. Tous les périphériques sans fil de votre ordinateur sont activés en usine.

Les périphériques sans fil sont activés en usine. Vous pouvez utiliser la touche des périphériques sans fil pour les activer ou les désactiver simultanément.

### Utilisation des commandes du système d'exploitation

Le Centre Réseau et partage vous permet de configurer une connexion ou un réseau, de vous connecter à un réseau, de gérer les réseaux sans fil et de diagnostiquer et résoudre les problèmes liés au réseau.


Pour utiliser les commandes du système d'exploitation :

Mode	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b>, puis tapez dans la zone de recherche.</li> <li>2. Tapez <code>réseau</code> et <code>partage</code> dans la zone de recherche, puis sélectionnez <b>Centre Réseau et partage</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, tapez <code>p</code>, puis sélectionnez <b>Paramètres</b>.</li> <li>2. Tapez <code>réseau</code> et <code>partage</code> dans la zone de recherche, puis sélectionnez <b>Centre Réseau et partage</b>.</li> </ol>

Pour plus d'informations, accédez à HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil. Dans l'écran d'accueil, tapez `a`, puis sélectionnez **Aide et support**.

## Utilisation d'un réseau WLAN

Un périphérique WLAN permet d'accéder à un réseau local sans fil (WLAN), constitué d'autres ordinateurs et accessoires qui sont reliés par un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.


 **REMARQUE :** Les termes *routeur sans fil* et *point d'accès sans fil* sont souvent utilisés indifféremment.

- Les réseaux WLAN de grande envergure, comme un réseau WLAN d'entreprise ou public, utilisent généralement des points d'accès sans fil, capables de prendre en charge un grand nombre d'ordinateurs et d'accessoires et de séparer les fonctions réseau vitales.
- Les réseaux WLAN domestiques ou ceux des petites entreprises utilisent généralement un routeur sans fil, qui permet à de nombreux ordinateurs sans fil et câblés de partager une connexion Internet, une imprimante et des fichiers sans besoin d'un équipement matériel ou d'un logiciel supplémentaire.

Pour utiliser le périphérique WLAN sur votre ordinateur, vous devez vous connecter à une infrastructure WLAN (fournie par un fournisseur de service ou un réseau public ou d'entreprise).

## Utilisation d'un fournisseur d'accès Internet


Lorsque vous configurez l'accès à Internet à votre domicile, vous devez créer un compte auprès d'un fournisseur d'accès Internet (FAI). Contactez un FAI local pour vous abonner à un service d'accès à Internet et acheter un modem. Votre FAI vous aidera pour la configuration du modem, pour l'installation d'un câble réseau pour connecter votre routeur sans fil au modem, et pour tester le service Internet.

 **REMARQUE :** Votre FAI vous attribuera un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à Internet. Enregistrez ces informations et conservez-les en lieu sûr.


## Configuration d'un réseau WLAN

Pour configurer un réseau WLAN et accéder à Internet, vous devez disposer du matériel suivant :

- Un modem à large bande (DSL ou câble) **(1)** et un accès Internet haut débit souscrit auprès d'un fournisseur d'accès Internet
- Un routeur sans fil **(2)** (acheté séparément)
- Un ordinateur sans fil **(3)**

 **REMARQUE :** Certains modems sont dotés d'un routeur sans fil intégré. Contactez votre FAI pour déterminer votre type de modem.

L'illustration ci-après représente une installation de réseau sans fil connecté à Internet.




Au fur et à mesure que le réseau se développe, vous pouvez y connecter d'autres ordinateurs sans fil et filaires pour accéder à Internet.

Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre réseau WLAN, consultez les informations fournies par le fabricant de votre routeur ou par votre FAI.

## Configuration d'un routeur sans fil

Pour obtenir de l'aide pour installer un réseau WLAN, reportez-vous aux informations fournies par le fabricant de votre routeur ou votre fournisseur d'accès Internet.

 **REMARQUE :** Nous vous recommandons de commencer par connecter votre nouvel appareil sans fil au routeur à l'aide du câble réseau fourni avec celui-ci. Lorsque l'appareil parvient à se connecter à Internet, déconnectez le câble et accédez à Internet par le biais de votre réseau sans fil.

## Protection de votre réseau WLAN

Lorsque vous configurez un réseau WLAN ou accédez à un réseau WLAN existant, activez toujours les fonctions de sécurité pour protéger votre réseau contre les accès non autorisés. Les réseaux WLAN situés dans les lieux publics (bornes d'accès), tels que les cafés et les aéroports, ne fournissent pas nécessairement de garantie de sécurité. Si la sécurité de votre appareil vous préoccupe lorsque vous êtes connecté à une borne d'accès, limitez vos activités sur le réseau à l'échange de courriers électroniques non confidentiels et à la navigation standard sur Internet.

Les signaux radio sans fil se déplacent en dehors du réseau ; par conséquent, d'autres périphériques WLAN peuvent recevoir les signaux non-protégés. Prenez les mesures suivantes pour protéger votre réseau WLAN :

- Utilisation d'un pare-feu  
Un pare-feu vérifie les données et les requêtes de données envoyées à votre réseau et élimine tout élément suspect. Les pare-feu peuvent être de type logiciel ou matériel. Certains réseaux utilisent une combinaison des deux types.
- Utilisation d'un cryptage des données sans fil




Le cryptage des données sans fil utilise des paramètres de sécurité pour crypter et décrypter les données transmises sur le réseau. Pour accéder à Aide et support, tapez **a** dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Aide et support**.


## Connexion à un réseau WLAN

Pour vous connecter au réseau WLAN, suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que le périphérique WLAN est actif.
2. Appuyez ou cliquez sur l'icône d'état du réseau située sur le bureau Windows, dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.
3. Sélectionnez votre réseau WLAN dans la liste.
4. Cliquez sur **Connecter**.
5. S'il s'agit d'un réseau WLAN sécurisé, vous êtes invité à saisir un code de sécurité. Entrez le code, puis cliquez sur **OK** pour terminer la connexion.


---

 **REMARQUE :** Si aucun réseau WLAN ne figure dans la liste, vous pouvez être hors de portée d'un routeur sans fil ou d'un point d'accès.

 **REMARQUE :** Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'apparaît pas, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'état du réseau à partir du bureau Windows, puis sélectionnez **Ouvrir le Centre Réseau et partage**. Cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**. Une liste d'options s'affiche, vous permettant de rechercher manuellement un réseau et de vous y connecter ou bien de créer une nouvelle connexion réseau.

---

Une fois la connexion établie, placez le pointeur de la souris sur l'icône d'état du réseau dans la zone de notification à l'extrémité droite de la barre de tâches pour vérifier le nom et l'état de la connexion.

 **REMARQUE :** La plage de fonctionnement (distance parcourue par les signaux sans fil) dépend de l'implémentation WLAN, du fabricant du routeur et des interférences produites par d'autres appareils électroniques ou d'autres barrières structurelles telles que murs et sols.

---

## Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth

Un périphérique Bluetooth permet d'établir des communications sans fil de faible portée, pouvant remplacer les connexions filaires physiques traditionnellement utilisées pour relier les périphériques électroniques suivants :

- Ordinateurs (de bureau, portable, PDA)
- Téléphones (portable, sans fil, smartphone)
- Périphériques d'imagerie (imprimante, appareil photo)
- Périphériques audio (casque, haut-parleurs)
- Souris

Les périphériques Bluetooth offrent une fonctionnalité pair-à-pair qui vous permet de créer un réseau personnel sans fil (PAN) de périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des périphériques Bluetooth, reportez-vous à l'aide du logiciel Bluetooth.

---

## 4 Utilisation des fonctions de divertissement


Utilisez votre ordinateur HP comme un centre de divertissement : discutez à l'aide de la webcam, écoutez et gérez votre musique, téléchargez et regardez des films. Pour encore plus de divertissement, vous pouvez également connecter des périphériques externes, notamment un moniteur, un projecteur, un téléviseur, des haut-parleurs ou un casque.

### Fonctions multimédia




Ce chapitre présente certaines des fonctions de divertissement offertes par votre ordinateur.





Élément	Description	
(1)	Voyant de l'appareil photo (arrière)	Fournit un éclairage au flash pour l'appareil photo.
(2)	Webcam (arrière)	Permet d'enregistrer des vidéos, de prendre des photos, d'organiser des visioconférences et de discuter en ligne en échangeant des vidéos.  Pour utiliser la webcam, tapez <b>c</b> , puis sélectionnez <b>Caméra</b> .

Élément	Description		
(3)	Bouton de réglage du volume	<p>Contrôle le volume des haut-parleurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour augmenter le volume des haut-parleurs, appuyez sur la partie + du bouton.</li> <li>• Pour diminuer le volume des haut-parleurs, appuyez sur la partie - du bouton.</li> </ul>	
(4)		<p>Prise de sortie audio (casque)/prise d'entrée audio (microphone)</p>	<p>Permet de connecter des haut-parleurs stéréo avec alimentation, un casque, des écouteurs ou un câble audio de télévision en option. Permet également de connecter un micro-casque en option.</p> <p><b>AVERTISSEMENT !</b> Pour réduire le risque de lésions, réglez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i>. Pour accéder à ce manuel, dans l'écran d'accueil, tapez <code>support</code>, sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b>, sélectionnez <b>Poste de travail</b>, puis sélectionnez <b>Manuels de l'utilisateur</b>.</p> <p><b>REMARQUE :</b> La connexion d'un périphérique sur la prise entraîne la désactivation des haut-parleurs de l'ordinateur.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Assurez-vous que le câble du périphérique comporte un connecteur à 4 conducteurs qui prend en charge à la fois les sorties (casque) et entrées (micro) audio.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Les microphones et casques autonomes avec prises microphone séparées ne sont pas pris en charge.</p>





Élément	Description	
(1)	Microphones internes (2)	Enregistrent les sons.
(2)	Webcam (avant)	Permet d'enregistrer des vidéos, de prendre des photos, d'organiser des visioconférences et de discuter en ligne en échangeant des vidéos.
		 Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b> , puis tapez dans la zone de recherche. Tapez <b>c</b> , puis sélectionnez <b>Caméra</b> dans la liste des applications.
		–ou–  Dans l'écran d'accueil, tapez <b>c</b> , puis sélectionnez <b>Caméra</b> dans la liste des applications.
(3)	Voyant de la webcam (avant)	Allumé : la webcam est en cours d'utilisation.
(4)	Capteur de lumière ambiante	Le capteur de lumière ambiante règle automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage de votre environnement.
(5)	Haut-parleurs (2)	Émettent le son.
(6)	 Port USB 2.0	Permet de connecter un périphérique USB en option.

Élément	Description
(7) 	<p>Prise de sortie audio (casque)/prise d'entrée audio (microphone)</p> <p>Permet de connecter des haut-parleurs stéréo avec alimentation, un casque, des écouteurs ou un câble audio de télévision en option. Permet également de connecter un micro-casque en option.</p> <p><b>AVERTISSEMENT !</b> Pour réduire le risque de lésions, réglez le volume avant d'utiliser un casque, des écouteurs ou un micro-casque. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel <i>Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation</i>. Pour accéder à ce manuel, dans l'écran d'accueil, tapez <code>support</code>, sélectionnez l'application <b>HP Support Assistant</b>, sélectionnez <b>Poste de travail</b>, puis sélectionnez <b>Manuels de l'utilisateur</b>.</p> <p><b>REMARQUE :</b> La connexion d'un périphérique sur la prise entraîne la désactivation des haut-parleurs de l'ordinateur.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Assurez-vous que le câble du périphérique comporte un connecteur à 4 conducteurs qui prend en charge à la fois les sorties (casque) et entrées (micro) audio.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Les microphones et casques autonomes avec prises microphone séparées ne sont pas pris en charge.</p>
(8) 	<p>Port HDMI</p> <p>Permet de connecter un périphérique audio ou vidéo en option, par exemple un téléviseur haute définition, un composant audio ou numérique compatible ou un périphérique HDMI haute vitesse.</p>

## Utilisation des webcams

L'ordinateur possède deux webcams intégrées, de puissants outils de réseau social qui vous permettent de communiquer avec vos amis et collègues, qu'ils habitent la porte à côté ou à l'autre bout du monde. Avec les webcams, vous pouvez diffuser de la vidéo dans votre logiciel de messagerie instantanée, capturer et partager de la vidéo, mais aussi prendre des photos.

Pour démarrer les webcams :

Mode	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b>, puis tapez dans la zone de recherche.</li> <li>Tapez <code>c</code>, puis sélectionnez <b>Caméra</b> dans la liste des applications.</li> </ol>
	<p>Dans l'écran d'accueil, tapez <code>c</code>, puis sélectionnez <b>Caméra</b> dans la liste des applications.</p>

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la webcam, reportez-vous à l'aide de l'application.

## Utilisation des fonctions audio

Sur votre ordinateur HP, vous pouvez télécharger et écouter de la musique, écouter du contenu audio depuis Internet (y compris des programmes radio), enregistrer du son, ou encore mélanger du son et de la vidéo pour créer des animations multimédia. Pour une meilleure écoute, vous pouvez connecter des périphériques audio externes, tels que des haut-parleurs ou casques.

## Connexion de haut-parleurs

Vous pouvez connecter des haut-parleurs filaires à un port USB (ou à la prise de sortie audio) de votre ordinateur ou à un périphérique d'amarrage.

Pour connecter les haut-parleurs à votre ordinateur via une liaison *sans fil*, suivez les instructions fournies par le constructeur. Pour connecter des haut-parleurs haute définition, reportez-vous à la section [Configuration des paramètres audio HDMI à la page 39](#). Avant de connecter des périphériques audio, assurez-vous de régler le volume.


## Utilisation de la fonction Beats Audio

Beats Audio est une fonction audio améliorée qui offre des basses profondes et un son cristallin. Vous pouvez tirer profit de Beats Audio via les haut-parleurs internes de l'ordinateur, les haut-parleurs externes connectés à un port USB ou le casque Beats Audio relié à la prise casque.

## Accès au panneau de contrôle de la fonction Beats Audio



Utilisez le panneau de contrôle de la fonction Beats Audio pour afficher et contrôler manuellement les paramètres audio et de basses.

Pour ouvrir le panneau de contrôle de la fonction Beats Audio :

Mode	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b>, puis tapez dans la zone de recherche.</li><li>2. Tapez <b>c</b>, sélectionnez <b>Panneau de configuration</b>, sélectionnez <b>Matériel et audio</b>, puis sélectionnez <b>Beats Audio Control Panel</b> (Panneau de contrôle Beats Audio).</li></ol>
	Dans l'écran d'accueil, tapez <b>c</b> , sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> , sélectionnez <b>Matériel et audio</b> , puis sélectionnez <b>Beats Audio Control Panel</b> (Panneau de contrôle Beats Audio).



## Activation et désactivation de la fonction Beats Audio

Pour activer ou désactiver la fonction Beats Audio :



Mode	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b>, puis tapez dans la zone de recherche.</li> <li>2. Tapez c, sélectionnez <b>Panneau de configuration</b>, sélectionnez <b>Matériel et audio</b>, puis sélectionnez <b>Beats Audio Control Panel</b> (Panneau de contrôle Beats Audio).</li> <li>3. Suivez les instructions à l'écran</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, tapez c, sélectionnez <b>Panneau de configuration</b>, sélectionnez <b>Matériel et audio</b>, puis sélectionnez <b>Beats Audio Control Panel</b> (Panneau de contrôle Beats Audio).</li> <li>2. Suivez les instructions à l'écran</li> </ol>

## Vérification du son



Pour vérifier les fonctions audio de l'ordinateur, procédez comme suit :

Mode	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b>, puis tapez dans la zone de recherche.</li> <li>2. Tapez c, tapez sur Panneau de configuration, tapez sur <b>Matériel et audio</b>, puis tapez sur <b>Son</b>.</li> <li>3. Dans la boîte de dialogue Son, tapez sur l'onglet <b>Sons</b>. Sous Événements, tapez sur un événement audio, comme un bip ou une alarme, puis tapez sur <b>Tester</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, tapez c, puis sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> dans la liste des applications.</li> <li>2. Sélectionnez <b>Matériel et audio</b>, puis sélectionnez <b>Son</b>.</li> <li>3. Dans la boîte de dialogue Son, sélectionnez l'onglet <b>Sons</b>. Sous Événements, sélectionnez un événement audio, comme un bip ou une alarme, puis cliquez sur <b>Tester</b>.</li> </ol> <p>Les haut-parleurs ou le casque connecté doivent alors émettre un son.</p>

Pour vérifier les fonctions d'enregistrement de l'ordinateur, procédez comme suit :

Mode	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b>, puis tapez dans la zone de recherche.</li> <li>2. Tapez sur m, puis sélectionnez <b>Magnétophone</b>.</li> <li>3. Cliquez sur <b>Démarrer l'enregistrement</b>, puis parlez dans le micro. Enregistrez le fichier sur le bureau.</li> <li>4. Ouvrez un logiciel multimédia et lisez l'enregistrement.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, tapez m, puis sélectionnez <b>Magnétophone</b>.</li> <li>2. Cliquez sur <b>Démarrer l'enregistrement</b>, puis parlez dans le micro. Enregistrez le fichier sur le bureau.</li> <li>3. Ouvrez un logiciel multimédia et lisez l'enregistrement.</li> </ol>


Pour confirmer ou modifier les paramètres audio sur votre ordinateur :

Mode	Étapes
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur <b>Rechercher</b>, puis tapez dans la zone de recherche.</li><li>2. Tapez <b>c</b>, puis sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> dans la liste des applications.</li><li>3. Sélectionnez <b>Matériel et audio</b>, puis sélectionnez <b>Son</b>.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dans l'écran d'accueil, tapez <b>c</b>, puis sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> dans la liste des applications.</li><li>2. Sélectionnez <b>Matériel et audio</b>, puis sélectionnez <b>Son</b>.</li></ol>


## Utilisation de la vidéo

Votre ordinateur HP est un appareil doté de puissantes fonctions vidéo ; il vous permet de regarder des flux vidéo sur vos sites Web préférés et de télécharger de la vidéo et des films pour un visionnage ultérieur, sans connexion réseau.

Pour plus de divertissement, vous pouvez connecter un moniteur externe, un projecteur ou un téléviseur à l'un des ports vidéo de la station clavier. Votre ordinateur est équipé d'un port d'interface multimédia haute définition (HDMI), qui vous permet de connecter un moniteur ou un téléviseur haute définition.

 **IMPORTANT :** Vérifiez que le périphérique externe est connecté au bon port de l'ordinateur, à l'aide du câble adéquat. Reportez-vous aux instructions fournies par le constructeur si vous avez des questions.


## Connexion d'un périphérique HDMI

 **REMARQUE :** Pour connecter un périphérique HDMI à votre station clavier, vous avez besoin d'un câble HDMI (vendu séparément).




Pour afficher l'image de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur ou un moniteur haute définition, connectez le périphérique haute définition en suivant ces instructions :

1. Connectez l'une des extrémités du câble HDMI au port HDMI de l'ordinateur.



2. Connectez l'autre extrémité du câble au téléviseur ou moniteur haute définition.
3. Appuyez sur la touche **f4** pour faire basculer l'image de l'écran de l'ordinateur entre 4 états d'affichage :
  - **Écran du PC uniquement** : affiche l'image de l'écran uniquement sur l'ordinateur.
  - **Dupliquer** : affiche l'image de l'écran *simultanément* sur l'ordinateur et sur le périphérique externe.
  - **Étendre** : affiche l'image étendue à *la fois* sur l'ordinateur et sur le périphérique externe.
  - **Deuxième écran uniquement** : affiche l'image de l'écran uniquement sur le périphérique externe.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **f4** de l'ordinateur, l'état de l'affichage change.

 **REMARQUE :** Réglez la résolution de l'écran du périphérique externe, notamment si vous choisissez le mode Étendre. Dans l'écran d'accueil, tapez **c** à l'aide de la station clavier, puis sélectionnez **Panneau de configuration** dans la liste des applications. Sélectionnez **Apparence et personnalisation**. Sous **Affichage**, sélectionnez **Ajuster la résolution** pour de meilleurs résultats.

## Configuration des paramètres audio HDMI

Le HDMI est la seule interface vidéo qui prend en charge la vidéo *et le son* en haute définition. Une fois que vous avez connecté un téléviseur HDMI à l'ordinateur, procédez comme suit pour activer les fonctions audio du périphérique HDMI :

1. Sur le bureau Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Haut-parleurs** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis sélectionnez **Périphériques de lecture**.
2. Dans l'onglet Lecture, sélectionnez le nom du périphérique de sortie numérique.
3. Sélectionnez **Par défaut**, puis cliquez sur **OK**.

Pour réacheminer le son vers les haut-parleurs de l'ordinateur :


1. Sur le bureau Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Haut-parleurs** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis cliquez sur **Périphériques de lecture**.
2. Dans l'onglet Lecture, cliquez sur **Haut-parleurs et casque**.
3. Sélectionnez **Par défaut**, puis cliquez sur **OK**.

## Caméras

Votre tablette est équipée d'une caméra intégrée avant et arrière. Ces périphériques d'entrée vous permettent d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos.

## 5 Navigation à l'aide du clavier, des mouvements tactiles et des périphériques de pointage

En plus du clavier et de la souris, votre ordinateur permet de naviguer à l'aide des mouvements tactiles. Les mouvements tactiles peuvent être utilisés sur le pavé tactile de votre ordinateur ou sur un écran tactile.

 **REMARQUE :** Une souris USB externe (vendue séparément) peut être connectée à l'un des ports USB de la station clavier.

Consultez le manuel *Concepts de base de Windows 8* accompagnant votre ordinateur. Ce manuel fournit des informations sur les tâches communes à l'aide du pavé tactile, de l'écran tactile ou du clavier.

Les touches d'action ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas sur le clavier à l'écran de la tablette. Certains modèles de tablettes possèdent des touches d'activation spéciales sur le clavier pour réaliser des tâches répétitives.


### Utilisation du pavé tactile

Le pavé tactile vous permet de naviguer dans l'ordinateur en effectuant de simples mouvements du doigt.

Vous pouvez personnaliser les mouvements tactiles en modifiant les paramètres, la configuration des boutons, la vitesse du clic et les options du pointeur. Dans l'écran d'accueil, tapez **C** pour afficher la liste **Applications**. Sélectionnez **Panneau de configuration**, puis sélectionnez **Matériel et audio**. Sous **Périphériques et imprimantes**, sélectionnez **Souris**.

#### Activation ou désactivation du pavé tactile


Pour activer ou désactiver le pavé tactile, appuyez deux fois sur le bouton d'activation/désactivation du pavé tactile.






Le Pavé tactile prend en charge un large éventail de mouvements qui vous permettent, avec vos doigts, de faire défiler, pincer, effleurer ou faire pivoter des éléments pour les manipuler à l'écran.

## Utilisation du clavier et de la souris

Le clavier et la souris vous permettent de saisir des caractères, de sélectionner des éléments, d'effectuer un défilement et de réaliser les mêmes fonctions qu'à l'aide des mouvements tactiles. La station clavier vous permet également d'utiliser des touches d'action et des touches d'activation spéciales pour réaliser des fonctions spécifiques.

 **REMARQUE :** Les touches d'action ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas sur le clavier à l'écran de la tablette.


 **ASTUCE :** La touche Windows  du clavier vous permet de revenir rapidement à l'écran d'accueil depuis une application ouverte ou le bureau Windows. Appuyez de nouveau sur la touche Windows pour revenir à l'écran précédent.

 **REMARQUE :** En fonction de votre pays ou région, les touches et fonctions du clavier peuvent être différentes de celles décrites dans cette section.

## Utilisation des touches

Votre ordinateur permet d'accéder à des informations ou de réaliser des tâches de différentes façons à l'aide de certaines combinaisons de touches.

## Utilisation des touches d'action


 **REMARQUE :** Les touches d'action ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas sur le clavier à l'écran de la tablette.




Une touche d'action sur la station du clavier effectue une fonction attribuée. L'icône figurant sur chacune des touches **f1** à **f4** et **f6** à **f12** représente la fonction attribuée à cette touche.









Pour utiliser la fonction d'une touche d'action, maintenez enfoncée cette touche.

La fonction de chaque touche d'action de la station du clavier est activée en usine. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans Setup Utility (BIOS). Reportez-vous au chapitre [Utilisation de Setup Utility \(BIOS\) et des diagnostics système à la page 62](#) pour obtenir des instructions sur l'ouverture de Setup Utility (BIOS), puis suivez les instructions affichées en bas de l'écran.


Pour activer la fonction attribuée après désactivation de la fonction de la touche d'action sur la station du clavier, vous devez appuyer sur la touche **fn** ainsi que sur la touche d'action appropriée (certains modèles uniquement).


 **ATTENTION :** Procédez avec la plus grande prudence lorsque vous apportez des modifications dans Setup Utility. Toute erreur pourrait empêcher l'ordinateur de fonctionner correctement.

Icône	Touche	Description
	<b>f1</b>	Ouvre Aide et support, qui fournit des didacticiels, des informations sur votre ordinateur et le système d'exploitation Windows, met à votre disposition des réponses à vos questions et offre des mises à jour pour votre ordinateur.  Aide et support offre également des outils de dépannage automatisés et permet d'accéder au support.
	<b>f2</b>	Diminue progressivement la luminosité de l'écran lorsque vous appuyez sur cette touche.
	<b>f3</b>	Augmente progressivement la luminosité de l'écran lorsque vous appuyez sur cette touche.




Icône	Touche	Description
	f4	Bascule l'image à l'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, lorsqu'un moniteur est connecté à l'ordinateur, le fait d'appuyer sur cette touche permet d'alterner l'affichage des images entre l'ordinateur et le moniteur ou de les afficher sur les deux.  Cette touche d'action peut également faire basculer des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur.
	f6	Lit le morceau précédent d'un CD audio ou le chapitre précédent d'un DVD ou d'un disque Blu-ray (BD).
	f7	Commence, interrompt ou reprend la lecture d'un DVD, d'un CD audio ou d'un disque Blu-ray (BD).
	f8	Lit le morceau suivant d'un CD audio ou le chapitre suivant d'un DVD ou d'un disque Blu-ray (BD).
	f9	Diminue progressivement le volume des haut-parleurs lorsque vous maintenez cette touche enfoncée.
	f10	Augmente progressivement le volume des haut-parleurs lorsque vous maintenez cette touche enfoncée.
	f11	Coupe ou restaure le son des haut-parleurs.
	f12	Active ou désactive la fonction sans fil.  <b>REMARQUE :</b> Un réseau sans fil doit être configuré pour permettre une connexion sans fil.



## Utilisation des touches de raccourci de Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8 fournit des raccourcis pour exécuter rapidement des actions. Plusieurs raccourcis permettent d'exécuter des fonctions de Windows 8. Appuyez simultanément sur la touche Windows  et sur la touche pour exécuter la tâche en question.

 **REMARQUE :** Les touches d'action ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas sur le clavier à l'écran de la tablette.

Pour plus d'informations sur les touches de raccourcis de Windows 8, accédez à HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil.

Touche de raccourci	Touche	Description
		Ouvre l'écran d'accueil.
	+ c	Ouvre les icônes.
	+ d	Ouvre le bureau Windows.

Touche de raccourci	Touche	Description
	+ tabulation	Bascule entre les applications ouvertes. <b>REMARQUE :</b> Continuez à appuyer sur cette combinaison de touches jusqu'à l'affichage de l'application de votre choix.
	+ o	Active ou désactive la fonction de verrouillage de la rotation automatique.
alt	+ f4	Ferme une application active. <b>REMARQUE :</b> Les touches d'action ne s'affichent pas ou ne fonctionnent pas sur le clavier à l'écran de la tablette.

## Utilisation des touches d'activation (certains modèles uniquement)

Une touche d'activation est une combinaison associant la touche **fn** et la touche **echap**.

Pour utiliser une touche d'activation :

- ▲ Appuyez brièvement sur la touche **fn**, puis sur la deuxième touche de la combinaison (certains modèles uniquement).

Fonction	Touche d'activation	Description
Afficher les informations système (certains modèles uniquement)	fn+echap	Affiche des informations sur les composants matériels du système et le numéro de version du BIOS système.


## 6 Gestion de l'alimentation


Votre ordinateur peut fonctionner sur batterie ou sur l'alimentation secteur externe. Lorsque l'ordinateur fonctionne uniquement sur batterie et qu'aucune source d'alimentation secteur n'est disponible pour charger la batterie, veillez à contrôler et économiser la charge de la batterie. Votre ordinateur est doté d'un mode de gestion de l'alimentation optimal qui permet de gérer l'utilisation de l'alimentation pour trouver un équilibre entre les performances de l'ordinateur et l'économie d'énergie.


### Activation du mode veille et veille prolongée (certains modèles uniquement)

Microsoft® Windows comporte deux états d'économie d'énergie : veille et veille prolongée.

- **Veille** : le mode veille est activé automatiquement après une période d'inactivité lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur une alimentation externe. Votre travail est enregistré dans la mémoire, ce qui vous permet de le reprendre très rapidement. Vous pouvez également activer le mode veille manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Activation et sortie du mode veille \(certains modèles uniquement\) à la page 45](#).
- **Veille prolongée** : le mode veille prolongée est activé automatiquement lorsque la batterie atteint un niveau de charge critique. En mode veille prolongée, votre travail est enregistré dans un fichier de mise en veille prolongée et l'ordinateur se met hors tension.


 **REMARQUE** : Sur certains modèles, pour activer manuellement la veille prolongée, vous pouvez accéder aux options d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Activation et sortie du mode veille prolongée activé par l'utilisateur \(certains modèles uniquement\) à la page 46](#).

 **ATTENTION** : Pour éviter tout risque d'altération audio ou vidéo, de perte de fonctionnalité de lecture audio ou vidéo ou de perte de données, n'activez pas le mode veille pendant la lecture ou la gravure d'un disque ou d'une carte multimédia externe.


 **REMARQUE** : Il est impossible d'établir des communications réseau ou d'exécuter les fonctions de l'ordinateur lorsque ce dernier est en mode veille ou veille prolongée.

### Activation et sortie du mode veille (certains modèles uniquement)

Lorsque l'ordinateur est allumé, vous pouvez activer le mode veille comme suit :

- Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.
-  Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur **Paramètres**, tapez sur l'icône **Alimentation**, puis tapez sur **Veille**.

—ou—


 Dans l'écran d'accueil, placez le pointeur dans le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran. Lorsque la liste des icônes s'ouvre, cliquez sur **Paramètres**, **Alimentation** et sur **Veille**.

Pour quitter le mode veille :

- Appuyez sur le bouton Windows.
- Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.
- Si l'écran est fermé et la tablette connectée à la station clavier, ouvrez l'écran.
- Appuyez sur une touche du clavier.
- Tapez ou effleurez le pavé tactile.

Lorsque l'ordinateur quitte le mode veille, les voyants d'alimentation s'allument et l'ordinateur affiche à l'écran l'endroit où vous vous êtes arrêté.

---

 **REMARQUE :** Si vous avez défini un mot de passe pour sortir du mode veille, vous devez entrer votre mot de passe Windows pour que votre travail s'affiche à l'écran.

---


## Activation et sortie du mode veille prolongée activé par l'utilisateur (certains modèles uniquement)

Sur certains modèles, vous pouvez configurer le mode veille prolongée activé par l'utilisateur et modifier d'autres paramètres d'alimentation et délais d'attente dans les options d'alimentation.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez `alimentation`, sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Options d'alimentation** dans la liste des applications.
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres du mode**.
3. Cliquez sur **Modifier les paramètres d'alimentation avancés**.
4. Cliquez sur **Boutons d'alimentation et capot**, puis sélectionnez **Veille prolongée** pour les actions liées à la fermeture du capot et à l'interrupteur d'alimentation.
5. Cliquez sur **OK**.

Pour quitter le mode veille prolongée, appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation. Les voyants d'alimentation s'allument et votre travail est restauré à l'écran à l'endroit où vous vous êtes arrêté.

---

 **REMARQUE :** Si vous avez défini un mot de passe pour sortir du mode veille, vous devez entrer votre mot de passe Windows pour que votre travail s'affiche à l'écran.

---

Pour restaurer les paramètres d'alimentation d'origine :

1. Dans l'écran d'accueil, tapez `alimentation`, sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Options d'alimentation** dans la liste des applications.
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres du mode**.
3. Cliquez sur **Rétablir les paramètres par défaut pour ce plan**, puis cliquez sur le bouton **Oui**.



# Définition d'une protection par mot de passe à la sortie de veille

Pour configurer l'ordinateur afin qu'il demande un mot de passe lorsqu'il quitte le mode veille ou veille prolongée, procédez comme suit :

1. Dans l'écran d'accueil, tapez `alimentation`, sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Options d'alimentation** dans la liste des applications.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur **Demander un mot de passe pour sortir de veille**.
3. Cliquez sur **Modifier des paramètres actuellement non disponibles**.
4. Cliquez sur **Exiger un mot de passe (recommandé)**.



**REMARQUE :** Si vous souhaitez créer un mot de passe pour votre compte ou modifier le mot de passe existant, cliquez sur **Créer ou modifier le mot de passe de votre compte utilisateur**, puis suivez les instructions à l'écran. Si vous ne souhaitez pas créer un mot de passe pour votre compte ou modifier le mot de passe existant, passez à l'étape 5.

5. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

## Utilisation de la jauge d'alimentation et des paramètres d'alimentation

La jauge d'alimentation est située sur le bureau Windows. Elle vous permet d'accéder rapidement aux paramètres d'alimentation et d'afficher la charge de la batterie.

- Pour afficher le pourcentage de charge restante de la batterie et le mode de gestion de l'alimentation actuel, sur le bureau Windows, placez le pointeur sur l'icône de la jauge d'alimentation.
- Pour accéder aux options d'alimentation à partir du bureau Windows, cliquez sur l'icône de la jauge d'alimentation et sélectionnez un élément dans la liste. Pour accéder aux options d'alimentation, tapez `alimentation` dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Options d'alimentation** dans la liste des applications.

Différentes icônes de jauge d'alimentation indiquent si l'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur l'alimentation externe. L'icône affiche également un message si la batterie atteint un niveau bas ou critique.

## Fonctionnement sur batterie

Lorsque la tablette contient une batterie chargée et qu'elle n'est pas connectée à une alimentation externe, elle est alimentée par la batterie. Si la tablette contient une batterie chargée et que l'adaptateur secteur est déconnecté de l'ordinateur, la tablette passe automatiquement sur batterie et la luminosité de l'écran est réduite pour prolonger la durée de vie de la batterie. La batterie se décharge lentement lorsque la tablette est hors tension et qu'elle est déconnectée de l'alimentation externe. Lorsque la tablette est fixée à la station clavier, le système est alimenté par le biais de la batterie de la station clavier jusqu'à ce que cette dernière atteigne un niveau critique. Le système bascule alors sur la batterie de la tablette.

La durée de vie d'une batterie d'ordinateur varie en fonction des paramètres de gestion de l'alimentation, des logiciels exécutés sur l'ordinateur, de la luminosité de l'affichage, des périphériques externes connectés à la tablette, ainsi que d'autres facteurs.



**REMARQUE :** Une deuxième batterie se trouve dans la station clavier. Lorsque la tablette est fixée à la station clavier, le système est alimenté par le biais de la batterie de la station clavier.

---

## Batterie scellée en usine

Pour contrôler l'état de votre batterie ou si cette dernière ne tient plus la charge, exécutez l'outil Contrôle de la batterie dans HP Support Assistant. Pour accéder aux informations sur la batterie, dans l'écran d'accueil, tapez `support`, sélectionnez l'application **HP Support Assistant**, puis sélectionnez **Battery and performance** (Batterie et performances). Si l'outil Contrôle de la batterie indique que votre batterie doit être remplacée, contactez le support.

## Recherche d'informations sur la batterie

HP Support Assistant fournit les informations et les outils suivants sur la batterie :

- Test de la batterie
- Informations sur les types, spécifications, cycles de vie et capacités des batteries

Pour accéder aux informations sur la batterie, dans l'écran d'accueil, tapez **support**, sélectionnez **HP Support Assistant**, puis sélectionnez **Battery and performance** (Batterie et performances).

## Économie d'énergie de la batterie

Suivez ces conseils pour économiser l'énergie de la batterie et optimiser sa durée de vie :

- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez le paramètre **Économies d'énergie** dans Options d'alimentation.
- Désactivez les connexions sans fil lorsque vous ne les utilisez pas.
- Déconnectez les périphériques externes non utilisés qui ne sont pas branchés sur une source d'alimentation externe, tel qu'un disque dur externe connecté à un port USB.
- Arrêtez, désactivez ou supprimez les cartes multimédia externes que vous n'utilisez pas.
- Si vous vous absentez, activez le mode veille ou arrêtez l'ordinateur.

## Identification des niveaux bas de batterie

Lorsqu'une batterie, qui est l'unique source d'alimentation de l'ordinateur, atteint un niveau de charge bas ou critique, vous risquez d'obtenir les résultats suivants :

- Le voyant de la batterie (certains modèles uniquement) indique un niveau de charge bas ou critique.

–ou–

- L'icône de la jauge d'alimentation sur le bureau Windows signale un niveau de batterie bas ou critique.



**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la jauge d'alimentation, reportez-vous à la section « Utilisation de la jauge d'alimentation ».

---

Sur certains modèles, l'ordinateur prend les mesures suivantes dans le cas d'un niveau critique de charge :

- Si le mode veille prolongée est désactivé et que l'ordinateur est sous tension ou en mode veille, l'ordinateur reste brièvement en mode veille avant de s'arrêter. Les données non enregistrées sont alors perdues.
- Si le mode veille prolongée est activé et que l'ordinateur est sous tension ou en mode veille, le mode veille prolongée est activé.

## Résolution d'un niveau bas de batterie

### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une source d'alimentation externe est disponible

- Connectez un adaptateur secteur.
- Connectez la station clavier à la tablette.
- Connectez un adaptateur d'alimentation en option acheté comme accessoire auprès de HP.

### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsque aucune source d'alimentation n'est disponible

- Activez le mode veille prolongée (reportez-vous à la section [Activation et sortie du mode veille prolongée activé par l'utilisateur \(certains modèles uniquement\)](#) à la page 46).
- Enregistrez votre travail et arrêtez l'ordinateur.

### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsque l'ordinateur ne peut pas quitter le mode veille prolongée

Lorsque l'ordinateur n'a pas suffisamment de charge pour quitter le mode veille prolongée, procédez comme suit :

1. Connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur et à l'alimentation externe.
2. Quittez le mode veille prolongée en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.

## Fonctionnement sur l'alimentation secteur externe

Pour plus d'informations sur la connexion à une alimentation secteur, reportez-vous au poster *Instructions d'installation* fourni avec l'ordinateur.

L'ordinateur n'utilise pas la batterie lorsque l'ordinateur est connecté à l'alimentation secteur externe à l'aide d'un adaptateur secteur approuvé ou d'un périphérique d'amarrage/d'extension en option.

---


**⚠ AVERTISSEMENT !** Pour réduire les risques, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur, un adaptateur secteur de remplacement fourni par HP ou un adaptateur secteur acheté en tant qu'accessoire auprès de HP spécifiquement pour ce système.

**⚠ ATTENTION :** Pour ne pas endommager votre système, n'utilisez pas les adaptateurs secteur d'autres tablettes ou ordinateurs.

---

Connectez l'ordinateur à une alimentation secteur externe dans l'une des conditions suivantes :

---

 **AVERTISSEMENT !** Ne chargez pas la batterie de l'ordinateur à bord d'un avion.

---

- Lors du chargement ou du calibrage d'une batterie
- Lors de l'installation ou de la modification du logiciel système
- Lors de la gravure d'informations sur un disque (certains modèles uniquement)
- Lors de l'exécution d'une sauvegarde ou d'une restauration

Lorsque vous connectez l'ordinateur à l'alimentation secteur externe :


- La batterie commence à se charger.
- La luminosité de l'écran augmente.
- L'icône de la jauge d'alimentation sur le bureau Windows change d'aspect.

Lorsque vous déconnectez l'alimentation secteur externe, les événements suivants se produisent :

- L'ordinateur bascule sur l'alimentation par batterie.
- La luminosité de l'écran est automatiquement réduite pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- L'icône de la jauge d'alimentation sur le bureau Windows change d'aspect.

## Arrêt (ou mise hors tension) de l'ordinateur

---

 **ATTENTION :** Les informations non enregistrées seront perdues lors de l'arrêt de l'ordinateur. Veuillez à bien enregistrer votre travail avant d'arrêter l'ordinateur.

---

La commande Arrêter ferme toutes les applications ouvertes, y compris le système d'exploitation, puis éteint l'écran et met l'ordinateur hors tension.

Arrêtez l'ordinateur dans les conditions suivantes :


- Lorsque vous vous connectez à un périphérique externe non connecté à un port USB ou vidéo
- Lorsque l'ordinateur reste inutilisé et débranché de l'alimentation externe pendant une période prolongée

Pour arrêter la tablette lorsqu'elle n'est pas connectée à la station clavier :

- ▲ Appuyez simultanément sur le bouton Windows et sur l'interrupteur d'alimentation, puis sélectionnez **Arrêter**.

Même si l'interrupteur d'alimentation permet d'arrêter l'ordinateur, nous vous recommandons d'utiliser plutôt la commande Arrêter de Windows.

---

 **REMARQUE :** Si l'ordinateur est en mode veille ou veille prolongée, vous devez d'abord quitter ce mode avant de pouvoir arrêter l'ordinateur en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation.

---

1. Enregistrez votre travail et fermez toutes les applications.
2. Faites glisser votre doigt depuis le bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher les icônes, tapez sur **Paramètres**, tapez sur l'icône **Alimentation**, puis tapez sur **Arrêter**.

–ou–

Dans l'écran d'accueil, pointez le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran.

3. Lorsque la liste des icônes s'ouvre, cliquez sur **Paramètres**, l'icône **Alimentation**, puis **Arrêter**.

Si vous ne parvenez pas à arrêter l'ordinateur et que vous ne pouvez pas utiliser les procédures d'arrêt précédentes, essayez les procédures d'urgence ci-après dans l'ordre indiqué :

Pour arrêter la tablette lorsqu'elle ne répond pas :

- ▲ Appuyez simultanément sur la touche logo Windows et sur l'interrupteur d'alimentation.

Pour arrêter la tablette lorsqu'elle est connectée à la station clavier :

- Appuyez sur **ctrl+alt+suppr**, cliquez sur l'icône **Alimentation**, puis sélectionnez **Arrêter**.
- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 5 secondes.
- Déconnectez l'ordinateur de l'alimentation externe.


---


# 7 Gestion et partage de données

Les unités sont des périphériques de stockage numérique qui vous permettent de stocker, gérer, partager et accéder à des données. Votre ordinateur est équipé d'un disque dur SSD dans lequel sont stockés les logiciels et le système d'exploitation de votre ordinateur ; il permet également d'enregistrer tous vos fichiers personnels.

Pour bénéficier de capacités ou de fonctionnalités supplémentaires, connectez une unité externe (vendue séparément), telle qu'une unité optique ou un disque dur, ou insérez une carte de stockage numérique pour importer des données directement depuis votre téléphone ou votre appareil photo. Une unité flash USB, connectée au port USB (Universal Serial Bus) de votre ordinateur, vous permet de transférer rapidement des données. Certains périphériques fonctionnent sur l'alimentation de l'ordinateur ; d'autres possèdent une source d'alimentation autonome. Pour faire fonctionner certains périphériques, vous devrez installer des logiciels.

---

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la connexion de périphériques sans fil externes, reportez-vous au chapitre [Connexion à un réseau à la page 28](#).


 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les pilotes ou logiciels requis et sur le port d'ordinateur à utiliser, reportez-vous à la documentation du fabricant.

---

## Utilisation d'un périphérique USB

La plupart des ordinateurs possèdent plusieurs ports USB, car cette interface polyvalente vous permet de connecter un large éventail de périphériques externes à votre ordinateur, tels qu'un clavier, une souris, une unité externe, une imprimante, un scanner ou un concentrateur USB.

---

 **REMARQUE :** Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge lorsque l'ordinateur fonctionne sur secteur ou sur batterie s'ils ne possèdent pas leurs propres adaptateurs secteur. Plusieurs périphériques USB peuvent être pris en charge simultanément lorsque l'ordinateur fonctionne sur secteur ou sur batterie.


---

Type	Description
USB 2.0	Transfère les données à la vitesse de 60 Mo/s.

---


## Connexion d'un périphérique USB


---

 **ATTENTION :** Pour ne pas endommager le connecteur du port USB, évitez de forcer lors de la connexion du périphérique.


---

- ▲ Connectez le câble USB du périphérique au port USB.


 **REMARQUE :** Le port USB de votre ordinateur peut légèrement différer de l'illustration présentée dans cette section.



Un son indique que le périphérique a été détecté.

 **REMARQUE :** La première fois que vous connectez un périphérique USB, un message s'affiche sur le bureau Windows et une icône apparaît dans la zone de notification pour vous indiquer que l'ordinateur reconnaît le périphérique.


## Retrait d'un périphérique USB

 **ATTENTION :** Pour ne pas endommager un connecteur USB, ne tirez pas sur le câble pour retirer le périphérique USB.

**ATTENTION :** Pour éviter toute perte de données ou toute absence de réponse du système, procédez comme suit pour retirer le périphérique USB en toute sécurité.

1. Enregistrez vos informations et fermez tous les programmes associés au périphérique.
2. Sur le bureau Windows, tapez ou cliquez sur l'icône de retrait du matériel dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches. Le message **Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média** apparaît. Suivez les instructions à l'écran.
3. Tapez ou cliquez sur l'icône USB, puis suivez les instructions à l'écran.

## Connexion d'un périphérique USB avec alimentation

 **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager l'ordinateur lors de la connexion d'un périphérique avec alimentation, assurez-vous que celui-ci est désactivé et que le cordon d'alimentation secteur est débranché.

1. Connectez le périphérique à l'ordinateur.
2. Branchez le cordon d'alimentation du périphérique sur une prise secteur reliée à la terre.
3. Activez le périphérique.


Pour déconnecter un périphérique externe sans alimentation, arrêtez-le, puis déconnectez-le de l'ordinateur. Pour déconnecter un périphérique externe alimenté, désactivez-le, déconnectez-le de l'ordinateur, puis débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

## Insertion et retrait d'une carte de stockage numérique

Pour insérer une carte de stockage numérique :

**ATTENTION :** Afin d'éviter d'endommager les connecteurs, évitez de forcer lors de l'insertion d'une carte numérique.

1. Tenez la carte avec la face de l'étiquette vers le haut et les connecteurs orientés vers l'ordinateur.
2. Insérez la carte dans le connecteur de carte numérique, puis enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




Un son indique que le périphérique a été détecté.

Pour retirer une carte de stockage numérique :

**ATTENTION :** Afin d'éviter toute perte de données ou le blocage du système, suivez la procédure ci-dessous pour retirer la carte numérique en toute sécurité.

1. Enregistrez vos informations et fermez toutes les applications associées à la carte numérique.
2. Sur le bureau Windows, tapez ou cliquez sur l'icône de retrait du matériel dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches. Suivez ensuite les instructions à l'écran.
3. Appuyez sur la carte (1), puis retirez-la du connecteur (2).



**REMARQUE :** Si la carte n'est pas éjectée, sortez-la de son connecteur.



---

## 8 Maintenance de l'ordinateur

Il convient de procéder à une maintenance régulière pour assurer le bon fonctionnement de votre ordinateur. Ce chapitre apporte des informations sur l'amélioration des performances de votre ordinateur à l'aide d'outils tels que le défragement de disque dur et le nettoyage de disque. Il fournit également des informations sur la mise à jour des logiciels et pilotes, des instructions sur le nettoyage de votre ordinateur et des conseils pour vos déplacements avec votre ordinateur.

### Amélioration des performances

Chacun souhaite travailler avec un ordinateur rapide. En procédant régulièrement à des tâches de maintenance (à l'aide d'outils tels que le défragement de disque dur et le nettoyage de disque), vous pouvez améliorer considérablement les performances de votre ordinateur. Par ailleurs, après quelques années d'utilisation de votre ordinateur, vous pouvez envisager d'installer des disques durs de plus grande capacité et d'ajouter de la mémoire.

### Utilisation du nettoyage de disque

Le nettoyage de disque recherche sur le disque dur les fichiers non nécessaires que vous pouvez supprimer en toute sécurité pour libérer de l'espace sur le disque. L'ordinateur fonctionne ainsi plus efficacement.

Pour exécuter le nettoyage de disque :


1. Dans l'écran d'accueil, tapez `disque`, sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Libérer de l'espace disque en supprimant les fichiers inutiles**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

### Mise à jour des logiciels et pilotes

HP recommande de mettre à jour régulièrement vos logiciels et pilotes avec les versions les plus récentes. Les mises à jour peuvent permettre de résoudre des problèmes et ajoutent de nouvelles fonctions et options à votre ordinateur. La technologie ne cesse d'évoluer ; la mise à jour des logiciels et pilotes permet donc à votre ordinateur d'exécuter les toutes dernières technologies disponibles. Par exemple, des composants graphiques anciens peuvent s'avérer incompatibles avec les tout derniers logiciels de jeu. Sans les derniers pilotes, vous ne serez pas en mesure de tirer le meilleur parti de votre équipement.

### Nettoyage de votre ordinateur

Le nettoyage de votre ordinateur et des périphériques externes permet de maintenir leur bon état de fonctionnement. Si vous ne nettoyez pas votre ordinateur, de la crasse et des particules de poussières peuvent s'accumuler.

 **ATTENTION :** Pour nettoyer votre ordinateur, évitez d'utiliser les produits de nettoyage suivants :

Les solvants forts, tels que l'alcool, l'acétone, le chlorure d'ammonium, le chlorure de méthylène et les solvants hydrocarbonés susceptibles d'endommager de manière permanente les surfaces de l'ordinateur.


---

## Nettoyage de l'écran, des parties latérales et du capot

Essayez délicatement l'écran à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux, que vous aurez humidifié avec un nettoyant à vitres *sans alcool*. Attendez que l'écran sèche avant de refermer le capot de l'ordinateur.

Utilisez une lingette anti-bactérie humide pour nettoyer les parties latérales et le capot. Les matières fibreuses, telles que les serviettes en papier, peuvent rayer l'ordinateur.


---

 **REMARQUE :** Pour le nettoyage du capot de l'ordinateur portable, ôtez la poussière et les particules en effectuant un mouvement circulaire.

---

## Nettoyage du pavé tactile et du clavier


---

 **ATTENTION :** Évitez toute infiltration de liquide entre les touches du clavier, même lorsque vous nettoyez l'ordinateur. Un déversement accidentel de liquide peut endommager les composants internes de manière permanente.

---

- Pour nettoyer et désinfecter le pavé tactile et le clavier, utilisez une lingette en microfibre ou un chiffon antistatique non-gras (par exemple, une peau de chamois) imprégné d'un nettoyant pour vitres *sans alcool* ou utilisez une lingette jetable anti-bactérie.
- Pour éviter que les touches ne collent et retirer la poussière, les peluches et les particules du clavier, utilisez une bombe dépoussiérante à air comprimé avec embout directionnel.

---

 **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de choc électrique et toute détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'embout d'aspirateur pour nettoyer le clavier. L'utilisation d'un aspirateur peut entraîner le dépôt de poussières ménagères sur le clavier.


---

## Déplacement avec votre ordinateur ou transport

Si vous devez vous déplacer avec votre ordinateur ou le transporter, vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour protéger votre équipement.

- Préparez votre ordinateur avant de le déplacer ou de le transporter :
  - Fixez la tablette à la station clavier pour protéger l'écran de la tablette.
  - Sauvegardez vos données sur une unité externe.
  - Retirez tous les disques, les périphériques USB connectés, les périphériques HDMI et toutes les cartes multimédia externes, telles que les cartes numériques, de l'ordinateur.
  - Désactivez et déconnectez tous les périphériques externes.
  - Arrêtez l'ordinateur.
- Emportez une copie de sauvegarde de vos données. Conservez la copie de sauvegarde à l'écart de l'ordinateur.
- Lorsque vous voyagez en avion, prenez l'ordinateur avec vos bagages à main ; ne l'enregistrez pas en soute.


---

 **ATTENTION :** Évitez d'exposer l'unité à des champs magnétiques. Les portiques de détection et les bâtons de sécurité utilisés dans les aéroports sont des dispositifs de sécurité qui génèrent des champs magnétiques. Les tapis roulants et dispositifs de sécurité aéroportuaires similaires qui contrôlent les bagages utilisent généralement des rayons X et non des champs magnétiques, ce qui ne représente aucun risque pour les unités.

---

- Si vous envisagez d'utiliser votre ordinateur en vol, écoutez les annonces indiquant à quel moment vous êtes autorisés à le faire. L'utilisation en vol de l'ordinateur est à la discrétion de la compagnie aérienne.
- Si vous devez expédier l'ordinateur ou une unité par la poste, emballez-les dans un emballage à bulles d'air ou un autre emballage protecteur et apposez l'inscription « FRAGILE ».
- Si l'ordinateur est équipé d'un périphérique sans fil, l'utilisation de ce dernier peut être limitée dans certains environnements. Ces restrictions peuvent s'appliquer à bord des avions, dans les hôpitaux, dans les lieux à proximité d'explosifs et dans les environnements dangereux. Si vous ne connaissez pas la politique relative à l'utilisation d'un périphérique particulier, demandez l'autorisation de l'utiliser avant de le mettre sous tension.
- Si vous vous déplacez à l'étranger, appliquez les recommandations suivantes :
  - Vérifiez les réglementations douanières relatives aux ordinateurs pour tous les pays/régions où vous vous rendez.
  - Vérifiez les spécifications des cordons d'alimentation et des adaptateurs dans les pays/régions où vous prévoyez d'utiliser votre ordinateur. En effet, les spécifications de tension, de fréquence et de prise varient selon les pays/régions.

---

 **AVERTISSEMENT !** Afin de réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de détérioration du matériel, n'essayez pas d'alimenter l'ordinateur au moyen d'un kit de conversion de tension destiné aux équipements ménagers.

---

# 9 Protection de votre ordinateur et de vos informations

La sécurité de la tablette est indispensable pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de vos données. Les solutions de sécurité standard fournies par le système d'exploitation Windows, les applications HP, l'utilitaire non-Windows Setup Utility (BIOS) et d'autres logiciels tiers peuvent vous aider à protéger votre ordinateur contre un large éventail de risques, notamment les virus, les vers et d'autres types de codes malveillants.



**IMPORTANT :** Certaines fonctions de sécurité répertoriées dans ce chapitre peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

Risque pour la tablette	Fonction de sécurité
Utilisation non autorisée de l'ordinateur	Mot de passe de mise sous tension
Virus informatiques	Logiciel antivirus
Accès non autorisé aux données	Logiciel de pare-feu
Accès non autorisé aux paramètres de Setup Utility (BIOS) et autres informations d'identification du système	Mot de passe administrateur
Menaces actuelles ou futures contre l'ordinateur	Mises à jour logicielles
Accès non autorisé à un compte utilisateur Windows	Mot de passe utilisateur

## Utilisation de mots de passe

Un mot de passe est un ensemble de caractères utilisés pour protéger les informations contenues sur votre ordinateur et sécuriser les transactions en ligne. Plusieurs types de mots de passe peuvent être définis. Par exemple, lorsque vous configurez votre ordinateur pour la première fois, vous êtes invité à créer un mot de passe utilisateur pour protéger votre ordinateur. Des mots de passe supplémentaires peuvent être définis dans Windows ou dans HP Setup Utility (BIOS) qui est préinstallé sur l'ordinateur.

Vous trouverez peut-être pratique d'utiliser le même mot de passe pour une fonction de Setup Utility (BIOS) et pour une fonction de sécurité Windows.

Suivez les conseils suivants pour créer et enregistrer vos mots de passe :

- Pour réduire le risque de blocage de l'ordinateur, notez chaque mot de passe et conservez-les en lieu sûr, à l'écart de l'ordinateur. Ne les stockez pas dans un fichier sur l'ordinateur.
- Lorsque vous créez des mots de passe, suivez les instructions définies par le programme.
- Changez vos mots de passe au moins tous les trois mois.
- Le mot de passe idéal est long et possède des lettres, signes de ponctuation, symboles et chiffres.
- Avant d'envoyer votre ordinateur pour réparation, sauvegardez vos fichiers, supprimez vos fichiers confidentiels, puis supprimez tous les réglages de mots de passe.

Pour des informations supplémentaires sur les mots de passe Windows, par exemple les mots de passe pour écran de veille, tapez **a** dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Aide et support**.

## Définition de mots de passe Windows

Mot de passe	Fonction
Mot de passe utilisateur	Protège l'accès à un compte utilisateur Windows. Vous pouvez également configurer l'ordinateur pour exiger un mot de passe à la sortie du mode veille. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <a href="#">Définition d'une protection par mot de passe à la sortie de veille à la page 47</a> .
Mot de passe administrateur	Protège l'accès au niveau administrateur au contenu de l'ordinateur. <b>REMARQUE :</b> Ce mot de passe ne peut pas être utilisé pour accéder au contenu de Setup Utility (BIOS).

## Définition de mots de passe dans Setup Utility (BIOS)

Mot de passe	Fonction
Mot de passe administrateur	<ul style="list-style-type: none"><li>Doit être entré chaque fois que vous accédez à Setup Utility (BIOS).</li><li>Si vous oubliez votre mot de passe administrateur, vous ne pouvez pas accéder à Setup Utility (BIOS).</li></ul> <b>REMARQUE :</b> Le mot de passe administrateur peut être utilisé à la place du mot de passe de mise sous tension. <b>REMARQUE :</b> Votre mot de passe administrateur n'est pas interchangeable avec un mot de passe administrateur défini dans Windows. Il ne s'affiche pas lorsque vous le définissez, le saisissez, le modifiez ou le supprimez. <b>REMARQUE :</b> Si vous entrez votre mot de passe de mise sous tension lors de la première vérification du mot de passe, avant l'affichage du message « Press the ESC key for Startup Menu » (Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap), vous devez entrer le mot de passe administrateur pour accéder à Setup Utility (BIOS).
Mot de passe de mise sous tension	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous devez l'entrer chaque fois que vous mettez sous tension ou redémarrez l'ordinateur.</li><li>Si vous oubliez votre mot de passe de mise sous tension, vous ne pouvez pas mettre sous tension ou redémarrer l'ordinateur.</li></ul> <b>REMARQUE :</b> Le mot de passe administrateur peut être utilisé à la place du mot de passe de mise sous tension. <b>REMARQUE :</b> Le mot de passe de mise sous tension ne s'affiche pas lorsqu'il est défini, entré, modifié ou supprimé.

Pour définir, modifier ou supprimer un mot de passe administrateur ou de mise sous tension dans Setup Utility (BIOS) :

1. Ouvrez Setup Utility (BIOS) en mettant sous tension ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche echap) apparaît dans l'angle inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche [echap](#).
2. Utilisez les touches de direction et suivez les instructions à l'écran. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur la touche [f10](#).
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner **Security** (Sécurité), puis suivez les instructions à l'écran.

Vos modifications prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.

## Utilisation de logiciels de sécurité Internet

Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour accéder à la messagerie électronique, au réseau ou à Internet, vous l'exposez à des virus informatiques, logiciels espions et autres menaces en ligne. Un logiciel antivirus peut être préinstallé sur votre ordinateur. Il est vivement recommandé d'utiliser le logiciel antivirus de votre choix pour protéger complètement l'ordinateur.

### Utilisation d'un logiciel antivirus

Les virus informatiques peuvent désactiver les applications, les utilitaires ou le système d'exploitation, ou les empêcher de fonctionner normalement. Les logiciels antivirus peuvent détecter la plupart des virus et les détruire. Dans la majorité des cas, ils peuvent réparer les dégâts occasionnés.

Pour plus d'informations sur les virus, accédez à HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil. Pour des informations supplémentaires sur les mots de passe Windows, par exemple les mots de passe pour écran de veille, tapez [a](#) dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Aide et support**.

### Utilisation de logiciels pare-feu

Les pare-feu visent à empêcher tout accès non autorisé à un système ou à un réseau. Un pare-feu peut être un logiciel que vous installez sur l'ordinateur et/ou sur un réseau ou une solution à la fois matérielle et logicielle.

Deux types de pare-feu sont à envisager :

- Pare-feu au niveau de l'hôte : logiciel qui protège uniquement l'ordinateur sur lequel il est installé.
- Pare-feu au niveau du réseau : installé entre le modem DSL ou le modem câble et le réseau domestique afin de protéger tous les ordinateurs présents sur le réseau.

Lorsqu'un pare-feu est installé sur un système, toutes les données envoyées du système et vers celui-ci sont surveillées et comparées à un ensemble de critères de sécurité définis par l'utilisateur. Toutes les données qui ne satisfont pas à ces critères sont bloquées.

## Installation des mises à jour logicielles

Les logiciels HP, Microsoft Windows et tiers installés sur votre ordinateur doivent être régulièrement mis à jour pour corriger les problèmes de sécurité et améliorer les performances. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour des logiciels et pilotes à la page 55](#).

## Installation des mises à jour Windows

Des mises à jour du système d'exploitation et des logiciels installés peuvent être disponibles après la livraison de l'ordinateur. Microsoft envoie des alertes relatives à des mises à jour critiques. Pour protéger l'ordinateur des failles de sécurité et des virus, installez les mises à jour critiques dès que vous recevez une alerte de Microsoft.

Pour vous assurer que toutes les mises à jour disponibles ont été installées sur l'ordinateur, respectez les consignes suivantes :

- Exécutez Windows Update dès que possible après la configuration de votre ordinateur. Dans l'écran d'accueil, tapez **u**, sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez **Windows Update**.
- Par la suite, exécutez Windows Update une fois par mois.
- Procédez aux mises à jour de Windows et des programmes Microsoft dès leur parution, à partir du site Web de Microsoft et par l'intermédiaire du lien des mises à jour dans Aide et support.

## Installation des mises à jour logicielles HP et tierces

HP vous recommande de mettre régulièrement à jour les logiciels et pilotes préinstallés sur votre ordinateur. Accédez à la page <http://www.hp.com/support> pour télécharger les dernières versions. Sur cette page, vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des notifications automatiques de mise à jour dès qu'elles sont disponibles.

Si vous avez installé des logiciels tiers après l'achat de votre ordinateur, mettez-les régulièrement à jour. Les éditeurs de logiciels fournissent des mises à jour de leurs produits pour corriger les problèmes de sécurité et améliorer les performances.

## Protection de votre réseau sans fil

Lorsque vous configurez votre réseau sans fil, activez toujours les fonctions de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Protection de votre réseau WLAN à la page 30](#).

## Sauvegarde des applications logicielles et des données

Sauvegardez régulièrement vos applications logicielles et vos données pour éviter toute perte ou altération permanente suite à une attaque de virus ou à une panne logicielle ou matérielle. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre [Sauvegarde et restauration à la page 65](#).

---

# 10 Utilisation de Setup Utility (BIOS) et des diagnostics système

L'utilitaire Setup Utility, à savoir le BIOS (Basic Input/Output System), contrôle la communication entre tous les périphériques d'entrée et de sortie du système (par exemple, les unités de disques, écrans, claviers, souris et imprimantes). Setup Utility (BIOS) inclut des paramètres pour les types de périphériques installés, la séquence de démarrage de l'ordinateur, ainsi que la quantité de la mémoire système et de la mémoire étendue.

## Démarrage de Setup Utility (BIOS)

Pour démarrer Setup Utility (BIOS), démarrez ou redémarrez l'ordinateur, appuyez rapidement sur la touche **echap**, puis appuyez sur la touche **f10**.

Des informations sur la navigation dans Setup Utility (BIOS) s'affichent en bas de l'écran.



**REMARQUE :** Procédez avec la plus grande prudence lorsque vous apportez des modifications dans Setup Utility (BIOS). Toute erreur pourrait empêcher l'ordinateur de fonctionner correctement.

## Mise à jour du BIOS

Des mises à jour du BIOS peuvent être disponibles sur le site Web HP.

La plupart des mises à jour du BIOS proposées sur le site Web HP se présentent sous la forme de fichiers compressés appelés *SoftPaqs*.

Certaines mises à jour intègrent un fichier appelé *Readme.txt* qui contient des informations sur l'installation du fichier et la résolution de problèmes qui y sont liés.

## Identification de la version du BIOS


Pour déterminer si les mises à jour du BIOS disponibles sont ultérieures aux versions du BIOS actuellement installées sur l'ordinateur, vous devez connaître la version actuelle du BIOS système.

Vous pouvez afficher les informations concernant la version du BIOS (également appelées *Date ROM* et *BIOS système*) en appuyant sur les touches **fn+echap** (certains modèles uniquement) si vous êtes déjà sous Windows ou en utilisant Setup Utility (BIOS).

1. Démarrez Setup Utility (BIOS).
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner **Main** (Principal).
3. Pour quitter Setup Utility (BIOS) sans enregistrer vos modifications, utilisez les touches de direction pour sélectionner **Exit** (Quitter), sélectionnez **Exit Discarding Changes** (Quitter en ignorant les modifications), puis appuyez sur la touche **entrée**.



## Téléchargement d'une mise à jour du BIOS


 **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager l'ordinateur ou de faire échouer l'installation, téléchargez et installez une mise à jour du BIOS uniquement lorsque l'ordinateur est connecté à une source d'alimentation externe fiable via un adaptateur secteur. Ne téléchargez pas ou n'installez pas une mise à jour du BIOS lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie ou s'il est connecté à une source d'alimentation en option. Au cours du téléchargement et de l'installation, suivez les instructions ci-dessous.

Ne déconnectez pas l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.

N'arrêtez pas l'ordinateur et n'activez pas le mode veille.


Abstenez-vous d'insérer, de retirer, de connecter ou de déconnecter un périphérique, un câble ou un cordon.

1. Dans l'écran d'accueil, tapez `support`, puis sélectionnez l'application **HP Support Assistant**.
2. Sélectionnez **Updates and tune-ups** (Optimisations et mises à jour), puis cliquez sur **Vérifiez maintenant si des mises à jour HP doivent être effectuées**.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Dans la zone de téléchargement, procédez comme suit :
  - a. Identifiez la mise à jour du BIOS la plus récente et comparez-la avec celle actuellement installée sur l'ordinateur. Si la mise à jour est plus récente que votre BIOS, notez la date, le nom et d'autres informations. Ces informations vous seront utiles pour rechercher la mise à jour une fois qu'elle aura été téléchargée sur le disque dur.
  - b. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger les éléments sélectionnés sur le disque dur.  
  
Notez le chemin d'accès à l'emplacement où sera téléchargée la mise à jour du BIOS sur le disque dur. Vous devrez accéder à cet emplacement lorsque vous serez prêt à installer la mise à jour.

 **REMARQUE :** Si vous connectez votre ordinateur à un réseau, consultez l'administrateur réseau avant d'installer des mises à jour logicielles, en particulier celles du BIOS système.

Les procédures d'installation du BIOS varient. Une fois le téléchargement terminé, suivez les instructions à l'écran. Si aucune instruction ne s'affiche, procédez comme suit :

1. Dans l'écran d'accueil, tapez `e`, puis sélectionnez **Explorateur de fichiers**.
2. Cliquez sur la désignation du disque dur. Il s'agit généralement de Disque local (C:).
3. À l'aide du chemin d'accès noté précédemment, ouvrez le dossier du disque dur qui contient la mise à jour.
4. Double-cliquez sur le fichier dont l'extension est `.exe` (par exemple, *nomfichier.exe*).  
  
L'installation du BIOS commence.
5. Terminez l'installation en suivant les instructions à l'écran.

 **REMARQUE :** Lorsqu'un message apparaît à l'écran pour indiquer que l'installation s'est correctement déroulée, vous pouvez supprimer le fichier téléchargé du disque dur.

## Utilisation des diagnostics système

Les diagnostics système vous permettent d'exécuter des tests de diagnostic pour déterminer si les éléments matériels de l'ordinateur fonctionnent correctement.

Pour démarrer les diagnostics système :

1. Mettez sous tension ou redémarrez l'ordinateur, appuyez rapidement sur **echap**, puis appuyez sur **f2**.
2. Cliquez sur le test de diagnostic que vous souhaitez exécuter, puis suivez les instructions à l'écran.



---

**REMARQUE :** Pour interrompre un test de diagnostic en cours d'exécution, appuyez sur la touche **echap**.

---

---


# 11 Sauvegarde et restauration

Votre ordinateur comprend des outils fournis par le système d'exploitation et par HP pour vous aider à protéger vos données et à les restaurer, au besoin. Ces outils vous permettront de rétablir le bon fonctionnement de votre ordinateur ou même de le restaurer à son état d'origine, le tout très simplement.

Ce chapitre couvre les processus suivants :

- Création de supports de restauration et de sauvegardes
- Restauration et récupération de votre système

---

 **REMARQUE :** Ce manuel présente un aperçu des options de sauvegarde, de restauration et de récupération. Pour plus d'informations, tapez **a** dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Aide et support**.


---

## Création de supports de restauration et de sauvegardes

La restauration après une panne du système équivaut uniquement à votre sauvegarde la plus récente.

1. Lorsque vous ajoutez du matériel ou des programmes logiciels, créez des points de restauration. Un point de restauration système est un instantané de certains contenus du disque dur, enregistré par la fonction Restauration du système de Windows, à un moment spécifique. Un point de restauration système contient des données que Windows utilise, comme les paramètres du registre. Windows crée automatiquement un point de restauration système au cours de la mise à jour de Windows et pendant d'autres opérations de maintenance système (telles que les mises à jour logicielles, les analyses de sécurité ou les diagnostics système). Vous avez également la possibilité de créer manuellement un point de restauration système à tout moment. Pour plus d'informations et d'instructions sur la création de points de restauration système spécifiques, accédez à Aide et support. Dans l'écran d'accueil, tapez **a**, puis sélectionnez **Aide et support**.
2. Lorsque vous ajoutez des photos, de la vidéo, de la musique et d'autres fichiers personnels, créez une sauvegarde de vos informations personnelles. Vous pouvez configurer la fonction Historique des fichiers de Windows pour sauvegarder régulièrement et automatiquement les fichiers des bibliothèques, le bureau, vos contacts et vos favoris. Si vous supprimez accidentellement des fichiers de votre disque dur et qu'ils ne peuvent plus être récupérés dans la Corbeille ou si des fichiers sont corrompus, vous pouvez restaurer les fichiers sauvegardés à l'aide de la fonction Historique des fichiers. La restauration de fichiers s'avère également utile si vous choisissez de réinitialiser l'ordinateur en réinstallant Windows ou en restaurant le système avec HP Recovery Manager.

---

 **REMARQUE :** L'historique des fichiers n'est pas activé par défaut, vous devez donc l'activer.

---

Pour plus d'informations et d'instructions sur l'utilisation de la fonction Historique des fichiers, reportez-vous à Aide et support. Dans l'écran d'accueil, tapez **a**, puis sélectionnez **Aide et support**.

# Restauration

Il existe plusieurs options de restauration de votre système. Choisissez la méthode qui correspond le mieux à votre situation et à votre niveau de connaissances :

Si vous souhaitez restaurer vos données et fichiers personnels à partir des sauvegardes que vous avez créées, vous pouvez utiliser la fonction Historique des fichiers de Windows. Pour plus d'informations et d'instructions sur l'utilisation de la fonction Historique des fichiers, reportez-vous à Aide et support. Dans l'écran d'accueil, tapez `a`, puis sélectionnez **Aide et support**.

Si vous devez corriger un problème concernant une application ou un pilote préinstallé, utilisez l'option Réinstaller les pilotes et les applications de HP Recovery Manager pour réinstaller l'application ou le pilote souhaité.

- Dans l'écran d'accueil, tapez `recovery` à l'aide de la station clavier, sélectionnez **HP Recovery Manager**, sélectionnez **Réinstallation de pilotes et d'applications**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Si vous souhaitez restaurer le système sur un état précédent sans perdre de données personnelles, vous pouvez utiliser la fonction Restauration du système de Windows. La fonction Restauration du système vous permet de restaurer les données sans devoir actualiser ou réinstaller Windows. Windows crée automatiquement des points de restauration système pendant la mise à jour de Windows et d'autres événements de maintenance système. Même si vous n'avez pas créé manuellement de point de restauration, vous pouvez choisir de restaurer un état précédent du système à l'aide d'un point précédent, créé automatiquement. Pour plus d'informations et d'instructions sur l'utilisation de la fonction Restauration du système de Windows, accédez à HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil.
- Si vous souhaitez restaurer le système rapidement et facilement sans perdre de données personnelles, réglages ou applications préinstallées sur votre ordinateur ou acquises sur le Windows Store, pensez à utiliser la fonction Actualiser de Windows. Cette option ne requiert pas de sauvegarder les données sur un autre disque. Reportez-vous à la section [Restauration facile et rapide avec la fonction Actualiser de Windows à la page 67](#).
- Si vous souhaitez réinitialiser votre ordinateur sur son état d'origine, Windows permet de supprimer facilement l'intégralité des données personnelles, applications et paramètres et de réinstaller Windows.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Option Tout supprimer et réinstaller Windows à la page 67](#).

- Si vous souhaitez réinitialiser votre ordinateur à l'aide d'une image réduite, vous pouvez choisir l'option HP Restauration d'image réduite dans la partition HP Recovery (certains modèles uniquement). L'option Restauration d'une image réduite installe uniquement les pilotes et les applications permettant de faire fonctionner le matériel. D'autres applications incluses dans l'image sont disponibles à l'installation via l'option Réinstaller les pilotes et les applications de HP Recovery Manager.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Restauration avec HP Recovery Manager à la page 68](#).

- Si vous souhaitez restaurer les partitions et le contenu installés en usine sur l'ordinateur, vous pouvez sélectionner l'option Restauration du système du support de restauration HP. Pour plus

d'informations, reportez-vous à la section [Restauration avec HP Recovery Manager à la page 68](#).


- Si vous souhaitez supprimer la partition de restauration pour récupérer de l'espace sur le disque dur, HP Recovery Manager propose l'option Supprimer la partition de restauration.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Retrait de la partition de restauration HP à la page 69](#).


## Restauration facile et rapide avec la fonction Actualiser de Windows

Lorsque votre ordinateur ne fonctionne pas correctement et que vous devez rétablir la stabilité du système, la fonction Actualiser de Windows vous permet de démarrer simplement les logiciels importants.

---

 **IMPORTANT :** L'actualisation supprime les applications traditionnelles qui n'ont pas été installées en usine sur le système.

 **REMARQUE :** Pendant l'actualisation, une liste des applications traditionnelles supprimées est enregistrée pour vous permettre de savoir rapidement quels logiciels vous devez réinstaller. Pour des instructions sur la réinstallation des applications traditionnelles, accédez à HP Support Assistant. Pour accéder à HP Support Assistant, sélectionnez l'application **HP Support Assistant** dans l'écran d'accueil.

 **REMARQUE :** Vous serez peut-être invité à donner votre accord ou à saisir votre mot de passe pendant ce processus. Pour plus d'informations, accédez à HP Support Assistant.

---


Pour démarrer l'actualisation :

1. Dans l'écran d'accueil, placez le pointeur dans le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran pour afficher les icônes.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Changer les paramètres du PC** dans le coin inférieur droit de l'écran, puis sélectionnez **Général** dans l'écran Paramètres du PC.
4. Sous **Actualiser votre PC sans affecter vos fichiers**, sélectionnez **Démarrer**, puis suivez les instructions à l'écran.

## Option Tout supprimer et réinstaller Windows

Vous aimeriez pouvoir effectuer un reformatage détaillé de votre ordinateur ou supprimer des données personnelles avant de donner ou recycler votre ordinateur. La procédure décrite dans cette section permet de restaurer rapidement et simplement votre ordinateur à son état d'origine. Cette option supprime l'ensemble des données, applications et paramètres personnels de votre ordinateur et réinstalle Windows.

---

 **IMPORTANT :** Elle ne permet pas de sauvegarder vos données. Par conséquent, avant d'utiliser cette option, sauvegardez toutes les données personnelles que vous souhaitez conserver.

---

Vous pouvez lancer cette option à l'aide de la touche **f11** ou à partir de l'écran d'accueil.

Pour utiliser la touche **f11** :

1. Appuyez sur **f11** au démarrage de l'ordinateur.  
–ou–  
Maintenez enfoncée la touche **f11** tout en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Sélectionnez **Résoudre les problèmes** dans le menu des options de démarrage.
3. Sélectionnez **Réinitialiser votre PC**, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour utiliser l'écran d'accueil :

1. Dans l'écran d'accueil, placez le pointeur dans le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran pour afficher les icônes.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Changer les paramètres du PC** dans le coin inférieur droit de l'écran, puis sélectionnez **Général** dans l'écran Paramètres du PC.
4. Sous **Tout supprimer et réinstaller Windows**, sélectionnez **Démarrer**, puis suivez les instructions à l'écran.

## Restauration avec HP Recovery Manager

Le logiciel HP Recovery Manager permet de restaurer l'ordinateur à son état d'origine. À l'aide du support de restauration HP que vous avez créé, vous pouvez sélectionner l'une des options de restauration suivante :

- Restauration du système : réinstalle le système d'exploitation d'origine, puis configure les paramètres des programmes installés en usine.
- Restauration d'une image réduite : réinstalle le système d'exploitation et tous les pilotes matériels et logiciels mais pas les applications logicielles.
- Réinitialisation des paramètres d'usine : restaure l'état d'origine de l'ordinateur en supprimant toutes les données présentes sur le disque dur et en recréant les partitions. Réinstalle ensuite le système d'exploitation et les logiciels installés en usine.

La partition HP Recovery (certains modèles uniquement) permet d'effectuer une restauration système et une restauration d'image réduite.

### Ce que vous devez savoir

- HP Recovery Manager restaure uniquement les logiciels installés en usine. Pour les logiciels non fournis avec cet ordinateur, vous devez les télécharger sur le site Web de l'éditeur ou les réinstaller à l'aide du support fourni par l'éditeur.
- La restauration via HP Recovery Manager doit être utilisée en dernier recours.
- Le support de restauration HP doit être utilisé en cas de défaillance du disque dur de l'ordinateur.
- Pour utiliser les options Réinitialisation des paramètres d'usine ou Restauration du système, vous devez utiliser le support de restauration HP.
- Si le support de restauration HP ne fonctionne pas, vous pouvez obtenir des supports de restauration pour votre système sur le site Web HP. Pour accéder au support des États-Unis, ouvrez la page <http://www.hp.com/go/contactHP>. Pour accéder au support international, ouvrez la page [http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html).



---

**IMPORTANT :** HP Recovery Manager ne fournit pas automatiquement de sauvegardes de vos données personnelles. Avant de commencer la restauration, sauvegardez toutes les données personnelles que vous souhaitez conserver.

---

## Utilisation de la partition HP Recovery pour la restauration (certains modèles uniquement)

La partition de restauration HP (certains modèles uniquement) vous permet de restaurer une image réduite sans devoir utiliser de disques de restauration ou d'unité flash USB de restauration. Ce type de restauration peut uniquement être utilisé si le disque dur fonctionne encore.

Pour démarrer HP Recovery Manager à partir de la partition de restauration HP :

1. Appuyez sur **f11** au démarrage de l'ordinateur.  
—ou—  
Maintenez enfoncée la touche **f11** tout en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Sélectionnez **Résoudre les problèmes** dans le menu des options de démarrage.
3. Sélectionnez **HP Recovery Manager**, puis suivez les instructions à l'écran.

## Modification de l'ordre d'amorçage

Si l'ordinateur ne redémarre pas dans HP Recovery Manager, vous pouvez modifier l'ordre d'amorçage de l'ordinateur, à savoir l'ordre des périphériques répertoriés dans le BIOS suivi par l'ordinateur au moment du démarrage. Vous pouvez modifier la sélection de l'unité optique ou d'une unité flash USB.

Pour modifier la séquence d'amorçage :

1. Insérez le support de restauration HP que vous avez créé.
2. Redémarrez l'ordinateur.
3. Maintenez enfoncée la touche **echap** au redémarrage de l'ordinateur, puis appuyez sur la touche **f9** pour afficher les options d'amorçage.
4. Sélectionnez l'unité optique ou l'unité flash USB que vous souhaitez utiliser pour l'amorçage.
5. Suivez les instructions à l'écran.

## Retrait de la partition de restauration HP

Le logiciel HP Recovery Manager vous permet de supprimer la partition de restauration HP pour libérer de l'espace sur le disque dur.



---

**IMPORTANT :** La suppression de la partition HP Recovery signifie que vous ne pouvez plus utiliser l'option Réactualiser de Windows, l'option Tout supprimer et réinstaller Windows ou l'option HP Recovery Manager pour la restauration.

---

Procédez comme suit pour supprimer la partition de restauration HP :

1. Dans l'écran d'accueil, tapez `recovery`, puis sélectionnez **HP Recovery Manager**.
2. Sélectionnez **Supprimer la partition de restauration**, puis suivez les instructions à l'écran pour poursuivre.


# 12 Caractéristiques techniques


## Tension d'entrée


Les informations relatives à l'alimentation contenues dans cette section peuvent s'avérer utiles si vous voyagez à l'étranger avec votre ordinateur.

L'ordinateur utilise une alimentation en courant continu, qui peut être fournie par une source d'alimentation en courant alternatif ou continu. La source d'alimentation secteur doit offrir une puissance nominale de 100-240 V, 50-60 Hz. Bien que l'ordinateur puisse fonctionner sur une source d'alimentation en courant continu autonome, il est vivement recommandé d'utiliser uniquement un adaptateur secteur ou une source d'alimentation en courant continu fournis ou agréés par HP pour alimenter l'ordinateur.

L'ordinateur peut fonctionner sur une alimentation en courant continu correspondant aux caractéristiques suivantes : La tension et l'intensité de fonctionnement varient selon la plate-forme.

Tension d'entrée	Valeur nominale
Tension et intensité de fonctionnement	15 Vcc 1,33 A – 19,95 W
Connexion CC pour alimentation externe HP	

 **REMARQUE :** Ce produit est conçu pour des systèmes électriques en Norvège ayant une tension phase à phase ne dépassant pas 240 Vrms.

 **REMARQUE :** La tension et l'intensité de fonctionnement de l'ordinateur sont indiquées sur l'étiquette de conformité du système.

## Environnement d'exploitation

Facteur	Système métrique	Système américain
<b>Température</b>		
En fonctionnement	5 à 35 °C	41 à 95 °F
Hors fonctionnement	-20 à 60 °C	-4 à 140 °F
<b>Humidité relative</b> (sans condensation)		
En fonctionnement	10 à 90 %	10 à 90 %
Hors fonctionnement	5 à 95 %	5 à 95 %
<b>Altitude maximale</b> (sans pressurisation)		
En fonctionnement	-15 à 3 048 m	-50 à 10 000 pieds
Hors fonctionnement	-15 à 12 192 m	-50 à 40 000 pieds



---

# 13 Électricité statique

L'électricité statique est une décharge d'électricité qui se produit lorsque deux objets entrent en contact. Par exemple, vous pouvez recevoir une décharge lorsque vous êtes sur un tapis et que vous touchez la poignée métallique d'une porte.

Une décharge d'électricité statique transmise par un doigt ou d'autres conducteurs électrostatiques risque de détériorer les composants électroniques. Afin d'éviter tout risque de détérioration de l'ordinateur, d'une unité ou toute perte d'informations, respectez les précautions suivantes :

- Si les instructions d'installation ou de retrait vous indiquent de débrancher l'ordinateur, faites-le après vous être assuré d'être correctement relié à la terre et avant de retirer un cache.
- Conservez les composants dans leur emballage de protection contre l'électricité statique jusqu'à ce que vous soyez prêt à les installer.
- Évitez de toucher les broches, les conducteurs et les circuits. Manipulez le moins possible les composants électroniques.
- Utilisez des outils non magnétiques.
- Avant de manipuler des composants, déchargez-vous de l'électricité statique en touchant une surface métallique non peinte du composant.
- Si vous retirez un composant, placez-le dans un emballage de protection contre l'électricité statique.

Pour plus d'informations sur l'électricité statique ou le retrait et l'installation des composants, contactez le support technique.

# Index

- A**
    - activités amusantes à réaliser 1
    - actualiser 67
      - tablette 66
    - alimentation
      - batterie 47
    - alimentation par batterie 47
    - alimentation secteur externe, utilisation 49
    - antennes WLAN, identification 7
    - arrêt 50
  - B**
    - balayage à partir du bord droit 23
    - balayage à partir du bord gauche 23
    - batterie
      - décharge 48
      - niveaux bas de batterie 48
    - Beats Audio 36
    - Beats Audio, touche d'activation 36
    - BIOS
      - identification de la version 62
      - mise à jour 62
      - téléchargement d'une mise à jour 63
    - bouton d'activation et de désactivation du pavé tactile, identification 10
    - boutons
      - activation/désactivation du pavé tactile 10
      - alimentation 5
      - droit du pavé tactile 10
      - gauche du pavé tactile 10
  - C**
    - câbles
      - USB 53
    - câble USB, connexion 53
    - carte numérique
      - insertion 54
  - commandes des périphériques sans fil
    - système d'exploitation 28
  - concentrateurs 52
  - concentrateurs USB 52
  - configuration des fonctions audio d'un périphérique HDMI 39
  - conformité, informations 14
  - connexion à un réseau WLAN 31
  - connexion Internet, configuration 30
  - connexion réseau WLAN d'entreprise 31
  - connexion réseau WLAN public 31
- D**
    - définition d'une protection par mot de passe à la sortie de veille 47
    - déplacement avec l'ordinateur 56
  - E**
    - echap, identification de la touche 12
    - écran tactile
      - écran tactile, utilisation 20
    - électricité statique 71
    - éléments
      - côté droit 12
      - côté gauche 13
      - écran 7
      - partie supérieure 9
    - entretien
      - nettoyage de disque 55
    - environnement d'exploitation 70
    - étiquettes
      - numéro de série 14
  - F**
    - fn, identification de la touche 44
    - fonctions audio, vérification 37
  - H**
    - haut-parleurs, connexion 36
    - haut-parleurs, identification 34
  - HDMI
    - configuration des fonctions audio 39
  - HDMI, identification du port 13, 35
  - HP Recovery Manager 68
    - correction des problèmes de démarrage 69
    - démarrage 69
- I**
    - image réduite
      - création 68
    - image réduite, restauration 69
    - informations sur la batterie, recherche 48
    - informations sur la certification des périphériques sans fil 14
    - informations système, touche d'activation 44
    - installation
      - mise à jour critiques 61
    - interrupteur d'alimentation, identification 5
  - L**
    - logiciel antivirus, utilisation 60
    - logiciel de nettoyage de disque 55
    - logiciel pare-feu 60
    - logiciels
      - nettoyage de disque 55
    - logiciels de sécurité Internet, utilisation 60
  - M**
    - microphone interne, identification 34
    - microphones internes, identification 7
    - mise hors tension de l'ordinateur 50
    - mise à jour logicielles, installation 60

- mises à jour logicielles HP et tierces, installation 61
- mises à jour Windows, installation 61
- mots de passe
  - Setup Utility (BIOS) 59
  - Windows 59
- mots de passe Setup Utility (BIOS) 59
- mots de passe Windows 59
- mouvement de défilement du pavé tactile 16
- mouvement de pincement du pavé tactile 17
- mouvement de pincement sur l'écran tactile 22
- mouvement de rotation du pavé tactile 17
- mouvement de zoom de l'écran tactile 22
- mouvement de zoom du pavé tactile 17
- mouvements de balayage à partir du bord 23
  - balayage à partir du bord supérieur 24
- mouvements de l'écran tactile 23, 24
  - défilement 21
  - glissement à un doigt 20
  - mouvements de balayage à partir du bord 23
  - pincement 22
  - rotation 22
- mouvements du pavé tactile
  - défilement 16
  - pincement 17
  - rotation 17
  - zoom 17
- Muet, identification du voyant 11

## N

- nettoyage de votre ordinateur 55
- niveau bas de batterie 48
- niveau critique de batterie 49
- nom et numéro du produit, ordinateur 14
- numéro de série 14
- numéro de série, ordinateur 14

## O

- option Tout supprimer et réinstaller Windows 67
- ordre d'amorçage
  - modification de HP Recovery Manager 69

## P

- panneau de contrôle de la fonction Beats Audio 36
- partition de restauration 69
  - retrait 69
- partition de restauration HP 69
  - restauration 69
  - retrait 69
- pavé tactile
  - boutons 10
  - identification 10
- pavé tactile, identification de la zone 10
- période de garantie 14
- périphérique Bluetooth 28, 31
- périphériques externes 53
- périphériques externes en option, utilisation 53
- périphériques haute définition, connexion 38
- périphériques USB
  - connexion 52
  - description 52
  - retrait 53
- port HDMI, connexion 38
- ports
  - HDMI 13, 35, 38
  - USB 2.0 12, 13, 34
- prendre soin de votre ordinateur 55
- prises
  - sortie audio (casque) 6, 13, 33, 35

## R

- recommandations 1
- recyclage
  - ordinateur 66, 67
- réinitialisation
  - étapes 67
  - ordinateur 66, 67
- réinitialisation de l'ordinateur 67
- réseau sans fil, protection 61

réseau sans fil (WLAN)

- connexion 31
- connexion réseau WLAN d'entreprise 31
- connexion réseau WLAN public 31
- équipement nécessaire 30
- plage de fonctionnement 31
- sécurité 30
- utilisation 29
- restauration 66, 67
  - démarrage 69
  - HP Recovery Manager 68
  - système 68
- restauration du système 68
- restauration du système d'origine 68

## S

- sauvegarde
  - fichiers personnels 65
- sauvegarde des logiciels et des données 61
- sauvegardes 65
- sécurité, réseau sans fil 30
- sortie audio (casque), prises 6, 13, 33, 35
- souris externe
  - configuration des préférences 41
- système, point de restauration
  - création 65
  - restauration 66
- système bloqué 50

## T

- tension d'entrée 70
- touches
  - action 12
  - echap 12
  - touche Windows 12
- touches d'action
  - Aide et support 42
  - augmentation de la luminosité de l'écran 42
  - augmentation du volume 43
  - basculement de l'image à l'écran 43
  - identification 12
  - lecture, pause, reprise 43

- morceau ou chapitre précédent 43
- morceau ou chapitre suivant 43
- muet 43
- réduction de la luminosité de l'écran 42
- réduction du volume 43
- touches d'activation
  - affichage des informations système 44
  - description 44
  - utilisation 44
- touches d'activation du clavier, identification 44
- touche Windows, identification 12
- transport de l'ordinateur 56

- webcam arrière intégrée, identification 5, 7, 32
- webcam avant intégrée, identification 34
- Windows
  - actualiser 66, 67
  - historique des fichiers 65
  - réinitialisation 67
  - réinstallation 66, 67
  - sauvegarde 65
  - système, point de restauration 65, 66
  - Tout supprimer et réinstaller, option 67
- WLAN, configuration 30
- WLAN, périphérique 29

## U

- USB 2.0, identification des ports 12, 13, 34
- utilisation de l'alimentation secteur externe 49
- utilisation de mots de passe 58

## V

- veille
  - activation 45
  - désactivation 45
- veille prolongée
  - activation 46
  - activation suite à un niveau critique de batterie 49
  - désactivation 46
- vérification des fonctions audio 37
- verr maj, identification du voyant 11
- vidéo 38
- voyants
  - Muet 11
  - verr maj 11
  - webcam 5, 7, 32, 34

## W

- webcam 35
- webcam, identification du voyant 7, 34
- webcam (avant), identification 7, 34