

## PowerMust 800 USB



### Spécifications

- Onduleur *line interactive* compact avec réglage automatique de voltage
- Protège votre équipement PC sensible contre des pertes de données, coupures, micro-coupures, surtensions, baisses de tension, parasites et la foudre
- Port de communication Smart RS-232 et port USB
- Fonction de mise hors tension
- 3 prises secteurs protégées/secourues et prise Téléphone (protection modem et ligne téléphonique)
- Echange de la batterie simplifiée
- Fourni avec logiciel de contrôle

### Données Techniques

Type de produit	Alimentation sans interruption <i>line interactive</i>
Capacité	800 VA / 480 watts
Entrée	
➤ Tension d'entrée	115V ca ou 220/230/240V ca
➤ Gamme de tension	85 - 134V ca / 162 - 280V ca
Sortie	
➤ Tension	115V ca ou 220/230/240 V ca
➤ Régulation de tension (mode batterie)	± 10 %
➤ Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
➤ Régulation de fréquence (mode batterie)	± 1 Hz
➤ Onde de sortie	Onde sinusoïdale modifiée
Batterie	
➤ Type et nombre	1 x batterie 12V, 9Ah
Temps de secours (pleine charge)	Env. 8-30 minutes (1 PC + écran 17 pouces)
➤ Temps de recharge	4 heures à 90% après déchargement complet
Temps de Transfert (typique)	2 à 6 ms
Indicateur	
➤ Mode courant secteur	Le voyant vert s'allume
➤ Mode de secours	Le voyant jaune clignote
➤ Défaillance	Le voyant rouge s'allume
Alarme Sonore	
➤ Mode de Secours	Signal sonore toutes les 10 secondes
➤ Batterie Faible	Signal sonore toutes les secondes
➤ Surcharge	Signal sonore toutes les demi-secondes
➤ Echange batterie	Signal sonore toutes les 2 secondes
➤ Défaillance	Signal sonore continu
Protection	Contre les décharges, surcharges et surtensions
Environnement d'utilisation	
➤ Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
➤ Taux d'humidité	Relative, entre 0% ~ 90% (sans condensation)
➤ Niveaux de bruit	Mode courant secteur : < 40 dB
Interface	
➤ Smart RS-232	Windows 98/NT/2000/XP/2003 ; Linux, Sun Solaris, IBM, Aix, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX
➤ Port USB	Windows 98/2000/ME/XP
Dimensions (L x l x h)	100 x 330 x 140 mm
Poids	6.5 kg
Accessoires	Logiciel de gestion, manuel d'utilisation, câbles