

La télécommande intelligente

SBC **RU890**

pronto UNIVERSAL

CREEZ VOTRE PROPRE TELECOMMANDE

Remplace les télécommandes de toutes les marques

Une télécommande avec large écran tactile

Contrôle intégral de tous les produits vidéo / audio

Interface utilisateur exclusive et entièrement personnalisable

Extensible par logiciel

Fonctionnalité pour macros



Popular Home Automation
TOP 50
1999 EDITORS' PICKS

INNOVATIONS
DESIGN & ENGINEERING
SHOWCASE
HONORS
1999
CONSUMER ELECTRONICS SHOWS

Faisons toujours mieux.



PHILIPS

Télécommande Intelligente Pronto (SBC RU890)

• Boutons d'accès direct	Muet Canal Haut/Bas Volume Haut/Bas Boutons de Configuration Droite/Gauche Bouton d'éclairage	
• Matériel	Oui	
"Apprentissable"	RC-5, RC-6 (prête à fonctionner avec les produits Philips et Marantz)	
Codes infrarouges intégrés	> 15 mètres	
Distance de fonctionnement infrarouge	+/- 30 degrés	
Angle de fonctionnement infrarouge	Marche auto haut/bas	
Gestion automatique de la mise sous tension	(pas d'interrupteur marche/arrêt)	
Type de piles	(4) piles AA 1,5 V fournies	
Durée des piles	6 mois	
• Ecran à cristaux liquides	Manuelle ou récepteur infrarouge	
Saisie écran dynamique	320 x 240, 0,24 mm en hauteur	
Résolution	70 Hz	
Vitesse de rafraîchissement	4 niveaux de gris	
Echelles de couleurs	77 x 58	
Dimensions (en mm)		
• Mémoire (périphériques et macros illimités)		
Mémoire statique	512 Ko (0,5 Mo)	
Amorçage	1024 Ko (1 Mo)	
Eclairage EL	fourni	
Audio : haut-parleur Piezo	Haut-parleurs à volume réglable (4 KHz)	
Processeur	DragonBall MC68328 de Motorola	
Ports de connexion	à trois câbles (port série RS232)	
Poids (en g)	250, avec les piles	
Dimensions (en mm)	138 x 92 x 38	
• Garantie	un an	
• Information emballage		
Type	Pronto	Socle de recharge
Dimensions (en mm)	Boîte en carton 196 x 241 x 54	Boîte en carton 196 x 241 x 79
Langues (emballage)	Anglais, allemand, français, néerlandais	
Langues (mode d'emploi)	Anglais, allemand, français, néerlandais	
12 NC	9082 258 00221	9082 258 00223
EAN product	87 10101 36616 6	87 10101 36617 3
• Carton externe		
Contenu	5	5
Dimensions (en mm)	305 x 260 x 210	350 x 255 x 210
Poids (kg)	3,5	3,5
EAN emballage	87 10101 96978 7	87 10101 96979 4
Pays d'origine	Belgique	Belgique



SBC RU890

La Pronto est une télécommande autodidacte universelle associant l'élégance, la polyvalence et la simplicité d'utilisation. Elle est équipée d'un large écran tactile associé à une interface utilisateur intuitive et à des boutons d'accès direct vous offrant une télécommande à usage domestique commode.

Une interface utilisateur dynamique et interactive

L'interface utilisateur graphique intuitive de cette télécommande est facile à comprendre. L'affichage dynamique emploie des icônes familières et des menus déroulants, ce qui permet d'exécuter les commandes facilement et rapidement. La Pronto vous offre une polyvalence maximale même pour les produits audio / vidéo les plus sophistiqués

C'est vous qui modelez la Pronto !

Le design unique de la Pronto associe les avantages d'une interface utilisateur numérique dynamique avec des boutons d'accès direct. Il est aisé d'ajouter, de supprimer, et d'étiqueter de nouveaux boutons ou menus. La personnalisation en fonction de vos goûts et de vos besoins est illimitée.

Universelle, capable d'apprendre tout code évolutive

La Pronto peut commander quasiment tous les périphériques de réception à infrarouge. Elle est préprogrammée en adaptation avec les commandes RC5 et RC6 pour les appareils Philips et Marantz. Vous pouvez apprendre à la Pronto comment commander n'importe quel autre produit fonctionnant par infrarouge et ce, quelle qu'en soit la marque.

Fonctionnalité pour macros illimitée et possibilité d'horloge

Vous pouvez créer et contrôler des associations de commandes sous un seul bouton de macro. L'horloge de la Pronto peut programmer votre magnétoscope pour l'enregistrement et la lecture à tout moment. Elle constitue l'outil de commande parfait pour vos produits de loisir domestique.

Extensible par logiciel

Grâce au logiciel ProntEdit, disponible gratuitement sur Internet et permettant de dupliquer des configurations, vous pouvez enregistrer de nouveaux codes infrarouges et ajouter de nouveaux graphiques et modèles.

Socle de recharge de la Pronto

Système de recharge optionnel, idéal pour l'utilisation sur table pendant la recharge de la Pronto, et pour ranger la Pronto lorsqu'elle n'est pas employée.

Socle de recharge de la Pronto SBC RU891 (en option)

- Maintient la Pronto chargée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Permet d'utiliser la Pronto même lorsqu'elle est en cours de charge
- Comprend une batterie NiMH rechargeable, un adaptateur secteur et une base

PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC

SAS au capital de 280 000 000 F
Siège social : 51 rue Carnot
92156 SURESNES Cedex
Tel : 014728 6843 / 6856
RCS NANTERRE B 402 805 527

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet : www.pronto.philips.com

Philips Business Accessoires

Données soumises à modifications sans avertissement
4822 021 45802
Imprimé aux Pays-Bas
Ce document est imprimé sur du papier sans chlore
© 1999 Royal Philips Electronics
Tous droits réservés

<http://www.philips.com>