



Vous venez d'acheter un téléphone SAGEM et nous vous en félicitons. Nous vous conseillons de lire ce manuel attentivement afin de pouvoir utiliser votre téléphone dans les meilleures conditions.

Votre téléphone permet d'utiliser, au plan international, différents réseaux (GSM 900 MHz et DCS 1800 MHz), en fonction des accords d'itinérance entre les opérateurs.

Nous vous rappelons que ce téléphone est agréé conformément aux normes européennes.

AVERTISSEMENT

Selon les modèles et suivant la configuration des réseaux et les cartes d'abonnement qui y sont associées, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

Assurez-vous que votre carte SIM est de type SIM 3 V, compatible avec votre téléphone. L'insertion d'une carte SIM incompatible sera signalée par un message lors de la mise sous tension de votre téléphone. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Votre téléphone est identifié par son numéro IMEI. Notez bien ce numéro, et ne le gardez pas joint à votre téléphone, car il pourra vous être demandé en cas de vol de votre téléphone, afin d'en bloquer l'utilisation, même avec une autre carte SIM. Pour afficher l'IMEI sur l'écran de votre téléphone, tapez : *#06#.

La Marque SAGEM est une marque de SAGEM SA.

AT est une marque déposée de Hayes Microcomputer Products Inc.



Hayes est une marque déposée de Hayes Microcomputer Products Inc.

T9™ Text Input est une marque déposée de Tegic Communications Inc.

5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 et d'autres brevets sont en cours d'homologation au plan mondial.

Le navigateur WAP est la propriété exclusive de Openwave. À ce titre, il est interdit de modifier, traduire, désassembler ou décompiler tout ou partie du logiciel constituant le navigateur.

Wellphone™ et SmartCom™ sont les marques déposées propriétés de SmartCom SARL.





Poids : 83 g

Taille : 81 x 51 x 22,5 mm

Batterie d'origine : 550 mAh en Lilon

Autonomie communication/veille : jusqu'à 4 h/240 h (voir page 14 comment optimiser les performances de votre myC-3b)

Objets multimédias supportés :

Formats audio : iMelody,Midi,wave

Formats graphiques : wbmp,bmp, png, gif, gif animés, jpegEMS

Taille mémoire disponible pour les Messages :

100 SMS/EMS,

300 Ko pour les MMS (boîte de réception, boîte d'envoi et brouillons confondus ; MMS selon option)

Taille mémoire disponible pour le répertoire et les objets multimédia : 1,5 Mb


Taille maximum de chaque message :

SMS : < 140 caractères

EMS : < 16 SMS

MMS : < 100 Ko pour les messages sortants, 100 Ko pour les messages entrants

Température d'utilisation : de - 10 °C à + 55 °C



Déclaration de conformité

SAGEM SA déclare sous sa responsabilité que le produit GSM/DCS Type DC2003 est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :

Directive CEE	1999/5/CE
Sécurité	EN 60950
CEM	EN 301 489-1 EN 301 489-7
Tension	73/23/CEE
Réseau	3GPP TS 51.010-1 avec GCF-CC v3.12 inclus Exigences GT01 v 4.7.0 TBR 19 Edition 5 TBR 20 Edition 3 TBR 31 Edition 2 TBR 32 Edition 2 EN 301 419-1 EN 301511 v7.0.1
Santé	EN 50360 EN 50361



P. KLEIN
Directeur du Développement, Division Téléphones Mobiles

Menus

 **Répertoire**
Menu répertoire

 **Messages**

 Rédiger
 Reçus
 Envoyés
 Brouillons
 Options
 Mémoire
 Infos locales

 **Multimédia**

 Mes Images
 Mes Sons
 Mémoire

 **WAP**

 **Jeux**

 **Assistant**

 Agenda
 Aide-Mémoire
 Calculatrice
 Convertisseur
 Réveil
 Timer
 Bio Features

 **Réglages**

 Sons
 Sonneries
 Vibreur
 Mode silence
 Bips
 Enregistreur
 Ambiances
 Thèmes
 Papiers peints
 Economiseurs
 Langues
 Appels
 Renvois
 Consultation
 Compteurs
 Présentation n°
 Double appel
 Rappel auto.

 Liste noire
 N° messagerie

 Sécurité
 Code PIN
 Code PIN2
 Code poste
 Confidentialité
 Opérateur
 Filtrage appels
 Répertoire fixe
 Coûts

 Réseaux

 Divers
 Data
 Contraste
 Energie

 Raccourcis

 Date / Heure
 Régler
 Afficher
 Fuseau horaire
 Heure d'été
 Flap actif

 **Services**

Sommaire

Page 2	MENUS
Page 8	DÉCOUVERTE - ACCESSOIRES
Page 9	DESCRIPTION Touches programmables et raccourcis
Page 10	PRINCIPES DE NAVIGATION
Page 11	ECRAN D'ACCUEIL
Page 12	MISE EN SERVICE Informations sur la carte SIM Installation de la carte SIM et de la batterie
Page 14	UTILISATION Optimisation des performances Charge de la batterie
Page 15	MON TÉLÉPHONE EN 5 MINUTES Mise en marche Code PIN Réglage date & heure Réseau Premier appel Réception d'un appel Mise hors tension
Page 19	PREMIER RÉGLAGE : SONNERIE Volume et sonnerie

Sommaire

Page 21

RÉPERTOIRE

Utilisation du répertoire
Menu Répertoire
Options à partir d'un contact mémorisé
Envoyer une vCard
Recevoir une vCard

Page 28

MESSAGES

Rédiger un SMS
Rédiger un MMS
Recevoir des messages
Boîte de réception
Boîte d'envoi
Brouillons
Options d'envoi
Mémoire
Infos locales

Page 38

MULTIMÉDIA

Mes images
Mes sons
Mémoire

Page 40

WAP

Menus WAP
Configuration
Connexion WAP
Télécharger des sons et des images
Déconnexion WAP
GPRS

Sommaire

Page 45

JEUX

Page 46

ASSISTANT

Agenda

Menu calendrier

Aide-mémoire

Menu tâches

Échange de données avec un PC

Calculatrice

Convertisseur

Réveil

Timer

Bio Features

Page 54

RÉGLAGES

Sons

Volume et sonnerie

Vibreur

Mode silence

Bips

Enregistreur

Ambiances

Thèmes

Papiers peints

Economiseurs

Langues

Appels

Renvoi des appels

Consultation des appels

Compteurs

Sommaire

Présentation du numéro
Double appel
Rappel automatique
Liste noire
Répondeur
ALS
Sécurité
Code PIN
Code PIN 2
Code poste
Confidentialité
Code opérateur
Filtrage appels
Répertoire fixe
Coûts
Réseaux
Divers
Données
Contraste
Energie
Raccourcis
Date / Heure
Régler
Afficher
Fuseau horaire
Heure d'été
Flap actif


Sommaire

Page 74	SERVICES
Page 75	INFORMATIONS ET PRÉCAUTIONS D'USAGE Sécurité DAS Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)
Page 77	GARANTIES
Page 80	DÉPANNAGE
Page 84	INDEX

Découverte

À l'ouverture du coffret, vérifiez que tous les éléments sont présents :

- 1 - Le téléphone
- 2 - Le chargeur secteur
- 3 - La batterie
- 4 - Le manuel utilisateur
- 5 - Kit mains libres



Accessoires

Vous pouvez également trouver (en option) ou vous procurer les accessoires suivants :

- Batterie supplémentaire
- Chargeur supplémentaire (*)
- Câble USB pour connecter votre téléphone à un PC (*)
- CD driver permettant de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur

(*) Ces accessoires sont spécifiques à la gamme myC-3.

Description

Touches programmables et raccourcis



-  **Appui long** : Arrêt du téléphone
Appui bref :
En contexte d'appel : Refus d'un appel / Raccrocher
Dans les menus : Retour à l'écran d'accueil.
-  **Appui bref** : Mise en Marche
En contexte d'appel : Appel / Réception d'un appel / Mains libres
-  **Touche programmable gauche** :
En écran d'accueil : Accès à certaines fonctions (raccourci)
Dans les menus : Annuler (ou Retour), comme indiqué à l'écran
En communication : Diminuer le volume.
-  **Touche programmable droite** :
En écran d'accueil : Accès à certaines fonctions (raccourci)
Dans les menus : Valider, choisir comme indiqué à l'écran
En communication : Augmenter le volume
-  Menu précédent / augmenter valeur / haut
-  Menu suivant / diminuer valeur / bas
-  Champ de saisie précédent / vers la gauche
-  Champ de saisie suivant / vers la droite
-  **Appui long** : *En écran d'accueil* : Mode silence
En contexte réception d'appel : Appui bref coupe la sonnerie
En contexte réglage sonnerie : Activer/désactiver la sonnerie
Majuscules/Minuscules

Touches latérales : augmentation/diminution du volume : augmenter/diminuer le niveau du volume pendant un appel.

AVERTISSEMENT : le téléphone ne doit pas être utilisé en mode mains-libres près de l'oreille, sous peine de dommages auditifs.

Principes de navigation



Ces principes de base apportent à votre téléphone une grande intuitivité.

La **validation** se fait par la touche .

L'**annulation** se fait par la touche .

Les onglets en bas de l'écran se rapportent aux touches  et .

Dans les menus, une barre de titre rappelle le niveau supérieur.

Les touches de navigation   permettent de naviguer d'un menu à l'autre sur un même niveau de l'arborescence des menus.

La touche  permet de descendre d'un menu à un sous-menu.

La touche  permet de remonter d'un sous-menu à un menu.

Le premier niveau de menu est identifiable par une grande icône animée, au centre de l'écran.

Le deuxième niveau de menu est identifiable par une grande icône fixe, au centre de l'écran.

La touche  (appui bref) permet toujours de revenir à l'écran d'accueil (avec abandon de la fonction en cours).

Ecran d'accueil



Sur l'écran d'accueil sont présents :

1 - Les icônes de la barre de titre :

-  Batterie
-  Renvoi d'appel
-  Communication (établissement d'appel)
-  Communication (mains libres)
-  Message (réception d'un message, mémoire messages pleine)
-  Communication FAX
-  Communication DATA
-  Mode silence
-  Message dans la boîte vocale
-  Communication WAP (@)
-  GPRS
-  Home zone
-  Roaming
-  Connexion wap sécurisée
-  Connexion wap sécurisée avec certificat
-  Niveau de champ (5 barrettes).

2 - La date et l'heure, en mode numérique ou analogique

3 - Le nom de l'opérateur réseau

4 - L'onglet centré en bas de l'écran :


L'indication principale «Menu» montre que l'accès au menu se fait par les touches  .

Les indications suivantes peuvent également s'afficher :

«1 message reçu» ; ou «1 appel». Elles peuvent être effacées en appuyant brièvement sur la touche .

Mise en service

Informations sur la carte SIM



Pour utiliser votre téléphone, vous disposez d'une carte à puce appelée carte SIM. Elle contient des informations personnelles que vous pouvez modifier :

- Codes secrets (code(s) PIN : Personal Identification Number), ces codes vous permettent de protéger l'accès à votre carte SIM et à votre téléphone,
- Répertoire,
- Messages,
- Fonctionnement de services particuliers.


Votre téléphone est compatible avec les cartes SIM 3V.

ATTENTION

Cette carte doit être manipulée et stockée avec précaution afin d'éviter les torsions excessives ou éraflures qui l'endommageraient. En cas de perte de votre carte SIM, prévenez immédiatement votre opérateur ou votre SCS (société de commercialisation de services).
Ne laissez pas votre carte SIM à la portée de jeunes enfants.

Mise en service

Installation de la carte SIM et de la batterie



La carte SIM s'insère sous la batterie du téléphone. Assurez-vous que le téléphone est éteint et le chargeur débranché.


- 1 Retournez votre téléphone et faites glisser le bouton de verrouillage vers le haut.
- 2 Retirez le capot arrière en soulevant d'abord le bas du capot.
- 3 Glissez la carte à fond sous la plaque de maintien, les plages dorées tournées vers le téléphone et le coin biseauté orienté selon le dessin figurant sur le téléphone.
- 4 Poussez le verrou pour fixer la carte SIM.
- 5 Mettez la batterie en place dans son logement, en positionnant d'abord la partie supérieure supportant les connecteurs. Remettez en place le capot en crochétant d'abord la partie supérieure, puis en rabattant le bas et remplacez le bouton en position verrouillée.

Utilisation

Optimisation des performances

- N'appuyez pas sur les touches sans nécessité : chaque pression sur une touche active le rétroéclairage et entraîne une consommation d'énergie élevée ;
- N'activez pas trop souvent l'économiseur d'écran : une fréquence d'activation trop grande augmente la consommation d'énergie ;
- Ne faites pas obstacle à l'antenne avec vos doigts.

Charge de la batterie



Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve doit être chargée pendant au moins 4 heures avant sa mise en service. Elle atteindra sa capacité optimale après quelques cycles d'utilisation. Lorsque votre batterie est déchargée, le téléphone l'affiche (icône batterie vide clignotante). Dans ce cas, rechargez votre batterie pendant au moins 15 minutes avant de passer une nouvelle communication afin d'éviter toute coupure.

Pour recharger votre batterie

Branchez le chargeur sur une prise secteur.

Enfichez l'extrémité du cordon dans le connecteur situé au bas du téléphone. Le téléphone se met en charge et le témoin de charge de batterie se met en mouvement pour signaler la charge. La charge s'arrête d'elle-même. Débranchez alors le cordon. Pendant la charge, il se peut que la batterie chauffe légèrement ; ce phénomène est normal. Lorsque vous rechargez la batterie, la prise secteur sur laquelle est branchée le chargeur doit être aisément accessible.

ATTENTION

Il y a danger d'explosion si la batterie n'est pas replacée correctement ou si elle est exposée au feu.

Ne pas court-circuiter.

La batterie ne comporte aucun élément que vous puissiez changer.

N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la batterie.

N'utilisez que les chargeurs et les batteries appropriés figurant au catalogue du constructeur du téléphone.

L'utilisation de tout autre type peut être dangereux ou invalider la garantie.

Les batteries usagées doivent être jetées dans des endroits appropriés.

Il est conseillé de retirer la batterie en cas de non-utilisation prolongée de votre téléphone.

Il est fortement déconseillé de connecter votre téléphone au chargeur si la batterie n'est pas présente.

Mon téléphone en 5 minutes

Mise en marche

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre téléphone pour la première fois.

Allumez le téléphone en appuyant sur la touche . Une courte animation apparaît.

Code PIN

C'est le code secret de votre carte SIM.



Si l'accès à la carte SIM est protégé, le téléphone vous demande d'entrer le code PIN :

Entrez le code de 4 à 8 chiffres qui vous a été remis lors de la fourniture de votre carte SIM. Ces chiffres ne s'affichent pas sur l'écran pour des raisons de sécurité.

Appuyez sur la touche  pour valider.

Si votre téléphone indique que la carte SIM est absente, appuyez sur la touche  pour le mettre hors tension et vérifiez que votre carte SIM est correctement positionnée.

Attention

Si un mauvais code PIN est entré trois fois de suite, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors :

- entrer **05*,
- entrer le code PUK (Personal Unblocking Key) fourni par votre opérateur et valider,
- entrer votre code PIN et valider ,
- entrer à nouveau votre code PIN et valider.

Après 5 ou 10 (selon le type de carte SIM) tentatives infructueuses, la carte SIM est définitivement verrouillée. Vous devez alors contacter votre opérateur ou votre SCS pour obtenir une nouvelle carte.

Mon téléphone en 5 minutes

Réglage date & heure Lors d'une première utilisation, vous devez régler la date et l'heure.

Date et heure

Date valide ?
jeudi
29 JAN 2004

Annuler | Valider

Lorsque la batterie a été totalement déchargée, ou si elle a été retirée, une confirmation de la date et de l'heure vous sera systématiquement proposée.

Réglage de la date :

Réglez la date en l'entrant directement sous forme numérique ou en utilisant les touches **▲** **▼** pour augmenter ou diminuer les valeurs par défaut.

Utilisez la touche **◀** (ou **▶**) pour accéder au champ de saisie suivant (ou précédent).

Lorsque la date est correcte, appuyez sur la touche **↵** pour valider.

Réglage de l'heure : Procédez de la même façon pour le réglage de l'heure.

Si nécessaire, vous pouvez choisir le fuseau horaire et, éventuellement, la saison.

Réseau



À partir de ce moment, le téléphone cherche un réseau sur lequel il peut communiquer. S'il le trouve, il visualise le nom du réseau sur l'écran. Vous êtes prêt à émettre ou à recevoir une communication.

Si l'icône de réseau apparaît, les appels sont possibles sur le réseau de votre opérateur.

Si la lettre R et un nom de réseau s'affichent, les appels sont possibles sur le réseau d'un autre opérateur.

Si la lettre R s'affiche sans aucun nom de réseau, seuls les services d'urgence seront accessibles (sécurité civile, police, pompiers).

Si l'icône de réseau clignote, le téléphone reste en recherche permanente. Aucun réseau n'est disponible. L'indicateur de niveau de signal réseau reçu permet de visualiser la qualité de la réception. S'il indique moins de trois barrettes, cherchez une meilleure réception pour téléphoner dans de bonnes conditions.

Mon téléphone en 5 minutes

Premier appel



Composez le numéro de votre correspondant. Appuyez sur la touche .

Pendant l'appel, l'icône d'appel en cours clignote à l'écran et des tonalités peuvent signaler l'établissement de la communication.

Lorsque la communication est établie, l'icône d'appel devient fixe.

Vous pouvez régler le volume sonore par les touches  et .

À la fin de la conversation, appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Appel international

Appuyez sur 0 (appui long) pour afficher « + », puis composez l'indicatif du pays (sans attendre la tonalité) et le numéro de votre correspondant.

Appel d'urgence

Selon les opérateurs vous pouvez obtenir le service d'urgence avec ou sans carte SIM ou quand le clavier est verrouillé. Il suffit d'être dans une zone desservie par un réseau. Pour obtenir le service d'urgence international, composez le 112, puis appuyez sur la touche .

Mon téléphone en 5 minutes

Réception d'un appel



Lorsque vous recevez un appel, le numéro de votre correspondant s'affiche lorsqu'il est présenté par le réseau.

Appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour décrocher, et parlez. Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche Arrêt  ou sur la touche .

Pour arrêter la sonnerie ou le vibreur, sans refuser l'appel, appuyez sur la touche .

ATTENTION :

Un deuxième appui sur la touche  déclenche le mode Mains libres ; dans ce mode, ne portez pas le téléphone à votre oreille.

Tous les numéros correspondant aux appels entrants et sortants sont enregistrés dans la liste des derniers appels.

Mise hors tension

Appuyez une seconde sur la touche . Le message de fin s'affiche. Le téléphone s'éteint.

Premier réglage : Sonnerie



Nous vous proposons de vous familiariser avec l'interface de votre nouveau téléphone à travers un réglage simple : le choix d'une sonnerie et le réglage du volume.

Volume et sonnerie Ce menu vous permet d'associer une sonnerie à chaque type d'événement.



À partir de l'**écran d'accueil**, appuyez sur la touche **▲** pour accéder aux menus principaux.

Le premier menu proposé est **Répertoire**.

Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour accéder au menu **Réglages**, puis **Entrer** pour accéder au menu **Sons**.

Entrez dans ce menu en appuyant sur la touche **↘**.



Vous accédez ainsi au **second niveau** de menu, qui comporte quatre sous-menus : Sonneries, Vibreur, Mode silence, Bips.

Le premier sous-menu proposé est **Sonneries**.

Entrez en appuyant sur la touche **↘**.

Premier réglage : Sonnerie



À l'aide des touches **▲ ▼**, sélectionnez le type de fonction pour lequel vous souhaitez modifier la sonnerie dans la liste proposée (Alarme, Appels, Messages, Infos locales et Fax).

Entrez en appuyant sur la touche **↵**.



À l'aide des touches **▲ ▼**, sélectionnez la sonnerie dans la liste proposée.

Entrez en appuyant sur la touche **↵**.

À chaque nouvelle sélection, vous entendez la sonnerie correspondante.

*Au besoin, utilisez la touche ***#** pour couper le son.*



Réglez le volume à l'aide des touches **▲ ▼**.

Le volume est gradué sur une échelle de 1 à 4. À chaque modification, la sonnerie retentit au niveau choisi.

Vous pouvez sélectionner le **volume** « + » afin de choisir une sonnerie qui commence piano et va crescendo.

Validez en appuyant sur la touche **↵**.

Répertoire



Le répertoire vous permet de mémoriser les numéros que vous appelez régulièrement. Ces numéros peuvent être mémorisés sur la carte SIM ou dans le téléphone. Votre téléphone possède un répertoire vCard, les champs suivants peuvent être mémorisés dans la mémoire du téléphone uniquement pour chaque contact : nom, prénom, n° 1, e-mail, n° 2, n° 3, groupe d'appel, société, commentaires, photo.

Les champs précédés d'une étoile sont des champs obligatoires.

Le nombre de numéros dans le répertoire de la carte SIM varie en fonction de la capacité de cette carte. Votre opérateur réseau vous fournira tous les renseignements utiles.

Utilisation du répertoire



À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **■** pour accéder aux menus principaux. Le premier menu proposé est **Répertoire**.

Appuyez sur la touche **↘** pour entrer dans ce menu.

La liste de vos correspondants apparaît. Par défaut, le curseur est positionné sur le premier nom dans l'ordre alphabétique.

Si vous utilisez votre téléphone et votre carte SIM pour la première fois, la liste du répertoire sera vide et seule la fonction **Menu Répertoire** sera disponible.

Répertoire



Menu Répertoire

Répertoire
Mes numéros
Ajouter contact
Groupes d'appel
Mémoire

Retour | Valider

Répertoire A?Z
Isabelle
Menu répertoire
Jean
Julie

Retour | Choix

Ajouter contact

Sélectionnez **Ajouter contact** et appuyez sur la touche  pour entrer dans ce menu.

Choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le contact (carte SIM, téléphone ou répertoire fixe – cette dernière possibilité dépend des options code PIN 2 de votre carte SIM), puis saisissez les informations relatives au contact, en validant après chaque entrée.

Pour enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone, vous devez entrer au moins un prénom, un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.

Tous les autres champs ne sont pas obligatoires. Si vous ne voulez pas les renseigner, choisissez **Sauver** pour enregistrer le contact ainsi créé.

Remarque : si vous choisissez d'affecter un contact à un groupe d'appel, la sonnerie, lors d'un appel de ce contact, est celle définie par défaut dans le groupe d'appel.

Pour la modifier, sélectionnez **Répertoire**, **Menu répertoire**, **Groupes d'appel**, sélectionnez le groupe d'appel, **Choix** puis **Modifier**. Modifiez la sonnerie et validez.

Répertoire



Groupes d'appel

Vous avez la possibilité de classer vos correspondants dans des groupes d'appel. Il est possible d'attribuer des caractéristiques (icône, sonnerie, vibreur) à chaque groupe. Par défaut, 6 groupes d'appel sont déjà créés. Vous pouvez en créer d'autres.

Création de nouveaux groupes

Procédez comme précédemment pour atteindre le **Menu Répertoire**, puis validez.

Appuyez sur la touche **▲** pour positionner le curseur sur **Groupes d'appel**, puis validez.

Par défaut, le curseur est positionné sur **Menu groupe**, validez.

Choisissez l'une des options proposées : Créer groupe ou Mémoire.

Créer groupe

Par défaut, le curseur est positionné sur **Créer groupe**, validez.

Entrez le nom du groupe, puis validez.

Choisissez l'**icône**, la **sonnerie** et le **mode vibreur** que vous souhaitez affecter à ce groupe (validez à chaque étape).

Mémoire

Sélectionnez **Mémoire**, puis validez. L'écran affiche le nombre d'emplacements disponibles pour de nouveaux groupes.

Répertoire



Mémoire

Sélectionnez **Mémoire**, puis validez. Sélectionnez SIM ou Téléphone et validez.

L'écran affiche les emplacements utilisés sur la carte SIM et dans la mémoire du téléphone. L'écran affiche la quantité de mémoire utilisée. La capacité mémoire est partagée entre le répertoire et les fonctions photos, images, agenda, etc. S'il manque de la mémoire, vérifiez que vous pouvez en libérer dans l'une ou l'autre de ces fonctions.

Mes numéros

Vous pouvez créer les fiches correspondant à vos propres numéros pour pouvoir les consulter le cas échéant.

Sélectionnez **Mes numéros** puis validez. Entrez vos différentes coordonnées puis validez.

Répertoire



Options à partir d'un contact mémorisé



Voir contact

Sélectionnez un contact dans la liste à l'aide des touches **▲ ▼**, puis appuyez sur la touche **↵** ou vous pouvez également saisir une lettre dans l'écran liste du répertoire afin d'accéder directement au premier contact commençant par cette lettre.

Le premier menu proposé est **Voir contact**. Validez.

Diverses informations s'affichent (nom, numéro de téléphone, groupe d'appel, ainsi que plusieurs autres données).

D'autres écrans permettent d'obtenir de plus amples détails :

Appuyez sur la touche **↵** pour afficher les trois numéros de téléphone, l'adresse e-mail et la société du contact, ainsi que les commentaires qui y sont associés.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche **☎** à partir de n'importe lequel de ces écrans. Pour revenir au répertoire, appuyez sur la touche **↵**.

Le numéro sous lequel est enregistré le contact (par exemple 21) permet de l'appeler en tapant directement à partir de l'écran de veille ce numéro suivi de* (exemple : 21*).

Différentes icônes vous renseignent sur l'endroit où le contact est mémorisé dans le répertoire :



contact mémorisé sur la carte SIM



contact enregistré dans la mémoire du téléphone

Répertoire



si l'option **Répertoire fixe** est activée, seuls ces contacts peuvent être appelés. Pour en savoir plus sur l'activation de cette option, voir **Code PIN 2** et **Répertoire fixe** dans le menu **Sécurité**.

Modifier contact

Sélectionnez le contact désiré et validez.
Sélectionnez **Modifier contact** et validez.

Faites les modifications désirées en les validant puis sélectionnez **Sauver** une fois toutes les modifications terminées.

Copier vers SIM / Copier vers mobile

Ces options vous permettent de copier des entrées de votre répertoire d'une mémoire dans l'autre. Seuls le nom, le premier numéro de téléphone et le groupe d'appel seront copiés. Sélectionnez **Copier vers SIM** ou **Copier vers mobile**, puis validez.

Effacer

Sélectionnez **Effacer**, puis validez.
Confirmez la suppression de l'entrée par **Oui**.

Appeler

Sélectionnez **Appeler**, puis appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.

Vous pouvez également appeler en sélectionnant votre correspondant dans le répertoire, puis en appuyant sur la touche .

Répertoire
Appeler
Modifier contact
Effacer
Envoyer message
Envoyer par SMS
Copier vers SIM
Voir contact
Retour | Valider

Modifier contact
Sauver
Nom
Prénom
Numéro 1
E-mail
Numéro 2
Numéro 3
Retour | Modifier

Répertoire



Envoyer une vCard

Il est possible d'envoyer une vCard à partir de chaque contact enregistré dans le répertoire.

Vous pouvez envoyer des vCards à un autre téléphone supportant les vCard.

À partir d'un contact du répertoire, sélectionnez l'option de menu **Envoyer par** (EMS, MMS).

Si la vCard est effectivement transmise, un message d'information s'affiche.

Vous pouvez enfin envoyer des vCards sous la forme de pièces jointes à des messages EMS ou MMS. Voir **Rédiger MMS** page 31.

Recevoir une vCard

Lorsqu'une vCard est jointe à un EMS ou MMS, le message «Vous avez reçu 1 message» s'affiche.

Ouvrez le MMS depuis la boîte de réception. Appuyez sur la touche  pour afficher **Choix** et sélectionnez **Récupérer** ; sélectionnez la vCard dans la liste des objets attachés au MMS, puis ajoutez le contact dans votre répertoire en appuyant sur la touche . Un message s'affiche pour confirmer l'action.

Messages



Le menu Messages regroupe les types de messages suivants : SMS, EMS et MMS. Le format EMS vous permet d'envoyer des messages plus longs que les SMS, dans lesquels vous pouvez insérer des images et des sons. Le format MMS (en anglais, « Multimedia Message Service ») vous permet d'insérer ou d'attacher du contenu audio, des images et d'autres objets multimédias dans vos messages, qui peuvent même se composer de plusieurs diapositives. Les MMS ne sont pas facturés de la même manière que les SMS ; renseignez-vous sur les tarifs pratiqués par votre opérateur.

Ce menu a été élaboré en collaboration avec magic4™.

magic4

Rédiger un SMS



À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Rédiger**, puis validez. Choisissez **SMS** dans les options proposées : SMS ou MMS.

Par défaut, la langue utilisée est celle qui est activée au niveau de l'affichage des menus du téléphone (ou l'anglais si une langue non supportée par Easy Message T9™ est choisie au niveau des menus).

Une fois que le texte a été saisi, la touche **(Choix)** permet d'accéder aux différentes fonctions proposées :

Sauvegarder permet de sauvegarder un brouillon en mémoire.

Envoyer permet d'envoyer le message en saisissant le N° du correspondant.

Options T9 (voir page 29).

Mode édition (voir page 30).

Options d'envoi permet de donner le format du message, la période de validité ou d'activer/désactiver une réponse

Annuler permet de supprimer tout le texte saisi.

Activer/Désactiver loupe permet de modifier la taille des caractères.

Formater permet d'enrichir le texte.

Insérer permet d'insérer une image ou un son dans votre message (voir page 31).

Messages

La fonction Easy Message T9™ vous aide à saisir aisément vos messages courts.



Brouillons T9

bon

Effacer

Brouillons T9

bonjour

Effacer

Choix

Utilisation du mode T9

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre choisie une seule fois et composez ainsi le mot en continuant d'appuyer sur les touches correspondant aux différentes lettres, sans vous préoccuper de l'affichage, jusqu'à la fin de la saisie du mot : celui-ci apparaît dans un rectangle.

Si le mot proposé correspond à celui que vous souhaitez entrer, appuyez sur la touche **0** pour le valider et passer au mot suivant.

Il se peut cependant que plusieurs mots existent dans le dictionnaire correspondant à la même séquence de touches frappées. Si le mot qui apparaît n'est pas celui que vous attendiez, appuyez sur la touche  indiquant  pour faire défiler les mots correspondant à cette séquence de touches.

Dès que vous trouvez le mot choisi, appuyez sur la touche **0** pour le valider, créez un espace et passez au mot suivant.

Si le mot que vous souhaitez entrer n'apparaît pas, ajoutez des caractères jusqu'à ce que le message **Ajouter un mot ?** s'affiche. Appuyez sur **Oui** et validez si le mot proposé vous intéresse.

Messages



Dans l'écran de saisie, la touche  (choix) permet d'accéder aux autres modes de saisie.

Modes de saisie

Au cours de la rédaction : Les touches de navigation prennent les fonctions suivantes :

- **touche**  : mot précédent
- **touche**  : mot suivant
- **touche**  : ligne précédente
- **touche**  : ligne suivante
- **touche**  : efface lettre précédente
- **touche**  : options de message
- **touche # (appui bref)** : accès à la table des symboles

Mode édition : le **mode ABC** permet de saisir des mots n'existant pas dans le dictionnaire. Pour obtenir une lettre, appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante ; les lettres et le chiffre défilent.

Le **mode 123** permet d'insérer des chiffres.

Le **mode Insérer** permet d'insérer des symboles, des animations, des icônes de groupe d'appel et des mélodies : le SMS devient alors un EMS. Les images et sons peuvent être de deux natures : prédéfinis ou personnalisés. Les images et les sons prédéfinis sont de taille réduite et donc, particulièrement adaptés à l'échange de messages.

Majuscules

Un appui bref sur la touche  permet d'afficher la lettre suivante en majuscule. Deux appuis brefs sur la touche  permettent de basculer le mode d'édition en majuscule pour le message entier.

Caractères de ponctuation

Les caractères de ponctuation sont obtenus soit à l'aide de la touche **1** (sauf en **mode 123**), soit à l'aide du mode **Insérer** (accès rapide par la touche #).

Caractères accentués

Les caractères accentués sont automatiquement générés en mode T9™. En **mode ABC**, ils sont accessibles en appuyant plusieurs fois sur la touche supportant le caractère non-accentué.

Messages



Rédiger un MMS



À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Rédiger**, puis validez. Choisissez l'option **MMS**.

Les fonctions proposées sont :

Sujet : permet de saisir le sujet de votre message.

Pour : permet de choisir le destinataire.

Cc : permet de choisir le (ou les) destinataire(s) en copie.

Priorité : permet de donner un niveau de priorité au message.

Accusé de réception : permet de choisir de recevoir un accusé de réception.

Contenu : Permet de saisir le texte du message et d'y insérer des objets multimédias.

Une fois que le texte a été saisi dans l'écran **contenu**, la touche **(Choix)** permet d'accéder aux différentes fonctions proposées :

Diapo : permet de composer une diapositive des objets multimédias.

Envoyer : permet d'envoyer un message, d'envoyer et de recevoir tous les messages et de différer l'envoi d'un message.

Insérer : permet d'insérer des objets multimédias, tels que des images, des animations et des sons, dans votre message.

Mode édition : permet d'éditer et de formater le texte.

Options T9 : (voir page 29)

Aperçu : permet de créer une présentation des objets multimédias.

Attention : certains envois de messages peuvent échouer si le contenu du message est trop volumineux.

Messages



Rédiger un MMS

Enregistrer votre message

Vous pouvez enregistrer votre message sous la forme d'un brouillon en sélectionnant **Sauvegarder** dans les options, lors de l'édition du sujet ou du Contenu. Vous aurez la possibilité de le modifier ultérieurement à partir du menu **Brouillons**.

Envoyer des messages MMS

Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement des messages dans votre Boîte d'envoi après l'envoi. Il est vous recommandé de ne pas stocker par défaut les messages dans votre Boîte d'envoi car, si vous enregistrez trop de messages, la mémoire de votre téléphone ne tardera pas à être pleine et vous ne pourrez plus recevoir de nouveaux messages.

Remarque : il est possible que le format des messages vocaux (.amr) ne soit pas supporté par certains ordinateurs. Consultez votre fournisseur d'ordinateur.

Recevoir des messages MMS

Trois options de récupération sont proposées : automatique, semi-automatique et manuelle. Celle activée par défaut sur le réseau utilisateur est «Récupération automatique». En roaming, les messages MMS vous sont simplement notifiés. La «Récupération semi-automatique» donne différentes option pour récupérer le message. Si vous préférez également différer la réception de vos messages MMS sur le réseau utilisateur, sélectionnez «Récupération manuelle».

Messages



Recevoir des messages

Lorsque vous recevez un message, un signal sonore retentit (celui sélectionné dans le menu **Sons**) et l'icône de message  apparaît sur l'écran de votre téléphone.

Tant que des messages ne sont pas lus, cette icône reste affichée à l'écran. Lorsqu'elle clignote, la mémoire est pleine.

La réception d'icônes, de fonds d'écran ou de mélodies peut nécessiter plusieurs secondes. Lorsqu'un message est en cours de téléchargement, une icône clignote.

Trois possibilités s'offrent à vous pour recevoir des MMS : automatiquement, semi-automatiquement ou manuellement. Si le « mode manuel » est activé, vous recevrez simplement une notification dans votre Boîte de réception, ce qui vous indiquera qu'un MMS à votre attention est stocké sur le serveur MMS. Pour le récupérer, il vous suffira de sélectionner la notification et de la lire.

Pour plus de détails sur les modes de récupération, voir **Options d'envoi** page 36.

Pour en savoir plus sur le téléchargement d'icônes, de fonds d'écran ou de mélodies, consultez votre opérateur.

Messages

Les messages reçus sont conservés sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone jusqu'à ce que vous choisissiez de les effacer.



Boîte de réception



À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Reçus**, puis **Entrer**.
Pour chaque message, la taille, la présence éventuelle de pièces jointes, ainsi que la date et l'heure de réception sont indiquées. Des icônes sont utilisées pour décrire les différents types de messages (Multimédia , Distant , SMS/EMS .

Les messages sont classés par ordre d'arrivée, le plus récent en premier.

Le nombre de messages Non lus et Non récupérés est également indiqué. Les messages Non récupérés et Non lus apparaissent en gras.

Sélectionnez un message et appuyez sur la touche .

Choisissez l'une des options proposées.

Si votre message contient des objets (images ou sons), vous pouvez les enregistrer pour les utiliser ultérieurement (ils sont stockés dans la mémoire de votre téléphone).

Vous pouvez les consulter dans les menus correspondants (favoris WAP dans **WAP**, sonneries dans **Sons**, Papiers peints dans **Ambiances** et icônes dans **Groupes d'appel**).

Messages



Boîte d'envoi

La Boîte d'envoi est utilisée pour stocker tous vos messages envoyés et en attente.



Si vous enregistrez trop de messages, la mémoire du téléphone ne tardera pas à être pleine et vous ne pourrez plus recevoir d'autres messages.

À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Envoyés**, puis **Entrer**. Pour chaque message, l'écran indique le type de message (sous forme d'icône), ainsi que l'heure (ou la date).

Sélectionnez un message et appuyez sur la touche .

Choisissez l'une des options proposées : Effacer envoyés, Lire, Modifier, Faire suivre, Effacer, Effacer tous.

Brouillons

Lorsque vous mémorisez un message rédigé, il est stocké parmi les brouillons.



À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Brouillons**, puis **Entrer**.

Sélectionnez un message et appuyez sur la touche . Tant que vous ne l'effacez pas, ce message est conservé à l'état de brouillon et pourra être réutilisé même si vous l'avez déjà envoyé.

Choisissez l'une des options proposées : Effacer tous, Lire, Modifier, Envoyer, Effacer.

Messages



Options d'envoi

Plusieurs options d'envoi sont proposées.



À partir du menu **Messages**, sélectionnez **Options**, puis **Entrer**. Choisissez l'une des options proposées : SMS ou MMS.

Les options d'envoi proposées pour les SMS sont : Accusé de réception, Réponse offerte, Période de validité (durée de vie du message sur le réseau avant son acheminement), Format message, Centre de messagerie et Enregistrer message envoyé.

Les options MMS proposées sont :

- **Serveur MMS** : permet de sélectionner un autre fournisseur d'accès MMS ou de définir les paramètres d'un nouveau fournisseur d'accès MMS.
- **Enregistrer message envoyé** : il est fortement conseillé de maintenir cette fonction désactivée afin de ne pas saturer la mémoire.
- **Mode de récupération** (automatique ou manuelle) : si vous vous trouvez dans une zone où la couverture est mauvaise, il peut être préférable de choisir le mode manuel, qui vous permet de différer la récupération.
- **Priorité** : choix d'une priorité pour l'envoi d'un message.
- **Demande accusé de réception** : demande d'un accusé de réception pour l'envoi d'un message.
- **Envoi accusé de réception** : envoi d'un accusé de réception sur réception d'un message.
- **Ignorer MMS** : permet de désactiver la réception des MMS sur votre téléphone.

Messages



Mémoire

Vous pouvez connaître la mémoire disponible pour la sauvegarde des messages.



À partir du menu **Messages**, sélectionnez l'option **Mémoire**, puis **Entrer**.

Choisissez l'une des options proposées : SMS ou MMS.

L'écran SMS vous indique la mémoire disponible sur la carte SIM et dans le téléphone.

L'écran MMS vous indique la quantité de mémoire utilisée en kilo-octets.

Infos locales

Ce menu permet d'activer la réception d'infos locales diffusées par le réseau.



Vous pouvez choisir de recevoir ou non des informations (consultez l'opérateur auprès duquel vous avez souscrit votre abonnement).

À partir du menu **Messages**, sélectionnez le menu **Infos locales**, puis **Entrer**.

Multimédia



Mes images

Ce menu vous permet d'accéder à vos images.



À partir du menu **Multimédia**, sélectionnez le menu **Mes Images**, puis **Entrer**.

La liste des images sauvegardées s'affiche, sélectionnez l'image désirée en utilisant les touches ▲ ▼.

Après sélection d'une image, appuyez sur la touche ↘, pour accéder au menu **Choix**.

Sélectionnez une des options dans la liste, par les touches ▲ ▼, puis validez :

- **Définir comme** : permet d'utiliser l'image en tant que fond d'écran ou économiseur d'écran,
- **Effacer** : permet de supprimer une image,
- **Effacer tous** : permet de supprimer toutes les images,
- **Modifier le titre** : permet de modifier le nom d'une image,
- **Envoyer par** : permet d'envoyer une image (Attention : on ne peut pas envoyer une image faisant l'objet d'un copyright).

Vous pouvez importer ou exporter des images sur un ordinateur au moyen de My Pictures And Sounds (MPAS) disponible sur www.planetsagem.com.

Multimédia



Mes sons

Ce menu vous permet d'accéder à vos sons.



La procédure d'accès à vos sons est identique à celle de vos images (voir menu **Mes Images**).

Vous pouvez importer ou exporter des sons sur un ordinateur au moyen de My Pictures And Sounds (MPAS) disponible sur www.planetsagem.com.

Mémoire

Ce menu vous permet de voir la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre téléphone.



À partir du menu **Multimédia**, sélectionnez le menu **Mémoire**, puis **Entrer**.

La sélection des différentes fonctions utilisant de la mémoire se fait par les touches **▲** **▼**. Pour chaque fonction vous pouvez ainsi voir son taux d'occupation de la mémoire.


WAP



WAP (Wireless Application Protocol) : protocole traduisant le langage Internet en langage WML lisible par un téléphone. La fonction WAP permet la connexion à certains sites Internet . Vous pouvez vous connecter à des sites permettant de télécharger sur votre téléphone des mélodies, des icônes ou des écrans de veille animés.

Menus WAP

Le navigateur WAP est sous licence :



Le navigateur WAP est la propriété exclusive de Openwave. À ce titre, il est interdit de modifier, traduire, désassembler ou décompiler tout ou partie du logiciel constituant le navigateur.

Le menu **Services** (menu déroulant) est accessible à tout moment lors de la navigation dans les pages WAP.

 Sélectionnez l'icône en haut à gauche à l'aide de la touche .

Pour consulter le menu Services, utilisez la touche programmable droite. Les menus **Services** peuvent également être consultés, depuis n'importe quelle page WAP, à l'aide du bouton vert. Tous contiennent les sous-menus suivants :

Accueil : connexion à la page d'accueil.
(Porte le nom de votre fournisseur d'accès.)

Favoris : permet d'accéder à un site Internet précédemment enregistré. Vous pouvez recevoir des favoris par SMS et les ajouter dans cette liste. Vous pouvez également en envoyer par SMS : sélectionnez un favori, appuyez sur la touche  (**Choix**), puis sélectionnez **Envoyer par SMS**.

Aller à l'URL : ce menu autorise la saisie directe d'une adresse Internet.

B. récept. : ce menu permet de consulter les messages émis par le site Internet.

Enregistrer image : permet d'enregistrer l'image d'un site WAP (en option).

Recharger : remise à jour de la page en cours.

Vider le cache : vide les informations en mémoire des précédentes connexions.

WAP



Avancés... : propose les réglages avancés suivants

- Configuration des paramètres
- Montrer URL
- Déconnecter
- Message Circuit (si l'utilisateur veut pouvoir confirmer chaque connexion)
- Sécurité (permet d'accéder à des informations sur la sécurisation des connexions WAP).

À propos... : informations sur le navigateur.

Quitter : retour à l'écran d'accueil du téléphone.

Configuration

Sélectionnez le menu **Avancés...**, puis le menu **Configuration**. Choisissez l'un des sous-menus proposés :

Paramètres de connexion permet de sélectionner ou de modifier les paramètres de configuration de votre fournisseur d'accès ou de configurer les paramètres d'autres fournisseurs d'accès.

Le service d'accès actif est précédé d'une étoile.

Configuration des paramètres WAP et GPRS

Toutes les informations à entrer dans les paramètres sont fournies par votre opérateur ou votre fournisseur d'accès.

- Choisissez le service d'accès désiré, puis appuyez sur Choix.
- Entrez le titre du service, puis validez.
- Entrez l'adresse Internet de la page d'accueil, puis validez.

- Entrez les paramètres de la connexion préférée :

GPRS sinon GSM (par défaut) : la connexion aux services WAP utilise de façon prioritaire le réseau GPRS. Cependant, en cas d'indisponibilité du réseau GPRS, le réseau GSM est utilisé pour établir la connexion.

GPRS : la connexion aux services WAP utilise uniquement le réseau GPRS.

GSM : la connexion aux services WAP utilise uniquement le réseau GSM.

WAP



Les **paramètres GSM** à entrer sont :

- le nom d'utilisateur,
- un mot de passe,
- l'adresse IP de la passerelle WAP,
- le type de port (sécurisé ou non sécurisé)
- le numéro d'appel
- le mode d'accès (numérique, analogique ou automatique)

En mode automatique, l'accès se fait en numérique sur le réseau de l'opérateur et en analogique sur un autre réseau (en roaming).

Les **paramètres GPRS** à entrer sont :

- le nom d'utilisateur,
- un mot de passe,
- l'adresse IP de la passerelle WAP,
- le type de port (sécurisé ou non sécurisé)
- l'APN : si aucun APN n'est défini, appuyez sur la touche **↵** (**Choix**), puis choisissez le menu **APN**. Sélectionnez ou ajoutez un APN.

Une fois tous les paramètres entrés, vous pouvez activer le fournisseur d'accès choisi. Sélectionnez-le dans la liste, puis validez.

Délai d'inactivité permet de choisir le délai au bout duquel une déconnexion automatique interviendra si vous avez oublié de vous déconnecter d'un service.

WAP



Connexion WAP

La connexion à un service WAP sur le réseau GPRS n'est pas interrompue en cas d'appel entrant. Vous pouvez répondre à l'appel.

À partir du menu **Accueil**, vous pouvez vous connecter au site WAP de votre fournisseur d'accès en appuyant sur la touche **↵**.

Lors d'une connexion au réseau GSM, le caractère @ se met à clignoter. Le décompte du coût de la communication commence dès qu'il est fixe.

Télécharger des sons et des images

Certains sites WAP permettent de télécharger des mélodies, des icônes ou des écrans de veille animés. Une fois téléchargés, ceux-ci sont stockés dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez alors les enregistrer dans votre téléphone (fonctionnement identique à celui du téléchargement par SMS).

Déconnexion WAP

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche **↵**. Si vous avez oublié de vous déconnecter, la déconnexion se fait automatiquement au bout de quelques instants d'inactivité. Cette durée est définie par le paramètre Délai inactivité.


WAP



GPRS

Une icône clignotante indique la connexion en cours au réseau GPRS. Une icône fixe indique que le réseau GPRS est disponible ; si l'icône est foncée, elle indique que le téléphone est connecté au réseau GPRS. Voir page 41 pour les options relatives aux pièces jointes.





Cette icône ne s'affiche pas si le réseau GPRS n'est pas disponible ou si la carte SIM insérée dans votre téléphone n'intègre pas le service GPRS. Elle peut également disparaître lors d'un accès aux services WAP si la connexion n'utilise pas le réseau GPRS mais le réseau GSM.



Jeux



Votre téléphone contient deux jeux.



Assistant



Ce menu vous permet d'accéder aux différentes fonctions et actions possibles à effectuer dans votre agenda et votre aide-mémoire.

Agenda

Ce menu vous permet d'accéder à votre agenda selon différentes façons par jour, semaine, mois ou date précise, d'ajouter des événements, d'accéder aux actions générales sur l'ensemble des événements et de les gérer par catégorie d'événement.



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Agenda**, puis validez.

Sélectionnez une des fonctions dans la liste, par les touches ▲ ▼, puis validez.

- **Voir date** : permet d'accéder aux événements par date précise.
- **Voir aujourd'hui** : permet d'accéder aux événements jour par jour et aux actions possibles sur un événement (visualiser, modifier, supprimer et envoyer).
- **Voir semaine** : permet d'accéder aux événements semaine par semaine.
- **Voir mois** : permet d'accéder aux événements mois par mois.
- **Menu calendrier** : voir ci-après.

Assistant



Menu calendrier



Ce menu vous permet d'ajouter des événements, de gérer les événements par catégorie, de consulter la mémoire disponible ou d'effacer tous les événements.

- **Catégories** : permet de visualiser les différentes catégories d'événements, d'attribuer à chacune d'elle une sonnerie spécifique, de connaître le nombre d'événements par catégorie et de les visualiser.
- **Mémoire** : permet de visualiser la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre agenda.
- **Nettoyer** : permet de programmer la suppression des événements passés depuis plus d'un jour, une semaine ou un mois.
- **Effacer tous** : permet de supprimer tous les événements de votre agenda.
- **Ajouter événements** : permet d'ajouter des événements en fonction de leur catégorie. Choisissez un type d'événement et validez. Remplissez les différentes rubriques. Sauvegardez l'événement.

Assistant



Aide-mémoire

Menu tâches



Ce menu vous permet d'ajouter des tâches, d'accéder à la gestion des tâches par catégorie et à la suppression complète de toutes les tâches.

À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Aide-Mémoire**, puis le **Menu Tâches**, puis validez votre choix.

Sélectionnez une des actions dans la liste, par les touches ▼ ▲, puis validez.

- **Mémoire** : permet de visualiser la taille mémoire utilisée par les différentes fonctions de votre aide-mémoire.
- **Catégories** : permet de visualiser les différentes catégories de tâches, d'attribuer à chacune d'elle une sonnerie spécifique, de connaître le nombre de tâche par catégorie et de les visualiser.
- **Effacer tous** : permet de supprimer toutes les tâches de votre aide-mémoire.
- **Créer tâche** : permet d'ajouter des tâches de type texte ou vocal. Choisissez un type de tâche et validez. Remplissez les différentes rubriques. Sauvegardez la tâche.

Actions possibles sur une tâche :

À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Aide-Mémoire**, puis une tâche précise dans la liste, puis validez. Sélectionnez une des actions dans la liste, par les touches ▲ ▼, puis validez.

- **Effacer** : permet de supprimer la tâche.
- **Voir mémo** : permet de visualiser la tâche.
- **Modifier tâche** : permet de modifier les propriétés de la tâche.

Assistant



Échange de données avec un PC

Il est possible de récupérer/éditer depuis un PC les contacts, événements et tâches présents dans votre téléphone.

Pour cela, vous devez connecter votre téléphone au PC à l'aide d'un câble de données compatible.

Vous devez ensuite installer le logiciel Wellphone disponible sur le site internet <http://www.wellphone.com>. Ce logiciel vous permettra également de récupérer vos contacts, événements et tâches via copier/coller.

Si un appel arrive pendant un échange de données avec votre PC, la liaison sera arrêtée et devra être relancée manuellement.

Assistant



Ce menu vous permet d'accéder aux différentes fonctions accessoires proposées par votre téléphone : calculatrice, convertisseur, réveil, time.

Calculatrice

Ce menu vous permet d'utiliser votre téléphone comme calculatrice.



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Calculatrice**, puis **Entrer**.

Vous pouvez utiliser la calculatrice à l'aide des touches suivantes :

- ▼ Touche Haut : Addition
- ▲ Touche Bas : Soustraction
- ▶ Touche Droite : Multiplication
- ◀ Touche Gauche : Division
- ↵ Touche programmable droite : Égal
- ↶ Touche programmable gauche : Effacer
- * # Touche * ou # : Point décimal

Si aucun calcul n'est en cours, la touche ↵ vous permet d'utiliser directement la valeur dans le convertisseur.

Assistant



Convertisseur

Ce menu vous permet de convertir une monnaie dans une autre.



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Convertisseur**, puis **Entrer**.

Entrez une valeur, puis appuyez sur la touche **▼** pour la convertir d'une monnaie dans une autre ou sur la touche **▲** pour effectuer la conversion inverse.

La touche **↖** vous permet en outre d'utiliser les options suivantes :

Change rapide

Si vous cochez la case Change rapide, le convertisseur fonctionnera sur l'écran d'accueil en entrant les chiffres désirés et en appuyant sur les touches **▲** **▼** pour effectuer la conversion.

Taux conversion

Entrez le taux de change correspondant aux deux monnaies choisies.

Libellés monnaies

Entrez le libellé des deux monnaies à convertir.

Vers calculatrice

Cette option vous permet d'utiliser directement la valeur convertie dans la **calculatrice**.

Assistant

Le réveil fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.



Réveil

Ce menu vous permet de régler et d'activer le réveil.



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Réveil**, puis **Entrer**.
Activez ou désactivez le réveil, puis validez.

Réglez l'heure de réveil en la saisissant directement sous forme numérique ou en utilisant les touches **▲ ▼**, puis validez.

 *L'icône de réveil apparaît sur l'écran d'accueil.*

Timer

Ce menu est utilisé pour régler et activer la minuterie.



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Timer**, puis **Entrer**.

Activez ou désactivez l'alarme, puis validez.

Réglez la durée en la saisissant directement sous forme numérique ou en utilisant les touches **▲ ▼**, puis validez.

 *L'icône de réveil apparaît sur l'écran d'accueil.*

Assistant



Bio Features

La fonction Bio-Feature est une application donnant des indications sur votre rythme de vie selon certains paramètres.



À partir du menu **Assistant**, sélectionnez le menu **Bio Features**, puis **Entrer**.

Biorythm

Cette fonction vous permet, en entrant votre date de naissance, de voir quelle est votre humeur au moment présent selon trois critères :

- S pour Sensibilité
- P pour Physique
- I pour Intelligence

Blue Schedule

Si vous avez arrêté de fumer, cette application calcule le nombre de jours sans tabac.

Pink Schedule

Ce calendrier est basé sur les cycles mensuels des femmes pour calculer le taux de fertilité selon la date entrée.

Il mentionne le jour de l'ovulation et la période de fertilité basés sur les données entrées.

Réglages

Ce menu vous permet de régler votre téléphone.



Sons

Ce menu vous permet de personnaliser les sonneries de votre téléphone et d'activer bips et vibreur.

Volume et sonnerie

Ce menu vous permet d'associer une sonnerie à chaque type d'événement.



À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Sonneries**, puis **Entrer**.

Sélectionnez le type d'événement dans la liste proposée : Réveil, Appels, Messages, Infos locales et Fax, puis validez.

Sélectionnez une **sonnerie** dans la liste proposée, puis validez.

Réglez le **volume** à l'aide des touches **▲ ▼**, puis validez.

*Vous pouvez désactiver le son en appuyant sur la touche *§.*

Appels vocaux : La sonnerie sélectionnée ici retentira uniquement lors de la réception d'un appel provenant d'un contact enregistré sans aucun groupe d'appel. Sinon, c'est la sonnerie sélectionnée pour le groupe d'appel que vous entendrez.

Vibreur

Ce menu vous permet d'activer le vibreur pour les appels.



À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Vibreur**, puis **Entrer**.

Sélectionnez le mode vibreur parmi les choix proposés : Sonnerie et vibreur, Vibreur seul, Vibreur inactif ou Vibreur puis sonnerie, puis validez.

Réglages



Attention : le mode vibreur n'est pas prioritaire par rapport au choix des sonneries dans les groupes d'appel. Pour généraliser le mode vibreur, passer en mode silence.

Mode silence



Ce menu vous permet de passer en mode silence.


À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Mode silence**, puis **Entrer**.

Activez ou **désactivez** le mode silence, puis validez.

Le mode silence peut également être activé à partir de l'écran d'accueil en appuyant de manière prolongée sur la touche *.

Lorsque le téléphone est en mode silence, l'icône correspondante apparaît sur l'écran d'accueil. Dans ce mode, aucune sonnerie ne fonctionne, sauf celle du réveil.

Bips



Ce menu vous permet d'activer les bips d'alerte.

À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Bips**, puis **Entrer**.

Sélectionnez le type d'alerte pour lequel vous souhaitez un bip (Bip touches, Bip réseau ou Bip batterie), puis validez. Activez ou désactivez le bip, puis validez.

Concernant les touches, vous avez en outre le choix entre différents types de bips.

Réglages



Enregistreur



Ce menu vous permet d'enregistrer votre propre mélodie.

À partir du menu **Sons**, sélectionnez le menu **Enregistreur**, puis **Enregistrer**.

Enregistrez votre mélodie ou votre voix à l'aide du microphone puis sauvegardez. Donnez-lui un nom et validez. La nouvelle mélodie est sauvegardée dans la liste des sonneries et dans **Multimédia/Mes sons**.

Si vous sélectionnez l'enregistreur à partir d'une touche programmable, le son est sauvegardé dans le menu **Assistant/Aide mémoire**.

Ambiances

Ce menu vous permet de personnaliser votre écran en choisissant une présentation différente.

Thèmes



Ce menu vous permet de choisir l'aspect général que vous voulez donner à votre téléphone (police de texte, couleurs, animation par défaut, image de fond...).

À partir du menu **Ambiances**, sélectionnez **Thèmes**, puis validez. Sélectionnez le thème désiré, puis validez.

Les thèmes ne sont pas téléchargeables mais vous pouvez télécharger des économiseurs sans changer ceux inclus par défaut avec le thème.

Réglages



Papiers peints



Ce menu vous permet d'habiller votre écran d'accueil d'une image de fond.

À partir du menu **Ambiances**, sélectionnez le menu **Papiers peints**, puis **Entrer**.

Sélectionnez le papier peint, puis validez (touche \backslash). L'image apparaît en fond sur l'écran d'accueil.

Appuyez à nouveau sur la touche \backslash pour valider ce choix, ou sur la touche \swarrow pour revenir au choix.

Economiseurs



Ce menu vous permet d'afficher une animation lorsque le téléphone est en veille.

À partir du menu **Ambiances**, sélectionnez le menu **Economiseurs**, puis **Entrer**.

Sélectionnez un économiseur parmi ceux proposés, puis validez.

L'économiseur d'écran choisi apparaît à l'écran ; validez.

Réglez la fréquence d'affichage de l'économiseur (supérieure à 60 secondes), puis validez. Au terme de chaque période d'inactivité, l'économiseur s'affiche.

Remarque : l'économiseur sélectionné n'est actif que si, dans le menu **Energie**, le mode **Eco** est désactivé.

Réglages



Languages

Ce menu vous permet de choisir la langue d'affichage de votre téléphone.



À partir du menu **Réglages**, sélectionnez le menu **Langues**, puis **Entrer**.

Sélectionnez la langue de votre choix, puis validez.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la langue d'affichage sera celle de votre carte SIM.

Réglages

Le menu **Appels** vous permet de gérer et de consulter l'ensemble des appels entrants et sortants de votre téléphone.



Appels

Renvoi des appels

Ce menu vous permet de transférer les appels qui vous sont adressés. Selon votre abonnement, ce service vous permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro ou une boîte vocale.

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Renvois**, puis **Entrer**. Choisissez le type de renvoi souhaité parmi les choix proposés.



Consultation des appels

Ce menu vous permet d'accéder à la liste des derniers numéros utilisés. À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Consultation**, puis **Entrer**.

Pour chaque appel, l'écran vous indique :
- ses caractéristiques (sous forme d'icône),
- l'heure (ou la date),
- la durée.

Sélectionnez un appel dans la liste, puis validez. Choisissez l'une des options proposées : Enregistrer dans votre répertoire, Appeler, Envoyer un message, Effacer, Effacer tout. Vous pouvez également lancer l'appel en appuyant sur la touche . Accès rapide à la liste des appels à partir de l'écran de veille : appuyez sur la touche .



Réglages



Compteurs



Ce menu vous permet de consulter la durée des derniers appels vocaux.

Il permet également de consulter le volume des dernières données échangées en GPRS.

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Compteurs**, puis **Entrer**.

Choisissez le type de compteur que vous souhaitez consulter parmi les options proposées.

Présentation du numéro Ce menu vous permet de modifier l'état de la fonction *Présentation du numéro*.



À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Présentation n°**, puis **Entrer**.

Choisissez l'une des options proposées : Mode Anonyme, Mon numéro, Numéro correspondant.

Mode Anonyme

Vous avez la possibilité de masquer votre numéro sur le téléphone de la personne que vous appelez.

Initial : Mode par défaut du réseau.

Non : Vous choisissez de ne pas activer le mode Anonyme et donc, de présenter votre numéro.

Oui : Vous choisissez d'activer le mode Anonyme et donc, de ne pas présenter votre numéro.

Réglages



Lors d'une communication, vous pouvez être informé qu'un correspondant essaie de vous joindre : vous entendez une tonalité spéciale. L'écran affiche le numéro du correspondant (ou la fiche de l'appelant, si ce dernier est mémorisé).

Double appel



(Service dépendant de l'opérateur)

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Double appel**, puis **Entrer**.

Vous pouvez **activer**, **désactiver** ou **consulter l'état** du service de double appel afin de vérifier s'il est actif ou non.

Au cours d'un appel, si un second correspondant essaie de vous joindre, l'écran affiche un avertissement d'appel.

Rappel automatique



Ce menu vous permet de rappeler un correspondant que vous n'avez pas réussi à joindre.

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Rappel auto.**, puis **Entrer**.

Choisissez l'une des options proposées : **Inactif**, **Sur demande** ou **Systématique**.

En choisissant **Sur demande**, votre téléphone vous proposera de rappeler automatiquement votre correspondant si son numéro est occupé.

Réglages



Liste noire



Des numéros de téléphone vers lesquels plusieurs rappels automatiques ont échoués sont mis automatiquement dans une liste de numéros interdits.

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **Liste noire**, puis **Entrer**.

Vous avez la possibilité de supprimer n'importe quel numéro de cette liste.

Répondeur



Cette fonction permet de programmer le numéro d'appel de votre messagerie vocale.

Ce numéro sera utilisé lors de l'appel de la messagerie vocale à l'aide des touches programmables.

À partir du menu **Appels**, sélectionnez le menu **N° messagerie**, puis **Entrer**.

Entrez votre **numéro** de messagerie, puis validez.

ALS

La fonction ALS (Alternate Line Service) permet, selon l'abonnement, d'avoir deux lignes de téléphone.

Le numéro de la ligne sélectionnée pour les appels (1 ou 2) apparaît alors sur l'écran d'accueil.

Réglages



Sécurité

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de sécurité de votre téléphone.

Code PIN

Ce menu vous permet d'activer et de modifier le code PIN de votre téléphone.



À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Code PIN**, puis **Entrer**.

Pour modifier le code PIN, sélectionnez **Modifier**, puis **Valider**.

Tapez l'ancien code PIN, puis validez.

Tapez deux fois le nouveau code PIN, puis validez.

Pour activer ou désactiver le code PIN, sélectionnez le menu **Contrôle PIN**, puis **Entrer**.

Tapez le code PIN, puis validez.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

Code PIN 2

Vous disposez d'un deuxième code PIN permettant d'accéder à certaines fonctions.

* Cette fonction peut être disponible ou non, selon votre carte SIM.

Procédez comme précédemment pour activer, désactiver ou modifier le code PIN2 de votre téléphone.



Réglages



La fonction Confidentialité permet d'effacer les numéros enregistrés en Consultation d'appel et les SMS enregistrés en mémoire lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée dans le téléphone.

Code poste



Le menu Code poste vous permet d'activer le code poste, de sorte qu'il soit demandé et contrôlé à chaque mise en route, en cas d'utilisation d'une carte SIM différente. Ce code est lié automatiquement à la carte SIM présente lors de son activation. Le code poste est un code secret, destiné à protéger le poste en cas de vol.

Pour activer ou désactiver le code poste, sélectionnez le menu **Code poste**, puis validez.

Tapez 0000, puis validez.

Sélectionnez Activer ou Désactiver, puis validez.

Pour modifier le code poste, sélectionnez **Modifier**, puis validez.

Tapez l'ancien code poste, puis validez.

Tapez le nouveau code poste, puis validez.

Tapez à nouveau le code poste pour vérification, puis validez.

Confidentialité



Ce menu vous permet d'activer la suppression automatique, après la mise sous/hors tension, des messages et/ou des appels enregistrés sur le téléphone.

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Confidentialité**, puis **Entrer**.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

Réglages



La limitation des appels peut porter sur TOUS les appels (entrants et sortants), ainsi que sur les appels entrants lorsque vous vous trouvez hors de votre pays d'origine (si la fonction Roaming est disponible).

Code opérateur



Ce menu vous permet de modifier les limitations d'appels.

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Opérateur**, puis **Entrer**.

L'accès à ce service dépend de votre type d'abonnement.

Filtrage appels



Ce menu vous permet d'interdire l'émission ou la réception de certains appels.

Pour utiliser ce service, un mot de passe vous sera fourni par votre opérateur lors la souscription de votre abonnement.

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Filtrage appels**, puis **Entrer**.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez.

L'accès à ce service dépend de votre type d'abonnement.

Réglages



Répertoire fixe



Ce menu vous permet de restreindre l'émission d'appels. Ce menu peut être disponible ou non, selon votre carte SIM.


À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Répertoire fixe**, puis **Entrer**.

Tapez le code PIN2, puis validez. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**, puis validez. Procédez de la même façon que pour tout autre répertoire.

Si vous activez cette fonction, vous ne pourrez émettre des appels vers les numéros enregistrés dans ce répertoire fixe.

Ce répertoire est lié à la carte SIM, et sa taille dépend donc de cette carte.

Coûts



Ce menu vous permet de contrôler le coût des appels (*).

À partir du menu **Sécurité**, sélectionnez le menu **Coûts**, puis validez.

Par le menu **Coûts** (*), vous pouvez consulter le coût de la dernière communication et de toutes les communications effectuées depuis le dernier effacement.

Le menu **Effacement coûts** (*) vous permet d'effacer le coût du dernier appel et de remettre à zéro le compteur totalisateur de coûts après avoir entré votre code PIN 2.

(* AVERTISSEMENT

*Suivant la configuration des réseaux et cartes d'abonnement associées, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles (signalées par *).*

Réglages



Réseaux

Ce menu vous permet de configurer les préférences de réseau.



À partir du menu **Réglages**, sélectionnez le menu **Réseaux**, puis **Entrer**.

Choisissez **Préférés** pour visualiser l'ensemble des réseaux préenregistrés.

Choisissez **Sélection** pour activer (automatiquement ou manuellement) l'un des réseaux accessibles dans la zone où vous vous trouvez.

Choisissez **Type réseau** pour sélectionner votre réseau : GSM - DCS.

Choisissez **GPRS** pour indiquer comment vous souhaitez être relié au réseau GPRS : toujours ou seulement en cas de nécessité (lors du lancement d'une connexion de données).

Réglages



Divers

Ce menu vous permet d'accéder aux différentes fonctions accessoires proposées par votre téléphone.

Données

Ce menu est utilisé pour configurer l'échange de données avec un autre appareil (assistant numérique personnel, PC, etc.).

À partir du menu **Divers**, sélectionnez le menu **Data**, puis **Entrer**.

Vous pouvez alors :

- envoyer ou recevoir des images, des sons, etc., soit depuis un autre téléphone compatible, soit depuis un PC avec le logiciel «My Pictures and Sounds» (disponible sur le site www.planetsagem.com).
- échanger des contacts, événements et tâches avec votre PC grâce au logiciel Wellphone (page 49).

Le menu **Vitesse** vous permet de sélectionner la vitesse à utiliser pour les échanges de données via le port série de votre téléphone. Il est recommandé, sauf besoin spécifique, de conserver le réglage par défaut : **Automatique**.

Si votre téléphone est équipé d'un modem, vous pouvez le connecter à votre ordinateur afin de recevoir des données ou des fax via le réseau GSM ou GPRS. Configurez les paramètres de connexion de votre ordinateur à l'aide du CD Wellphone fourni dans les accessoires.



Réglages



Contraste



Ce menu permet de régler le contraste de l'écran.

À partir du menu **Divers**, sélectionnez le menu **Contraste**, puis **Entrer**.

Un écran de test vous permet de régler le contraste à l'aide des touches **▲ ▼** ou **▶ ◀**. Au terme de l'opération, validez.

Energie



Cette fonction permet de désactiver le rétroéclairage de l'écran et de sélectionner le mode économique.

À partir du menu **Divers**, sélectionnez le menu **Energie**, puis **Entrer**.

Rétroéclairage : choisissez l'une des options : Éclairage total, Écran uniquement, Désactiver et validez.

En désactivant le rétroéclairage de l'écran, vous augmentez l'autonomie de votre téléphone.

Attention : la lisibilité de l'affichage se trouve réduite.

Mode économique : choisissez l'une des options : Partiel, Désactiver, Complet et validez.

En choisissant le mode économique, l'écran s'éteint (mode veille).

Pour sortir du mode économique, appuyez sur la touche .

Remarque : si vous avez choisi une animation dans le menu **Ambiances/Economiseurs** et activé le mode économique, ce dernier se déclenchera en priorité et l'économiseur d'écran n'apparaît pas.

Réglages



Raccourcis

Ce menu vous permet d'affecter des fonctions aux touches programmables.



Ce menu vous permet de régler les paramètres de votre téléphone afin de vous apporter le meilleur confort d'utilisation.

À partir du menu **Réglages**, sélectionnez le menu **Raccourcis**, puis **Entrer**.

Sélectionnez la touche que vous souhaitez modifier, puis validez.

Choisissez la fonction que vous voulez affecter à cette touche, puis validez.

Réglages



Date / Heure

Régler



Ce menu vous permet de régler la date et l'heure de votre téléphone.

À partir du menu **Date / Heure**, sélectionnez **Régler**, puis **Valider**.

Date : Réglez la date en la saisissant directement sous forme numérique ou en utilisant les touches **▲ ▼**.

Utilisez la touche **◀** (ou **▶**) pour accéder au champ de saisie suivant (ou précédent).

Une fois la date saisie, validez.

Heure : Procédez de même pour le réglage de l'heure.

Afficher



Ce menu vous permet de sélectionner le type d'affichage pour la date et l'heure.

À partir du menu **Date / Heure**, sélectionnez **Afficher**, puis **Valider**.

Dans la liste proposée, sélectionnez le type d'affichage désiré soit :

- Numérique,
- Analogique,
- Aucun.

en utilisant les touches **▲ ▼**, puis validez.

Réglages



Fuseau horaire



Ce menu vous permet de changer l'heure en fonction de l'heure GMT.

À partir du menu **Date / Heure**, sélectionnez **Fuseau horaire**, puis **Valider**.

Choisissez l'heure du pays désiré en calculant celle-ci à partir de l'heure GMT.

Heure d'été



Ce menu vous permet de régler votre téléphone avec l'heure d'été/hiver.

À partir du menu **Date / Heure**, sélectionnez l'heure d'été (à + 1 ou 2 heures) ou l'heure d'hiver selon la saison puis **Valider**.

Réglages



Flap actif



À partir du menu **Réglages**, sélectionnez **Flap actif**, puis **Entrer**.

Par défaut, vous pouvez répondre aux appels en ouvrant le flap et terminer un appel en le fermant.

Ce menu vous permet de modifier ces paramètres :

- Sur ouverture : permet d'activer ou de désactiver l'acceptation d'un appel sur ouverture du flap.
- Sur fermeture : permet d'activer ou de désactiver la fin d'un appel sur fermeture du flap.

Services



Ce menu vous permet d'accéder à de nombreux services proposés par votre opérateur. La liste de ces services apparaîtra dans le menu en fonction de votre abonnement.

Services

Ce menu vous permet d'accéder aux services de base de votre opérateur.

À partir du menu **Services**, choisissez l'une des options proposées dans la liste.

Le contenu de cette liste dépend de votre carte SIM.

Informations et précautions d'usage

Sécurité

L'utilisation de votre téléphone est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage.

N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides (salle de bains, piscine...). Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides.

N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes de - 10 °C à + 55 °C. Les processus physico-chimiques mis en œuvre dans les accumulateurs imposent des limites de température lors des charges rapides. Votre téléphone protège automatiquement les batteries en cas de températures extrêmes.

Ne laissez pas votre téléphone à la portée des jeunes enfants (certaines parties amovibles peuvent être accidentellement ingérées).

Sécurité électrique

N'utilisez que les chargeurs spécifiés dans le catalogue du fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut se révéler dangereuse et aurait pour effet d'invalider votre garantie. La tension du secteur doit être conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

Sécurité aérienne

À bord d'un avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous y êtes invité par le personnel de cabine ou par des panneaux. L'utilisation de votre téléphone peut perturber le pilotage de l'appareil, ainsi que le réseau téléphone.

Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles de sécurité peut entraîner des poursuites judiciaires et/ou l'interdiction d'accès ultérieurs aux services du réseau cellulaire.

Matières explosives

Veillez à éteindre votre téléphone dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

Équipement électronique

Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne pas laisser de manière durable de matériel électronique à proximité du téléphone.

Équipement électronique médical

Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d'implants d'en maintenir le téléphone éloigné d'au moins 15 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.

Hôpitaux

Veillez à toujours éteindre votre téléphone dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panneaux.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez, sauf en cas d'urgence ou si vous disposez d'un kit mains libres vous permettant de manœuvrer sans risque. Afin de consacrer toute votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous soigneusement avant de passer un appel. La cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

Veillez à ce qu'aucune partie du corps ne soit en permanence proche de l'antenne du véhicule à moins qu'il n'existe un écran métallique (par exemple : le toit du véhicule).

Informations et précautions d'usage

DAS

Ce téléphone est conforme aux exigences européennes en matière d'exposition aux ondes radio. Votre téléphone est un émetteur/récepteur. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les limites d'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) recommandées par le Conseil de l'Union Européenne et l'ICNIRP pour l'ensemble de la population. Ces limites ont été déterminées par des organismes scientifiques indépendants sur le fondement d'évaluations approfondies et régulières d'études scientifiques. Les limites intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones utilise une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique, ou SAR (en anglais, « Specific Absorption Ratio »). La limite de DAS recommandée par le Conseil de l'Union Européenne et l'ICNIRP est 2 W/kg (*). Les tests ont été réalisés sur la base de positions d'utilisation normalisées, avec le téléphone émettant à son niveau maximal certifié dans toutes ses bandes de fréquence. Bien que la mesure normalisée se fasse à puissance maximale, le DAS réel du téléphone en utilisation est généralement très en dessous de la valeur maximale. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à la puissance strictement nécessaire pour assurer sa communication avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une station de base, plus le téléphone émettra à puissance faible.

La validation de la conformité à la directive européenne 1999/5 (directive R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone. La protection de la santé et de la sécurité du public et de l'utilisateur constitue une exigence essentielle de cette directive. La valeur maximale de DAS de ce modèle, mesurée au test de conformité en utilisation téléphonique à l'oreille, est de 0,99 W/kg. Bien que des différences puissent exister d'un téléphone à l'autre et selon la position, tous sont conformes à la réglementation européenne.

Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne les conseils suivants :

Mesures de précaution : l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. Si des personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur propre exposition RF, ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des appels ou en utilisant des dispositifs « mains libres » pour éloigner le téléphone de la tête ou du corps.

Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez le site de l'OMS <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

(*) La limite de DAS pour les téléphones utilisés par le grand public est 2 watts/kilogramme (2 W/kg) en moyenne pour 10 g de tissus. Cette limite incorpore une marge de sécurité importante pour accroître la protection et tenir compte des variations de mesures. L'indication de SAR peut différer dans différentes régions du monde, selon les exigences nationales de déclaration et les bandes de fréquence employées par le réseau.

Garanties

Le logiciel développé par SAGEM est la propriété exclusive de SAGEM SA. A ce titre, il est interdit de modifier, traduire, désassembler ou encore décompiler tout ou partie du logiciel.

Précautions d'utilisation

Votre téléphone vous permet de télécharger des sonneries, icônes, et écrans de veille animés. Parmi ces éléments, certains peuvent contenir des données de nature à provoquer des dysfonctionnements sur votre téléphone ou des pertes de données (virus par exemple). À ce titre, SAGEM SA décline toute responsabilité concernant (1) la réception de données téléchargées ou les pertes desdites données, (2) les conséquences sur le fonctionnement du téléphone ainsi que (3) les dommages dérivant de la réception desdites données téléchargées ou de la perte desdites données. Par ailleurs SAGEM SA rappelle qu'une panne causée par la réception de données téléchargées non conformes aux spécifications établies par SAGEM SA est exclue de la garantie. Par voie de conséquence, le diagnostic et la réparation d'un portable infecté par lesdites données téléchargées seront à la charge du client.

Conditions de garantie

Pour toute mise en œuvre de la garantie, veuillez vous adresser à votre vendeur et lui présenter le justificatif d'achat qu'il vous a remis. En cas de panne, c'est lui qui vous conseillera.

1.

Les matériels neufs (consommables exclus), y compris les accessoires neufs vendus en coffret avec le matériel, sont garantis par SAGEM SA pièces et main-d'œuvre (hors déplacement) contre tout défaut de fabrication pendant une durée de douze (12) mois à compter de la vente du matériel par SAGEM SA au client, avec présentation de justificatif mentionnant la date d'achat du matériel.

Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation ou d'un échange standard pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie de douze (12) mois visée à ci-dessus ou trois (3) mois à compter de la l'intervention de SAGEM SA.

Le matériel est en tout état de cause, soumis à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.

2.

Tout matériel défectueux, sous garantie, sera remplacé ou réparé gratuitement, au choix de SAGEM SA, (à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice), étant cependant précisé que les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la garantie auront lieu en atelier et que sont à la charge du client les frais de retour (transport et assurance) du matériel à l'adresse qui lui sera indiquée par le service après vente SAGEM SA dont le numéro de téléphone figure sur le bordereau de livraison. Sous réserve des dispositions légales impératives, SAGEM SA n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue dans le présent chapitre et en aucun cas, SAGEM SA ne répondra des dommages immatériels et/ou indirects (tels que notamment perte de commandes, perte de bénéfices ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Garanties

3.
La prise en charge d'un matériel au titre de la garantie nécessite d'une part que soit joint à celui-ci un justificatif d'achat lisible et exempt de modification, indiquant le nom et l'adresse du vendeur, la date et le lieu d'achat, le type de matériel et l'IMEI, et d'autre part, que les informations figurant sur l'étiquette d'identification du matériel soient lisibles et que cette étiquette ou tout autre scellé n'aient pas subi d'altération.

La garantie s'applique dans des conditions normales d'utilisation.

Il appartient au client préalablement à l'envoi du matériel pour réparation de procéder à ses frais à la sauvegarde des données personnalisées contenues dans le matériel (répertoire, paramètres, coques peintes). Une liste des moyens de sauvegarde pourra être fournie par SAGEM SA sur demande. La responsabilité de SAGEM SA ne saurait être engagée en cas de survenance d'un quelconque dommage aux fichiers, programmes ou données du client. Les informations ou éléments d'exploitation ainsi que le contenu des fichiers ne seront en aucun cas réimplantés en cas de perte.

SAGEM SA pourra, à son choix, réparer le matériel avec des pièces neuves ou des pièces remises en état, remplacer le matériel par un matériel neuf, ou, en tout état de cause, en bon état de fonctionnement. Au cours de ces travaux, SAGEM SA se réserve la possibilité d'apporter, le cas échéant, toutes modifications techniques au matériel dans la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte à sa destination initiale.

Les éléments défectueux, faisant l'objet d'un remplacement lors d'une réparation sous garantie, deviendront propriété de SAGEM SA.

Le délai de réparation et d'immobilisation du matériel pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie tel que visé à l'article 1 ci-dessus, sauf dispositions légales impératives contraires.

L'application de la garantie est subordonnée au paiement intégral des sommes exigibles sur le matériel au moment de la demande d'intervention.

4.
Sont exclus de la garantie:

Les pannes ou dysfonctionnements dus au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée ...), à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de SAGEM SA, à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, aux mauvaises conditions d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre) ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentative d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par SAGEM SA.

Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel réexpédié à SAGEM SA.

L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.

Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment : les problèmes liés à l'accès et/ou à la connexion à l'Internet tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, le défaut de transmission (mauvaise couverture géographique par les émetteurs radio-électriques, interférences, brouillages, défaillance ou mauvaise qualité des lignes téléphoniques...), le défaut propre au réseau local (câblage, serveur de fichiers, postes utilisateur) et /ou le défaut du réseau de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou mauvaise qualité du réseau...).

Le changement de paramètres du réseau cellulaire intervenus après la vente du matériel.

La fourniture de nouvelles versions logicielles.

Les travaux d'exploitation courante : livraison des consommables, mise en place ou échange de ces consommables...

Garanties

Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord écrit de SAGEM SA.

Les défauts ou dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

Les matériels retournés à SAGEM SA sans avoir respecté la procédure de retour sous garantie, spécifique aux matériels dont il s'agit.

L'ouverture ou la fermeture d'une clé d'opérateur SIM, et les interventions consécutives au non fonctionnement du matériel résultant d'une ouverture ou fermeture de clé d'opérateur SIM effectuée sans l'accord de l'opérateur d'origine.

5.

Dans les cas d'exclusion de garantie ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie, SAGEM SA établira un devis qui sera soumis au client pour acceptation avant toute intervention. Les frais de réparation et de port (aller et retour) faisant l'objet du devis accepté seront facturés au client.

Ces dispositions ont valeur à s'appliquer sous réserve qu'aucun accord écrit spécial n'ait été conclu avec le client. Si l'une de ces dispositions se révélait contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de leur législation nationale, cette disposition ne serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

Dépannage

PROBLÈME - SITUATION

ACTIONS

Démarrage du téléphone impossible

- Retirez et remettez la batterie.
- Si le téléphone ne démarre toujours pas, recharger la batterie :
- Appuyez de façon prolongée sur la touche  (3 s).
 - Mettez le téléphone en charge pendant au moins 15 minutes avant de le démarrer.
 - Vérifiez que l'icône de charge batterie défile.
 - Oui : Charge correcte
 - Non : Déconnectez et reconnectez le chargeur ; vérifiez que l'icône batterie défile. Appuyez sur la **touche programmable droite**, « Marche ».
 - Si l'icône ne défile toujours pas, répétez l'opération de déconnexion et connexion du chargeur plusieurs fois. Si la charge batterie n'est toujours pas correcte, contactez le SAV.
 - Lorsque l'icône de charge batterie cesse de clignoter, la batterie est chargée.

Message ETAT BATTERIE INCONNU

La batterie est non reconnue par le téléphone. Vérifiez que la batterie est bien positionnée dans le téléphone.

Message BATTERIE FAIBLE

Ce message s'affiche quand la batterie devient trop faible. Le téléphone s'éteint automatiquement. Mettez le téléphone en charge.

Message SIM ABSENT

Vérifiez que la carte SIM est présente et correctement insérée. Effectuez un contrôle visuel de la carte SIM. Si la carte est abîmée, contactez le point de vente de l'opérateur pour contrôle. Si le message persiste, contactez le SAV.

Message PIN ERRONE

Erreur de saisie du code PIN. Attention : après trois erreurs de saisie, la carte SIM est verrouillée.

Dépannage

PROBLÈME - SITUATION	ACTIONS
Message SIM BLOQUE	Trois mauvais codes PIN ont été saisis. Entrez votre code PUK pour débloquer la carte SIM. Vous devez ensuite composer : **05*PUK*PIN*PIN# PUK : code PUK (Personal Unblocking Key) fourni par votre opérateur. PIN: votre code PIN. Après 10 tentatives infructueuses, la carte SIM est définitivement verrouillée. Vous devez alors contacter votre opérateur ou votre SCS pour obtenir une nouvelle carte SIM.
SIM VERROU	Sur demande de l'opérateur, le téléphone peut n'être utilisable que sur certains types de carte SIM. Ce message indique que la carte SIM utilisée n'est pas adaptée. Retirez la carte SIM et redémarrez le téléphone. Si le message SIM ABSENT s'affiche, vérifiez la compatibilité de la carte SIM auprès de l'organisme qui vous a vendu le téléphone. Sinon, contactez le SAV.
Pas d'établissement de communication	Vérifiez la structure du numéro appelé. Vérifiez la présence d'au moins une barrette de champs. Si l'icône R s'affiche sans qu'aucun nom d'opérateur ne soit affiché, seuls les appels d'urgence sont possibles. Vérifiez que votre crédit d'appel n'est pas épuisé auprès de votre opérateur. Vérifiez que la carte SIM utilisée offre le service que vous demandez et que sa validité n'est pas expirée. Contrôlez et désactivez si nécessaire la restriction des appels sortants. Le réseau est surchargé. Appelez ultérieurement. Si le mauvais établissement de communication persiste, contactez la hotline.
Pas de réception de communication	Essayez d'établir une communication pour vérifier que le téléphone et le réseau sont opérationnels. Contrôlez et désactivez le renvoi d'appel permanent (icône renvoi d'appel permanent affichée). Contrôlez et désactivez si nécessaire la restriction des appels entrants. Si la mauvaise réception de communication persiste, contactez la hotline.

Dépannage

PROBLÈME - SITUATION	ACTIONS
Réception réseau moins bonne lors d'un appel	Évitez de tenir le téléphone en mettant les doigts en haut de la face arrière: cela fait obstacle à l'antenne, qui est située à cet endroit.
Envoi de message impossible	Vérifiez que la carte SIM utilisée offre bien ce service. Essayez d'établir une communication pour vérifier que le téléphone et le réseau sont opérationnels. Vérifiez que le numéro de la messagerie est bien configuré. Pour cela, allez dans le menu Messages , sélectionnez Options , sélectionnez Centre messagerie et vérifiez le numéro. Sinon, entrez le numéro du centre de messagerie de votre opérateur.
Pas de messagerie	Vérifiez que la carte SIM utilisée offre bien ce service. Programmez le renvoi vers la messagerie vocale en utilisant les informations fournies par l'opérateur.
 Icône messagerie clignotante	Appelez la messagerie pour le faire disparaître.
Mauvaise sonnerie lors de la réception d'un appel	Contrôlez le groupe d'appels sélectionné pour le contact qui a appelé : vérifiez la sonnerie sélectionnée pour ce groupe.
Le rétroéclairage ne s'active pas	Allez dans le menu Réglages/Divers , sélectionnez le menu Energie et activez le rétroéclairage.
En contexte WAP : Message serveur ne répond pas	Éteignez et redémarrez le téléphone.
Connexion à la page d'accueil impossible.	Dans le menu WAP , choisissez Vider le cache .
Le nom de l'opérateur n'apparaît plus à l'écran	Allez dans le menu Réglages , sélectionnez Réseaux , puis Sélection . Attendez l'affichage de l'opérateur, sélectionnez puis validez.
Comment passer en mode silence ?	Appuyez de manière prolongée sur la touche *3 , sauf si sonnerie retentit, auquel cas un appui bref suffit.
Comment enlever l'enveloppe qui apparaît à l'écran ? 	Cette enveloppe indique que vous avez reçu des messages écrits. Pour l'enlever, il vous suffit d'aller dans le menu Messages pour lire votre message. L'enveloppe est alors effacée. Dans le cas d'un message vocal, contactez votre boîte vocale et laissez-vous guider.

Dépannage

PROBLÈME - SITUATION

Comment enlever le répondeur qui apparaît à l'écran ?

Comment enlever le message écrit en bas de l'écran d'accueil (1 Appel)

Comment télécharger des sonneries ?

Comment libérer de la mémoire pour télécharger des objets (sons, images)

Comment libérer de la mémoire pour recevoir de nouveaux messages ?

Comment libérer de la mémoire pour enregistrer de nouveaux contacts dans mon Répertoire ?

Comment accroître les performances de mon téléphone ?

ACTIONS

Ce répondeur signifie que vous avez reçu un message vocal sur votre messagerie. Pour l'enlever, appelez votre messagerie.

Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil sans message.

Connectez-vous, avec un ordinateur par exemple, au site www.planetsagem.com. Ce site propose l'envoi de sonneries sur votre portable sous forme de SMS. Vous pouvez également vous connecter au site de votre opérateur. Une fois le SMS reçu, il suffit de le sauvegarder : validez l'option « Sauvegarder messages » pour ajouter la mélodie à votre liste. Par ailleurs, vous pouvez contacter certains sites par téléphone.

Allez dans le menu **Multimédia**, sélectionnez **Mes Images** ou **Mes Sons** puis supprimez certains objets.

Gérez votre Boîte d'envoi avec précaution. Il est recommandé de ne pas stocker par défaut les messages dans votre Boîte d'envoi car, si vous enregistrez trop de messages, la mémoire de votre téléphone ne tardera pas à être pleine et vous ne pourrez plus recevoir de nouveaux messages. Pour supprimer des messages de votre Boîte d'envoi, allez dans le menu **Messages**, sélectionnez **Envoyés**, puis effacez certains messages. Gérez également votre Boîte de réception avec précaution.

De la même manière, veillez à gérer votre Répertoire avec prudence. Si vous avez reçu des photos dans une vCard, utilisez-les comme papier peint ou supprimez-les.

Vous pouvez ajuster le réglage du rétroéclairage de votre téléphone.

Index

- A**
- Accessoires p8
 - Adresse IP p42
 - Alarme (voir Réveil et Timer) p52, p54
 - Ambiances p56, p57
 - Anonyme (mode) p60
 - Appels (menu) p59
 - Appel en attente p61
 - Compteurs p60
 - Présentation du numéro p60
 - Rappel automatique p61
 - Renvoi des appels p59
- B**
- Batterie p13
 - Charge de la batterie p14
 - Installation de la batterie p13
 - Bips p55
- C**
- Calculatrice p50
 - CD p8
 - Chargeur p8
 - Code opérateur p65
 - Code PIN p63
 - Code PIN 2 p63
 - Code poste p64
 - Confidentialité p64
 - Configuration des paramètres p9, p41
 - Consultation des appels p59
 - Contact p22, p23, p24, p25
 - Ajouter contact p22
 - Effacer p26
 - Modifier contact p26
 - Voir contact p25
 - Convertisseur p51
- Couleurs** p56
- Coûts** p66
- D**
- Data (paramètres) p68
 - Date et heure p71
 - Découverte p8
 - Description p9
 - Double appel p61
- E**
- Economiseurs p57
 - Ecran d'accueil p11
 - Energie p69
 - Envoi (options) p36
- F**
- Fax p68
 - Filtrage appels p65
- G**
- Garanties p77, p78, p79
 - GPRS p44
 - GSM p42
- I**
- Icônes p11
 - Infos locales p37
- J**
- Jeux p45

Index

L

Langues p58
Libellés monnaies p51

M

Mémoire (répertoire) p24, p37
Menus p2
Messages p28
Boîte de réception p34
Brouillons p35
Composer p28, p31
Options d'envoi p36
Réception des messages p33
Mise en service p12
MMS p31
Modes de saisie p30, p31, p32, p33

N

Navigation (principes) p10

P

Papiers peints p57
Précautions d'usage p75

R

Raccourcis p9, p70
Répertoire p21
Menu Répertoire p22, p23, p24, p25
Utilisation du répertoire p21
Répertoire fixe p66
Répondeur p62
Réseaux p67
Réveil p52

S

Sécurité p63, p64, p65, p66
Services p74
Silence (mode) p55
SIM (voir carte SIM) p12, p13
SMS p28
Sonneries p54
Sons p54, p55

T

T9 p29
Touches programmables p9

V

vCard p27
Vibreur p54
Volume p54

W

WAP p40, p42, p43
Configuration des paramètres WAP p42
Connexion WAP p43
Déconnexion WAP p43
Menu Services p40, p41
Téléchargement d'objets p43

