



POWER

APart

APart PR1000 TUNER AM/FM



Le PR1000 APart est un tuner AM/FM 19". Haut d'une unité rack seulement, il prend très peu de place. Surtout, le PR1000 est un tuner convivial et facile à installer. La fonction syntonisation haut/bas recherche automatiquement la station de radio suivante ayant une force de signal suffisante. 10 fréquences peuvent être mémorisées.

Le PR1000 peut être contrôlé depuis sa face avant, la télécommande IR fournie ou des contacts (connecteur Euroblock) situés à l'arrière du tuner. Ces contacts vous permettent de créer votre propre télécommande filaire. L'entrée pour récepteur IR vous donne la possibilité d'ajouter un récepteur IR supplémentaire (Réf. PIR-REC). Ainsi, vous pouvez contrôler la plupart des fonctions depuis la paume de votre main, même si le tuner est dans une autre pièce.

Le volume de sortie peut être commandé (-20 dB / +6 dB) via l'atténuateur à l'arrière du tuner. Ainsi, le niveau de volume du tuner correspondra à celui des autres sources sonores de votre système musical. Le PR1000 est livré avec un télécommande IR à main, une antenne AM d'intérieur et un isolateur de masse d'antenne FM.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SECTION FM

Plage de syntonisation	87.5 - 108 MHz
Antenne externe	FM 75 ohms (isolateur de masse fourni)
Plage de fréquences	20 Hz - 15 kHz
Sensibilité utile	10 dBf
Rapport S/B : mono/stéréo	76 dB / 70 dB
DHT : mono/stéréo	0,5 % / 0,7 %

SECTION AM

Plage de syntonisation	520 - 1710 kHz
Antenne externe	Antenne AM (fournie)
Plage de fréquences	30 Hz - 11 kHz
Sensibilité utile	10 mV
Rapport signal/bruit	50 dB
Distorsion harmonique totale (DHT)	1 %

GENERALES

Sortie	Cinch (RCA)
Niveau de sortie	Réglable (FM : 900 mV / AM : 500 mV)
Alimentation électrique	230 V
Télécommande	IR (fournie) / Câblée via contacts sur Euroblock
Dimensions (H x L x P)	44 x 483 x 280 mm
Poids	3,1 kg