

PENTAX™

Appareil photo numérique

Optio W10

Appareil photo numérique




La lecture du mode d'emploi vous permettra de bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre appareil.

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil photo numérique PENTAX. Veuillez lire le mode d'emploi préalablement à l'utilisation de l'appareil afin de tirer le meilleur parti des fonctions de ce produit. Ce document, qui est à conserver après lecture, sera un outil précieux pour vous aider à comprendre l'ensemble des caractéristiques de l'appareil.

Droits d'auteur

Les images prises à l'aide de l'appareil photo numérique PENTAX destinées à un usage autre que privé ne peuvent être utilisées sans autorisation préalable, tel que défini par le Copyright Act (législation relative aux droits d'auteur en vigueur aux États-Unis). Soyez particulièrement attentif aux restrictions concernant l'usage privé de certains types d'images, prises lors de manifestations ou de spectacles ou destinées à être exposées. Les images prises dans le but d'obtenir des droits d'auteur ne peuvent être utilisées autrement que dans le cadre des droits d'auteur définis par le Copyright Act, et une vigilance particulière est également recommandée à cet égard.

Marques déposées

- PENTAX et Optio sont des marques de fabrique de PENTAX Corporation.
- Le logo SD  est une marque de fabrique.
- QuickTime™ et le logo QuickTime sont des marques de fabrique utilisées sous licence. Le logo QuickTime est déposé aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques ou noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

À l'attention des utilisateurs de cet appareil

- Il existe un risque d'effacement des données enregistrées ou de mauvais fonctionnement de l'appareil en cas d'utilisation à proximité d'installations génératrices de forts rayonnements électromagnétiques ou de champs magnétiques.
- L'écran à cristaux liquides utilisé dans l'affichage LCD a été conçu grâce à une technologie de très haute précision. Bien que le taux de pixels effectifs soit d'au minimum 99,99 %, il est possible que 0,01 % ou moins des pixels restent inactifs ou au contraire soient actifs alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ceci n'a toutefois aucun effet sur l'image enregistrée.

Ce produit est compatible avec PRINT Image Matching III ; les appareils photo numériques, imprimantes et logiciels dotés de la technologie PRINT Image Matching permettent aux utilisateurs de réaliser des photos qui sont plus fidèles à leurs intentions. Certaines fonctions sont indisponibles sur les imprimantes non compatibles avec Print Image Matching III.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.

PRINT Image Matching est une marque de fabrique de Seiko Epson Corporation.

Le logo PRINT Image Matching et une marque de fabrique de Seiko Epson Corporation.

« PictBridge »

« PictBridge » permet à l'utilisateur de raccorder directement l'imprimante et l'appareil photo numérique grâce à la norme unifiée d'impression directe des images. Quelques étapes simples suffiront à imprimer vos images directement depuis l'appareil photo.

« ImageLink »

« ImageLink » et le logo du système d'impression « ImageLink » sont des marques de fabrique de la société Eastman Kodak utilisées sous licence.

- Il est possible que les illustrations et l'écran d'affichage de l'écran LCD figurant dans le présent manuel diffèrent du produit réel.

À propos de l'enregistrement de ce produit

Afin de vous fournir un meilleur service, nous vous recommandons de compléter le formulaire d'enregistrement du produit, que vous trouverez sur le CD-ROM livré avec l'appareil ou sur le site PENTAX. Nous vous remercions de votre collaboration.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de branchement à l'ordinateur (en bas à droite au recto).

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE VOTRE APPAREIL

Nous avons pris le plus grand soin dans la conception de cet appareil pour vous permettre de l'utiliser en toute sécurité. Cependant, veuillez à bien suivre les précautions d'emploi énumérées sur cette page et représentées par des pictogrammes.



Danger

Ce pictogramme indique que l'utilisateur risque de rencontrer de graves difficultés en cas de non-observation de la précaution d'emploi spécifiée.



Attention

Ce pictogramme indique que l'utilisateur risque de rencontrer des difficultés légères ou assez graves ou que l'utilisation de l'appareil peut s'avérer dangereuse en cas de non-observation de la précaution d'emploi spécifiée.

À propos de votre appareil



Danger

- N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'appareil car l'appareil contient des pièces sous haute tension et il existe un risque de décharge électrique.
- N'essayez jamais de toucher les parties internes de l'appareil visibles à la suite d'une chute ou pour toute autre raison car il existe un risque de décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle, maintenez la carte mémoire SD hors de portée des jeunes enfants ; faites immédiatement appel à un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- Il est dangereux d'enrouler la courroie de l'appareil autour du cou. Soyez particulièrement vigilant avec les enfants en bas âge.
- Veillez à utiliser un adaptateur secteur de tension et voltage correspondant à l'appareil. Il existe un risque d'incendie ou de décharge électrique en cas d'utilisation d'un adaptateur secteur autre que celui précisé pour l'appareil.
- Retirez immédiatement la batterie de l'appareil et contactez votre centre de réparation PENTAX le plus proche en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Prolonger l'utilisation de l'appareil dans ces conditions peut résulter en des risques d'incendie ou de décharge électrique.

Attention

- N'essayez jamais de démonter la batterie ou de la mettre en court-circuit. Ne la jetez jamais au feu, elle pourrait exploser.
- Ne chargez jamais des batteries autres que les batteries lithium-ion rechargeables D-LI8 car elles pourraient exploser ou s'enflammer.
- Ne placez pas votre doigt sur le flash lors de son déclenchement car cela comporte un risque de brûlure.
- Ne déclenchez pas le flash s'il est en contact avec vos vêtements, sous peine de décoloration de ces derniers.
- En cas de fuite de la batterie et de contact avec les yeux, ne les frottez pas. Rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, lavez les zones affectées avec de l'eau.
- Retirez immédiatement les batteries de l'appareil si elles chauffent ou commencent à fumer. Veillez à ne pas vous brûler pendant cette opération.
- Certaines parties de l'appareil chauffent pendant l'utilisation de l'appareil. Soyez vigilant, de légères brûlures étant possibles en cas de maniement prolongé.
- Si l'écran LCD est endommagé, faites attention aux morceaux de verre. De même, veillez à ce que le cristal liquide n'entre pas en contact avec la peau, les yeux ou la bouche.

À propos du chargeur de batterie et de l'adaptateur secteur

Danger

- Veillez à utiliser le voltage exclusivement spécifié pour ce produit. Il existe un risque d'incendie ou de décharge électrique en cas d'utilisation d'une alimentation ou d'un voltage autre que celui spécifié. Le voltage spécifié est 100-240 V CA.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, sous peine d'incendie ou de décharge électrique.
- Arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un centre de réparation PENTAX en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas de pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil, contactez un centre de réparation PENTAX. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas d'orage en cours d'utilisation du chargeur ou de l'adaptateur secteur, débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez l'appareil. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer des dommages, un incendie ou une décharge électrique.
- Essuyez la prise du cordon d'alimentation en présence de poussière. Cela pourrait en effet provoquer un incendie.

Attention

- Ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur, ne laissez pas d'objet lourd choir sur ce cordon et évitez toute déformation excessive susceptible de le détériorer. Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, contactez un centre de réparation PENTAX.
- Ne court-circuitez pas et ne touchez pas les sorties du produit lorsqu'il est sous tension.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs importants et ne le laissez pas tomber sur une surface dure, sous peine de dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le chargeur pour des batteries autres que la batterie lithium-ion rechargeable D-LI8, sous peine de surchauffe ou de dysfonctionnement.

Précautions d'utilisation



- Lorsque vous voyagez à l'étranger, munissez-vous de la liste du réseau de service après-vente international inclus dans la boîte ; il vous sera utile en cas de problèmes.
- Lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, vérifiez qu'il fonctionne toujours correctement, notamment avant de prendre des photos importantes (telles que des photos de mariage ou de voyages). Le contenu des enregistrements ne peut être garanti si l'enregistrement, la lecture ou le transfert des données vers un ordinateur, etc. n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement de votre appareil ou du support d'enregistrement (carte mémoire SD), etc.
- L'objectif de cet appareil n'est ni interchangeable ni amovible.
- N'utilisez jamais de solvants tels que diluants, alcool ou essence pour nettoyer l'appareil.
- Évitez de conserver l'appareil dans des endroits où la température est élevée ou dans des endroits humides. Soyez particulièrement vigilant à l'égard des véhicules où des températures très importantes sont possibles.
- Évitez de stocker l'appareil dans une pièce où se trouvent des pesticides ou des produits chimiques. Stockez l'appareil dans un endroit bien ventilé pour éviter la formation de moisissures.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas soumis à des chocs ou vibrations importantes ou à de fortes pressions, qui pourraient endommager l'appareil, générer un dysfonctionnement ou une perte d'étanchéité. Protégez-le par un sac matelassé lorsque l'appareil est soumis aux vibrations d'une motocyclette, voiture, bateau, etc. Si l'appareil a été soumis à des chocs ou vibrations importantes ou à de fortes pressions, faites vérifier votre appareil auprès du centre de réparation PENTAX le plus proche.
- La fourchette de température d'utilisation de l'appareil est comprise entre 0 °C et 40 °C.
- L'écran à cristaux liquides (écran LCD) s'assombrit à température élevée mais redevient normal à une température normale.
- L'affichage de l'écran à cristaux liquides s'effectue plus lentement par basse température. Ceci fait partie des propriétés de tout écran à cristaux liquides et ne constitue pas un défaut de fonctionnement.



- Pour que votre appareil conserve ses performances optimales, nous vous conseillons de le faire réviser tous les ans ou tous les deux ans.
- Les brusques changements de température peuvent entraîner la formation de gouttelettes de condensation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Dans un tel cas, mettez l'appareil dans un sac ou une poche plastique. Sortez-le seulement lorsqu'il aura atteint la température ambiante.
- Reportez-vous aux "Précautions d'utilisation d'une carte mémoire SD" (p.30) pour la carte mémoire SD.
- Veuillez noter que le formatage d'une carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée supprimera l'ensemble des données, qu'il est éventuellement possible de récupérer grâce à certains logiciels disponibles dans le commerce. Sachez que vous êtes pleinement responsable de la gestion de la mémoire de votre appareil.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran LCD car cela pourrait l'endommager ou conduire à un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas vous asseoir avec l'appareil rangé dans votre poche arrière, sous peine de détérioration de ce dernier ou de l'écran LCD.
- Si vous placez l'appareil sur un pied, veillez à ne pas serrer excessivement la vis du filetage du pied sur l'appareil.
- Le cordon d'alimentation secteur fourni avec l'appareil est prévu pour être exclusivement utilisé avec le chargeur D-BC8. Ne l'utilisez pas avec un autre équipement.

Fonction d'étanchéité à l'eau et à la poussière

- Cet appareil est conforme aux caractéristiques d'étanchéité à l'eau JIS classe 8 et aux caractéristiques d'étanchéité à la poussière JIS classe 5 (IP58).
- La partie avant de l'objectif est protégée par un verre afin d'améliorer les caractéristiques d'étanchéité de l'appareil. La présence de poussière ou d'eau sur le verre risquant d'affecter la qualité des photos, veillez à le maintenir propre en permanence.
- Ne posez pas directement l'appareil sur le sable lorsque vous êtes par exemple à la plage.
- L'appareil coulera s'il tombe dans l'eau ; il faut donc veiller à fixer la courroie et à l'enrouler autour de votre poignet lorsque vous utilisez l'appareil dans l'eau ou à proximité.
- Vérifiez que la trappe de protection du logement de la batterie/carte est correctement verrouillée avant d'utiliser l'appareil dans un environnement où il est susceptible d'être mouillé ou sali, sous l'eau ou à la plage par exemple. La pénétration d'eau, de sable ou de poussière dans l'appareil risque de provoquer une panne. Essuyez l'eau ou la poussière avec un chiffon sec dès que possible après utilisation.
- Évitez d'ouvrir la trappe de protection du logement de la batterie/carte à la plage ou au bord de la mer. Attendez que l'appareil soit totalement sec avant de changer la batterie ou la carte mémoire SD et évitez de le faire lorsque l'appareil est susceptible d'être mouillé ou sali. Par ailleurs, veillez à ce que vos mains soient sèches.
- Si l'appareil est très sale ou s'il a été utilisé à la mer, éteignez-le et vérifiez que la trappe de protection du logement de la batterie/carte est correctement fermée avant de le rincer à l'eau courante ou de le plonger quelques minutes dans un bol d'eau propre.
- Évitez de nettoyer l'appareil avec des produits tels qu'eau savonneuse, détergents doux et alcool, qui pourraient compromettre l'étanchéité de l'appareil.
- Essuyez toute trace de poussière ou de sable sur le joint de protection contre les projections d'eau ou la surface de contact du boîtier de protection. L'étanchéité de l'appareil risque d'être compromise si le joint n'est pas bien appliqué ou si le joint ou la surface de contact du boîtier de protection comporte des fissures ou des bosses. En cas de dommage, contactez le centre de réparation PENTAX le plus proche.
- Pour conserver une étanchéité efficace, il est conseillé de changer le joint de protection contre les projections d'eau une fois par an. Contactez pour cela le centre de réparation PENTAX le plus proche (service facturé).
- Évitez de soumettre l'appareil à des chocs ou vibrations importantes ou à de fortes pressions qui pourraient entraîner une perte d'étanchéité. Si l'appareil a été soumis à des chocs ou vibrations importantes ou à de fortes pressions, faites vérifier l'appareil par le centre de réparation PENTAX le plus proche.
- Évitez de verser de l'huile ou de l'écran solaire sur l'appareil sous peine d'en décolorer la surface. Si tel était le cas, lavez immédiatement l'appareil à l'eau tiède.
- La fonction d'étanchéité ne s'applique pas aux accessoires de l'appareil.

Table des matières


POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITÉ DE VOTRE APPAREIL.....	1
Précautions d'utilisation	3
Table des matières.....	6
Composition du manuel d'utilisation.....	11
Caractéristiques de l'appareil.....	12
Vérification du contenu de l'emballage	16
Descriptif de l'appareil.....	17
Noms des éléments fonctionnels	18
Indications de l'écran	18
Préparation de l'appareil.....	21
Fixation de la courroie.....	21
Alimentation de l'appareil.....	22
Charge de la batterie.....	22
Installation de la batterie	23
Charge de la batterie à l'étranger.....	25
Utilisation de l'adaptateur secteur.....	27
Installation de la carte mémoire SD.....	28
Pixels enregistrés et niveau de qualité des images fixes.....	31
Pixels enregistrés, niveau de qualité et cadence d'image des séquences vidéo.....	32
Mise sous/hors tension de l'appareil.....	34
Mode lecture seule.....	35
Réglages initiaux.....	36
Réglage de la langue d'affichage.....	36
Réglage de la date et de l'heure	38
Démarrage rapide.....	40
Prise de vue images fixes.....	40
Lecture des images fixes.....	42
Lecture des images.....	42
Lecture de l'image précédente ou suivante	42
Rotation de l'image affichée.....	43
Opérations de base.....	44
Compréhension des fonctions des boutons.....	44
Mode 	44
Mode 	46
Réglage des fonctions de l'appareil.....	48
Réglage à l'aide des menus.....	48
Liste des menus	51
Réglage du mode de prise de vue	53
Appel d'un menu spécifique.....	58
Réglage du mode lecture	60
Opérations de prise de vue.....	63
Opérations de prise de vue.....	63
Choix des réglages optimaux par l'appareil lui-même (mode programme)	63
Prise de vue en mode simple (mode vert)	64

Prise de vue en basse lumière (mode nocturne/lumière tamisée/feux d'artifice)	66
Encadrement de vos photos (Compos. Cadre créa.)	67
Prise de vue de personnes (Portrait/Auto-portrait/Ton chair naturel)	68
Prise de vue de votre animal familier (mode animaux domestiques)	70
Prise de vue sous l'eau (mode sous-marin/film subaquatique)	72
Prise de vue avec son (mémo vocal)	74
Prise de vue de textes (mode texte)	75
Utilisation du retardateur	76
Prise de vue en série (mode rafale/mode rafale haute vitesse)	77
Prise de vue à intervalles définis (Intervalle)	78
Utilisation du zoom	80
Réglage de l'exposition (correction IL)	82
Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode capture	83
Réglage des fonctions de la prise de vue	85
Sélection du mode centre	85
Sélection du mode flash	87
Sélection des pixels enregistrés	89
Sélection du niveau de qualité	91
Réglage de la balance des blancs	92
Réglage de la mesure AE	94
Réglage de la sensibilité	96
Réglage des conditions d'AF	97
Réglage de la durée de l'affichage immédiat (Affich. Immédiat)	99
Réglage de la netteté (Netteté)	100
Réglage de la saturation (saturation)	101
Réglage du contraste (Contraste)	102
Sauvegarde des réglages (Mémoire)	103
Enregistrement de séquences vidéo	105
Enregistrement d'une séquence vidéo	105
Sélection des pixels enregistrés pour les séquences vidéo	107
Sélection du niveau de qualité des séquences vidéo	108
Sélection de la cadence d'image	109
Enregistrement de séquences vidéo en noir et blanc ou sépia (mode couleur) ...	110
Réglage de la fonction anti-bougé vidéo	111
Réglage du zoom optique	112
Lecture et suppression des images	113
Lecture des images	113
Pour basculer du mode  au mode 	113
Lecture des images fixes	113
Affichage neuf images, affichage par dossier et affichage calendaire	114
Lecture zoom	116
Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode lecture	118
Diaporama	119
Lecture des séquences vidéo	121
Lecture d'une séquence vidéo	121
Branchement de l'appareil à un équipement audiovisuel	122
Suppression d'images	123

Suppression d'images seules ou de fichiers son	123
Suppression des images et des fichiers son sélectionnés (à partir de l'affichage neuf images).....	125
Suppression de toutes les images	127
Restauration des images supprimées.....	128
Protection des images et des fichiers son contre la suppression (protéger)	129
Édition et impression d'images	131
Édition d'images	131
Modification de la taille et de la qualité d'image (Redéfinir)	131
Recadrage d'images	133
Copie d'images et de fichiers son	134
Utilisation des filtres numériques	136
Utilisation du filtre brillance	137
Atténuation yeux rouges	138
Ajout d'un cadre créatif (Compos. Cadre créa.).....	139
Édition de séquences vidéo	141
Réglage de l'impression (DPOF)	145
Impression d'images uniques.....	145
Impression de toutes les images.....	147
Impression avec PictBridge	148
Branchement de l'appareil à l'imprimante	148
Impression d'images uniques.....	149
Impression de toutes les images.....	151
Impression à l'aide des réglages DPOF.....	152
Déconnexion du câble de l'imprimante	152
Enregistrement et lecture du son	153
Enregistrement de son (mode enregistrement vocal)	153
Lecture de sons	155
Ajout d'un mémo vocal aux images	156
Enregistrement d'un mémo vocal.....	156
Lecture d'un mémo vocal.....	157
Réglages	158
Réglages de l'appareil	158
Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée	158
Changement de la date et de l'heure	159
Changement des réglages sonores	161
Réglage du réveil	163
Réglage de l'heure monde.....	165
Changement de la langue d'affichage.....	167
Modification du nom de dossier de l'image	168
Changement du mode de connexion USB.....	169
Changement du système de sortie vidéo	170
Réglage de la luminosité de l'écran LCD	171
Utilisation de la fonction d'économie d'énergie	172
Désactivation de Arrêt auto	173
Changement de l'écran de démarrage.....	174
Modification de l'ordre des menus	175
Réinitialisation des réglages par défaut (Réinitialisation).....	176
Affichage du mode horloge	178

Liste des villes Heure monde	179
Réglages par défaut.....	180
Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue.....	183
Accessoires optionnels.....	185
Messages.....	186
Problèmes de prise de vue	188
Caractéristiques principales	190
GARANTIE	194
Index.....	199

Dans ce manuel, l'utilisation du bouton de navigation est illustrée comme suit.



La signification des symboles utilisés dans le mode d'emploi est présentée ci-dessous.

	renvoie à une page de référence fournissant des explications sur l'opération.
	précise des informations utiles à connaître.
	indique les précautions à prendre lors du maniement de l'appareil.
Mode	Il s'agit du mode servant à prendre des images fixes et à enregistrer des séquences vidéo ainsi que du son. Le mode permettant de prendre des images fixes est appelé, dans le présent manuel, « mode capture d'images fixes ». Le mode vidéo est désigné sous la forme « mode » et le mode audio « mode ».
Mode	Il s'agit du mode de visualisation d'images fixes et de lecture de séquences vidéo et de fichiers son.
	Les icônes au-dessus du titre indiquent les modes de prise de vue qui peuvent activer la fonction. Ex.
	Réglage de la netteté (Netteté)

Composition du manuel d'utilisation

Ce mode d'emploi est constitué des chapitres suivants.

1 Préparation de l'appareil

Ce chapitre explique ce que vous devez faire avant d'effectuer les premières photos. Il est important que vous en preniez connaissance et que vous suiviez les instructions qui y sont données.

2 Démarrage rapide

Ce chapitre fournit les informations relatives à la manière simplifiée de prendre des photos et de lire les images. Il permet de démarrer la prise de vue ou de lire les images immédiatement.

3 Opérations de base

Ce chapitre explique les opérations de base comme les fonctions des boutons ainsi que l'utilisation des menus. Pour plus de renseignements, reportez-vous respectivement aux chapitres ci-dessous.

4 Opérations de prise de vue

Ce chapitre détaille les différentes manières de capturer les images en expliquant comment régler les fonctions correspondantes.

5 Lecture et suppression des images

Ce chapitre indique comment lire les images fixes et les séquences vidéo sur l'appareil ou un téléviseur et comment supprimer des images sur l'appareil.

6 Édition et impression d'images

Ce chapitre traite des différentes possibilités d'impression d'images fixes et d'édition d'images à l'aide de l'appareil. Pour obtenir plus d'informations sur le transfert des images vers un ordinateur et l'installation d'ACDSee for PENTAX, reportez-vous au manuel de branchement à l'ordinateur. Consultez l'aide du logiciel ACDSee for PENTAX pour savoir comment retoucher et imprimer des images via un ordinateur.

7 Enregistrement et lecture du son

Ce chapitre explique comment enregistrer des fichiers ne comportant que du son ou ajouter du son (mémo vocal) à une image puis comment lire les messages vocaux.

8 Réglages

Ce chapitre explique comment régler les fonctions annexes de l'appareil.

9 Annexe

Cette section donne des solutions de dépannage et répertorie les accessoires optionnels.

1

2

3

4

5

6

7


8

9

Caractéristiques de l'appareil

En plus de la prise de vue classique, l'Optio W10 dispose de divers modes de prise de vue répondant à différentes situations. Ce chapitre vous explique comment profiter pleinement des principales caractéristiques de votre appareil.

N'ayez plus peur de l'eau !



Grâce à son excellente étanchéité, l'Optio W10 vous permet de prendre des photos en continu à une profondeur de 1,5 m pendant 30 minutes. Le mécanisme de verrouillage de la trappe de protection du logement de la batterie/carte est conçu pour la prise de vue sous-marine. (p.72)

- Vous permet de prendre des photos lorsque vous nagez avec un masque et un tuba.
- Vous permet de prendre des photos à la piscine, dans une rivière ou dans un lac.
- Vous permet de prendre des photos lors de vos activités à l'extérieur sans vous inquiéter de votre appareil. Un simple coup de chiffon humide et le tour est joué !

Fonctions avancées de prise de vue et d'enregistrement de séquences vidéo

L'Optio W10 dispose d'une fonction anti-bougé qui atténue les vibrations de l'appareil au cours de l'enregistrement de séquences vidéo. (p.111) Vous pouvez également prendre des photos en même temps que vous enregistrez une séquence vidéo. (p.106)

- Vous permet de conserver le cœur de l'action des événements sportifs sous forme de séquence vidéo ainsi que de conserver le cliché du point de la victoire.


Enregistrez du son avant et après la prise de vue !



Avec l'Optio W10, vous pouvez non seulement ajouter un mémo vocal à une image fixe mais si vous passez en mode mémo vocal, le son est également automatiquement enregistré jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur pour prendre la photo. Vous pouvez ainsi enregistrer 20 secondes de son au total, à savoir 10 secondes avant et 10 secondes après l'activation du déclencheur. (p.74)

- Vous permet de vous enregistrer : « Dites ouistiti ! » ou « Regardez l'objectif » seront « dans la boîte ».
- Vous permet d'enregistrer les acclamations de la foule lors des moments phares d'un événement sportif.


Ajoutez des cadres originaux à vos photos !



Grâce à l'Optio W10, vous pouvez ajouter, au moment de la prise de vue, un cadre original à la photo de votre chérubin ou de votre animal de compagnie par exemple. (p.67) Vous pouvez également ajouter ce cadre à une photo déjà prise. Ajustez la position du sujet de la photo ou réduisez ou agrandissez la taille de la photo en fonction de la taille et de la forme du cadre. Vous n'avez plus à vous inquiéter d'un mauvais centrage du sujet dans le cadre. (p.139)

- Vous permet d'ajouter un cadre décoratif à vos images.

Fonctions de capture et de lecture faciles d'accès !



La convivialité de l'Optio W10 est telle qu'il fonctionne simplement, à l'aide de quelques boutons. Il suffit de choisir l'icône correspondante pour sélectionner le mode de prise de vue (p.53) parfaitement adapté à la situation ou le mode lecture (p.113, p.131) doté de nombreuses fonctions de lecture et d'édition. Le guide apparaissant sur l'écran LCD permet de vérifier les fonctions disponibles pour chaque mode et indique comment les utiliser. (p.62)

- **Pour faire apparaître le guide, appuyez sur le bouton vert lorsque la palette des modes capture ou lecture est affichée. (p.62)**
- **Utilisez le mode vert pour prendre facilement des photos à l'aide des réglages standard. (p.64)**

Créez un calendrier d'images et de sons !

Avec l'Optio W10, vous pouvez afficher les images et fichiers son enregistrés par date (format calendrier). (p.115) Vous retrouvez ainsi rapidement l'image ou le fichier son que vous souhaitez lire.


De par ses dimensions, cet appareil vous accompagnera partout où vous irez !



Grâce à sa conception compacte et stylée, l'Optio W10 se glisse parfaitement dans une poche de votre sac ou trouve sa place autour de votre cou ; il sera toujours avec vous, tout comme votre téléphone portable. Il peut également servir de montre grâce à son mode horloge ! (p.178)

Profitez des fonctions de lecture et d'édition sans avoir recours à un ordinateur !

L'Optio W10 vous permet de lire et de modifier les images sans avoir à raccorder l'appareil à un ordinateur et à y transférer les images. L'appareil est tout ce dont vous avez besoin pour prendre des images fixes et des séquences vidéo et les modifier. (p.131) En outre, plus d'inquiétude quant à la suppression accidentelle d'images, puisque vous pouvez maintenant les récupérer ! (p.128)




- La vaste gamme des fonctions d'édition comprend notamment : redéfinition (p.131), recadrage (p.133), changement de couleur (p.136) et réglage de la luminosité (p.137).
- Vous pouvez corriger les yeux rouges d'un sujet lorsque l'image est affichée en mode lecture. (p.138)
- Vous pouvez diviser une séquence vidéo en deux, assembler deux séquences ou sélectionner l'image d'une séquence vidéo afin de l'enregistrer comme image fixe. (p.141)


Vérification du contenu de l'emballage




Appareil photo
Optio W10




Courroie
O-ST20 (*)



Logiciel (CD-ROM)
S-SW48




Câble USB
I-USB7 (*)



Câble AV
I-AVC7 (*)



Batterie lithium-ion
rechargeable D-LI8 (*)



Chargeur de batterie
D-BC8 (*)



Cordon d'alimentation secteur
D-CO2 (*)




Mode d'emploi
(c'est-à-dire le présent
manuel)


Les articles suivis d'un astérisque (*) sont également disponibles comme accessoires optionnels. Pour les autres accessoires optionnels, reportez-vous à "Accessoires optionnels" (p.185).

Descriptif de l'appareil


Vue avant



Vue arrière



Noms des éléments fonctionnels







Reportez-vous à "Compréhension des fonctions des boutons" (p.44 - p.47) pour connaître la fonction de chaque bouton.

Indications de l'écran

Affichage normal en mode capture d'images fixes

Des informations comme les conditions de prise de vue s'affichent.



- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Mode de prise de vue (p.53) | 8 | Capacité de stockage des images restante |
| 2 | Mode du flash (p.87) | 9 | Témoin de la batterie (p.24) |
| 3 | Mode prise de vues (p.76, p.77, p.78) | 10 | Mire de mise au point (p.40) |
| 4 | Mode centre (p.85) | 11 | Correction IL (p.82) |
| 5 | Icône de bougé de l'appareil (p.83) | 12 | Date et heure (p.38) |
| 6 | Icône du zoom numérique (p.80) | 13 | Réglage de l'heure monde (p.165) |
| 7 | État de la mémoire (p.34) | | |
-  : mémoire intégrée (sans carte)
 : carte mémoire SD
 : carte protégée en écriture

Affichage Histogramme + Info en mode capture d'images fixes



- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Partie lumineuse (clignotement rouge) | 6 | Qualité (p.91) |
| 2 | Partie sombre (clignotement jaune) | 7 | Balance blancs (p.92) |
| 3 | Vitesse d'obturation | 8 | Mesure AE (p.94) |
| 4 | Ouverture | 9 | Sensibilité (p.96) |
| 5 | Pixels enregistrés (p.89) | 10 | Histogramme (p.84) |


À propos des parties lumineuses et sombres

Lorsqu'une zone de la photo est tellement lumineuse qu'elle apparaît blanche, la zone indiquée émet un clignotement rouge en signe d'avertissement. De même, lorsqu'une zone est tellement sombre qu'elle apparaît noire, la zone indiquée émet un clignotement jaune.

Affichage plein écran en mode lecture d'images fixes

(L'ensemble des éléments d'affichage ne sont donnés qu'à titre explicatif.)

Des informations comme les conditions de prise de vue sont affichées. A1 à A11 n'apparaissent que lorsque [Affichage normal] ou [Histogramme + Info] est sélectionné. B1 à B10 n'apparaissent que lorsque [Histogramme + Info] est sélectionné. (p.118)



- | | |
|--|--|
| A1 Mode lecture (p.60) | A10 Guide du bouton de navigation |
| A2 Numéro de dossier (p.168) | A11 Icône de verrouillage des clés (p.64) |
| A3 Numéro de fichier | B1 Partie lumineuse (clignotement rouge) (p.19) |
| A4 Icône de protection (p.129) | B2 Pixels enregistrés (p.89) |
| A5 Icône de mémo vocal (p.157) | B3 Qualité (p.91) |
| A6 Témoin de la batterie (p.24) | B4 Balance blancs (p.92) |
| A7 Icône de volume (p.157) | B5 Mesure AE (p.94) |
| A8 État de la mémoire (p.34) | B6 Sensibilité (p.96) |
| <ul style="list-style-type: none"> : mémoire intégrée (sans carte) : carte mémoire SD : carte protégée en écriture | B7 Partie sombre (clignotement jaune) (p.19) |
| A9 Date et heure capturées(p.38) | B8 Vitesse d'obturation |
| | B9 Ouverture |
| | B10 Histogramme (p.84) |

En Affichage normal, A6 et A9 disparaissent si aucune opération n'est effectuée pendant deux secondes.

Guide des opérations

Un guide des boutons apparaît sur l'écran LCD en cours d'utilisation.

Les boutons sont représentés comme indiqué ci-dessous.


Bouton de navigation (▲)	▲
Bouton de navigation (▼)	▼
Bouton de navigation (◀)	◀
Bouton de navigation (▶)	▶
Bouton MENU	

Commande du zoom	
Bouton OK/DISPLAY	
Déclencheur	
Bouton vert/	

Préparation de l'appareil

Fixation de la courroie


Mettez en place la courroie (O-ST20) fournie avec l'appareil.



- 1** Glissez l'extrémité étroite de la courroie dans l'attache de la courroie.
- 2** Passez l'autre extrémité dans la boucle et tirez pour l'ajuster.

1

Préparation de l'appareil



Charge de la batterie

Utilisez le chargeur pour charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, suite à une longue période de non-utilisation, ou si le message [Piles épuisées] apparaît.


- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur le chargeur de batterie D-BC8.**
- 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur.**
- 3 Placez la batterie dans le chargeur de manière à ce que le logo PENTAX soit visible.**
Le témoin de charge est rouge pendant la charge ; il passe au vert lorsque la batterie est chargée.
- 4 Une fois la charge terminée, retirez la batterie du chargeur.**



- Le temps nécessaire à une charge complète est d'environ 100 minutes maximum. La plage de température ambiante pour une charge correcte de la batterie est comprise entre 0 et 40 °C. (Le temps de charge peut varier en fonction de la température ambiante et des conditions de charge.)
- La batterie atteint la fin de sa durée de vie lorsqu'elle commence à se décharger peu de temps après la charge. Remplacez-la par une nouvelle batterie.



- Le chargeur ne doit pas servir à recharger des batteries autres que les batteries lithium-ion rechargeables D-Li8 sous peine de surchauffe ou de détérioration.
- La batterie peut être défectueuse si le témoin de charge ne s'allume pas alors que la batterie est placée correctement. Remplacez-la par une nouvelle batterie.



Installation de la batterie

Utilisez la batterie fournie avec l'appareil. Chargez-la avant de l'utiliser pour la première fois.

- 1 Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie/carte.**
Appuyez sur le levier de verrouillage de la trappe de protection du logement de la batterie dans le sens ①, faites glisser la trappe dans le sens ② puis soulevez-la dans le sens ③.
- 2 Utilisez la partie latérale de la batterie pour comprimer le levier de verrouillage dans le sens ④ puis introduisez la batterie, le logo PENTAX pointé vers l'objectif.**
Enfoncez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée à sa place.
- 3 Fermez la trappe de protection du logement de la batterie/carte.**
Appuyez sur le levier de verrouillage de la trappe de protection du logement de la batterie dans le sens opposé à ①, jusqu'à ce que la partie rouge située sous le levier ne soit plus visible.

Retrait de la batterie

- 1 Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie/carte.**
- 2 Pour retirer la batterie, appuyez avec un doigt sur le levier de verrouillage dans le sens ④.**
La batterie est éjectée ; retirez-la de l'appareil.



N'appliquez pas une pression trop forte sur l'avant ou l'arrière de l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture de la trappe de protection du logement de la batterie/carte sous peine de déplacer le joint de protection contre les projections d'eau. Si le joint n'est pas correctement positionné, cela risque de compromettre l'étanchéité de l'appareil.



- Cet appareil utilise une batterie rechargeable lithium-ion D-Li8. L'utilisation de toute autre type de batterie risque d'endommager l'appareil et de provoquer un dysfonctionnement.
- Veillez à introduire correctement la batterie. Une mauvaise orientation peut provoquer un dysfonctionnement.
- Ne tentez pas d'extraire la batterie alors que l'appareil est sous tension.
- En cas d'inactivité prolongée de l'appareil, retirez la batterie.
- Si la batterie est retirée pendant une longue période, il est possible que la date et l'heure reprennent leur valeur par défaut.
- Attendez que l'appareil soit totalement sec avant de changer la batterie. Évitez de changer la batterie lorsque l'appareil est susceptible d'être mouillé ou sali et veillez à ce que vos mains soient sèches.

• **Capacité de stockage des images, durée d'enregistrement d'une séquence vidéo, durée d'enregistrement du son et durée de lecture (à 23°C avec écran LCD allumé et batterie entièrement chargée)**

Capacité de stockage image ^{*1} (flash utilisé pour 50 % des prises de vue)	Durée d'enregistrement d'une séquence vidéo ^{*2}	Durée d'enregistrement du son ^{*2}	Durée de lecture ^{*2}
240 images	80 min	240 min	240 min

*1 : La capacité d'enregistrement est le nombre approximatif de prises de vue effectuées lors des tests de conformité CIPA (écran LCD allumé, flash utilisé pour 50 % des prises de vue et 23 °C). La performance réelle peut varier en fonction des conditions de fonctionnement.





*2 : Selon le résultat des tests effectués en interne.



- En règle générale, les performances de la batterie peuvent s'amenuiser temporairement lorsque la température baisse.
- Veillez à emporter une batterie de rechange lorsque vous voyagez à l'étranger, dans un pays froid ou encore si vous avez l'intention de prendre de nombreuses photos.

• **Témoin d'usure**

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie à l'aide du témoin  sur l'écran LCD.

Affichage de l'écran	État de la batterie
 (vert)	Niveau de charge suffisant.
 (vert)	Batterie en cours de décharge.
 (jaune)	Décharge avancée de la batterie.
 (rouge)	Batterie faible.
[Piles épuisées]	L'appareil s'arrête après l'affichage de ce message.

● Recyclage des batteries




Ce symbole indique que la batterie est recyclable.
Recouvrez les bornes de ruban isolant et portez la batterie dans un magasin qui affiche ce symbole.

Li-ion

Charge de la batterie à l'étranger

Le chargeur fourni avec l'appareil est conçu pour passer automatiquement à la tension (100-240 V) et à la fréquence (50 Hz, 60 Hz) fournies dans le pays où il est utilisé.

Cependant, les formes de prise femelle diffèrent d'un pays à l'autre. Avant tout déplacement à l'étranger, il est conseillé de vérifier la forme de prise femelle en vigueur dans le pays de destination (voir "Principaux types de prise femelle dans les principaux pays du monde" (p.26)) et d'emporter l'adaptateur correspondant. La forme de prise femelle n'affecte pas la méthode de charge.



- L'utilisation d'un transformateur ordinaire peut entraîner un fonctionnement défectueux.
- Débranchez l'adaptateur de la prise secteur lorsque le chargeur n'est pas utilisé.


Type	A	B	BF	C	S
Forme					
Prise adaptateur	-				

Principaux types de prise femelle dans les principaux pays du monde

1

Préparation de l'appareil

		A	B	BF	C	S
Amérique du Nord	États-Unis, Canada	✓				
Europe, ex-Union soviétique	Islande, Irlande, Italie, Ukraine, Autriche, Pays-Bas, Kazakhstan, Grèce, Suède, Danemark, Allemagne, Norvège, Hongrie, Finlande, France, Biélorussie, Belgique, Roumanie, Russie				✓	
	Royaume-Uni		✓	✓		
	Espagne	✓			✓	
	Suisse, Pologne, Portugal		✓		✓	
Asie	Taiwan, Japon	✓				
	Sri Lanka, Maldives		✓			
	Népal, Bangladesh, Mongolie				✓	
	Vietnam	✓			✓	
	Inde, Indonésie, Pakistan, Macao		✓		✓	
	Thaïlande	✓		✓	✓	
	Corée	✓	✓		✓	
	Philippines	✓			✓	✓
	Singapour, Hong Kong		✓	✓		
	Chine	✓	✓	✓	✓	✓
Malaisie		✓	✓	✓		
Océanie	Australie, Tonga, Nouvelle-Zélande, Fidji					✓
	Guam	✓				
	Tahiti				✓	
Amérique centrale et du Sud	Colombie, Jamaïque, Haïti, Panama, Bahamas, Puerto Rico, Venezuela, Mexique	✓				
	Bésil, Pérou	✓			✓	
	Chili		✓		✓	
	Argentine			✓	✓	✓
Moyen-Orient	Israël, Iran				✓	
	Koweït		✓		✓	
	Jordanie		✓	✓		
Afrique	Îles Canaries, Guinée, Mozambique, Maroc				✓	
	Kenya, Afrique du Sud		✓		✓	
	Algérie	✓	✓	✓		
	Égypte		✓	✓	✓	
	Zambie, Tanzanie		✓	✓		



Utilisation de l'adaptateur secteur

Il est recommandé d'utiliser le kit d'adaptateur secteur K-AC8 (en option) en cas d'utilisation prolongée de l'appareil ou de la connexion de celui-ci à un ordinateur.

- 1** Veillez à ce que l'appareil soit hors tension puis ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie/carte.
- 2** Connectez la borne DC de l'adaptateur secteur au port d'entrée DC de l'appareil, le symbole ▲ étant dirigé vers l'écran LCD.
- 3** Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- 4** Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur.




- Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de brancher ou de débrancher l'adaptateur secteur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation secteur et le cordon d'alimentation reliant l'adaptateur secteur à l'appareil soient correctement raccordés. Si l'un des deux se débranche lors de l'enregistrement des données sur la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée, les données risquent d'être perdues.
- Utilisez l'adaptateur secteur avec soin afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Veillez à lire "POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITÉ DE VOTRE APPAREIL" (p.1) avant utilisation de l'adaptateur.
- Avant toute utilisation du kit d'adaptateur secteur K-AC8, il est impératif de lire son mode d'emploi.
- La connexion de l'adaptateur secteur à l'appareil ne permet pas de charger la batterie placée à l'intérieur de l'appareil.
- N'appliquez pas une pression trop forte sur l'avant ou l'arrière de l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture de la trappe de protection du logement de la batterie/carte sous peine de déplacer le joint de protection contre les projections d'eau. Si le joint n'est pas correctement positionné, cela risque de compromettre l'étanchéité de l'appareil.

Installation de la carte mémoire SD

1

Préparation de l'appareil

Levier de verrouillage de la trappe de protection du logement de la batterie



L'appareil utilise une carte mémoire SD. Les images capturées et les fichiers sont enregistrés sur cette carte si elle est insérée dans l'appareil. Ces données sont enregistrées dans la mémoire intégrée si aucune carte n'est insérée. (p.34)



- **Assurez-vous d'utiliser cet appareil pour formater une carte mémoire SD non utilisée ou ayant servi sur un autre appareil. Reportez-vous à "Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée" (p.158) pour connaître les consignes de formatage.**
- Veillez à ce que l'appareil photo soit hors tension avant d'introduire ou de retirer la carte mémoire SD.
- Attendez que l'appareil soit totalement sec avant de changer la carte mémoire SD. Évitez de changer la carte lorsque l'appareil est susceptible d'être mouillé ou sali et veillez à ce que vos mains soient sèches.
- N'appliquez pas une pression trop forte sur l'avant ou l'arrière de l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture de la trappe de protection du logement de la batterie/carte sous peine de déplacer le joint de protection contre les projections d'eau. Si le joint n'est pas correctement positionné, cela risque de compromettre l'étanchéité de l'appareil.



- La capacité de stockage en images fixes varie en fonction de la capacité de la carte mémoire SD, du nombre de pixels enregistrés sélectionné ainsi que du niveau de qualité. (p.31)
- Le témoin de mise sous tension clignote lors de la lecture de la carte mémoire SD (enregistrement ou lecture des données en cours).

Sauvegarde des données


En cas de dysfonctionnement, il vous sera peut-être impossible d'accéder aux données stockées dans la mémoire intégrée de l'appareil. Utilisez un ordinateur ou autre dispositif pour sauvegarder les données importantes sur un autre support.

- 1 Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie/carte.**
Appuyez sur le levier de verrouillage de la trappe de protection du logement de la batterie dans le sens ①, faites glisser la trappe dans le sens ② puis soulevez-la dans le sens ③.
- 2 Insérez la carte mémoire SD dans le logement prévu à cet effet de sorte que l'étiquette soit dirigée vers l'écran LCD.**
Enfoncez la carte jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Si la carte n'est pas insérée comme il se doit, les images et le son peuvent ne pas être correctement enregistrés.
- 3 Fermez la trappe de protection du logement de la batterie/carte.**
Appuyez sur le levier de verrouillage de la trappe de protection du logement de la batterie dans le sens opposé à ①, jusqu'à ce que la partie rouge située sous le levier ne soit plus visible.

Retrait de la carte mémoire SD

- 1 Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie/carte.**
- 2 Enfoncez la carte dans son logement pour l'éjecter.**
Retirez la carte.

Précautions d'utilisation d'une carte mémoire SD

- La carte mémoire SD est dotée d'un commutateur écriture-protection. Placez le commutateur en position [VERROUILLAGE] pour protéger les données existantes en empêchant l'enregistrement de nouvelles données, la suppression des données existantes ou le formatage de la carte.
 Une illustration d'une carte mémoire SD avec un commutateur de verrouillage à l'extrémité inférieure. Une flèche pointe vers le bas, indiquant la position de verrouillage. Le texte "SD" est visible sur la carte.
Commutateur écriture-protection
- Une carte mémoire SD pouvant être très chaude immédiatement après utilisation de l'appareil, retirez-la avec précaution.
- Ne tentez pas de retirer la carte mémoire SD ou de mettre l'appareil hors tension pendant la sauvegarde des données, la lecture d'images ou de fichiers son, ou lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB : des données pourraient être perdues ou la carte endommagée.
- Ne déformez pas la carte mémoire SD et évitez-lui tout choc important. Veillez à ce qu'elle n'entre pas en contact avec de l'eau et à ce qu'elle ne soit pas soumise à des températures élevées.
- Ne retirez pas la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable.
- Il existe un risque de suppression des données contenues dans la carte mémoire SD dans les cas de figure suivants. En aucun cas, PENTAX ne saurait être tenu responsable de la suppression des données.
 - (1) mauvaise manipulation de la carte mémoire SD.
 - (2) carte mémoire SD placée à proximité d'éléments susceptibles de générer de l'électricité statique ou des interférences électriques.
 - (3) non-utilisation prolongée de la carte.
 - (4) carte éjectée ou batterie extraite de l'appareil lors de l'enregistrement ou de la lecture de données.
- La carte mémoire SD a une durée de vie limitée. Les données sauvegardées peuvent être endommagées si la carte reste inutilisée pendant trop longtemps. Assurez-vous d'effectuer régulièrement les sauvegardes nécessaires sur un ordinateur.
- Évitez d'utiliser ou de ranger la carte à proximité d'éléments générateurs d'électricité statique ou d'interférence électrique.
- Évitez d'utiliser ou de stocker la carte dans des endroits sujets à des variations de température brutales ou à la condensation, et veillez à ne pas la laisser exposée en plein soleil.
- Si vous utilisez une carte mémoire SD à faible débit, il se peut que l'enregistrement s'arrête lorsque vous prenez des séquences vidéo, même s'il reste suffisamment d'espace mémoire, ou que les prises de vue et la lecture nécessitent plus de temps.
- Pour toute information relative aux cartes mémoire SD compatibles, visitez le site Internet de PENTAX ou contactez le centre de réparation PENTAX le plus proche.

Pixels enregistrés et niveau de qualité des images fixes

Sélectionnez le nombre de pixels (taille) et le niveau de qualité (taux de compression des données) des images fixes en fonction de ce que vous souhaitez faire des photos que vous avez prises.


Un niveau de qualité élevé et un grand nombre de pixels enregistrés améliorent le rendu des images, mais le volume de données limite alors le nombre total de photos à prendre (stockées dans la mémoire intégrée de l'appareil ou sur la carte mémoire SD).

La qualité des photos prises ou des images imprimées dépend également du niveau de qualité, de la correction d'exposition, de la résolution de l'imprimante et de plusieurs autres facteurs. Vous n'avez donc pas besoin de sélectionner un nombre de pixels supérieur à celui requis. À titre indicatif, **2M** (1600×1200) est suffisant pour des impressions au format carte postale. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les réglages appropriés en fonction de l'usage.

● Sélection du nombre de pixels enregistrés en fonction de l'usage

Pixels enregistrés	Utilisation	
6M 2816×2112	↑ Plus net	Pour l'impression de photos haute qualité ou d'images au format A4, ou l'édition d'images sur un PC.
5M 2560×1920		
4M 2304×1728		Pour des impressions au format carte postale.
3M 2048×1536		
2M 1600×1200		
1280 1280× 960		
1024 1024× 768		
640 640× 480		

Le réglage par défaut est **6M** (2816×2112).

- **1280** (1280×960) n'est disponible qu'en mode .

● Sélection du niveau de qualité en fonction de l'usage

★★★	Excellent	Taux de compression le plus faible. Adapté pour l'impression de photos.
★★	Très bon	Taux de compression standard. Convient à la visualisation de l'image sur un écran d'ordinateur.
★	Bon	Taux de compression le plus élevé, convient à l'envoi de messages électroniques ou pour la publication sur des sites Web.

Le réglage par défaut est ★★ (très bon).


Sélectionnez le nombre de pixels enregistrés et le niveau de qualité qui conviennent aux images fixes dans le menu [Mode Enregistré].

Sélection des pixels enregistrés ☞p.89

Sélection du niveau de qualité ☞p.91

● Pixels enregistrés, niveau de qualité et capacité de stockage des images (nombre approximatif de photos)

		★★★ (excellent)		★★ (très bon)		★ (bon)	
		Mémoire intégrée	128 Mo	Mémoire intégrée	128 Mo	Mémoire intégrée	128 Mo
6M	2816×2112	3 images	41 images	7 images	83 images	10 images	124 images
5M	2560×1920	4 images	49 images	8 images	95 images	11 images	137 images
4M	2304×1728	5 images	62 images	10 images	124 images	15 images	178 images
3M	2048×1536	6 images	77 images	13 images	153 images	19 images	223 images
2M	1600×1200	10 images	124 images	17 images	206 images	26 images	301 images
1280	1280× 960	13 images	153 images	23 images	270 images	32 images	373 images
1024	1024× 768	21 images	244 images	35 images	412 images	45 images	522 images
640	640× 480	42 images	489 images	61 images	712 images	84 images	979 images

- Les chiffres susmentionnés peuvent varier en fonction du sujet, des conditions, du mode de prise de vue, de la carte mémoire SD, etc.
- 1280 (1280×960) n'est disponible qu'en mode .

Pixels enregistrés, niveau de qualité et cadence d'image des séquences vidéo

Sélectionnez les pixels enregistrés, le niveau de qualité et la cadence d'image (nombre d'images par seconde) selon l'utilisation que vous souhaitez faire des séquences vidéo enregistrées.

Plus le nombre de pixels enregistrés et le niveau de qualité sont élevés, plus les détails de l'image sont nets mais plus le fichier est lourd.

Plus le nombre d'images par seconde est élevé, meilleure est la qualité de la séquence vidéo mais plus le fichier est lourd.

Sélectionnez dans [Vidéo], menu [Mode Enregistré], le nombre de pixels enregistrés, le niveau de qualité et la cadence d'image qui conviennent.

Sélection des pixels enregistrés ☞p.89

Sélection du niveau de qualité des séquences vidéo ☞p.108

Sélection de la cadence d'image ☞p.109

● Sélection du nombre de pixels enregistrés en fonction de l'usage

640 (640×480)	Convient à la visualisation de l'image sur un écran de téléviseur ou d'ordinateur.
320 (320×240)	Convient à l'envoi de messages électroniques ou pour la publication sur des sites Web.

Le réglage par défaut est **640** (640×480).

● Sélection du niveau de qualité en fonction de l'usage

★★★	Excellent	↑ ↓	Images plus nettes
★★	Très bon		Images ayant plus de grain
★	Bon		

Le réglage par défaut est ★★★ (Excellent).

● Sélection de la cadence d'image en fonction de l'usage

30 im./s	Produit des séquences vidéo d'excellente qualité mais réduit la durée d'enregistrement totale.
15 im./s	Augmente la durée d'enregistrement totale puisque la taille du fichier est moins importante.

Le réglage par défaut est 30 im/s (images par seconde).

● Pixels enregistrés, niveau de qualité, cadence d'image et temps d'enregistrement (temps d'enregistrement approximatif)


		30 im./s		15 im./s		Son	
		Mémoire intégrée	128 Mo	Mémoire intégrée	128 Mo	Mémoire intégrée	128 Mo
640 640×480	★★★	10 s	1 min 56 s	19 s	3 min 50 s	8 min 22 s	1 h 36 min 59 s
	★★	13 s	2 min 36 s	26 s	5 min 1 s		
	★	20 s	3 min 57 s	39 s	7 min 40 s		
320 320×240	★★★	16 s	3 min 6 s	30 s	5 min 55 s		
	★★	21 s	4 min 12 s	42 s	8 min 9 s		
	★	30 s	5 min 55 s	1 min 1 s	11 min 51 s		

- Les chiffres susmentionnés reposent sur une utilisation standard de l'appareil définie par PENTAX et peuvent varier selon le sujet, les conditions de prise de vue et le type de carte mémoire SD utilisé.

Mise sous/hors tension de l'appareil

1

Préparation de l'appareil



1 **Pressez l'interrupteur général.**

L'appareil s'allume, de même que le témoin de mise sous tension.

Si l'écran des réglages initiaux ou du réglage de la date apparaît lors de la mise sous tension de l'appareil, procédez comme indiqué à p.36 pour régler la langue d'affichage et/ou la date et l'heure.

2 **Pressez de nouveau l'interrupteur général.**

L'appareil s'éteint, de même que le témoin de mise sous tension.

Opérations de prise de vue p.63


Vérification de la carte mémoire

La carte mémoire est automatiquement vérifiée à la mise sous tension de l'appareil. apparaît sur l'écran LCD si aucune carte mémoire SD n'est présente dans l'appareil. Dans ce cas, les images et fichiers son sont enregistrés dans la mémoire intégrée.

apparaît au lieu de si le commutateur écriture-protection de la carte mémoire SD est en position verrouillée, auquel cas il est impossible d'enregistrer images et son.


État de la mémoire





Mode lecture seule

Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez directement lire une image ou un fichier son, sans prendre d'autres photos.


Une pression sur le déclencheur ne permet pas de basculer en mode .

1 Appuyez en même temps sur l'interrupteur général et sur le bouton .

L'appareil s'allume en mode lecture seule.



Pour passer du mode lecture seule au mode , mettez l'appareil hors tension et rallumez-le.


Lecture des images fixes  p.42

Réglages initiaux

1

Préparation de l'appareil

Réglez la langue, l'heure et la date avant d'effectuer les premières photos.



L'écran des réglages initiaux apparaît lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. Suivez les instructions de la section "Réglage de la langue d'affichage" ci-dessous pour sélectionner la langue et de la section "Réglage de la date et de l'heure" (p.38) pour mettre l'heure et la date à jour. Lorsque l'écran du réglage de la date apparaît, reportez-vous à "Réglage de la date et de l'heure" (p.38).

Vous pouvez modifier la langue, la date et l'heure. Reportez-vous aux instructions figurant aux pages suivantes.


- Pour changer la langue, suivez les étapes de la section "Changement de la langue d'affichage" (p.167).
- Pour changer la date et l'heure, suivez les étapes de la section "Changement de la date et de l'heure" (p.159).

Réglage de la langue d'affichage

1 Appuyez sur le bouton de navigation (►).

L'écran Language/言語 apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner la langue d'affichage.



3 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran des réglages initiaux apparaît dans la langue sélectionnée. Si les réglages de [Ma ville] et de l'horaire d'été sont tels que souhaités, appuyez à nouveau sur le bouton **OK** pour faire apparaître l'écran [Réglage date]. Passez à "Réglage de la date et de l'heure" (p.38). Passez à l'étape 4 de "Réglage de Ma ville et d'Horaire d'été" si les réglages souhaités n'apparaissent pas.



Horaire d'été

Si par accident vous sélectionnez une autre langue puis passez à l'opération suivante, procédez comme suit pour régler à nouveau la langue souhaitée.

● Lorsqu'une autre langue a été sélectionnée par inadvertance

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- 2 Sélectionnez la langue à l'aide du bouton de navigation (▲▼◀▶) puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran des réglages initiaux apparaît dans la langue sélectionnée.

● Lorsque l'écran suivant l'étape 3 apparaît dans une autre langue

- 1 Appuyez sur le bouton OK
- 2 Appuyez sur le bouton MENU
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- 4 Sélectionnez [Language/言語] à l'aide du bouton de navigation (▼▲).
- 5 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).
L'écran Language/言語 apparaît.
- 6 Sélectionnez la langue à l'aide du bouton de navigation (▲▼◀▶).
- 7 Appuyez sur le bouton OK

Le menu [X Réglages] apparaît dans la langue sélectionnée.

L'appareil revient à la langue souhaitée. Pour les consignes de réglage de Ma ville, Date et Heure, reportez-vous aux pages ci-après.

- Pour modifier Ma ville, suivez les instructions de "Réglage de l'heure monde." (p.165).
- Pour changer la date et l'heure, suivez les étapes de "Changement de la date et de l'heure" (p.159).



Réglage de Ma ville et d'Horaire d'été

- 4 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
Le cadre se déplace sur [Ma ville].
- 5 **Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Ma ville apparaît.
- 6 **Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour choisir la ville.**
- 7 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
Le cadre se déplace sur [Hor. Été].
- 8 **Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 9 **Appuyez sur le bouton OK**
L'écran des réglages initiaux apparaît.
- 10 **Appuyez sur le bouton OK**
L'écran de réglage de la date apparaît, suite à quoi vous réglez la date et l'heure.

Réglage de la date et de l'heure


Réglez la date et l'heure ainsi que le format d'affichage.

- 1 **Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Le cadre se déplace sur [jj/mm/aa].
- 2 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le format d'affichage de la date et de l'heure.**
- 3 **Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Le cadre se déplace sur [24h].
- 4 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [24h] (affichage 24 heures) ou [12h] (affichage 12 heures).**
- 5 **Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Le cadre revient sur [Format date].



6 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [Date].



7 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).


Le cadre se déplace sur le mois.

8 Modifiez le mois à l'aide du bouton de navigation (▲▼)

Modifiez de la même façon le jour et l'année.

Ensuite, modifiez l'heure.

Si [12h] a été sélectionné à l'étape 4, le paramètre bascule respectivement sur AM ou PM en fonction de l'heure.



9 Pressez le bouton OK

Le réglage est effectué et l'appareil revient au mode capture.

Vous pouvez modifier la langue, la date, l'heure, Ma ville et Hor. Été. Reportez-vous aux instructions figurant aux pages suivantes.

- Pour changer la langue, suivez les étapes de la section "Changement de la langue d'affichage" (☞p.167).
- Pour changer la date et l'heure, suivez les étapes de la section "Changement de la date et de l'heure" (☞p.159).
- Pour modifier la ville ou activer ou désactiver Hor. Été, suivez les instructions de la section "Réglage de l'heure monde." (☞p.165).




Lorsque l'écran des réglages initiaux ou du réglage de la date s'affiche, il est possible d'annuler cette étape et de passer en mode capture en appuyant sur le bouton **MENU**. En procédant ainsi, l'écran des réglages initiaux réapparaît lors de la mise sous tension suivante de l'appareil.



Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK** à l'étape 9, l'horloge de l'appareil est réinitialisée à 00 seconde. Pour régler l'heure exacte, appuyez sur le bouton **OK** lorsque le bip (à la télévision, à la radio, etc.) atteint 00 seconde.

Le format de sortie vidéo est défini en fonction du format du pays ou de la région sélectionné dans [Language/言語] sur l'écran des réglages initiaux. Ce réglage peut être modifié. (p.170)

Prise de vue images fixes



Vous trouverez ci-dessous la procédure standard pour prendre des images fixes, puisque le flash se déclenche automatiquement en fonction des conditions de luminosité.

1 **Pressez l'interrupteur général.**

L'appareil est sous tension et prêt à prendre des images fixes. Dans ce manuel, il s'agit du mode capture d'images fixes.

2 **Confirmez le sujet et les paramètres de la prise de vue sur l'écran LCD.**

La mire au centre de l'écran LCD correspond à la zone de mise au point automatique. Il est possible de modifier la zone capturée en pressant la commande du zoom/▲▲▲/▲ vers la droite ou la gauche.

▲ : agrandit la taille du sujet.

▲▲▲ : élargit la zone capturée par l'appareil.

3 **Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.

4 **Appuyez sur le déclencheur à fond.**

La photo est prise.

L'image s'affiche sur l'écran LCD pendant une seconde (affichage immédiat) et est sauvegardée sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée. (p.41)



Mire de mise au point



Appuyez sur le bouton vert pour basculer en mode vert et laissez l'appareil régler automatiquement toutes les fonctions de prise de vue. Le mode vert est le moyen le plus simple d'obtenir de belles photos. (p.64)

Utilisation du déclencheur

Le déclencheur fonctionne en deux temps, comme décrit ci-dessous.

Pression à mi-course

La mise au point et l'exposition sont verrouillées lorsque le déclencheur est pressé à mi-course. La mire de mise au point verte s'allume sur l'écran LCD lorsque le déclencheur est pressé à mi-course et si la mise au point est correcte. Dans le cas contraire, la mire est rouge.

Pression à fond

Appuyez sur le déclencheur complètement pour prendre la photo.


[Mauvaises conditions de mise au point]

L'appareil ne peut pas réaliser de mise au point dans les conditions suivantes. Dans ce cas, verrouillez la mise au point sur un objectif à la même distance que le sujet (en pressant le déclencheur à mi-course), puis cadrez l'appareil sur votre sujet et appuyez sur le déclencheur à fond.

- Objets faiblement contrastés tels qu'un ciel bleu ou un mur blanc comme arrière-plan
- Endroits ou objets sombres, ou conditions nuisant à la réflexion de la lumière
- Lignes horizontales ou motifs élaborés
- Objets en mouvement
- Présence d'un objet de premier plan et d'un objet d'arrière-plan dans le même cliché
- Intense réflexion de lumière ou contre-jour (arrière-plan très lumineux)


Affichage immédiat

L'image apparaît sur l'écran LCD pendant une seconde (affichage immédiat) immédiatement après avoir été capturée. Il est possible de modifier le délai de l'affichage immédiat. (p.99)

Vous pouvez supprimer l'image pendant l'affichage immédiat en appuyant sur le bouton .

Démarrage rapide

Lecture des images fixes



Lecture des images

- 1 Appuyez sur le bouton ▶ après avoir pris une photo.**


L'image apparaît sur l'écran LCD. Dans ce manuel, il s'agit du mode ▶ (mode lecture). L'affichage d'une seule image dans son intégralité en mode ▶ (réglage par défaut du mode ▶) est appelé affichage image par image. En mode ▶, appuyez à nouveau sur le bouton ▶ ou enfoncez le déclencheur à mi-course pour basculer en mode 📷.

Numéro de fichier



Lecture de l'image précédente ou suivante

- 1 Appuyez sur le bouton ▶ après avoir pris une photo.**
L'image apparaît sur l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (◀▶).**
L'image précédente ou suivante apparaît.



Rotation de l'image affichée

- 1 Appuyez sur le bouton après avoir pris une photo.**

L'image apparaît sur l'écran LCD.

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation ().**


La palette du mode lecture apparaît.

- 3 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner (Rotation d'image) puis appuyez sur le bouton OK.**

Apparaît l'écran de sélection de la rotation (0°, 90° à droite, 90° à gauche ou 180°).

- 4 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner le sens de rotation puis appuyez sur le bouton OK.**

L'image retournée apparaît.




- Les séquences vidéo ne peuvent être retournées.
- Les images protégées peuvent être retournées mais ne peuvent pas être enregistrées dans cet état.

Suppression de l'image affichée









L'image étant affichée, appuyez sur le bouton pour faire apparaître l'écran de suppression.


Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Supprimer] puis appuyez sur le bouton OK. (p.123)

















Mode




- ① **Interrupteur général**
Met l'appareil hors tension. (p.34)
- ② **Déclencheur**
Fait la mise au point sur le sujet lorsqu'il est enfoncé à mi-course en mode capture d'images fixes. (Sauf en modes ▲, **PF** et **MF**) (p.40)
Capture l'image fixe lorsqu'il est enfoncé à fond. (p.40)
Permet de démarrer et d'arrêter l'enregistrement de la séquence vidéo en mode .
(p.105)
Permet de démarrer et d'arrêter l'enregistrement de fichier son en mode . (p.153)
- ③ **Bouton vert**
Bascule en mode vert. (p.64)
Appelle le menu attribué. (p.58)
Affiche une explication concernant la fonction sélectionnée sur la palette du mode capture. (p.62)
Prend une image fixe pendant l'enregistrement de séquences vidéo. (p.106)
- ④ **Commande//// du zoom**
Modifie la zone capturée. (p.80)
- ⑤ **Bouton **
Bascule en mode . (p.113)

- ⑥ **Bouton de navigation**
- (▲) : modifie le mode prise de vues. (p.76, p.77, p.78)
 - (▼) : affiche la palette du mode capture. (p.53)
 - (◀) : change le mode de flash. (p.87)
 - (▶) : change le mode centre. (p.85)
 - (▲▼) : règle **MF** en mode **MF**. (p.86)
- ⑦ **Bouton OK/DISPLAY**
Modifie les informations affichées sur l'écran LCD. (p.83)
- ⑧ **Bouton MENU**
Affiche le menu [ Mode Enregister]. (p.48)



Mode

- ① **Interrupteur général**
Met l'appareil hors tension. (p.34)
- ② **Déclencheur**
Bascule en mode . (p.113)
- ③ **Bouton vert/ **
Passe de l'affichage image par image à l'écran de suppression. (p.123)
Passe de l'affichage neuf images à l'écran de sélection et suppression (Sélect. & suppr.). (p.125)
Affiche un guide de la fonction sélectionnée sur la palette du mode lecture. (p.62)
Passe de l'écran d'affichage par dossier à celui du calendrier. (p.115)
Passe de l'écran d'affichage calendaire à celui par dossier. (p.115)
- ④ **Commande du zoom/ / **
Appuyez sur  pendant l'affichage image par image pour passer à l'affichage neuf images. Revient à l'affichage précédent lorsque l'on appuie sur . (p.114)
Agrandit l'image lorsque l'on appuie sur  au cours de l'affichage image par image. Revient à l'affichage précédent lorsque l'on appuie sur . (p.116)
Appuyez sur  pendant l'affichage neuf images pour passer à l'écran d'affichage par dossier ou calendaire. (p.115)
Appuyez sur  pendant l'affichage par dossier pour passer à l'affichage neuf images du dossier sélectionné. (p.115)
Appuyez sur  pendant l'affichage calendaire pour passer à l'affichage neuf images de la date sélectionnée. (p.115)
Peut servir à régler le volume au cours de la lecture d'une séquence vidéo ou d'un fichier son. (p.121, p.155)

- ⑤ **Bouton **
 Bascule en mode . (p.113)
- ⑥ **Bouton de navigation**
- (▲) : Permet de lire et de mettre en pause une séquence vidéo ou un fichier son. (p.121, p.155)
 - (▼) : Affiche la palette du mode lecture. (p.61)
 Arrête la lecture d'une séquence vidéo ou d'un fichier son. (p.121, p.155)
 - (◀▶) : Affiche l'image et le fichier son précédent ou suivant au cours de l'affichage image par image. (p.42)
 Vue suivante, vue précédente et recul d'une séquence vidéo pendant la lecture. (p.121)
 Avance rapide, retour et accès à l'index pendant la lecture du fichier son. (p.155)
 - (▲▼◀▶) : Déplace la zone d'affichage pendant la lecture zoom. (p.116)
 Sélectionne une image en affichage neuf images, un dossier en affichage par dossier et une date en affichage calendrier. (p.114, p.115)
 Déplace l'image lorsque la fonction Compos. Cadre créa. est utilisée. (p.139)
- ⑦ **Bouton OK/DISPLAY**
 Modifie les informations affichées sur l'écran LCD. (p.118)
 Revient à l'affichage image par image à partir de la lecture zoom ou de l'affichage neuf images. (p.114, p.116)
 Bascule en affichage neuf images du dossier sélectionné au cours de l'affichage par dossier. (p.115)
 Bascule en affichage image par image de la date sélectionnée en affichage calendrier. (p.115)
- ⑧ **Bouton MENU**
 Affiche le menu [ Réglages] au cours de l'affichage image par image. (p.48)
 Revient à l'affichage image par image au cours de l'affichage de la palette du mode lecture. (p.60)
 Retour à l'affichage image par image à partir de la lecture zoom ou de l'affichage neuf images. (p.114)
 Bascule en affichage neuf images du dossier sélectionné au cours de l'affichage par dossier. (p.115)
 Passe à l'affichage neuf images de la date sélectionnée au cours de l'affichage calendrier. (p.115)

Réglage des fonctions de l'appareil


Pour modifier les réglages de l'appareil, appuyez sur le bouton **MENU** de manière à faire apparaître les menus [**Mode Enregistrtr**] ou [**Réglages**]. Les menus permettant de lire et d'éditer les images et fichiers son sont affichés à partir de la palette du mode lecture.

Réglage à l'aide des menus

En mode **Mode Enregistrtr**, appuyez sur le bouton **MENU** de manière à faire apparaître le menu [**Mode Enregistrtr**]. En mode **Mode Lecture**, appuyez sur le bouton **MENU** de manière à faire apparaître le menu [**Réglages**].


Au cours de l'enregistrement

Au cours de la lecture



MENU

MENU



SHUTTER

MENU, OK ou [Play]

Déclencheur pressé à mi-course

Le réglage est terminé et l'appareil revient en mode **Mode Enregistrtr**.



Le réglage est terminé et l'appareil revient en mode **Mode Lecture**.




Ex.) Permet de régler le [Niveau qualité] à partir du menu [Mode Enregistrer].

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode [Mode Enregistrer].

Le menu [Mode Enregistrer] apparaît.


2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [Pixels enreg].



3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).


Le cadre se déplace sur [Niveau qualité].



4 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Un menu déroulant apparaît avec les paramètres menu pouvant être sélectionnés.

Le menu déroulant affiche seulement les paramètres qui peuvent être sélectionnés avec les réglages actuels de l'appareil.



5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour modifier le réglage.

Le niveau de qualité change à chaque pression du bouton de navigation (▲▼).

Consultez la page suivante pour les instructions relatives à l'enregistrement des réglages et à l'annulation des modifications.

Permet de sauvegarder le réglage et de commencer à prendre des photos**6 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**

Le réglage est sauvegardé et l'appareil revient au mode capture.
Lorsque le déclencheur est pressé à fond, la photo est prise.

Permet de sauvegarder le réglage et de commencer la lecture des images**6 Appuyez sur le bouton .**

Le réglage est sauvegardé et l'appareil revient au mode lecture.




Permet de sauvegarder le réglage et de poursuivre les opérations du menu**6 Appuyez sur le bouton OK ou le bouton de navigation (◀).**

Le réglage est sauvegardé et l'écran revient à celui de l'étape 3.

Permet d'annuler les modifications et de poursuivre l'utilisation du menu**6 Appuyez sur le bouton MENU**

Les modifications sont annulées et l'écran revient à celui de l'étape 3.

La fonction du bouton **MENU** est différente selon l'écran.
Référez-vous aux indications du guide.

-  Exit : Quitte le menu et retourne à l'écran d'origine.
-  : Retourne à l'étape 3 avec le réglage actuel.
-  Annuler : Annule la sélection en cours, quitte le menu et retourne à l'étape 3.

Liste des menus

Affiche les paramètres qui peuvent être définis avec les menus et en donne la description. Reportez-vous à la liste des réglages par défaut à l'Annexe "Réglages par défaut" (p.180) pour choisir si vous voulez que les réglages soient sauvegardés lorsque l'appareil est hors tension ou si vous souhaitez que les réglages reprennent leurs valeurs par défaut lorsque l'appareil est réinitialisé.

Menu [Mode Enregistrer]

Ce menu présente les fonctions liées à la prise d'images fixes et à l'enregistrement de séquences vidéo.


Paramètre	Description	Page	
Pixels enregistrés	Choix du nombre de pixels enregistrés des images fixes	p.89	
Niveau qualité	Définition du niveau de qualité des images fixes	p.91	
Balance blancs	Réglage de la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage	p.92	
Mesure AE	Définition de la zone de l'écran dans laquelle la luminosité est mesurée afin de déterminer l'exposition	p.94	
Sensibilité	Réglage de la sensibilité	p.96	
Correction IL	Réglage de la luminosité globale de la photo	p.82	
Réglage AF	Zone m.au point	Modification de la plage de la mise au point automatique	p.97
	Limiteur de m.ap	Limitation de la zone de mouvements de l'objectif selon les conditions	p.98
Vidéo	Pixels enregistrés	Choix du nombre de pixels enregistrés des séquences vidéo	p.107
	Niveau qualité	Définition du niveau de qualité des séquences vidéo	p.108
	Cadence Image	Réglage de la cadence d'image (nombre d'images par seconde)	p.109
	Mode couleur	Sélection d'un mode couleur pour les séquences vidéo	p.110
	Stabilisateur vidéo	Choix de l'utilisation ou non de la fonction de Stabilisateur vidéo	p.111
	Zoom optique	Choix de l'utilisation ou non de la fonction de zoom optique pour les séquences vidéo	p.112
Prise de vue par intervalles	Intervalle	Réglage de l'intervalle de la prise de vue	p.78
	Nombre de vues	Réglage du nombre de prises de vue	p.78
	Début	Réglage de l'heure de début de la prise de vue par intervalles	p.78
Zoom numérique	Choix de l'utilisation ou non de la fonction de zoom numérique	p.81	
Affich. Immédiat	Réglage de la durée de l'affichage immédiat	p.99	
Mémoire	Sauvegarde des valeurs définies de la fonction prise de vues ou retour aux valeurs par défaut lorsque l'appareil est hors tension	p.103	
Netteté	Sélection de contours nets ou flous	p.100	
Saturation	Réglage de la saturation des couleurs	p.101	
Contraste	Réglage du niveau de contraste	p.102	



- Utilisez le mode vert pour profiter de la simplicité de la prise de vue à l'aide de réglages standard, indépendamment des réglages du menu [Mode Enregistré]. (p.64)
- L'attribution de fonctions couramment utilisées au bouton vert vous permet d'accéder directement au menu. (p.58) Vous pouvez aussi modifier l'ordre des éléments de menu, afin de placer les plus utilisés en haut de la liste. (p.175)

Menu [Réglages]

Paramètre	Description	Page	
Formater	Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée	p.158	
Son	Réglage du volume de lecture ainsi que des sons de mise sous tension, de déclenchement, des boutons et du retardateur	p.161	
Réglage date	Réglage de la date, de l'heure et du format de la date et de l'heure	p.159	
Réveil	Réglage du réveil	p.163	
Heure monde	Réglage de l'heure	p.165	
Language/言語	Choix de la langue d'affichage des menus et messages	p.167	
Nom Fichier	Choix de l'attribution des noms aux dossiers destinés au stockage d'images et de fichiers son	p.168	
Connexion USB	Réglage de la connexion du câble USB (à un ordinateur ou une imprimante)	p.169	
Sortie vidéo	Réglage du format de sortie à l'équipement audiovisuel	p.170	
Luminosité	Modification de la luminosité de l'écran LCD	p.171	
Eco. d'énergie	Définit le laps de temps qui s'écoule avant que l'appareil ne passe en mode économie d'énergie	p.172	
Zoom rapide	Affichage d'une image avec un grossissement maximum par pression sur de la commande du zoom/ pendant la lecture d'images fixes	p.117	
Régl. Bout. Vert	Attribution d'une fonction au bouton vert en mode capture	p.58	
Arrêt auto	Définit le laps de temps qui s'écoule avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement	p.173	
Réinitialisation	Réinitialiser régl. menu	Pour réinitialiser à leurs valeurs par défaut les réglages autres que date et heure, langue, heure monde, sortie vidéo et ordre des menus	p.176
	Réinitia. ordre él. menu	Pour réinitialiser l'ordre des menus à sa valeur par défaut	p.176



Réglage du mode de prise de vue

L'Optio W10 dispose d'un grand nombre de modes de prise de vue qui vous permettent de prendre des photos ou d'enregistrer des séquences vidéo et du son dans diverses situations ; il vous suffit pour cela de choisir le mode approprié à la situation particulière à partir de la palette du mode capture.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode .

La palette du mode capture apparaît.






2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner un mode de prise de vue.

Choisissez un mode de prise de vue puis appuyez sur le bouton vert pour en afficher le guide. (p.62)

3 Appuyez sur le bouton OK.

Le mode de prise de vue est sélectionné et l'appareil revient au mode capture.



- Dans les modes autres que , , ,  et , le flash, la mise au point, la saturation, le contraste, la netteté, la balance des blancs, etc. sont automatiquement réglés de manière optimale.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles ou ne s'activent pas totalement selon le mode de prise de vue. Pour plus de précisions, reportez-vous à "Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue" (p.183).

Vingt-cinq modes sont disponibles.

- ① **P Programme**
Mode de prise de vue de base. Laissez faire l'appareil ou choisissez vous-même diverses fonctions. (p.63)
- ② **📷 Nocturne**
Idéal pour les scènes de nuit. Dans ce mode, mieux vaut utiliser un trépied. Utilisez le flash si vous photographiez des personnes. (p.66)
- ③ **🎥 Vidéo**
Utilisez ce mode pour réaliser des séquences vidéo. Le son est enregistré en même temps. (p.105)
- ④ **🎤 Enregistrement vocal**
Utilisez ce mode pour enregistrer des fichiers son. Veillez à ne pas placer votre main sur le microphone situé sur la partie supérieure de l'appareil. (p.153)
- ⑤ **❤️ Compos. Cadre créa.**
Utilisez ce mode pour prendre des photos avec un cadre. Le nombre de pixels enregistrés est fixé à **3M**. (p.67)
- ⑥ **🏞️ Paysage**
Utilisez ce mode pour photographier des paysages. La profondeur de champ englobe une vaste zone.
- ⑦ **🌻 Fleur**
Utilisez ce mode pour prendre des photos de fleurs aux couleurs éclatantes et contours flous.



8

Portrait

Utilisez ce mode pour photographier des personnes ; il donne à votre sujet un teint éclatant de santé.



9

Sous-marin

Utilisez ce mode pour prendre des photos sous l'eau ; le bleu de la mer ne lui échappera pas. (p.72)

**Film subaquatique**

Utilisez ce mode pour enregistrement des séquences vidéo sous l'eau ; le bleu de la mer ne lui échappera pas. (p.72)



11

Mer & Neige

Utilisez ce mode pour prendre des photos avec des arrière-plans éblouissants, plages ou montagnes enneigées.



12

Mémo vocal

Enregistre automatiquement le son 10 secondes avant et après le déclenchement. (p.74)

13

Mouvements

Idéal pour la photographie d'action. L'appareil conserve la mise au point sur le sujet en mouvement jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé.




14


Animaux Domestiques

Idéal pour photographier les animaux domestiques. L'appareil conserve la mise au point sur l'animal en mouvement jusqu'à ce que le déclencheur soit enfoncé. Vous pouvez sélectionner les réglages en fonction de la couleur de votre animal favori. (p.70)



- 15  **Lumière tamisée**
Idéal pour saisir la magie d'une atmosphère tamisée. (p.66)




- 16  **Enfants**
Idéal pour photographier des enfants en pleine action. Ce mode donne à votre sujet un teint éclatant de santé.




- 17 **SOFT Doux**
Utilisez ce mode pour prendre des photos aux contours doux, flous.




- 18  **Auto-portrait**
Utilisez ce mode pour prendre des photos de vous-même ou vous inclure sur les photos. L'appareil règle la mise au point et la couleur.



- 17  **Feux d'artifice**
Utilisez ce mode pour prendre des photos spectaculaires de feux d'artifice. Mieux vaut utiliser un trépied puisque la vitesse d'obturation est fixée à 4 s. (p.66)



- 20  **Soleil couchant**
Utilisez ce mode pour immortaliser des levers ou couchers de soleil époustouflants.



21  **Gastronomie**

Utilisez ce mode pour prendre des photos gastronomiques. L'augmentation de la saturation donne aux photos une finition naturelle éclatante.



22  **Texte**

Utilisez ce mode pour prendre des clichés parfaitement nets de texte. Vous pouvez transformer l'image en noir et blanc ou inverser les couleurs. (p.75)

Over the years PENTAX distinguished itself as a leader in the photography industry. Today PENTAX is proud to manufacture a variety of cameras, lenses, flashes and photo accessories.

23  **Musée**

Utilisez ce mode pour prendre des photos dans les musées et les galeries d'art où la photographie au flash est interdite. Veillez à ne pas faire bouger l'appareil.



24  **Ton chair naturel**

Règle la couleur et la luminosité afin de reproduire le ton chair de manière plus juste que le mode portrait.



25  **Documents**

Utilisez ce mode pour prendre des photos avec une résolution fixe de 1280×960 pour des documents.



Choisissez un mode de prise de vue puis appuyez sur le bouton vert pour en afficher le guide. (p.62)

Appel d'un menu spécifique

Lorsque vous attribuez des fonctions au bouton vert, appuyez sur celui-ci pour faire apparaître les menus les uns après les autres. Cela est utile pour accéder rapidement aux écrans de réglage des fonctions couramment utilisées telles que Correction IL, Sensibilité et Balance blancs.



- Les fonctions suivantes peuvent être attribuées au bouton vert : Mode Vert, Pixels enreg, Niveau qualité, Balance blancs, Mesure AE, Sensibilité, Correction IL, Netteté, Saturation et Contraste.
- Le réglage par défaut est Mode Vert en [1] et Arrêt en [2], [3] ou [4].
- Le réglage du bouton vert peut reprendre sa valeur par défaut lorsque [Réinitialisation] est sélectionné dans le menu [F Réglages].
- Les fonctions attribuées au bouton vert peuvent être utilisées de la manière habituelle dans les menus d'origine ([Mode Enregistré] et [F Réglages]).
- Vous ne pouvez pas sauvegarder différents réglages d'une même fonction sur le bouton vert et dans le menu d'origine.

3

Opérations de base


Attribution d'une fonction au bouton vert

1 Sélectionnez [Régl. Bout. Vert] dans le menu [F Réglages].

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran Régl. Bout. Vert apparaît.


3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner un chiffre.



4 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Un menu déroulant apparaît.

5 Choisissez une fonction puis appuyez sur le bouton OK.




6 Répétez les étapes 3 à 5 pour enregistrer les fonctions nécessaires.

7 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.

Utilisation du bouton vert

1 Appuyez sur le bouton vert en mode .

La fonction attribuée à [1] dans [Régl. Bout. Vert] du menu [ Réglages] est appelée.



Fonction suivante attribuée au bouton vert

2 Appuyez à nouveau sur le bouton vert.

La fonction attribuée à [2] est appelée.

L'écran de droite étant affiché, utilisez le bouton vert pour rappeler les fonctions attribuées à [3] et [4].

3 Modifiez les réglages et appuyez sur le bouton OK.


L'appareil revient au mode capture.



- Si Mode Vert a été attribué au bouton vert, l'appareil accède à ce mode dans la seconde qui suit la pression du bouton vert (p.64).
- Si une fonction autre que Mode Vert a été attribuée au bouton vert, l'appareil revient à l'écran d'origine si aucune opération n'est effectuée dans les cinq secondes qui suivent la pression du bouton vert.

Réglage du mode lecture

Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode lecture pour en afficher la palette. Pour afficher la fonction de lecture que vous souhaitez utiliser, il vous suffit de sélectionner une icône à l'aide du bouton de navigation (▲▼◀▶) puis d'appuyer sur le bouton **OK**.



SHUTTER

Déclencheur pressé à mi-course

OK


















Fermer la palette du mode lecture et passer en mode .



Accéder à l'écran de la fonction de lecture sélectionnée.

Palette du mode lecture


Paramètre		Description	Page
	Diaporama	Lecture successive des images enregistrées	p.119
	Redéfinit	Modification des pixels enregistrés et de la qualité des images	p.131
	Recadrage	Suppression de la partie inutile d'une image	p.133
	Copier image/son	Copie d'images et de fichiers son de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD et inversement	p.134
	Rotation d'image	Rotation d'images fixes	p.43
	Filtre numérique	Changement de couleur des images fixes	p.136
	Filtre Brillance	Modification de la luminosité des images fixes	p.137
	Enregistrer sous vue fixe	Sauvegarde d'une vue d'une séquence vidéo comme image fixe	p.142
	Diviser Films	Division d'une séquence vidéo en deux parties	p.143
	Coller vidéos	Assemblage de séquences vidéo	p.144
	Compos. Cadre créa.	Ajout d'un cadre créatif sur une image fixe	p.139
	Atténuation yeux rouges	Correction des images fixes lorsque les yeux du sujet sont rouges à cause du flash	p.138
	Mémo vocal	Ajout d'un mémo vocal aux images fixes	p.156
	Protéger	Protection des images et des fichiers son contre l'effacement accidentel	p.129
	DPOF	Définition des données d'impression DPOF des images fixes	p.145
	Restauration de l'image	Restauration des images supprimées	p.128
	Écran de démarrage	Réglage de l'écran de démarrage	p.174

Visualisation d'un guide en modes prise de vue et lecture

Le fait de sélectionner un mode sur la palette des modes capture ou lecture et d'appuyer sur le bouton vert affiche une explication concernant l'élément sélectionné.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode .

La palette du mode capture apparaît.

En mode , appuyez sur le bouton de navigation (▼) pour afficher la palette du mode lecture.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner un mode de prise de vue.




3 Appuyez sur le bouton vert.


Apparaît un guide du mode de prise de vue sélectionné.

4 Appuyez sur le bouton OK

L'appareil revient au mode capture ; le mode de prise de vue est sélectionné.



Le guide étant affiché, appuyez sur le bouton vert pour revenir à la palette des modes capture ou lecture.



P

Choix des réglages optimaux par l'appareil lui-même (mode programme)

En mode **P** (programme), l'appareil règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture pour prendre des images fixes. Cependant, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions telles que mode flash et pixels enregistrés.

1 **Pressez l'interrupteur général.**

L'appareil est sous tension et prêt à prendre des images fixes.

2 **Réglez les fonctions que vous souhaitez utiliser.**

Pour plus de détails, reportez-vous à "Réglage des fonctions de la prise de vue" (p.85 - p.102).

3 **Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.


4 **Appuyez sur le déclencheur à fond.**

La photo est prise.



Si un mode de prise de vue autre que **P** a été sélectionné, sélectionnez le mode **P** à partir de la palette du mode capture. (p.53)

Prise de vue images fixes ^{car}p.40



Prise de vue en mode simple (mode vert)

4

En mode vert, vous pouvez profiter de la simplicité de la prise de vue à l'aide de réglages standard*, indépendamment des réglages du menu [Mode Enregistrer].

1 Appuyez sur le bouton vert en mode

L'appareil passe automatiquement en mode vert. Appuyez à nouveau sur le bouton vert pour revenir au mode sélectionné avant le mode vert.

2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.

3 Appuyez sur le déclencheur à fond.

La photo est prise.




icône de verrouillage des touches



- Si d'autres fonctions ont été attribuées au bouton vert, les menus apparaissent dans l'ordre à chaque pression du bouton. (p.59)
- En mode vert, le bouton **OK/DISPLAY** ne vous permet pas modifier les informations affichées sur l'écran LCD.
- En mode vert, vous ne pouvez pas utiliser le menu [Mode Enregistrer] ni la palette du mode capture. Si vous essayez de les afficher, (icône de verrouillage des clés) apparaît.
- Si vous avez basculé du mode vert vers le mode , le bouton **MENU** ne vous permet pas d'afficher le menu [X Réglages]. Si vous essayez de l'afficher, (icône de verrouillage des clés) apparaît.
- Si l'appareil est éteint en mode vert, il s'allume dans ce même mode à la mise sous tension suivante.

- * Les réglages du mode vert sont comme suit.

Mode flash	$\frac{1}{2}$ A (Auto)
Mode Pr.de vues	<input type="checkbox"/> (Standard)
Mode centre	AF (Standard)
Affichage infos	Normale
Pixels enregistrés	[6M]
Niveau qualité	★★ (très bon)
Balance blancs	AWB (Auto)
Zone m.au point	[] (Multiple)
Limiteur de m.ap	<input checked="" type="checkbox"/> (Oui)
Sensibilité	Auto
Correction IL	±0,0
Zoom numérique	<input checked="" type="checkbox"/> (Oui)
Affich. Immédiat	1 s
Netteté	— ■ —+ (Normal)
Saturation	— ■ —+ (Normal)
Contraste	— ■ —+ (Normal)



Prise de vue en basse lumière (mode nocturne/lumière tamisée/feux d'artifice)

4


Vous pouvez choisir les réglages appropriés pour la prise de vue en basse lumière (scènes de nuit par exemple).

	Utilisez ce mode la nuit.
	Ce mode est idéal pour saisir la magie d'une atmosphère tamisée.
	Utilisez ce mode pour prendre des photos spectaculaires de feux d'artifice.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode** .
La palette du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (nocturne), (lumière tamisée) ou (feux d'artifice).**
- 3 Appuyez sur le bouton OK**
Le mode de prise de vue est sélectionné et l'appareil revient au mode capture.
- 4 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**
La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.
- 5 Appuyez sur le déclencheur à fond.**
La photo est prise.



- La vitesse d'obturation est plus lente lors de la prise de vue en basse lumière.
- Pour éviter tout risque de bougé de l'appareil, utilisez un trépied et la fonction retardateur. (p.76)
- En mode , la sensibilité, lorsqu'elle est réglée sur [Auto], est automatiquement ajustée entre 64 et 800. (p.96)
- En mode , la sensibilité est réglée sur 64, le mode centre sur et le mode flash sur . En outre, la vitesse d'obturation est réglée à 4 s, le diaphragme reste ouvert et la correction IL n'est pas disponible.
- En mode , ou , la mesure AE est réglée sur mesure multizone.




Encadrement de vos photos (Compos. Cadre créa.)

Ce mode vous permet de prendre des photos à l'aide des cadres pré-enregistrés dans l'appareil.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode .

La palette du mode capture apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (compos. cadre créa.).





3 Appuyez sur le bouton OK

Un affichage neuf imagenttes apparaît sur l'écran

4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour choisir le cadre que vous souhaitez utiliser.

5 Appuyez sur le bouton OK.

Le cadre sélectionné apparaît en affichage image par image. Pour choisir un autre cadre, procédez selon l'une des méthodes suivantes.

- Choisissez un cadre différent à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- Appuyez sur le bouton **MENU** ou sur  de la commande du zoom//Q pour revenir à l'affichage neuf imagenttes de l'écran de sélection du cadre puis reportez-vous à l'étape 4 pour choisir le nouveau cadre.



6 Appuyez sur le bouton OK


Le cadre apparaît sur l'écran.

7 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.

8 Appuyez sur le déclencheur à fond.

La photo est prise.



Prise de vue de personnes (Portrait/Auto-portrait/Ton chair naturel)


4

Opérations de prise de vue
















En mode , ou , Face Reconnaissance AF et reconnaissance de l'expo du visage sont activés. Dirigez simplement l'appareil vers le visage de votre sujet. L'appareil détermine automatiquement l'emplacement du visage, règle la mise au point (à l'aide de la reconnaissance AF) et l'exposition (à l'aide de la reconnaissance AE du visage) ; vous n'avez plus qu'à prendre la photo !


	Utilisez ce mode pour photographier des personnes.
	Utilisez ce mode pour les auto-portraits ou pour que vous apparaissiez sur la photo aux côtés d'un ami.
	Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez améliorer le ton chair naturel des personnes que vous photographiez.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode .**
La palette du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (portrait), (auto-portrait) ou (ton chair naturel).**
- 3 Appuyez sur le bouton OK.**
Le mode de prise de vue est sélectionné et l'appareil revient au mode capture. Une fois l'emplacement du visage du sujet déterminé, une mire de mise au point jaune apparaît sur l'écran LCD à cet endroit. Si le sujet bouge, la taille et l'emplacement de la mire changent en conséquence.
- 4 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**
La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.
- 5 Appuyez sur le déclencheur à fond.**
La photo est prise.





- Si l'appareil n'est pas en mesure de déterminer l'emplacement du visage du sujet, il effectue la mise au point à l'aide de la zone de mise au point normale (multizone).
- La fonction de zoom numérique est inutilisable en mode ,  ou .
- La fonction rafale (prise de vue en continu) est inutilisable en mode ,  ou .
- En mode ,  ou , seuls ,  ou  et la mire de mise au point apparaissent sur l'écran LCD. Aucun autre paramétrage de la prise de vue n'est affiché. En outre, il est impossible de modifier les informations affichées sur l'écran LCD à l'aide du bouton **OK/DISPLAY**.
- La reconnaissance AF et AE du visage risquent de ne pas fonctionner si le sujet porte des lunettes de soleil, s'il ne regarde pas en direction de l'appareil ou si une partie de son visage est recouverte.
- En mode ,  ou , Mesure AE est réglé sur la mesure multizone.



Prise de vue de votre animal familier (mode animaux domestiques)

4

Opérations de prise de vue

Utilisez ce mode pour faire la mise au point sur l'animal en mouvement. Choisissez l'icône correspondant à la couleur du pelage de votre animal favori (plutôt blanc, plutôt noir ou entre les deux).

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode

La palette du mode capture apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (animaux domestiques).

3 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de sélection du mode animaux domestiques apparaît.

4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner , , , , ou .

On distingue deux types d'icônes, à savoir un chat et un chien.

(Choisir l'icône du chat ou celle du chien n'affecte en rien le résultat de la photo ; choisissez celle que vous préférez.)

5 Appuyez sur le bouton OK.

Le mode animaux domestiques est sélectionné et l'appareil revient au mode capture.

6 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.


La mire de mise au point suit l'animal lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.




7 Appuyez sur le déclencheur à fond.

La photo est prise.



En mode , Mesure AE est réglé sur la mesure multizone.



Prise de vue sous l'eau (mode sous-marin/film subaquatique)


Cet appareil est conforme aux caractéristiques d'étanchéité à l'eau JIS classe 8 (IP58) et peut être utilisé pour prendre des photos en continu à une profondeur de 1,5 m pendant 30 minutes. Cet appareil est également conforme aux caractéristiques d'étanchéité à la poussière JIS classe 5 (IP58).

	Le mode sous-marin vous permet de prendre des photos sous-marines et de rendre le bleu unique de la mer.
	Utilisez le mode film subaquatique pour enregistrer des séquences vidéo sous l'eau.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode** .
La palette du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (sous-marin) ou (film subaquatique).**
- 3 Appuyez sur le bouton OK**
Le mode de prise de vue est sélectionné et l'appareil revient au mode capture. Si vous avez sélectionné , passez à l'étape 5.
- 4 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**
La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.
- 5 Appuyez sur le déclencheur à fond.**
Si vous avez sélectionné , la photographie est prise.
Si vous avez sélectionné , l'enregistrement commence. Pour l'arrêter, appuyez à fond sur le déclencheur. Pour l'enregistrement de séquences vidéo, procédez comme pour .



Enregistrement d'une séquence vidéo p.105





- Avant de prendre des photos sous l'eau, veillez à ce qu'il n'y ait pas de poussière ou de sable sur le joint de protection contre les projections d'eau de la trappe de protection du logement de la batterie/carte et vérifiez que la trappe est correctement verrouillée. (p.23)
- Après avoir utilisé l'appareil sous l'eau et avant d'ouvrir la trappe, vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau, de poussière ou de sable sur la trappe ou ailleurs sur l'appareil ; essuyez d'abord l'appareil.
- En mode , Mesure AE est réglé sur la mesure multizone.

Fonction d'étanchéité à l'eau et à la poussière  p.5





- Le flash ne se déclenche pas en mode .
- En mode , le réglage par défaut du mode centre est **PF**. (p.87)
Le mode centre peut être modifié avant le début de l'enregistrement.
- Lorsque le mode centre est défini sur **MF**, vous pouvez régler la mise au point avant le début de l'enregistrement et pendant celui-ci.
- Vous pouvez utiliser les zooms optique et numérique avant le début de l'enregistrement et pendant celui-ci.
- Le changement de mode d'affichage de l'écran LCD par pression du bouton **OK/DISPLAY** pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo ne fait pas apparaître l'histogramme.

Réglage du zoom optique  p.112




Prise de vue avec son (mémo vocal)

Vous pouvez ainsi enregistrer, au moment de la prise de vue, 20 secondes de son au total, à savoir 10 secondes avant et 10 secondes après l'activation du déclencheur.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode .**
La palette du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (mémo vocal).**
- 3 Appuyez sur le bouton OK**
Le mode mémo vocal est sélectionné et l'appareil revient au mode capture.
- 4 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**
La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.
- 5 Appuyez sur le déclencheur à fond.**
La photo est prise.
Un décompte de la durée d'enregistrement restante apparaît sur l'écran d'affichage immédiat.



- Vous pouvez lire le son enregistré en mode mémo vocal de la même façon qu'un message vocal. (p.157)
- En mode mémo vocal, le réglage par défaut du mode centre est **PF** (hyperfocale). (p.85)
- L'enregistrement de son avant la prise de vue commence immédiatement lorsque le mode mémo vocal est sélectionné. Dix secondes de son sont enregistrées avant d'appuyer à fond sur le déclencheur. Aucun son antérieur à ce laps de temps n'est enregistré.
- En mode mémo vocal, les sons de l'obturateur, des touches et du retardateur sont coupés.
- Après avoir pris une photo, si vous appuyez à fond sur le déclencheur en cours d'enregistrement du son, l'appareil passe immédiatement en mode capture, ce qui risque de réduire la durée d'enregistrement du son.



Prise de vue de textes (mode texte)


Utilisez ce mode pour photographier le texte de documents. Pour qu'il soit plus lisible, photographiez-le sur un fond blanc. Vous avez le choix parmi quatre modes.

	Couleur	La photo est prise dans la couleur d'origine du texte.
	Inversion des couleurs	Les couleurs du texte sont inversées sur la photo qui en est prise.
	Noir et blanc	Le texte est photographié en noir et blanc.
	Négatif	Les parties noir et blanc du texte sont inversées sur la photo qui en est prise.

- Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode** .
La palette du mode capture apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (texte).**
- Appuyez sur le bouton OK**
L'écran de sélection du mode texte apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner .**
- Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage du mode texte est sauvegardé et l'appareil revient au mode capture.
- Appuyez sur le déclencheur à mi-course.**
La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.
- Appuyez sur le déclencheur à fond.**
La photo est prise.



En mode , Mesure AE est réglé sur la mesure multizone.



Utilisation du retardateur

En mode retardateur, le déclenchement intervient dix secondes ou deux secondes après la pression du déclencheur.

Lors d'une prise de vue avec retardateur, stabilisez l'appareil sur un trépied.

	Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez apparaître sur une photo de groupe. La photo est prise environ dix secondes après pression du déclencheur.
	Utilisez ce mode pour éviter tout risque de bougé de l'appareil. La photo est prise environ deux secondes après pression du déclencheur.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) en mode .

2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶▼) pour sélectionner ou puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à photographier au moyen du retardateur.

3 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.

4 Appuyez sur le déclencheur à fond.


Le déclenchement intervient dix secondes ou deux secondes après.



La mise au point peut être faussée si vous déplacez l'appareil alors que le témoin du retardateur clignote lors de la prise d'images fixes.



- En mode , l'enregistrement commence dix secondes (ou deux secondes) après.
- Lorsque le retardateur est enclenché, appuyez sur le déclencheur à mi-course pour arrêter le compte à rebours et à fond pour le relancer.
- ne peut être sélectionné tant que le réglage de est celui par défaut. Sélectionnez dans un autre mode de prise de vue puis passez en .



Prise de vue en série (mode rafale/mode rafale haute vitesse)

Dans ce mode, la prise de vue se poursuit aussi longtemps que le déclencheur est enfoncé.

	Prise de vue en série	À chaque prise de vue, l'image est enregistrée en mémoire avant que la photo suivante ne soit prise. Plus la qualité de l'image est élevée, plus l'intervalle entre les prises est long.
	Rafale haute vitesse	Les photos sont prises en continu à une vitesse de 3 images par seconde jusqu'à ce que la mémoire tampon soit pleine.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (▲) en mode

2 À l'aide du bouton de navigation (◀▶▼), sélectionnez (rafale) ou (rafale haute vitesse) puis appuyez sur le bouton OK.

L'appareil est prêt à prendre une série de photos.

3 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.

4 Appuyez sur le déclencheur à fond.


La prise de vue se poursuit aussi longtemps que le déclencheur est enfoncé.



- Le flash ne se décharge pas en modes rafale et rafale haute vitesse.
- La fonction de prise de vue en rafale n'est pas disponible en modes , , , , , , **SOFT** , , , ou



- Vous pouvez poursuivre la prise de vue jusqu'à ce que la capacité de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée soit pleine.
- L'intervalle entre les prises de vue en continu diffère selon les réglages des pixels enregistrés et du niveau de qualité.
- Le nombre de pixels enregistrés est fixé à **[3M]** en mode rafale haute vitesse. Lorsque le mode capture est , le nombre de pixels enregistrés est défini sur **[1280]** (1280×960).
- La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont verrouillées avec la première photographie



Prise de vue à intervalles définis (Intervalle)

Dans ce mode, un nombre défini d'images peut être automatiquement pris à intervalles prédéterminés à partir d'une heure fixée au préalable.

Intervalle	De 10 s à 99 min	Réglez l'appareil de telle sorte qu'il prenne des photos toutes les secondes pendant 10 secondes à 4 minutes, ou toutes les minutes pendant 4 minutes à 99 minutes. Vous ne pouvez pas définir une durée de prise de vue par intervalles inférieure à 10 secondes.
Nombre de vues	De 2 images au nombre d'images enregistrables	Vous pouvez régler ce paramètre jusqu'à 1000 images, sans pour autant dépasser le nombre d'images enregistrables.
Début	Compris entre 0 min et 24 h 0 min	Définissez l'heure (incrément de 1 minute) à laquelle l'appareil doit commencer la prise de vue par intervalles. Si Début est réglé sur 0 min, la première photo est prise dès que vous appuyez sur le déclencheur.

- Appuyez sur le bouton de navigation (▲) en mode .
- Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner (intervalle) puis appuyez sur le bouton OK.

Le réglage actuel de la prise de vue par intervalles apparaît pendant environ cinq secondes. Pour prendre des photos avec le réglage actuel, allez à l'étape 8 ci-dessous.


- Appuyez sur le bouton OK alors que le réglage est affiché.

L'écran de réglage de la prise de vue par intervalles apparaît. [Intervalle] est encadré.



4 Définissez l'intervalle.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler les secondes puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).



Le cadre revient à [Intervalle].

5 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [Nombre de vues].

6 Définissez le nombre de prises.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler [Nombre de vues] puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Le cadre revient à [Nombre de vues].

7 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre revient à [Début].

8 Définissez l'heure de début.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler l'heure puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Le cadre revient à [Début].

9 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage de la prise de vue par intervalles est sauvegardé et l'appareil revient au mode capture.

10 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

La mire de mise au point sur l'écran LCD devient verte si la mise au point est correcte.







11 Appuyez sur le déclencheur à fond.

La prise de vue par intervalles démarre.

L'appareil s'éteint (se met en veille) entre chaque prise de vue. Appuyez sur l'interrupteur général pour faire apparaître le nombre d'images restant et l'intervalle sur l'écran LCD.

Pour annuler la prise de vue par intervalles, appuyez sur le bouton **MENU** pour faire apparaître le message [Finir prise de vue par intervalles ?] puis appuyez sur le bouton **OK**.




La prise de vue par intervalles est indisponible en modes , , , ,  ou .

Réglage du zoom numérique

Le zoom numérique est réglé sur (Oui) dans les paramètres par défaut. Pour prendre des photos uniquement avec le zoom optique, réglez le zoom numérique sur (Arrêt).

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode .

Le menu [ Mode Enregistré] apparaît.


2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Zoom numérique].


3 Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).

Le réglage sélectionné est sauvegardé.




4 Appuyez sur le bouton MENU à mi-course.


Le réglage est terminé et l'appareil revient au mode capture.



Sauvegarde du réglage de la fonction du zoom numérique  p.103

Caution

La fonction de zoom numérique est inutilisable en mode ,  ou .



Réglage de l'exposition (correction IL)

4

Vous avez la possibilité de régler la luminosité globale de la photo. Vous pouvez ainsi prendre des photos intentionnellement surexposées ou sous-exposées.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode

Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Correction IL].

3 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner la valeur IL.

La valeur IL sélectionnée est sauvegardée.


Pour augmenter la luminosité, sélectionnez une valeur positive (+).

Pour diminuer la luminosité, sélectionnez une valeur négative (-).

Vous pouvez sélectionner le réglage d'exposition de -2,0 IL à +2,0 IL par pas de 1/3 IL.

4 Appuyez sur le bouton MENU

Le réglage est terminé et l'appareil revient au mode capture.



- Si vous utilisez fréquemment la fonction de correction IL, gagnez du temps en l'attribuant au bouton vert. (p.58)
- Lorsque l'histogramme s'affiche, les parties claires et les parties sombres sont indiquées sur l'écran LCD, ce qui vous permet de vérifier l'exposition. (p.84)
- La fonction de correction IL est inutilisable en mode ou

Sauvegarde de la valeur de la correction d'exposition p.103

Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode capture

L'écran LCD affiche les éléments suivants dans l'ordre indiqué chaque fois que vous appuyez sur le bouton **OK/DISPLAY** : Affichage normal, Histogramme + Info, Aucune icône, Rétro-éclairage désactivé.

Reportez-vous à "Indications de l'écran" (p.18) pour obtenir de plus amples détails sur chaque mode d'affichage.



- Tous les boutons de l'appareil fonctionnent normalement même lorsque le rétro-éclairage est éteint. Appuyez sur le déclencheur pour prendre des photos comme d'habitude.
- apparaît lorsque l'appareil est susceptible de bouger. Pour éviter tout risque de bougé de l'appareil, utilisez un trépied et la fonction retardateur. (p.76)
- En mode ou , seuls ou et la mire de mise au point apparaissent sur l'écran LCD. Aucun autre paramétrage de la prise de vue n'est affiché. En outre, il est impossible de modifier les informations affichées sur l'écran LCD à l'aide du bouton **OK/DISPLAY**.

Affichage normal



Histogramme + Info



Rétro-éclairage désactivé




Aucune icône



Utilisation de l'histogramme

Un histogramme montre la distribution de luminosité de l'image. L'axe horizontal indique la luminosité (sombre à gauche et clair à droite) et l'axe vertical représente le nombre de pixels. La forme de l'histogramme avant et après la prise de vue indique si la luminosité et le contraste sont corrects ou non. En fonction de cela, vous pouvez choisir d'utiliser la correction IL ou de prendre à nouveau la photo.



4

Réglage de l'exposition (correction IL) p.82

La luminosité

Si la luminosité est correcte, le graphique forme un pic au milieu. Le pic se trouve à gauche si l'image est trop sombre, et à droite si elle est trop claire.

Image sombre




Image correcte





Image lumineuse




Lorsque l'image est trop sombre, la partie gauche est coupée (parties sombres) et lorsque l'image est trop claire la partie droite est coupée (parties lumineuses). Les parties lumineuses clignotent en rouge sur l'écran LCD et les parties sombres clignotent en jaune.

Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode capture p.83
Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode lecture p.118


Le contraste

La graphique forme un pic régulier pour les images au contraste équilibré. Le graphique forme un pic de chaque côté mais reste creux au milieu pour les images comportant une forte différence de contraste et des quantités faibles de luminosité moyenne.



Mise au point manuelle

La procédure permettant de régler manuellement la mise au point (**MF**) est décrite ci-dessous.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (►) en mode .

2 Utilisez le bouton de navigation (►) pour sélectionner MF puis appuyez sur le bouton OK.

La partie centrale de l'image est agrandie de façon à remplir l'écran LCD lors de la mise au point.


3 Appuyez sur le bouton de navigation (▲▼).

L'indicateur **MF** apparaît sur l'écran LCD, indiquant la distance approximative du sujet.

En utilisant le bouton de navigation (▲▼), réglez la mise au point avec l'indicateur comme guide.

▲ : pour une mise au point distante

▼ : pour une mise au point plus rapprochée



Témoin **MF**

4 Appuyez sur le bouton OK

La mise au point est fixe et l'appareil revient au mode capture.

En outre, la position de mise au point est fixe pendant cinq secondes après avoir relâché le bouton de navigation (►).

Lorsque la mise au point est fixe, vous pouvez à nouveau appuyer sur le bouton de navigation (►) pour faire apparaître la barre **MF** et ajuster la mise au point.



Pour passer de **MF** à un autre mode centre, appuyez sur le bouton de navigation (►) lorsque la barre **MF** est visible.



Les modes capture et prise de vues ne peuvent être modifiés lorsque la barre **MF** est visible.

1 Appuyez sur le bouton de navigation (◀) en mode .



Le mode flash change à chaque pression sur le bouton. Vous pouvez également modifier le réglage à l'aide du bouton de navigation (▲▼).


2 Appuyez sur le bouton OK


L'appareil revient au mode capture ; le mode de flash est sélectionné.



[À propos du phénomène des yeux rouges]

Lors de la prise de vue avec flash, les yeux du sujet risquent d'être rouges sur la photo. Ce phénomène se produit lorsque la lumière du flash se reflète dans les yeux du sujet. Pour l'atténuer, éclairez la zone autour du sujet ou rapprochez-vous de celui-ci et effectuez un zoom arrière vers un angle plus grand. Le réglage du mode flash sur  (Auto+Yeux rouges) ou  (Flash+Yeux rouges) est aussi un moyen efficace d'atténuer ce phénomène. Si, malgré cela, les yeux du sujet restent rouges, utilisez la fonction atténuation yeux rouges (p.138).

Sauvegarde du mode flash  p.103



Sélection des pixels enregistrés

Vous pouvez choisir parmi sept réglages de pixels enregistrés pour les images fixes. Plus les pixels enregistrés sont grands, plus les détails apparaissent nets lors de l'impression de votre photo. La qualité de l'image imprimée dépend de la qualité de l'image, du contrôle d'exposition, de la résolution de l'imprimante et d'autres facteurs ; c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de sélectionner plus de pixels que le nombre requis de pixels enregistrés. **2M** (1600×1200) est suffisant pour des impressions au format carte postale. Plus il y a de pixels, plus la photo est grande et la taille du fichier importante. Celle-ci est également fonction du niveau de qualité réglé (p.91).

Pixels enregistrés

Pixels enregistrés	Utilisation
6M 2816×2112	Pour l'impression de photos haute qualité ou d'images au format A4, ou l'édition d'images sur un PC.
5M 2560×1920	
4M 2304×1728	
3M 2048×1536	Pour des impressions au format carte postale.
2M 1600×1200	
1024 1024× 768	Pour la publication sur des sites Web ou l'envoi de messages électroniques.
640 640× 480	

- 1 Appuyez sur le bouton MENU** en mode . Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Pixels enreg].**

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Un menu déroulant apparaît.


4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour changer le nombre de pixels enregistrés.

5 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage des pixels enregistrés est sauvegardé.


6 Appuyez sur le bouton MENU

L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.



- Lorsque le mode de prise de vue est réglé sur [📷], le nombre de pixels enregistrés est réglé sur [3M] et le niveau de qualité est sur ★★.
- Lorsque le mode prise de vues est défini à [📷], le nombre de pixels enregistrés est réglé sur [3M], lorsque le mode capture est défini à [📷] le nombre de pixels enregistrés est réglé sur [1280] (1280×960).
- Si vous utilisez fréquemment la fonction [Pixels enreg], gagnez du temps en l'attribuant au bouton vert. (p.58)

Pixels enregistrés et niveau de qualité des images fixes p.31



Réglage de la balance des blancs

Il est possible d'obtenir un bon rendu des couleurs en réglant la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage au moment de la prise de vue.

Balance blancs

AWB	Auto	L'appareil règle la balance des blancs automatiquement.
	Lumière du jour	Ce mode est à utiliser lorsque vous prenez des photos au soleil en extérieur.
	Ombre	Ce mode permet de prendre des photos de sujets à l'ombre en extérieur.
	Tungstène	Ce mode est conçu pour des sujets éclairés à la lumière électrique ou par une autre source de lumière tungstène.
	Lumière fluo	Ce mode est réservé à la photographie en lumière fluorescente.
	Manuel	Ce mode permet de régler la balance des blancs manuellement.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode

Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Balance blancs].

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran de balance des blancs apparaît.

4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour modifier le réglage.

5 Appuyez sur le bouton OK


Le réglage de la balance des blancs est sauvegardé.

6 Appuyez sur le bouton MENU

L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.

Reportez-vous à "Réglage manuel" ci-après pour les instructions concernant le réglage manuel de la balance des blancs.





Réglage de la mesure AE

Il est possible de définir la zone de l'écran où la luminosité est mesurée en vue de déterminer l'exposition.

4

Mesure AE

	Mesure multizone	L'appareil divise l'image en 16 zones, mesure la luminosité et détermine l'exposition.
	Mesure centrale pondérée	L'appareil effectue un relevé uniforme de la luminosité globale de la photo, la mesure étant polarisée sur le centre de l'image.
	Mesure par point	L'appareil détermine l'exposition en mesurant la luminosité uniquement au centre de l'image.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode

Le menu [Mode Enregistrer] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Mesure AE].

3 Appuyez sur le bouton de navigation ()

Un menu déroulant apparaît.


4 Sélectionnez le réglage de la mesure de l'exposition à l'aide du bouton de navigation ()

5 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage de la mesure AE est sauvegardé.

6 Appuyez sur le bouton MENU


L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.





- La luminosité est mesurée et l'exposition déterminée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Lorsque le sujet est hors de la mire de mise au point et que vous souhaitez utiliser la mesure par point, dirigez l'appareil vers le sujet, appuyez sur le déclencheur à mi-course pour verrouiller l'exposition, recomposez alors votre scène puis appuyez à fond sur le déclencheur.
- Si vous utilisez fréquemment la fonction [Mesure AE], gagnez du temps en l'attribuant au bouton vert. (p.58)
- En mode , , , , , , , , **SOFT** , , , , , , , , , ou , Mesure AE est réglé sur la mesure multizone.

Mémorisation l'exposition p.103



Réglage des conditions d'AF

Vous pouvez définir plusieurs conditions pour l'AF.


Réglage de la zone de mise au point

Vous pouvez modifier la zone de mise au point automatique (Zone m.au point).

Zone m.au point

[]	Multiple	Plage normale
[]	Point	La plage AF se réduit.
[]	AF par anticipation	Conserve les sujets en mouvement dans la mise au point.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode .**
Le menu [Mode Enregistré] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Réglage AF]**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation ().**
L'écran de réglage AF apparaît.
- 4 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Zone m.au point].**
- 5 Appuyez sur le bouton de navigation ().**
Un menu déroulant apparaît.
- 6 Utilisez le bouton de navigation () pour modifier le réglage AF.**



7 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage AF est sauvegardé.

8 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.



- En modes , et , [Zone m.au point] peut seulement être réglé sur [] (multiple) ou sur [] (point).
- En modes , et , [Zone m.au point] est réglé sur [] (multiple).
- Si vous utilisez fréquemment la fonction [Zone m.au point], gagnez du temps en l'attribuant au bouton vert. (p.58)

Réglage du limiteur de mise au point

Vous pouvez limiter la plage de mouvement de l'objectif en fonction des conditions. Réglez [Limiteur de m.ap] sur (Oui) pour limiter la mise au point à des distances éloignées de la plage normale lors des prises de vue normales, et à des distances rapprochées lors des prises de vue macro. Ceci permet une mise au point plus rapide.

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode .

Le menu [Mode Enregistré] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Réglage AF]

3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran de réglage AF apparaît.


4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Limiteur de m.ap].


5 Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).

Le réglage du limiteur de mise est sauvegardé.

6 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.





Réglage de la netteté (Netteté)

Vous pouvez donner à l'image des contours nets ou flous.

4

1 Appuyez sur le bouton MENU en mode

Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Netteté].


3 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour modifier le niveau de netteté.

Le réglage suivant est sauvegardé.


- (doux)
- (normal)
- (soutenu)

4 Appuyez sur le bouton MENU

Le réglage de la netteté est sauvegardé et l'appareil revient au mode capture.



Si vous utilisez fréquemment la fonction [Netteté], gagnez du temps en l'attribuant au bouton vert. (p.58)




Réglage de la saturation (saturation)


Vous pouvez régler la saturation.

- 1 **Appuyez sur le bouton MENU en mode .**
Le menu [Mode Enregistr] apparaît.
- 2 **Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Saturation].**
- 3 **Utilisez le bouton de navigation () pour modifier le niveau de saturation.**
Le réglage suivant est sauvegardé.

	(faible)
	(normal)
	(élevé)
- 4 **Appuyez sur le bouton MENU**
Le réglage de la saturation est sauvegardé et l'appareil revient au mode capture.



Si vous utilisez fréquemment la fonction [Saturation], gagnez du temps en l'attribuant au bouton vert. (p.58)



Réglage du contraste (Contraste)

Vous pouvez régler le niveau de contraste.

4


1 Appuyez sur le bouton MENU en mode .

Le menu [Mode Enregistr] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Contraste].


3 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour modifier le niveau de contraste.

Le réglage suivant est sauvegardé.



4 Appuyez sur le bouton MENU

Le réglage du contraste est sauvegardé et l'appareil revient au mode capture.




Si vous utilisez fréquemment la fonction [Contraste], gagnez du temps en l'attribuant au bouton vert. (p.58)

Sauvegarde des réglages (Mémoire)


La fonction mémoire permet d'enregistrer les réglages en cours de l'appareil lorsque celui-ci est mis sous tension.

Pour certains réglages de l'appareil, la fonction mémoire est toujours réglée sur (Oui) (les réglages sont sauvegardés lors de la mise hors tension de l'appareil), tandis que pour d'autres, vous pouvez choisir Oui ou Arrêt (les réglages étant respectivement sauvegardés ou non lors de la mise hors tension). Les éléments dont la fonction mémoire peut être réglée sur (Oui) ou (Arrêt) sont répertoriés dans le tableau ci-après. (Ceux qui n'y apparaissent pas sont sauvegardés dans les réglages sélectionnés lors de la mise hors tension de l'appareil.) Si vous sélectionnez (Oui), les réglages sont sauvegardés dans l'état où ils se trouvent immédiatement avant la mise hors tension. Si vous sélectionnez (Arrêt), ils reprennent leurs valeurs par défaut. Le tableau ci-après indique pour chaque élément si le réglage par défaut de la mémoire est Oui ou Arrêt.


Paramètre	Description	Réglage par défaut
Mode flash	Mode flash réglé à l'aide du bouton de navigation (◀) (p.87)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode Pr.de vues	Mode prise de vues réglé à l'aide du bouton de navigation (▲) (p.76, p.77, p.78)	<input type="checkbox"/>
Mode centre	Mode centre réglé à l'aide du bouton de navigation (▶) (p.85)	<input type="checkbox"/>
Position zoom	Position du zoom réglée à l'aide de la commande du zoom/▲▲▲/▲ (p.80)	<input type="checkbox"/>
Position MF	Position de mise au point manuelle réglée à l'aide du bouton de navigation (▲▼) (p.86)	<input type="checkbox"/>
Balance blancs	Réglage [Balance blancs] du menu [📷 Mode Enregistré] (p.92)	<input type="checkbox"/>
Sensibilité	Réglage [Sensibilité] du menu [📷 Mode Enregistré] (p.96)	<input type="checkbox"/>
Correction IL	Réglage [Correction IL] du menu [📷 Mode Enregistré] (p.82)	<input type="checkbox"/>
Mesure AE	Réglage [Mesure AE] du menu [📷 Mode Enregistré] (p.94)	<input type="checkbox"/>
Zoom numérique	Réglage [Zoom numérique] du menu [📷 Mode Enregistré] (p.81)	<input checked="" type="checkbox"/>
DISPLAY	Le mode d'affichage des informations sur l'écran LCD est réglé avec le bouton OK/DISPLAY (p.83, p.118)	<input type="checkbox"/>
N° fichier	La numérotation se poursuit consécutivement en cas d'utilisation d'une nouvelle carte mémoire SD et si Oui a été sélectionné.	<input checked="" type="checkbox"/>



- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode .**
Le menu [ Mode Enregistré] apparaît.
- 2 Sélectionnez [Mémoire] à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Mémoire apparaît.
- 4 Choisissez un élément à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).**
- 5 Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).**
- 6 Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage Mémoire est sauvegardé.
- 7 Appuyez sur le bouton MENU**
L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.




Enregistrement de séquences vidéo




Enregistrement d'une séquence vidéo

Ce mode vous permet d'enregistrer des séquences vidéo. Le son peut également être enregistré en même temps.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode .**
La palette du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (Vidéo).**




- 3 Appuyez sur le bouton OK.**

Le mode  est sélectionné et l'appareil revient au mode capture.

Les informations suivantes sont indiquées par l'écran LCD.

- 1 Icône du mode vidéo
- 2 Témoin d'enregistrement (clignote pendant l'enregistrement)
- 3 Durée d'enregistrement
- 4 Icône de la fonction anti-bougé vidéo
- 5 Icône de la capture d'images fixes (p.106)



Il est possible de modifier la zone capturée en pressant la commande du zoom/▲▲/▲ vers la droite ou la gauche.

▲ : agrandit la taille du sujet.

▲▲ : élargit la zone capturée par l'appareil.

4 Appuyez sur le déclencheur à fond.

L'enregistrement démarre.



- Le flash ne se déclenche pas en mode
- En mode , le réglage par défaut pour le mode centre est **PF**. (p.85) Le mode centre peut être modifié avant que l'enregistrement ne débute.
- Lorsque le mode centre est défini sur **MF**, vous pouvez régler la mise au point avant le début de l'enregistrement et pendant celui-ci.
- Vous pouvez utiliser les zooms optique et numérique avant le début de l'enregistrement et pendant celui-ci.
- Le changement de mode d'affichage de l'écran LCD par pression du bouton **OK/DISPLAY** pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo ne fait pas apparaître l'histogramme.

Réglage du zoom optique cap.112

5 Appuyez sur le déclencheur à fond.

L'enregistrement s'arrête.

Lecture des séquences vidéo cap.121

4

Opérations de prise de vue

Maintien du doigt sur le déclencheur


Si vous appuyez sur le déclencheur pendant plus d'une seconde, l'enregistrement se poursuit tant que vous maintenez le bouton enfoncé. La prise de vue s'arrête lorsque vous libérez le déclencheur.

Prise de vue images fixes en cours d'enregistrement vidéo (capture d'images fixes)

Appuyez sur le bouton vert pendant l'enregistrement vidéo pour prendre des images fixes tout en continuant à enregistrer la séquence vidéo. La photo est prise et enregistrée.



Lorsque le témoin d'usure de la batterie est sur (piles épuisées), le flash ne se déclenche pas lors de la capture d'images fixes en cours d'enregistrement vidéo.



Sélection des pixels enregistrés pour les séquences vidéo


Vous pouvez choisir parmi deux valeurs de pixels enregistrés pour les séquences vidéo : [640] et [320].

Plus le nombre de pixels est élevé, plus les détails sont nets mais plus le fichier est lourd. La taille du fichier est également fonction du niveau de qualité et de la cadence image réglés. (p.32)


Pixels enregistrés pour les séquences vidéo

[640] (640×480)	Convient à la visualisation de l'image sur un écran de téléviseur ou d'ordinateur.
[320] (320×240)	Convient à l'envoi de messages électroniques ou pour la publication sur des sites Web.

- Appuyez sur le bouton MENU** en mode .
Le menu [Mode Enregistré] apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Vidéo].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Vidéo apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Pixels enreg].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour changer le nombre de pixels enregistrés.**
- Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage des pixels enregistrés est sauvegardé.
- Appuyez deux fois sur le bouton MENU.**
L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.



Pixels enregistrés et niveau de qualité des images fixes p.31




Sélection du niveau de qualité des séquences vidéo

Vous pouvez définir le niveau de qualité des séquences vidéo. Plus le niveau de qualité est élevé, plus les détails sont nets mais plus le fichier est lourd.


Niveau de qualité des séquences vidéo

★★★	Excellent	↑ ↓	Images plus nettes
★★	Très bon		Images ayant plus de grain
★	Bon		

- Appuyez sur le bouton MENU** en mode .
Le menu [Mode Enregistr] apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Vidéo].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Vidéo apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Niveau qualité].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour modifier le niveau de qualité.**
- Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage du niveau de qualité est sauvegardé.
- Appuyez deux fois sur le bouton MENU.**
L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.




Pixels enregistrés, niveau de qualité et cadence d'image des séquences vidéo p.32




Sélection de la cadence d'image

Vous pouvez choisir parmi deux cadences d'image (nombre d'images par seconde) pour les séquences vidéo : 30 im./s et 15 im./s. Plus ce nombre est important, meilleure est la qualité de la séquence vidéo, mais la taille du fichier augmente.

- Appuyez sur le bouton MENU en mode** .
Le menu [Mode Enregistri] apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Vidéo].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Vidéo apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Cadence Image].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [30fps] ou [15fps].**
- Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage de la cadence d'image est sauvegardé.
- Appuyez deux fois sur le bouton MENU.**
L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.



Pixels enregistrés, niveau de qualité et cadence d'image des séquences vidéo p.32




Enregistrement de séquences vidéo en noir et blanc ou sépia (mode couleur)


4

Vous pouvez régler le mode couleur sur blanc et noir, sépia ou couleurs réelles lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode .**
Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Vidéo].**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Vidéo apparaît.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Mode couleur]**
- 5 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- 6 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner une couleur.**
- 7 Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage du mode couleur est sauvegardé.
- 8 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.**
L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.




Le réglage du mode couleur ne peut être modifié après enregistrement d'une séquence vidéo.




Réglage de la fonction anti-bougé vidéo

En modes et , vous pouvez utiliser la fonction anti-bougé vidéo pour atténuer les vibrations de l'appareil.

- 1 **Appuyez sur le bouton MENU en mode .**
Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.
- 2 **Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Vidéo].**
- 3 **Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Vidéo apparaît.
- 4 **Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Anti-bougé vidéo].**
- 5 **Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).**
Le réglage Anti-bougé vidéo est sauvegardé.
- 6 **Appuyez deux fois sur le bouton MENU.**
L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.







Réglage du zoom optique






Vous pouvez choisir d'utiliser ou non le zoom optique pendant l'enregistrement vidéo.

4

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode .**
Le menu [Mode Enregistrt] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Vidéo].**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Vidéo apparaît.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Zoom optique].**
- 5 Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
Le réglage du zoom optique est sauvegardé.
- 6 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.**
L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.




Pour basculer du mode au mode

Dans ce manuel, le mode capture, permettant notamment la prise d'images fixes, est appelé [Mode ]. Le mode lecture, permettant notamment d'afficher les images capturées sur l'écran LCD, est appelé [Mode ]. En mode , vous pouvez procéder à des opérations d'édition simples sur les images lues. Procédez comme suit pour naviguer entre les modes  et .

Pour basculer du mode au mode

1 Appuyez sur le bouton .

L'appareil bascule en mode .


Pour basculer du mode au mode

1 Appuyez sur le bouton ou appuyez sur le déclencheur à mi-course.

L'appareil bascule en mode .

Lecture des images fixes

Reportez-vous à "Lecture des images" (p.42) pour les instructions.



Affichage neuf imageries, affichage par dossier et affichage calendrier


Affichage neuf images

Vous pouvez afficher simultanément neuf vignettes d'images capturées.

1 En mode ▶, appuyez sur ☒ de la commande du zoom/☒/Q.

Une page comportant neuf vignettes apparaît. Les images défilent neuf par neuf.

Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour déplacer le cadre. Lorsque au moins dix images ont été sauvegardées, si vous choisissez l'image ① et appuyez sur le bouton de navigation (▲◀), la page qui précède apparaît. De même, si vous choisissez l'image ② et appuyez sur le bouton de navigation (▼▶), la page qui suit apparaît.



Les icônes qui apparaissent sur les images indiquent ce qui suit :

Aucune icône: image fixe sans son

🔊 (avec image) : image fixe avec son



🎥 : séquence vidéo (la première vue apparaît)

🔊 (sans image) : fichier son uniquement

Appuyez sur le bouton **OK**, sur le bouton **MENU** ou sur **Q** de la commande du zoom/☒/Q pour passer en affichage image par image de l'image sélectionnée.

Appuyez sur le bouton ▶ pour passer en mode 📷.

Passage à l'affichage par dossier ou calendrier

En affichage neuf images, appuyez sur  de la commande du zoom//Q pour passer en affichage par dossier ou calendrier. Appuyez sur le bouton vert pour basculer d'affichage par dossier à affichage calendrier et inversement.

1 En mode , appuyez sur de la commande du zoom//Q.





L'écran passe en affichage neuf images.



2 Appuyez sur de la commande du zoom //Q.


L'écran passe en affichage par dossier ou calendrier.

Affichage par dossier

Apparaît la liste des dossiers avec les images et les fichiers Son enregistrés.

Déplacez le cadre à l'aide du bouton de navigation (   ).


Appuyez sur le bouton **OK** ou sur  de la commande de zoom//Q pour basculer en affichage neuf images.









Affichage calendrier

Les images et fichiers Son enregistrés sont affichés par date, sous forme de calendrier.


La première image enregistrée à une certaine date apparaît pour cette date sur le calendrier.



 apparaît pour les dates auxquelles un fichier son a été enregistré pour la première fois.


Déplacez le cadre à l'aide du bouton de navigation (   ).

Appuyez sur  de la commande du zoom//Q pour afficher les images d'une date en affichage neuf images.

Sélectionnez une date et appuyez sur le bouton **OK** pour passer en affichage image par image de la première image enregistrée à cette date.



- En affichage par dossier ou calendrier, appuyez sur le bouton **MENU** pour basculer vers l'affichage neuf images normal.
- Appuyez sur le bouton  ou enfoncez le déclencheur à mi-course en affichage par dossier ou affichage calendrier pour basculer en mode .



Lecture zoom

Une image peut être agrandie jusqu'à huit fois. Un guide indiquant le centre de la partie agrandie de l'image apparaît sur l'écran LCD lors de la lecture zoom.

- 1 Accédez au mode puis choisissez l'image que vous souhaitez agrandir à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 Appuyez sur de la commande du zoom//◁.**

L'image est grossie (de 1,1× à 8×). Maintenez votre pression sur de la commande de zoom//◁ pour faire varier le grossissement en continu. Vous pouvez utiliser le guide situé en bas à gauche de l'écran pour vérifier quelle partie de l'image est agrandie.



Lorsque l'image grossie est affichée à l'écran, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.


- | | |
|-----------------------------|--|
| Bouton de navigation (▲▼◀▶) | : Déplace la position de grossissement. |
| Commande du zoom//◁ (◁) | : Augmente la taille de l'image (max. ×8). |
| Commande du zoom//◁ (◻) | : Réduit la taille de l'image (min. ×1.1). |

- 3 Appuyez sur le bouton OK**

L'on revient en affichage image par image.

Caution


- Il est impossible d'agrandir les séquences vidéo.
- Le guide n'apparaît pas si le mode d'affichage de l'écran LCD est réglé sur [Aucune icône].




Réglage de la fonction zoom rapide

Lorsque la fonction zoom rapide est activée, vous pouvez afficher une image au grossissement maximum (×8) par simple pression sur \mathcal{Q} de la commande de zoom/ \mathcal{Q} .

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode \mathcal{P} .**
Le menu [Réglages] apparaît.
- 2 Sélectionnez [Zoom rapide] à l'aide du bouton de navigation (\blacktriangle \blacktriangledown).**
- 3 Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) à l'aide du bouton de navigation (\blacktriangleleft \blacktriangleright).**
 - : passe en grossissement x8
 - : une pression unique sur \mathcal{Q} de la commande de zoom/ \mathcal{Q} grossit l'image par paliers de ×1.1 à ×8.0
- 4 Appuyez sur le bouton MENU**
L'appareil repasse en mode \mathcal{P} .



Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode lecture

Le mode  permet d'afficher le paramétrage de prise de vue sur l'écran LCD. Le bouton **OK/DISPLAY** permet de modifier le mode d'affichage. Reportez-vous à p.20 pour obtenir de plus amples détails sur chaque mode d'affichage.

Affichage normal





Histogramme + Info



Aucune icône



Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode capture  p.83



Diaporama

Vous avez la possibilité de lire successivement les images enregistrées.

- 1 **Accédez au mode et choisissez l'image à partir de laquelle vous souhaitez lancer le diaporama à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (Diaporama).**
- 4 **Appuyez deux fois sur le bouton OK**
Le diaporama commence.
Une pression sur le bouton **OK** met le diaporama en pause. Pour le relancer, appuyez à nouveau dessus.
- 5 **Appuyez sur n'importe quel bouton autre que le bouton OK ou que l'interrupteur général.**
Le diaporama s'interrompt.

Réglage des conditions du diaporama

Vous pouvez définir l'intervalle de lecture ainsi que des effets d'écran et sonores lorsque l'on passe d'une image à l'autre.

- 1 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode .**
La palette du mode lecture apparaît.
- 2 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (Diaporama).**

3 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de réglage des conditions du diaporama apparaît.

4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Intervalle].**5 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**

Un menu déroulant apparaît.

6 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour modifier l'intervalle puis appuyez sur le bouton OK.

Les valeurs sont 3 s, 5 s, 10 s, 20 s et 30 s.

7 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Effet d'écran].

Après avoir sélectionné [Effet d'écran], appuyez sur le bouton de navigation (▶). Apparaît un menu déroulant dans lequel les éléments suivants peuvent être sélectionnés. Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner un élément puis appuyez sur le bouton **OK**.



Arrêt	Aucun effet
Volet	L'image suivante glisse sur la précédente de la gauche vers la droite
Damier	L'image suivante apparaît dans de petits blocs de mosaïque carrés
Fondu	L'image en cours s'estompe progressivement et l'image suivante apparaît en fondu enchaîné.

8 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Effet sonore].**9 Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).**

Sauf lorsque l'effet d'écran est réglé sur Arrêt, vous pouvez choisir de lire (Oui) ou non (Arrêt) le son lorsque l'on passe d'une image à l'autre.


10 Appuyez sur le bouton OK

Le diaporama commence en fonction de l'intervalle et de l'effet sélectionnés.






- Le diaporama continue jusqu'à ce que vous appuyiez sur n'importe quel bouton autre que le bouton **OK** ou que l'interrupteur général.
- Les séquences vidéo ou les photos accompagnées de son sont normalement lues jusqu'à la fin avant que la photo suivante ne soit lue, indépendamment du réglage de l'intervalle de lecture. Néanmoins, pour ne pas les lire et passer immédiatement à l'image suivante, appuyez sur le bouton de navigation (▶).
- Les fichiers son enregistrés en mode enregistrement vocal ne sont pas lus dans le diaporama.

Branchement de l'appareil à un équipement audiovisuel p.122



Lecture d'une séquence vidéo

Vous avez la possibilité de lire les séquences vidéo que vous avez réalisées. Le son est lu en même temps.

- 1 Accédez au mode  et choisissez la séquence vidéo que vous souhaitez lire à l'aide du bouton de navigation ( .**




- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (.**


La lecture démarre.

En mode lecture, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

- Bouton de navigation () : Lecture arrière.
- Bouton de navigation () : Pause.
- Commande du zoom// () : Augmente le volume.
- Commande du zoom// (): Baisse le volume.

Lorsque la lecture est interrompue, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.


- Bouton de navigation () : Vue précédente.
- Bouton de navigation () : Vue suivante.
- Bouton de navigation () : Désactive la fonction pause (Lire).

- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (.**

La lecture s'arrête.



Branchement de l'appareil à un équipement audiovisuel



Le câble AV vous permet de visualiser vos images sur un équipement muni d'un connecteur IN vidéo, un téléviseur par exemple. Veillez à ce que l'appareil et le téléviseur soient hors tension avant de le raccorder au téléviseur.

5

Lecture et suppression des images

- 1 Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie/ carte et connectez le câble AV à la borne PC/AV.**
- 2 Raccordez les autres extrémités du câble AV (jaune : vidéo, blanc : audio) à l'entrée vidéo et à l'entrée audio de l'équipement audiovisuel.**

Si vous disposez d'un équipement stéréo, insérez la prise audio dans la prise L (blanche).

- 3 Allumez l'équipement audiovisuel.**


Lorsque l'équipement auquel est connecté l'appareil photo et le dispositif de lecture des images sont différents, allumez-les tous les deux.

Lorsque vous visualisez des images sur un équipement audiovisuel équipé de multiples prises d'entrée vidéo (comme un téléviseur), reportez-vous au manuel d'utilisation de l'équipement et sélectionnez l'entrée vidéo appropriée pour raccorder l'appareil photo.

- 4 Mettez l'appareil sous tension.**



- Il est recommandé d'utiliser le kit d'adaptateur secteur K-AC8 (optionnel) en cas d'utilisation prolongée de l'appareil.
- En fonction du pays, la lecture des images et des fichiers son risque d'échouer si le réglage du format de sortie vidéo diffère de celui utilisé dans le pays concerné. Dans ce cas, il faut en modifier le réglage. (p.170)
- L'écran LCD de l'appareil s'éteint tant que l'appareil est connecté à un équipement audiovisuel.
- Le volume ne peut pas être réglé depuis la commande du zoom tant que l'appareil est connecté à un équipement audiovisuel.



Suppression d'images ou de fichiers son comportant des erreurs ou non nécessaires

Suppression des images ou fichiers son par inadvertance

Les images et fichiers Son effacés peuvent être restaurés avec l'Optio W10. (p.128)
Les images et fichiers Son effacés peuvent être restaurés même si l'appareil a été mis hors tension suite à la suppression dès lors que la carte mémoire SD n'a pas été retirée.
Cependant, les images et fichiers son effacés ne peuvent être restaurés après des opérations d'écriture de données comme prise de vue, enregistrement de séquences vidéo, protection des images, sauvegarde des réglages DPOF, redéfinition ou recadrage des images.

Suppression d'images seules ou de fichiers son

Vous pouvez supprimer des images ou des fichiers son isolés un par un.



Il n'est pas possible de supprimer les images et les fichiers son protégés. (p.129)

- 1 Accédez au mode et utilisez le bouton de navigation () pour choisir l'image/fichier son que vous souhaitez supprimer.**
- 2 Appuyez sur le bouton .**
L'écran de confirmation apparaît.
- 3 Sélectionnez [Supprimer] à l'aide du bouton de navigation (.**
- 4 Appuyez sur le bouton OK**
L'image ou le fichier son est supprimé.





Si vous appuyez sur le bouton pendant l'affichage immédiat, l'écran de l'étape 2 apparaît, ce qui vous permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. (p.43)

Restauration des images supprimées p.128

Suppression d'un fichier son


Si du son a été enregistré avec une image (p.156), vous pouvez supprimer le son sans supprimer l'image.

- 1 Accédez au mode  puis choisissez une image associée à un son à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 Appuyez sur le bouton **
L'écran de confirmation apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Supprimer son].**
- 4 Appuyez sur le bouton OK**
Le fichier son est supprimé.



Sélectionnez [Supprimer] à l'étape 3 ci-dessus pour supprimer à la fois l'image et le fichier son.

5













Suppression des images et des fichiers son sélectionnés (à partir de l'affichage neuf images)



Vous pouvez supprimer plusieurs images/fichiers son sélectionnés en même temps à partir de l'affichage neuf images.



Il n'est pas possible de supprimer les images et les fichiers son protégés.

- 1 **En mode , appuyez sur  de la commande du zoom//Q.**
Neuf vignettes apparaissent.
- 2 **Appuyez sur le bouton .**
 apparaît sur les images et les fichiers son.
- 3 **Utilisez le bouton de navigation (   ) pour choisir les images et les fichiers son que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton OK.**
 apparaît sur les images et les fichiers son sélectionnés.

Si vous sélectionnez une image et appuyez sur  de la commande de zoom//Q, l'image sélectionnée apparaît en affichage image par image aussi longtemps que la commande est maintenue enfoncée, ce qui vous permet de vérifier si vous souhaitez réellement la supprimer. (L'affichage repasse en affichage neuf images lorsque vous relâchez le bouton.) L'affichage image par image des images protégées est néanmoins impossible.



4 Appuyez sur le bouton .


Une boîte de confirmation apparaît.

5 Utilisez le bouton de navigation ( ) pour sélectionner [Sélect. & suppr.].

6 Appuyez sur le bouton OK

Les images et fichiers non sélectionnés sont supprimés










Suppression de toutes les images

Il est possible de supprimer simultanément l'ensemble des images et fichiers son.




Il n'est pas possible de supprimer les images et les fichiers son protégés. (p.129)

- 1 **Appuyez sur le bouton  en mode .**
Une boîte de confirmation apparaît.
- 2 **Appuyez sur le bouton .**
Une boîte de confirmation apparaît.
- 3 **Utilisez le bouton de navigation ( ) pour sélectionner [Supprimer tout].**
- 4 **Appuyez sur le bouton OK**
L'ensemble des images et des fichiers son est supprimé.



Restauration des images supprimées  p.128



Restauration des images supprimées


Vous pouvez restaurer des images ou fichiers son pris avec cet appareil puis effacés.



Après suppression d'une image, si l'appareil a été éteint après qu'une suppression ou que des opérations d'écriture de données comme prise de vue, enregistrement de séquences vidéo, protection des images, sauvegarde des réglages DPOF, redéfinition ou recadrage des images ont été effectués et que la carte mémoire SD a été retirée, le message « Pas d'image à traiter » apparaît lors de l'étape 3 et les images et fichiers son ne peuvent plus être restaurés.


5

Lecture et suppression des images

- 1 **Après suppression d'un fichier, appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
La palette du mode lecture apparaît.
- 2 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (Restauration de l'image).**
- 3 **Appuyez sur le bouton OK.**
Le nombre d'images récupérables apparaît.
- 4 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Restaurer].**
- 5 **Appuyez sur le bouton OK**
La suppression des images est annulée et les fichiers sont restaurés.



Les images et fichiers son restaurés ont le même nom de fichier qu'avant leur suppression.




Protection des images et des fichiers son contre la suppression (protéger)

Il est possible de prévenir toute suppression accidentelle d'image ou de fichier son enregistré.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode [Diaporama].**
La palette du mode lecture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Protéger].**
- 3 Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran de sélection [Choisir une image&son] ou [Tout] apparaît.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Choisir une image&son].**
- 5 Appuyez sur le bouton OK.**
Le message [Protéger cette image&son] apparaît. Choisissez une autre image ou un autre son à protéger à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 6 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Protéger].**
- 7 Appuyez sur le bouton OK.**
L'image ou le fichier son sélectionné est protégé.



- Sélectionnez [Ôter la protection] à l'étape 6 pour annuler le réglage de la protection.
- [Diaporama] apparaît sous le numéro de fichier sur les images et les fichiers son protégés pendant la lecture.



Protection de l'ensemble des images/des fichiers son


- 1 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode [Diaporama].**
La palette du mode lecture apparaît.
- 2 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [Protéger].**
- 3 **Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran de sélection [Choisir une image&son] ou [Tout] apparaît.
- 4 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Tout].**
- 5 **Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran de sélection [Protéger] ou [Ôter la protection] apparaît.
- 6 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Protéger].**
- 7 **Appuyez sur le bouton OK**
L'ensemble des images et fichiers son est protégé.



Les images et fichiers son protégés seront supprimés lors du formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée.



Sélectionnez [Ôter la protection] à l'étape 6 pour annuler le réglage de la protection sur l'ensemble des images et fichiers son.





Modification de la taille et de la qualité d'image (Redéfinir)

Si vous changez la taille et la qualité d'une image sélectionnée, le fichier peut devenir moins volumineux. Utilisez cette fonction pour pouvoir poursuivre vos prises de vue si la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est saturée : réduisez la taille des images et écrasez les images originales pour libérer de l'espace.



- Les séquences vidéo ne peuvent pas être redéfinies.
- Vous ne pouvez pas sélectionner une meilleure résolution ou une qualité supérieure à celles de l'image d'origine.

- 1 Accédez au mode  et choisissez l'image fixe que vous souhaitez redéfinir à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (Redéfinir).**
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran de sélection de la taille et de la qualité apparaît.
- 5 Sélectionnez [Pixels enreg] et [Niveau qualité].**
Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner la taille et la qualité.
Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour passer de [Pixels enreg] à [Niveau qualité] et inversement.
- 6 Appuyez sur le bouton OK**
Une boîte de confirmation de l'écrasement de l'image apparaît. [Enregistrer sous] est la seule option disponible pour les images protégées.




7 **Sélectionnez [Ecraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**

8 **Appuyez sur le bouton OK**

L'image redéfinie est enregistrée.





Recadrage d'images

Vous pouvez supprimer la partie non souhaitée d'une photo et sauvegarder l'image recadrée comme image séparée.

- 1 Accédez au mode et choisissez l'image que vous souhaitez recadrer à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (Recadrage).**
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran Recadrage apparaît.
- 5 Choisissez les conditions de recadrage.**

Commande du zoom//Q :

Modifie la taille de la partie recadrée.

Bouton de navigation (▲▼◀▶) :

Permet de recadrer l'image sur sa partie supérieure ou inférieure, sur la gauche ou sur la droite.


Bouton vert :

Fait pivoter le cadre de recadrage.


- 6 Appuyez sur le bouton OK**

L'image recadrée est enregistrée avec un nouveau nom de fichier.

L'image recadrée est enregistrée avec un niveau de qualité similaire à l'image d'origine. Le nombre de pixels enregistrés est automatiquement sélectionné en fonction de la taille de la partie recadrée.



Les séquences vidéo ne peuvent être recadrées.



Copie d'images et de fichiers son

Vous pouvez copier des images et des fichiers son de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD et inversement. Cette fonction n'est toutefois disponible que lorsqu'une carte est présente dans l'appareil.



Veillez à ce que l'appareil photo soit hors tension avant d'introduire ou de retirer la carte mémoire SD.

- 1 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode [▶].**
La palette du mode lecture apparaît.
- 2 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner [] (Copier image/son).**
- 3 **Appuyez sur le bouton OK**
L'écran de sélection de la méthode de copie apparaît.

Copie de fichiers de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD

L'ensemble des images et fichiers son de la mémoire intégrée est copié en bloc sur la carte mémoire SD. Avant de copier des images, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace sur la carte.

- 4 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [] ➔ [SD].**
- 5 **Appuyez sur le bouton OK**
L'ensemble des images et fichiers son est copié.



Copie de fichiers de la carte mémoire SD vers la mémoire intégrée

Les images et fichiers son sélectionnés sur la carte mémoire SD sont copiés vers la mémoire intégrée, les uns après les autres.

4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [SD] ➔ [●].

5 Appuyez sur le bouton OK


6 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez copier à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

7 Appuyez sur le bouton OK

L'image/fichier son sélectionné est copié.



- Si un son a été enregistré avec l'image, le fichier son est copié avec l'image.
- Lorsqu'un fichier est copié de la carte mémoire SD vers la mémoire intégrée, un nouveau nom de fichier lui est attribué.



Utilisation des filtres numériques

Cette fonction permet notamment de changer la couleur des images sélectionnées à l'aide de filtres numériques.



Vous pouvez choisir parmi neuf filtres de couleur : N & B, sépia, rouge, rose, violet, bleu, vert, jaune et doux.

- 1 **Accédez au mode et choisissez l'image que vous souhaitez modifier à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (filtre numérique).**
- 4 **Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran de sélection du filtre numérique apparaît.
- 5 **Sélectionnez un filtre numérique à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
Vous pouvez prévisualiser les résultats de l'effet du filtre.
- 6 **Appuyez sur le bouton OK.**
Une boîte de confirmation de l'écrasement de l'image apparaît.
- 7 **Sélectionnez [Ecraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
[Enregistrer sous] est la seule option disponible pour les images protégées.
- 8 **Appuyez sur le bouton OK**
L'image modifiée est enregistrée avec un nombre de pixels enregistrés et un niveau de qualité similaires à l'image d'origine.



Utilisation du filtre brillance


Cette fonction permet de régler la brillance de l'image sélectionnée.

- 1 Accédez au mode  et choisissez l'image que vous souhaitez modifier à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (filtre brillance).**
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran de réglage de la brillance apparaît.
- 5 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour régler la brillance.**
Vous pouvez prévisualiser les résultats du réglage de la brillance.
- 6 Appuyez sur le bouton OK**
Une boîte de confirmation de l'écrasement de l'image apparaît.
- 7 Sélectionnez [Ecraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
[Enregistrer sous] est la seule option disponible pour les images protégées.
- 8 Appuyez sur le bouton OK**
L'image modifiée est enregistrée avec un nombre de pixels enregistrés et un niveau de qualité similaires à l'image d'origine.



Caution

Les séquences vidéo ou les images prises avec un autre appareil ne peuvent pas être modifiées à l'aide de [Filtre numérique] ou de [Filtre Brillance]. Un message d'erreur apparaît si vous choisissez cette fonction à partir de la palette du mode lecture et que vous appuyez sur le bouton **OK**.




Atténuation yeux rouges

Vous pouvez corriger les images sur lesquelles le sujet apparaît avec les yeux rouges en raison de l'utilisation du flash.

- 1 **Accédez au mode et choisissez l'image que vous souhaitez corriger à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**
- 2 **Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (atténuation yeux rouges).**
- 4 **Appuyez sur le bouton OK.**
Une boîte de confirmation de l'écrasement de l'image apparaît.
- 5 **Sélectionnez [Ecraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
[Enregistrer sous] est la seule option disponible pour les images protégées.
- 6 **Appuyez sur le bouton OK**




- La fonction atténuation yeux rouges ne peut pas être utilisée pour les séquences vidéo ou images où il est impossible de détecter les yeux rouges sur l'appareil. Un message d'erreur apparaît à l'étape 4.
- La fonction atténuation yeux rouges ne peut être utilisée qu'avec les images fixes prises avec cet appareil.



Ajout d'un cadre créatif (Compos. Cadre créa.)

Cette fonction permet d'ajouter un cadre créatif aux images fixes. Trois cadres sont pré-enregistrés dans l'appareil.

- 1 **Accédez au mode et choisissez l'image à laquelle vous souhaitez ajouter un cadre à l'aide du bouton de navigation ().**
- 2 **Appuyez sur le bouton de navigation ().**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 **Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner (compos. cadre créa.).**
- 4 **Appuyez sur le bouton OK.**
Un affichage neuf imagettes apparaît sur l'écran
- 5 **Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner un cadre.**
- 6 **Appuyez sur le bouton OK ou sur de la commande du zoom//Q.**
Le cadre sélectionné apparaît en affichage image par image.
Pour choisir un cadre différent, procédez selon l'une des méthodes suivantes.
 - Choisissez un cadre différent à l'aide du bouton de navigation ().
 - Appuyez sur le bouton **MENU** ou sur de la commande du zoom//Q pour revenir à l'affichage neuf images de l'écran de sélection du cadre puis reportez-vous à l'étape 5 pour choisir le nouveau cadre.



7 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de réglage de la position et de la taille du cadre apparaît. Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour ajuster la position de l'image et utiliser la commande du zoom/☒/Q pour agrandir ou réduire l'image.



8 Appuyez sur le bouton OK.

Une boîte de confirmation de l'écrasement de l'image apparaît.

9 Sélectionnez [Ecraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).

[Enregistrer sous] est la seule option disponible pour les images protégées.



10 Appuyez sur le bouton OK.


L'image modifiée est enregistrée avec 3M de pixels enregistrés.



La fonction composition cadre créatif ne peut pas être utilisée pour les séquences vidéo ou images dont la taille est inférieure ou égale à 2M. Un message d'erreur apparaît à l'étape 4.

6

Utilisation d'un nouveau cadre

Les cadres téléchargés à partir d'un site Web ou de toute autre source peuvent être utilisés au moment de la prise de vue. Pour afficher ceux disponibles dans la mémoire intégrée ou sur la carte mémoire SD, à l'étape 3, sélectionnez  (compos. Cadre créa.) puis appuyez sur le bouton **OK**.


Vous pouvez télécharger de nouveaux cadres depuis le site de PENTAX à l'adresse URL suivante :

http://www.pentax.co.jp/english/support/digital/optio_frame.html



- Les trois cadres présents dans la mémoire intégrée ne peuvent pas être supprimés.
- L'on peut afficher jusqu'à 96 cadres téléchargés. Ajoutés aux 3 cadres déjà présents dans la mémoire, vous avez le choix entre 99 cadres.

Affichage de l'écran Montage Film



Édition de séquences vidéo


Vous pouvez sélectionner l'image d'une séquence vidéo enregistrée afin de l'enregistrer comme image fixe, diviser une séquence vidéo en deux ou assembler deux séquences.

- 1 Accédez au mode  et choisissez la séquence vidéo que vous souhaitez modifier à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**

Pour coller deux séquences vidéo (p.144), il faut d'abord choisir la première (à savoir première moitié).

- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**

La palette du mode lecture apparaît.

- 3 Sélectionnez  Montage Film] à l'aide du bouton de navigation (▲▼◀▶).**

- 4 Appuyez sur le bouton OK**


L'écran de sélection du montage des séquences vidéo apparaît.

Consultez les pages suivantes.

- "Sauvegarde de l'image d'une séquence vidéo comme image fixe" (p.142)
- "Division d'une séquence vidéo" (p.143)
- "Assemblage de séquences vidéo" (p.144)



Les séquences vidéo protégées ne peuvent être ni divisées ni collées.



Sauvegarde de l'image d'une séquence vidéo comme image fixe

5 Sélectionnez [Enregistrer comme photo] sur l'écran de sélection du montage des séquences vidéo.

6 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de sélection du cadre à enregistrer comme image fixe apparaît.

7 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner l'image que vous souhaitez enregistrer.


- ▲ : lecture ou pause de la séquence vidéo
- ▼ : interruption de la séquence vidéo et retour à la première image
- ◀ : lecture arrière de la séquence vidéo, image par image
- ▶ : lecture avant de la séquence vidéo, image par image

8 Appuyez sur le bouton OK

L'image sélectionnée est enregistrée comme image fixe.



Affichage de l'écran Montage Film



Division d'une séquence vidéo

5 Sélectionnez [Diviser vidéos] sur l'écran de sélection du montage des séquences vidéo.

6 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran permettant de choisir la position de la division apparaît.

7 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour déterminer la position de division.

- ▲ : lecture ou pause de la séquence vidéo
- ▼ : interruption de la séquence vidéo et retour à la première image
- ◀ : lecture arrière de la séquence vidéo, image par image
- ▶ : lecture avant de la séquence vidéo, image par image


8 Appuyez sur le bouton OK.


Une boîte de confirmation apparaît.

9 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Diviser].

10 Appuyez sur le bouton OK

La séquence est divisée à la position définie et les deux parties sont enregistrées comme nouveaux fichiers.






Assemblage de séquences vidéo

- 5 **Sélectionnez [Coller vidéos] sur l'écran de sélection du montage des séquences vidéo.**
- 6 **Appuyez sur le bouton OK**
L'écran de sélection des séquences vidéo apparaît.
- 7 **Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour choisir la deuxième séquence vidéo (à savoir deuxième moitié).**



- 8 **Appuyez sur le bouton OK.**
Une boîte de confirmation apparaît.
- 9 **Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Coller].**
- 10 **Appuyez sur le bouton OK**




Les deux séquences vidéo sélectionnées sont collées et enregistrées dans le fichier de la première séquence. (La séquence vidéo sélectionnée comme première moitié est écrasée par la séquence vidéo collée et la séquence vidéo sélectionnée comme deuxième moitié est supprimée.)



- La lecture de séquences vidéo collées peut sembler marquer un arrêt d'environ une seconde à l'endroit où les deux séquences ont été réunies. En effet, en mode montage film, les données de la séquence vidéo sont modifiées en unités d'une seconde, donc si la dernière vue de la première séquence vidéo dure moins d'une seconde, elle est « prolongée » jusqu'à une seconde afin d'être collée à la deuxième séquence.
- Lorsque deux séquences vidéo sont réunies, le deuxième fichier de séquence vidéo est supprimé.

Réglage de l'impression (DPOF)

Le format DPOF (Digital Print Order Format) permet d'enregistrer des données d'impression sur des photos prises par un appareil numérique. Une fois les données enregistrées, les photos peuvent être imprimées conformément aux réglages DPOF à l'aide d'une imprimante compatible DPOF ou par un laboratoire photo. L'enregistrement de données d'impression est impossible pour les séquences vidéo ou les fichiers son.



Impression d'images uniques

Pour chaque image, procédez aux réglages suivants :

Exemplaires	Sélectionnez le nombre d'exemplaires, jusqu'à 99.
Date	Permet de faire apparaître ou non la date sur l'impression.

- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode [] .**
La palette du mode lecture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) pour sélectionner [DPOF].**
- 3 Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran de sélection [Choisir une image] ou [Toutes les images] apparaît.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Choisir une image]**



5 Appuyez sur le bouton OK.

Le message [Réglage DPOF pour cette image] apparaît.

Pour procéder aux réglages DPOF pour une autre image, utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner l'image concernée.

Si les réglages DPOF ont déjà été effectués pour une image, le nombre d'exemplaires déterminé précédemment et le réglage de la date (☑ ou ☐) s'affichent.



6 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le nombre d'exemplaires.

7 Utilisez le bouton vert pour spécifier si la date doit ou non apparaître.

☑ (Oui): La date est imprimée.

☐ (Arrêt): La date n'est pas imprimée.

Pour poursuivre la définition des données d'impression DPOF, utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour choisir une autre image puis répétez les étapes 6 et 7.



8 Appuyez sur le bouton OK


Les réglages DPOF sont sauvegardés et l'écran revient au menu DPOF.

Caution

La date peut ne pas être imprimée sur les images selon l'imprimante ou le laboratoire photo même si ☑ (Oui) a été sélectionné dans les réglages DPOF.

memo

Pour annuler les réglages DPOF, à l'étape 6, affectez la valeur [00] au nombre d'exemplaires et appuyez sur le bouton **OK**.



Impression de toutes les images

Lorsque vous choisissez le nombre d'exemplaires et que vous insérez ou non la date, les réglages s'appliquent à toutes les images enregistrées dans l'appareil.

1 Affichez l'écran des réglages DPOF en mode .

Reportez-vous aux étapes 1 à 3 à la p.145.

2 Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Réglages DPOF pour ttes les images].

3 Appuyez sur le bouton OK.

Le message [Réglages DPOF pour toutes les images] apparaît.

4 Sélectionnez le nombre d'exemplaires et indiquez si la date doit ou non apparaître.

Reportez-vous aux étapes 6 et 7 dans "Impression d'images uniques" (p.146) pour plus de détails sur les réglages.

5 Appuyez sur le bouton OK

Les réglages DPOF pour toutes les images sont sauvegardés et l'appareil revient à l'écran des réglages DPOF.



Le nombre d'exemplaires spécifié dans les réglages DPOF s'applique à toutes les images. Avant l'impression, assurez-vous que ce nombre est correct.



Les réglages effectués pour des images isolées sont annulés dès lors qu'ils doivent être définis pour l'ensemble des images.

Si vous raccordez l'appareil à une imprimante compatible PictBridge via le câble USB fourni (I-USB7), vous pourrez imprimer les photos directement depuis l'appareil, sans transiter par un PC. Raccordez l'appareil à l'imprimante puis sélectionnez les images à imprimer et le nombre d'exemplaires sur l'appareil.

Caution

- Il est recommandé d'utiliser le kit d'adaptateur secteur K-AC8 pour connecter l'appareil à une imprimante. Il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou que des données d'images soient perdues si la batterie s'épuise alors que les deux appareils sont connectés.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert.
- Il est possible que tous les réglages effectués au niveau de l'appareil (comme les réglages d'impression ou DPOF) ne soient pas repris en fonction du modèle d'imprimante.
- Une erreur d'impression peut survenir si plus de 500 exemplaires sont sélectionnées.
- L'impression d'un index (c.-à-d. de plusieurs images sur une même page) ne peut pas être effectuée directement à partir de l'appareil. Procédez aux réglages sur une imprimante prévue à cet effet ou utilisez un ordinateur.

Branchement de l'appareil à l'imprimante

1 Sélectionnez [PictBridge] pour le mode [Connexion USB] dans le menu [Réglages].

Reportez-vous à "Changement du mode de connexion USB" (p.169).


2 Mettez l'appareil hors tension.

3 Raccordez l'appareil à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

4 Mettez l'imprimante sous tension.


5 Une fois l'imprimante prête, mettez l'appareil sous tension.

L'écran de sélection du mode d'impression apparaît.



Impression d'images uniques

- 1 Dans l'écran de sélection du mode d'impression, utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Choisir une image].**
- 2 Appuyez sur le bouton OK**
L'écran de réglage apparaît.
- 3 Choisissez l'image à imprimer à l'aide du bouton de navigation (◀ ▶).**
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner le nombre d'exemplaires.**
Il est possible d'imprimer jusqu'à 99 exemplaires.
- 5 Utilisez le bouton vert pour spécifier si la date doit ou non apparaître.**
 (Oui): La date est imprimée.
 (Arrêt): La date n'est pas imprimée.
- 6 Appuyez sur le bouton OK.**
Une boîte de confirmation apparaît.
Pour imprimer les photos sur l'imprimante conformément aux réglages définis, appuyez sur le bouton **OK**.
Pour modifier les réglages, allez à l'étape 7.
- 7 Appuyez sur le bouton vert.**
L'écran permettant de modifier les réglages d'impression apparaît.
- 8 Sélectionnez [Format du Papier] et appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Format du papier apparaît.



9 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner le format.

Vous pouvez uniquement choisir un format compatible avec votre imprimante.

10 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage Format du Papier est sauvegardé et l'écran revient aux réglages d'impression.

11 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Format du Papier] puis appuyez sur le bouton de navigation ▶.

Un menu déroulant apparaît.

12 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner le type de papier puis appuyez sur le bouton OK.

Le réglage Type de papier est sauvegardé et l'écran revient aux réglages d'impression. Définissez [Qualité] et [Info Bords] de la même manière qu'aux étapes 11 et 12.

Si vous sélectionnez [Réglages] pour chaque exemplaire, les images sont imprimées sur l'imprimante conformément aux réglages définis.

Le type de papier ayant le plus grand nombre de ★ prend en charge du papier de qualité supérieure.

La qualité ayant le plus grand nombre de ★ indique une qualité d'impression supérieure.

Une boîte de confirmation apparaît après la définition de chaque élément.


13 Appuyez sur le bouton MENU

L'écran revient à la boîte de dialogue de confirmation.

14 Appuyez sur le bouton OK

L'image est imprimée conformément aux réglages.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour annuler l'impression durant l'opération.




- Le témoin de mise sous tension s'allume lorsque l'appareil communique avec l'imprimante et clignote lorsque la carte est en cours de lecture puis durant l'impression. Ne débranchez pas le câble USB lorsque le témoin clignote.
- Les réglages [Format du Papier], [Type du Papier], [Qualité] et [Info Bords] reprennent leurs valeurs par défaut à la mise hors tension de l'appareil.

Déconnexion du câble de l'imprimante cap.152

Impression de toutes les images

- 1 Dans l'écran de sélection du mode d'impression, utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Tout].**



- 2 Appuyez sur le bouton OK.**

L'écran de réglage apparaît.

- 3 Sélectionnez le nombre d'exemplaires et indiquez si la date doit ou non apparaître.**

Le nombre d'exemplaires et le réglage de la date que vous sélectionnez s'appliquent à toutes les images.



Reportez-vous aux étapes 4 et 5 dans "Impression d'images uniques" (p.149) pour plus de détails sur les réglages.

- 4 Appuyez sur le bouton OK**

Une boîte de confirmation apparaît.

Reportez-vous aux étapes 7 à 11 dans "Impression d'images uniques" (p.149 et p.150) pour plus de détails sur la modification des réglages d'impression.

- 5 Appuyez sur le bouton OK à partir de l'écran de confirmation des réglages d'impression.**

Toutes les images sont imprimées conformément aux réglages.
Appuyez sur le bouton **MENU** pour annuler l'impression.


Impression à l'aide des réglages DPOF

1 Dans l'écran de sélection du mode d'impression, utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Impression auto. DPOF].

2 Appuyez sur le bouton OK.

Les réglages que vous avez effectués apparaissent.

À l'aide du bouton de navigation (◀▶), vérifiez le nombre d'exemplaires de chaque image, l'insertion ou non de la date et le nombre total d'exemplaires. Reportez-vous à p.145 pour plus de détail sur les réglages DPOF.



3 Appuyez sur le bouton OK

Une boîte de confirmation apparaît.

Reportez-vous aux étapes 7 à 11 dans "Impression d'images uniques" (p.149 et p.150) pour plus de détails sur la modification des réglages d'impression.

4 Appuyez sur le bouton OK

Les images sont imprimées conformément aux réglages.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour annuler l'impression.

6


Déconnexion du câble de l'imprimante



Débranchez le câble USB de l'appareil et de l'imprimante une fois l'impression terminée.

1 Mettez l'appareil hors tension.

2 Débranchez le câble USB de l'appareil et de l'imprimante.

Avec cet appareil, vous pouvez enregistrer du son. Le microphone se trouve sur la partie supérieure. Placez l'appareil de manière à obtenir la meilleure qualité sonore.



- 1 Appuyez sur le bouton de navigation (▼) en mode .**
La palette du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (enregistrement vocal).**
- 3 Appuyez sur le bouton OK.**

La durée d'enregistrement restante d'une part et du fichier en cours d'autre part apparaissent sur l'écran LCD.

- 1 Durée d'enregistrement
- 2 Durée d'enregistrement restante





- 4 Appuyez sur le déclencheur à fond.**
L'enregistrement démarre. Le témoin du retardateur clignote pendant l'enregistrement. Lorsque l'on appuie sur le bouton vert pendant l'enregistrement, l'on peut rajouter un index au fichier son en cours.
- 5 Appuyez sur le déclencheur à fond.**
L'enregistrement s'arrête.









- Si vous appuyez sur le déclencheur et le maintenez enfoncé pendant plus d'une seconde à l'étape 4, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que vous le relâchiez. Cela est utile pour procéder à de petits enregistrements, comme par exemple pour le son utilisateur dans le menu [Son].
- Le son est enregistré en fichiers mono WAVE.
- Une pression sur le bouton **OK** permet de fermer l'écran du dictaphone. Pour l'afficher à nouveau, appuyez sur le bouton **OK**.


Vous avez la possibilité de lire les fichiers son enregistrés en mode .












- 1 Appuyez sur le bouton .**
- 2 Choisissez le fichier son que vous souhaitez lire à l'aide du bouton de navigation ( .**
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (.**

Le fichier son est lu.

- 1 Durée d'enregistrement totale du fichier
- 2 Durée de lecture





En mode lecture, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

- Bouton de navigation () : Marque une pause dans la lecture.
- Commande du zoom/ /  ( / ) : Augmente le volume.
- Commande du zoom/ /  ( / ) : Baisse le volume.




S'il n'y a pas d'index enregistrés :

- Bouton de navigation () : Lecture arrière.
- Bouton de navigation () : Lecture rapide.

Si des index sont enregistrés :

- Bouton de navigation () : Lit à partir de l'index précédent.
- Bouton de navigation () : Lit à partir de l'index suivant.

Lorsque la lecture est interrompue, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.


- Bouton de navigation () : Reprise de la lecture.
- Bouton de navigation () : Rembobine d'environ 5 secondes.
- Bouton de navigation () : Avance d'environ 5 secondes.

- 4 Appuyez sur le bouton de navigation (.**


La lecture s'arrête.

Ajout d'un mémo vocal aux images

Vous pouvez ajouter un mémo vocal aux images fixes.




Enregistrement d'un mémo vocal

1 Accédez au mode  et choisissez l'image fixe à laquelle vous souhaitez ajouter un mémo vocal à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

La palette du mode lecture apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner  (mémo vocal).

4 Appuyez sur le bouton OK


L'enregistrement démarre et peut se poursuivre jusqu'à ce que la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée soit pleine.

5 Appuyez sur le bouton OK


L'enregistrement s'arrête.




- Un mémo vocal ne peut pas être ajouté à une image qui en dispose déjà d'un ou dont le mémo a été enregistré en mode mémo vocal. Supprimez l'ancien message pour en enregistrer un nouveau. (p.124)
- Un mémo vocal ne peut pas être ajouté à des images protégées (⏏). (p.129)



Lecture d'un mémo vocal

- 1 Accédez au mode  et choisissez l'image fixe avec le mémo vocal que vous souhaitez lire à l'aide du bouton de navigation (◀▶).**

 apparaît sur les images accompagnées d'un mémo vocal dans l'affichage image par image.



- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▲).**

La lecture démarre.

En mode lecture, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Commande du zoom/▲▲▲/▲ (▲) : Augmente le volume.

Commande du zoom/▲▲▲/▲ (▲▲▲) : Baisse le volume.

- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**


La lecture s'arrête.



Les fichiers son associés aux images enregistrés en mode mémo vocal peuvent être lus de la même manière.

Suppression d'un fichier son  p.124

Affichage du menu [X Réglages]




Bouton de navigation

Bouton OK

Bouton MENU

MENU



Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée


Le formatage supprimera toutes les données sur la carte mémoire SD. Toutes les données de la mémoire intégrée sont supprimées si aucune carte mémoire SD n'a été insérée dans l'appareil.

Caution

- Ne retirez pas la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable.
- Le formatage supprime les images protégées ainsi que les données enregistrées sur la carte par un appareil autre que celui-ci.
- Les cartes mémoire SD formatées sur un ordinateur ou un périphérique autre que l'appareil photo ne peuvent pas être utilisées. Veillez à formater la carte avec l'appareil.

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Formater] dans le menu [X Réglages].**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Formater].**
- 4 Appuyez sur le bouton OK**

Une fois le formatage terminé, l'appareil revient en mode capture ou lecture.




Affichage du menu [X Réglages]



Bouton de navigation

Bouton MENU




Changement de la date et de l'heure

Vous avez la possibilité de modifier la date et l'heure initiale. Vous pouvez également définir le format d'affichage de la date sur l'appareil.

1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Réglage date] dans le menu [X Réglages].

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran du réglage de la date apparaît.




3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Le cadre se déplace sur [jj/mm/aa].

Selon le réglage initial ou antérieur, [jj/mm/aa] ou [aa/mm/jj] peut être affiché.

4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner le format d'affichage de la date et de l'heure.


Sélectionnez [mm/jj/aa], [jj/mm/aa] ou [aa/mm/jj].



5 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Le cadre se déplace sur [24h].

6 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [24h] (affichage 24 heures) ou [12h] (affichage 12 heures).




7 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Le cadre revient sur [Format date].

8 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [Date].



9 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).


Le cadre se déplace vers l'un des éléments suivants, en fonction du format de date défini à l'étape 4.

Pour mois [mm/jj/aa] (exemple : [01])

Pour jour [jj/mm/aa] (exemple : [01])

Pour année [aa/mm/jj] (exemple : [2006])

Les opérations et écrans suivants utilisent [mm/jj/aa] en exemple. Les opérations restent identiques même si un autre format a été sélectionné.



10 Modifiez le mois à l'aide du bouton de navigation (▲▼)

11 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Le cadre se déplace vers le champ jour. Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour modifier le jour. Procédez de la même manière pour l'année.

12 Modifiez l'heure de la même manière qu'aux étapes 7 à 10.

Si [12h] a été sélectionné à l'étape 6, le paramètre bascule respectivement sur AM ou PM en fonction de l'heure.

13 Appuyez sur le bouton OK

Les réglages de la date et de l'heure sont sauvegardés.

Une fois les réglages terminés et lorsque vous appuyez sur le bouton **OK**, l'horloge de l'appareil est réinitialisée à 00 seconde. Pour régler l'heure exacte, appuyez sur le bouton **OK** lorsque le bip (à la télévision, à la radio, etc.) atteint 00 seconde.



Affichage du menu [X] Réglages




Bouton de navigation

Bouton OK

Bouton MENU


MENU



Changement des réglages sonores

Vous avez la possibilité de régler le volume des sons système et en modifier le type.

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Son] dans le menu [X] Réglages.**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Son apparaît.



Ajustement du volume de fonctionnement

- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Volume].**
- 4 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour régler le volume.**
Le volume sélectionné est sauvegardé.
Réglez le volume sur « 0 » pour couper le son de démarrage, le son de l'obturateur, le son des touches et le son du retardateur.

Changement de type de son

- 5 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Son démarrage].**
- 6 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- 7 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [1], [2], [3], [Arrêt] ou [USER] et appuyez sur le bouton de navigation (OK).**
Le type de son sélectionné est sauvegardé.

8 Réglez [Son obturateur], [Son touches] et [Son retardateur] de la même manière qu'aux étapes 5 et 7.

Pour le son de retardateur, sélectionnez [Oui], [Arrêt] ou [USER].

9 Appuyez sur le bouton MENU

Le réglage est modifié et l'écran revient au menu [⌘ Réglages].

Réglage du son User

Vous pouvez régler les deux premières secondes de votre son enregistré préféré comme son User puis l'utiliser comme son de démarrage ou son d'obturateur. Le son à utiliser à l'avance est enregistré avec l'appareil. (p.153)

1 Sélectionnez [USER] dans les étapes 7 et 8 ci-dessus.

2 Appuyez sur le bouton OK.

L'écran de lecture apparaît si un son qui peut être utilisé comme son User est sauvegardé dans l'appareil. USER apparaît pour le son réglé comme son User.

3 Choisissez le fichier son à l'aide du bouton de navigation (◀▶).



Bouton de navigation (▲) : Lit les deux premières secondes du fichier son.

Bouton de navigation (▼) : Arrête la lecture.

4 Appuyez sur le bouton OK

Le son sélectionné est réglé comme son User pour le son de démarrage ou le son d'obturateur.

Affichage du menu [X Réglages]




Bouton de navigation

Bouton OK

Bouton MENU

MENU




Réglage du réveil

Il est possible de régler la sonnerie du réveil à une heure prédéfinie. Vous pouvez indiquer si le réveil sonnera à la même heure tous les jours ou une seule fois à l'heure définie.

Réglage du réveil

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Réveil] dans le menu [X Réglages].**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran du réveil apparaît.
- 3 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Arrêt], [Une fois], [Chaque jour] puis appuyez sur le bouton de navigation (OK).**
- 5 Appuyez sur le bouton de navigation (▼).**
Puis, réglez [Heure].
- 6 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Le cadre se déplace sur le champ des heures.
- 7 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour modifier l'heure puis appuyez sur (▶).**
Le cadre se déplace sur le champ des minutes.
Modifiez les minutes de la même façon.




8 Appuyez deux fois sur le bouton OK.

L'écran revient au menu [X Réglages].
Vérifiez que [Réveil] est réglé sur ☑ (Oui).

9 Appuyez sur le bouton OK

[Réveil activé] apparaît et l'appareil se met hors tension.



Vérification du réveil

1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Réveil] dans le menu [X Réglages].

Vérifiez que [Réveil] est réglé sur ☑ (Oui).

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran du réveil apparaît.
Vérifiez la fréquence et l'heure de réveil.

3 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'appareil revient au mode capture.



Mise hors tension du réveil

L'écran du mode horloge apparaît et le réveil sonne à l'heure spécifiée pendant une minute lorsque l'appareil est hors tension.

Il est possible d'arrêter l'alarme en appuyant sur n'importe quel bouton de l'appareil pendant que la sonnerie retentit.



L'alarme ne retentit pas si l'appareil est sous tension lorsque l'heure réglée est atteinte.

Affichage du menu [X Réglages]




Bouton de navigation

Bouton OK

Bouton MENU

MENU




Réglage de l'heure monde.

La date et l'heure sélectionnées dans "Réglage de la date et de l'heure" (p.38) et "Changement de la date et de l'heure" (p.159) servent de date et d'heure pour (ma ville). Grâce à la fonction heure monde, vous avez la possibilité d'afficher l'heure dans une autre ville que votre ville de résidence (destination). Cette fonction est utile si vous effectuez des prises de vue dans d'autres fuseaux horaires.

Réglage de la destination

- Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Heure monde] dans le menu [X Réglages].**
- Appuyez sur le bouton de navigation ().**
L'écran Heure monde apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner (destination).**
- Appuyez sur le bouton de navigation ().**
L'écran Destination apparaît. La ville sélectionnée clignote sur la carte.
- Modifiez la ville de destination à l'aide du bouton de navigation ().**
L'heure actuelle, l'emplacement et le décalage horaire de la ville sélectionnée apparaissent.
- Utilisez le bouton de navigation () pour sélectionner [Hor. Été].**
- Activez (Oui) ou désactivez (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation ().**
Sélectionnez (Oui) si la ville de destination est soumise à l'heure d'été.



8 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage de l'heure monde est sauvegardé.

9 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'appareil revient au mode capture avec le réglage actuel.



Sélectionnez 🏠 (ma ville) à l'étape 3 de p.165 pour régler la ville et l'horaire d'été (DST) de la ville de résidence.


Affichage de l'heure de la destination sur l'écran LCD (Sélect, heure)

1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Heure monde] dans le menu [X Réglages].

2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

L'écran Heure monde apparaît.


3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Sélect, heure].



4 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Un menu déroulant apparaît.

5 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner ➔ (Destination) ou 🏠 (Ma ville).



➔ : affiche l'heure de la ville sélectionnée comme ville de destination.

🏠 : affiche l'heure de la ville sélectionnée comme étant Ma ville.

6 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage Sélect, heure est sauvegardé.

7 Appuyez deux fois sur le bouton MENU.

L'appareil revient en mode 📷 ou ▶.

➔ (destination) apparaît sur l'écran LCD lorsque l'appareil revient en mode 📷 et Heure mode est sélectionné.





Affichage du menu [Réglages]



Bouton de navigation

Bouton MENU




Changement de la langue d'affichage

Il est possible de changer la langue d'affichage des menus, messages d'erreur, etc. Vous avez le choix entre allemand, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), coréen, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, portugais, suédois, thaï et russe.

- Dans le menu [Réglages], sélectionnez [Language/言語] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Language/言語 apparaît.
- Sélectionnez la langue à l'aide du bouton de navigation (▲▼◀▶).**
- Appuyez sur le bouton OK**
La langue sélectionnée sera la langue affichée.




Affichage du menu [Y] Réglages



Bouton de navigation

Bouton OK

Bouton MENU



Modification du nom de dossier de l'image

Il est possible de remplacer le nom standard du dossier des images par la date à laquelle les photos ont été prises. Lorsque le nom est remplacé par la date, les photos sont sauvegardées dans des dossiers séparés sous la date à laquelle elles ont été prises.




Nom Fichier

Standard	XXXPENTX (où XXX est le numéro de dossier à 3 chiffres)
Date	XXX_mmjj (numéro de dossier à 3 chiffres _mois jour) * xxx_ddmm (numéro dossier à 3 chiffres _jour mois) lorsque le format de date est défini sur [jj/mm/aa]

Photo prise avec un nom de dossier standard
(exemple : mars 25)

Nom de dossier changé en date
(exemple : mars 25)

La prochaine fois qu'une photo est prise
(exemple : avril 1)



- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Nom Fichier] dans le menu [X Réglages].**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- 3 Sélectionnez [Standard] ou [Date] à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).**
- 4 Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage du nom du dossier est sauvegardé.



Affichage du menu [X] Réglages



Bouton de navigation

Bouton OK

Bouton MENU



Changement du mode de connexion USB

Choisissez le mode de connexion USB approprié selon que vous allez ou non connecter le câble USB à un ordinateur ou à une imprimante compatible PictBridge.



Reportez-vous au Manuel de Connexion à l'Ordinateur concernant les instructions permettant de raccorder l'appareil à un ordinateur.

1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Connexion USB] dans le menu [X] Réglages.


2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Un menu déroulant apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [PC] ou [PictBridge].

[PC]: sélectionnez cette option si vous transférez des données images vers un ordinateur.

[PictBridge]: sélectionnez cette option si l'appareil est raccordé à une imprimante compatible avec PictBridge.




4 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage de la connexion USB est sauvegardé.



Ne déconnectez pas l'appareil de votre ordinateur quand vous avez sélectionné [PictBridge] comme mode de connexion USB. De même, ne connectez pas l'appareil à votre imprimante lorsque [PC] est sélectionné.


Affichage du menu [X] Réglages



Changement du système de sortie vidéo

Lorsque vous raccordez l'appareil à un équipement audiovisuel, choisissez le système de sortie vidéo approprié (NTSC ou PAL) pour la prise et la lecture d'images.

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Sortie Vidéo] dans le menu [X] Réglages].**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [NTSC] ou [PAL].**
Sélectionnez le système de sortie vidéo correspondant à l'équipement audiovisuel.
- 4 Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage de la sortie vidéo est sauvegardé.



En fonction du pays, la lecture des images et des fichiers son risque d'échouer si le réglage du format de sortie vidéo diffère de celui utilisé dans le pays concerné. Dans ce cas, il faut en modifier le réglage.



Branchement de l'appareil à un équipement audiovisuel p.122

Affichage du menu [Réglages]



Bouton de navigation

Bouton MENU



Réglage de la luminosité de l'écran LCD

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran LCD.

- Dans le menu [Réglages], sélectionnez [Luminosité] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
- Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour régler la luminosité.**

Le réglage suivant est sauvegardé.


- ☐ (Sombre)
- ▬ (normal)
- ☐ (Lumineux)

- Appuyez sur le bouton MENU**


L'appareil repasse en mode capture ou lecture.

La luminosité définie est prise en compte sur l'écran LCD.

Pour modifier le réglage, procédez à nouveau comme susmentionné.



Affichage du menu [X] Réglages



Utilisation de la fonction d'économie d'énergie

Pour économiser la batterie, réglez l'écran LCD de manière à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque aucune opération n'est effectuée pendant un laps de temps défini. Une fois la fonction d'économie d'énergie activée et pour remettre l'écran LCD sous tension, appuyez sur n'importe quelle bouton.

1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Éco. d'énergie] dans le menu [X] Réglages.


2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).

Un menu déroulant apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [2min], [1min], [30sec], [15sec], [5sec] ou [Arrêt].

4 Appuyez sur le bouton OK

Le réglage d'économie d'énergie est sauvegardé.



L'économie d'énergie ne fonctionne pas dans les situations suivantes :

- en mode lecture
- lorsque l'appareil est connecté à un PC ou à une imprimante
- lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur
- lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo

Affichage du menu [Réglages]




Bouton de navigation

Bouton OK

Bouton MENU

MENU




Désactivation de Arrêt auto

Il est possible de régler l'appareil de façon à ce qu'il se mette hors tension automatiquement en cas de non-utilisation pendant une durée prédéfinie.

- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Arrêt auto] dans le menu [Réglages].**
- Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
Un menu déroulant apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [5 min], [3 min] ou [Arrêt].**
- Appuyez sur le bouton OK**



Le réglage de la mise hors tension automatique est sauvegardé.



La mise hors tension automatique ne fonctionne pas dans les situations suivantes :











- au cours d'un diaporama ou de la lecture de séquences vidéo
- lorsque l'appareil est connecté à un PC ou à une imprimante

Affichage de la palette du mode lecture



Changement de l'écran de démarrage


Vous pouvez choisir une image à afficher comme écran de démarrage à la mise sous tension de l'appareil.

- 1 Appuyez sur le bouton .**
L'appareil accède au mode .
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (.**
La palette du mode lecture apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (   ) pour sélectionner  (Écran démarrage).**
- 4 Appuyez sur le bouton OK.**
L'écran de sélection de l'image apparaît.
- 5 Utilisez le bouton de navigation ( ) pour choisir l'image de l'écran de démarrage.**
- 6 Appuyez sur le bouton OK**
Le réglage de l'écran de démarrage est sauvegardé.



- Une fois l'écran de démarrage défini, il ne sera pas effacé même si l'image d'origine est supprimée ou si la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est formatée.
- Sélectionnez [Arrêt] pour masquer l'écran de démarrage.

Comment afficher le menu [Mode Enregistrtr]



Modification de l'ordre des menus

Vous pouvez modifier l'ordre des éléments de menu dans les menus [Mode Enregistrtr] et [Réglages]. Placez les éléments fréquemment utilisés en haut du menu pour y accéder directement et rapidement.

Ex.) Pour placer [Mesure AE] en haut du menu [Mode Enregistrtr]

1 Sélectionnez [Mesure AE] à partir du menu [Mode Enregistrtr].

2 Appuyez sur le bouton vert.

L'écran de réorganisation des éléments apparaît.

3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour déplacer l'élément dans le sens souhaité.


Dans l'exemple, on appuie sur ▼ pour faire remonter [Mesure AE].

4 Appuyez sur le bouton OK

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de navigation (▲▼), [Mesure AE] remonte d'un cran dans le menu.

5 Une fois [Mesure AE] en haut de la liste des éléments, appuyez sur le bouton vert ou le bouton MENU.

Le réglage de réorganisation des menus est sauvegardé.



Affichage du menu [X Réglages]




Bouton de navigation

Bouton OK

Bouton MENU


MENU



Réinitialisation des réglages par défaut (Réinitialisation)

Il est possible de réinitialiser les réglages de l'appareil à leurs paramètres par défaut. Reportez-vous à "Réglages par défaut" (p.180) pour la réinitialisation.

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Réinitialisation] dans le menu [X Réglages].**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Réinitialisation apparaît.
- 3 Sélectionnez [Réinitialiser régl. menu] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
- 4 Appuyez sur le bouton OK**
Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
- 5 Sélectionnez [Réinitialisation] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**
- 6 Appuyez sur le bouton OK**
Les valeurs par défaut sont restaurées.



8

Réglages



Les réglages suivants ne sont pas affectés par la réinitialisation :
Réglage date, Language/言語, Heure monde, Sortie vidéo et Ordre des menus.

Réinitialisation de l'ordre des menus

Il est possible de réinitialiser l'ordre des menus à ses paramètres par défaut.

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Réinitialisation] dans le menu [X Réglages].**
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶).**
L'écran Réinitialisation apparaît.
- 3 Sélectionnez [Réinitia. ordre él. menu] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).**

4 Appuyez sur le bouton OK


Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.

5 Sélectionnez [Réinitialisation] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).

6 Appuyez sur le bouton OK

L'ordre des menus est réinitialisé.

Affichage du mode horloge



L'appareil peut servir de montre. Lorsqu'il est hors tension, appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le enfoncé pour faire apparaître l'horloge sur l'écran LCD.

1 Appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le enfoncé.

L'appareil se met sous tension et l'horloge apparaît à l'écran.

L'appareil s'éteint automatiquement après environ 10 secondes.

Une pression sur l'interrupteur général met immédiatement l'appareil hors tension.



Liste des villes Heure monde

Reportez-vous à la liste des codes de ville suivante pour régler l'heure monde.

Région	Ville	Région	Ville
Amérique du Nord	Honolulu	Afrique/ Asie occidentale	Jérusalem
	Anchorage		Nairobi
	Vancouver		Djeddah
	San Francisco		Téhéran
	Los Angeles		Dubaï
	Calgary		Karachi
	Denver		Kaboul
	Chicago		Malé
	Miami		Delhi
	Toronto		Colombo
	New York		Katmandou
Halifax	Dacca		
Amérique centrale et du Sud	Mexico	Asie orientale	Yangon
	Lima		Bangkok
	Santiago		Kuala Lumpur
	Caracas		Vientiane
	Buenos Aires		Singapour
	São Paulo		Phnom Penh
	Rio de Janeiro		Ho Chi Minh
			Djakarta
Europe	Lisbonne		Hong Kong
	Madrid		Pékin
	Londres		Shanghai
	Paris		Manille
	Amsterdam		Taipei
	Milan		Séoul
	Rome	Tokyo	
	Berlin	Guam	
	Stockholm	Océanie	Perth
	Athènes		Adelaïde
	Helsinki		Sydney
Moscou	Nouméa		
	Wellington		
	Auckland		
Afrique/ Asie occidentale	Dakar	Pago pago	
	Alger		
	Johannesburg		
	Istanbul		
	Le Caire		

Réglages par défaut

Le tableau ci-dessous indique les réglages d'usine par défaut.

La signification des indications pour les éléments de menu ayant un réglage par défaut est exposée ci-après.

Réglage de la dernière mémoire

Oui : le réglage actuel (dernière mémoire) est sauvegardé lorsque l'appareil est mis hors tension.

Non : le réglage reprend sa valeur par défaut lors de la mise hors tension.

* : le réglage dépend du réglage de la mémoire (p.103).

Réinitialiser

Oui : Le réglage reprend sa valeur par défaut avec la fonction réinitialisation (p.176).

Non : le réglage est sauvegardé même après la réinitialisation.

● Paramètres du menu [📷 Mode Enregistrer]

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de la dernière mémoire	Réinitialiser	Page
Pixels enregistrés		[6M] (2816×2112)	Oui	Oui	p.89
Niveau qualité		★★ (très bon)	Oui	Oui	p.91
Balance blancs		AWB (Auto)	*	Oui	p.92
Mesure AE		[M] (multizone)	*	Oui	p.94
Sensibilité		Auto	*	Oui	p.96
Correction IL		±0,0	*	Oui	p.82
Réglage AF	Zone m.au point	[] (Multiple)	Oui	Oui	p.97
	Limiteur de m.ap	Oui	Oui	Oui	p.98
Vidéo	Pixels enregistrés	[640] (640×480)	Oui	Oui	p.107
	Niveau qualité	★★★ (excellent)	Oui	Oui	p.108
	Mode couleur	Couleur réelle	Oui	Oui	p.110
	Cadence Image	30 im./s	Oui	Oui	p.109
	Stabilisateur vidéo	Oui	Oui	Oui	p.111
	Zoom optique	Arrêt	Oui	Oui	p.112
Intervalle	Intervalle	10 s	Oui	Oui	p.78
	Nombre de vues	2 images	Oui	Oui	p.78
	Début	Dans 0 h 0 min	Oui	Oui	p.78
Zoom numérique		Oui	*	Oui	p.81
Affich. Immédiat		1 s	Oui	Oui	p.99

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de la dernière mémoire	Réinitialiser	Page
Mémoire	Mode flash	Oui	—	Oui	p.87
	Mode Pr.de vues	Arrêt	—	Oui	p.76, p.77, p.78
	Modes de mise au point	Arrêt	—	Oui	p.85
	Position zoom	Arrêt	—	Oui	p.80
	Position MF	Arrêt	—	Oui	p.86
	Balance blancs	Arrêt	—	Oui	p.92
	Sensibilité	Arrêt	—	Oui	p.96
	Correction IL	Arrêt	—	Oui	p.82
	Mesure AE	Arrêt	—	Oui	p.94
	Zoom numérique	Oui	—	Oui	p.81
	DISPLAY	Arrêt	—	Oui	p.83, p.118
N° fichier	Oui	—	Oui	—	
Netteté		Normale	Oui	Oui	p.100
Saturation		Normale	Oui	Oui	p.101
Contraste		Normale	Oui	Oui	p.102

● Paramètres du menu [X] Réglages]

Paramètre		Réglage par défaut	Réglage de la dernière mémoire	Réinitialiser	Page
Son	Volume	3	Oui	Oui	p.161
	Son démarrage	1	Oui	Oui	
	Son obturateur	1	Oui	Oui	
	Son touches	1	Oui	Oui	
	Son retardateur	Oui	Oui	Oui	
Réglage date	Format date (date)	Selon réglage initial	Oui	Non	p.38
	Format date (heure)	Selon réglage initial	Oui	Non	
	Date	Selon réglage initial	Oui	Non	
	Heure	Selon réglage initial	Oui	Non	
Réveil	Réglage du réveil	Arrêt	Oui	Oui	p.163
	Heure	0:00	Oui	Oui	
Heure monde	Réglage de l'heure monde	Arrêt	Oui	Oui	p.165
	Destination (ville)	Identique à Ma ville	Oui	Non	
	Destination (Hor. Été)	Identique à Ma ville	Oui	Non	
	Ma ville (ville)	Selon réglage initial	Oui	Non	
	Ma ville (Hor. Été)	Selon réglage initial	Oui	Non	

Paramètre	Réglage par défaut	Réglage de la dernière mémoire	Réinitialiser	Page
Language/ 言語	Selon réglage initial	Oui	Non	p.36
Nom Fichier	Date	Oui	Oui	p.168
Connexion USB	PC	Oui	Oui	p.169
Sortie vidéo	Selon réglage initial	Oui	Non	p.170
Luminosité	Normale	Oui	Oui	p.171
Eco. d'énergie	5 sec	Oui	Oui	p.172
Arrêt auto	3 min	Oui	Oui	p.173
Zoom rapide	Arrêt	Oui	Oui	p.117
Régl. Bout. Vert	Mode vert	Oui	Oui	p.58

● Éléments de la palette du mode lecture

Paramètre	Réglage par défaut	Réglage de la dernière mémoire	Réinitialiser	Page
Diaporama	Intervalle	3 sec	Oui	p.119
	Effet d'écran	Volet	Oui	
	Effet sonore	Oui	Oui	
Filtre numérique	N & B	Non	—	p.136
Filtre Brillance	Standard	Non	—	p.137
Écran de démarrage	Écran avec logo Optio	Oui	Oui	p.174

● Touche

Paramètre	Fonction	Réglage par défaut	Réglage de la dernière mémoire	Réinitialiser	Page
Bouton	Mode de fonctionnement	Mode	—	—	—
Commande du zoom//	Position zoom	Grand angle complet	*	Oui	p.80
Bouton de navigation	Mode Pr.de vues	<input type="checkbox"/> (Standard)	*	Oui	p.76, p.77, p.78
	Mode prise de vue	(Programme)	Oui	Oui	p.53
	Mode flash	(Auto)	*	Oui	p.87
	Modes de mise au point	AF (Standard)	*	Oui	p.85
Bouton MENU	Affichage menu	Mode capture : menu [Mode Enregistrtr] Mode lecture : menu [Réglages]	—	—	p.48
Bouton OK/ DISPLAY	Affichage infos	Normale	*	Oui	p.83, p.118

Fonctions disponibles pour chaque mode de prise de vue

Oui : peut être réglé et la fonction est disponible.

Non: ne peut pas être réglé.

: peut être réglé mais la fonction n'est pas disponible.

	Oui	Oui	Oui	Non*3	Non	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui
	Oui	Oui	Oui	Oui*3	Non	Oui	Oui*3	Oui	Oui	Oui
	Non	Oui	Oui	Non*3	Non	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui
	Non	Oui	Oui	Non*3	Non	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui
	Non	Oui	Oui	Non*3	Non	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui
	Non	Oui	Oui	Non*3	Non	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui
	Oui*1	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Oui*1	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
AF (Standard)	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PF (Hyperfocale)	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
MF (M. au point manuelle)	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pixels enregistrés	Non	Oui	Oui	#*4	#	Non*8	#*4	Oui	Oui	Oui
Niveau qualité	Non	Oui	Oui	#*4	#	Non*9	#*4	Oui	Oui	Oui
Balance blancs	Non	Oui	Non	Oui	#*7	Oui	Non	Non	Non	Oui
Mesure AE	Non	Oui	Non*2	#	#	Oui	#	Non*2	Non*2	Oui
Sensibilité	Non	Oui	Oui	Oui	#	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Correction IL	Non	Oui	Oui	Oui*5	#	Oui	Oui*5	Oui	Oui	Oui
Zone m.au point	Non	Oui	Oui	#	#	Oui*10	Oui	Oui	Non*11	Oui*10
Limiteur de m.ap	Non	Oui	Oui	#	#	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vidéo	Non	#	#	Oui	#	Oui	Oui	#	#	#
Zoom numérique	Non	Oui	Oui	Oui	#	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Affich. Immédiat	Non	Oui	Oui	#	#	Oui	#	Oui	Oui	#
Mémoire	Non	Oui	Oui	Oui*6	Oui*6	Oui	Oui*6	Oui	Oui	Oui
Netteté	Non	Oui	Non	Oui	#	Oui	Non	Non	Non	Oui
Saturation	Non	Oui	Non	Oui	#	Oui	Non	Non	Non	Oui
Contraste	Non	Oui	Non	Oui	#	Oui	Non	Non	Non	Oui

*1 Si vous sélectionnez une de ces fonctions dans un autre mode de prise de vue puis accédez au mode vert, seule la fonction sélectionnée est disponible.

*2 Fixé sur

*3 Fixé sur

*4 En fonction du réglage de [Vidéo]

*5 Non disponible pendant l'enregistrement

*6 Certains réglages connexes s'appliquent

*7 (Manuel) aussi n'est pas disponible

		SOFT							
Oui	Oui	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Auto)
Oui	Oui	Oui	Oui*3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Flash Eteint)
Oui	Oui	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Flash en marche)
Oui	Oui	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Auto+Yeux rouges)
Oui	Oui	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Flash+Yeux rouges)
Oui	Oui	Oui	Non*3	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Doux)
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Retardateur)
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Déclchmt retard. 2 s)
Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	(Rafale)
Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	(Rafale haute vitesse)
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Intervalle)
Oui	Oui	Oui	Non*12	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	AF (Standard)
Oui	Oui	Oui	Non*12	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Macro)
Oui	Oui	Oui	Oui*12	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	(Infini)
Oui	Oui	Oui	Non*12	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	PF (Hyperfocale)
Oui	Oui	Oui	Non*12	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	MF (M. au point manuelle)
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non*14	Pixels enregistrés
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Niveau qualité
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Balance blancs
Non*2	Non*2	Non*2	Non*2	Non*2	Non*2	Non*2	Non*2	Non*2	Mesure AE
Oui	Oui	Oui	Non*13	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Sensibilité
Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Correction IL
Oui	Oui	Oui	#	Oui	Non*10	Oui	Non*11	Oui	Zone m.au point
Oui	Oui	Oui	#	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Limiteur de m.ap
#	#	#	#	#	#	#	#	#	Vidéo
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Zoom numérique
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Affich. Immédiat
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Mémoire
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Netteté
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Saturation
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Contraste

*8 Défini sur (2048×1536)

*9 Fixé sur ★★

*10 (AF par anticipation) n'est pas disponible

*11 Défini sur [] (Multiple) pour Priorité Visage AF

*12 Fixe sur (Infini)

*13 Fixé sur 64

*14 Définir sur (1280×960)

Accessoires optionnels

Différents accessoires dédiés sont disponibles pour cet appareil.

Kit adaptateur secteur K-AC8

(adaptateur secteur D-AC8, cordon d'alimentation)

Kit chargeur de batterie K-BC8 (*)

(chargeur de batterie D-BC8, cordon d'alimentation)

Le nom du cordon d'alimentation secteur varie en fonction des pays.

Batterie lithium-ion rechargeable D-LI8 (*)

Câble USB I-USB7 (*)

Câble AV I-AVC7 (*)

Courroie

O-ST20 (*)

O-ST24 Courroie en cuir véritable

O-ST8 Courroie en chaîne argenté


O-ST30 Courroie étanche à l'eau pour utiliser sous l'eau

Étui en cuir classieux (réf.50130)

LC-W1Étui en néoprène (réf. 50102)




Les produits repérés par un astérisque (*) sont identiques à ceux qui sont fournis avec l'appareil.









Des messages du type de ceux présentés ci-dessous peuvent apparaître sur l'écran LCD au cours de l'utilisation de l'appareil.

Piles épuisées	La batterie est épuisée. Chargez-la à l'aide du chargeur. (p.22)
Carte mémoire pleine	La carte mémoire SD est pleine et aucune autre image ne peut être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire SD ou supprimez des images. (p.28, p.123) Modifiez le niveau de qualité ou les pixels enregistrés des images enregistrées et essayez à nouveau. (p.131)
Erreur carte mémoire	La prise de vue et la lecture sont impossibles à cause d'un problème avec la carte mémoire SD. Il se peut que vous puissiez l'utiliser avec votre ordinateur pour en afficher ou en copier les images.
Cette carte n'est pas formatée	La carte mémoire SD insérée n'est pas formatée ou l'a été sur un ordinateur ou autre périphérique et n'est pas compatible avec cet appareil. (p.158)
Carte verrouillée	La carte mémoire SD est protégée en écriture. (p.30)
Erreur de compression	Ce message apparaît lorsque vous avez dépassé la limite de capacité de la carte mémoire SD en prenant des photos.
Pas d'image & son	Il n'y a pas de fichiers images ou son sur la carte mémoire SD.
Arrêt de l'enregistrement d u film	Ce message apparaît lorsque la température interne de l'appareil a dépassé les limites normales de fonctionnement pendant l'enregistrement d'un film.
Suppression	Ce message apparaît lors de la suppression d'une image ou d'un fichier son.
Impossible d'afficher cette image	Vous essayez de lire une image ou un fichier son dans un format non pris en charge par l'appareil. Il se peut qu'un autre type d'appareil ou un ordinateur puisse retransmettre ces données.
Le dossier ne peut être créé	Le numéro de fichier le plus élevé (9999) a été attribué à une image dans le numéro de dossier le plus élevé (999) et aucune autre image ne peut être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire SD ou formatez la carte. (p.158)
Images protégées	L'image ou le fichier son que vous tentez de supprimer est protégé.
Enregistrement des données en cours	Ce message apparaît lorsque vous essayez de passer en mode  pendant l'enregistrement d'une image ou lors d'une modification de réglage de protection ou de réglage DPOF. Celui-ci disparaît une fois que l'image a été enregistrée ou que le réglage a été modifié.
Traitement des données en cours	Ce message apparaît lorsqu'il faut plus de cinq secondes à l'appareil pour afficher une image en raison de son traitement, ou lorsque la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est en cours de formatage.
Réveil activé	Ce message apparaît lorsque le réveil est activé et avant que l'appareil ne se mette automatiquement hors tension.

Il se peut que des messages tels que les suivants apparaissent sur l'écran LCD lors de l'utilisation de la fonction PictBridge.

Pas de papier dans l'imprimante	Absence de papier dans l'imprimante.
Pas d'encre dans l'imprimante	Absence d'encre dans l'imprimante.
Erreur imprimante	L'imprimante a retourné un message d'erreur.
Erreur données	L'imprimante a retourné un message d'erreur de données.
Bouffage papier dans l'imprimante	Le papier est coincé dans l'imprimante

Incident	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	La batterie n'est pas installée dans l'appareil	Assurez-vous de la présence de la batterie dans l'appareil.
	La batterie n'est pas en place correctement	Vérifiez la position de la batterie. Remettez-la en place en respectant les symboles ⊕ ⊖. (p.23)
	La batterie est faible	Chargez la batterie.
Pas d'images sur l'écran LCD	L'appareil est connecté à un PC	L'écran LCD doit être mis hors tension avant d'être raccordé à l'ordinateur.
	L'appareil est raccordé à un téléviseur	L'écran LCD doit être mis hors tension avant d'être raccordé au téléviseur.
	L'écran LCD est désactivé	Appuyez sur le bouton OK/DISPLAY pour allumer l'écran LCD. (p.83)
	L'image est affichée mais peu visible	L'image peut être difficile à voir lors de la prise de vue au soleil en extérieur. Augmentez la luminosité sur votre écran LCD. (p.171)
Déclenchement impossible	Le flash est en cours de recyclage	Il est impossible de prendre des photos pendant la charge du flash. Attendez la fin du charge.
	Pas d'espace disponible sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée	Insérez une carte mémoire SD disposant d'espace libre ou supprimez les images non désirées. (p.28, 123)
	Enregistrement en cours	Attendez que l'enregistrement soit terminé.
L'image est sombre	Le sujet est trop éloigné dans un environnement sombre comme une scène de nuit par exemple.	L'image est sombre si le sujet est trop éloigné. Respectez la portée du flash.
La mise au point n'est pas correcte	Mise au point automatique du sujet difficile	Effectuez la mise au point sur un autre sujet situé à distance identique et verrouillez la mise au point en pressant le déclencheur à mi-course. Pointez alors l'appareil vers votre sujet et appuyez sur le déclencheur à fond (p.41), ou utilisez le mode de mise au point manuelle. (p.86)
	Sujet hors de la zone de mise au point	Cadrez votre sujet dans la mire de mise au point au centre de l'écran LCD. Si le sujet sort de la zone de mise au point, pointez l'objectif vers votre sujet et verrouillez la mise au point (par pression à mi-course du déclencheur), puis recomposez votre scène et appuyez sur le déclencheur à fond.
	Le sujet est trop proche	Réglez le mode centre sur  . (p.85)
	Le mode centre est réglé sur 	Les images sont floues si la mise au point est réglée sur  .

Incident	Cause	Solution
Le flash ne se déclenche pas	Le mode flash est réglé sur  (Flash Eteint)	Réglez sur Auto ou  (Flash en marche). (p.87)
	Le mode prise de vues (Cinématique) est réglé sur  ou  Le mode centre est réglé sur  Le mode de prise de vue est réglé sur  ,  ou 	Le flash ne décharge pas si ces modes ont été sélectionnés.
La connexion USB avec l'ordinateur ne fonctionne pas correctement	Le mode de connexion USB est réglé sur [PictBridge]	Changez le mode de connexion USB pour [PC]. (p.169)
La connexion USB avec l'imprimante ne fonctionne pas correctement	Le mode de connexion USB est réglé sur [PC]	Changez le mode de connexion USB pour [Pictbridge]. (p.148)

Dans de très rares cas, l'électricité statique risque de perturber le fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, retirez la batterie puis réintroduisez-la. Si l'appareil s'allume et fonctionne correctement, il est en parfait état de marche et vous pouvez l'utiliser sans problème.


Caractéristiques principales

Type	Appareil photo numérique compact entièrement automatique avec zoom incorporé	
Nombre effectif de pixels	6,0 mégapixels	
Capteur	6,18 mégapixels (pixels totaux) CCD de 1/2,5 pouces à transfert interligne avec filtre de couleurs primaires	
Pixels enregistrés	Image fixe	6M (2816×2112 pixels), 5M (2560×1920 pixels) 4M (2304×1728 pixels), 3M (2048×1536 pixels) 2M (1600×1200 pixels), 1280 (1280×960 pixels) 1024 (1024×768 pixels), 640 (640×480 pixels)
	Vidéo	640 (640×480 pixels), 320 (320×240 pixels)
Sensibilité	Auto, manuel (64/100/200/400/800 : sensibilité sortie standard)	
Formats de fichier	Image fixe	JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, PictBridge, PRINT Image Matching III
	Vidéo	MOV (QuickTime Motion JPEG), VGA, env. 30 im./s/15 im./s, système PCM, son monaural, couleurs réelles/sépia/noir et blanc
	Son	Mémo vocal, enregistrement vocal : système WAV (PCM), monaural, mémo vocal
Niveau qualité	Image fixe	★★★ Excellent, ★★ Très bon, ★ Bon
Support de stockage	Mémoire intégrée (env. 10,5 Mo), carte mémoire SD	

Capacité de stockage des images et durée d'enregistrement approximatifs

Image fixe

	★★★ (excellent)		★★ (très bon)		★ (bon)	
	Mémoire intégrée	128 Mo	Mémoire intégrée	128 Mo	Mémoire intégrée	128 Mo
6M 2816×2112	3 images	41 images	7 images	83 images	10 images	124 images
5M 2560×1920	4 images	49 images	8 images	95 images	11 images	137 images
4M 2304×1728	5 images	62 images	10 images	124 images	15 images	178 images
3M 2048×1536	6 images	77 images	13 images	153 images	19 images	223 images
2M 1600×1200	10 images	124 images	17 images	206 images	26 images	301 images
1280 1280× 960	13 images	153 images	23 images	270 images	32 images	373 images
1024 1024× 768	21 images	244 images	35 images	412 images	45 images	522 images
640 640× 480	42 images	489 images	61 images	712 images	84 images	979 images

- La capacité de stockage des images n'est donnée qu'à titre indicatif. Elle peut en effet varier en fonction de la carte mémoire SD et du sujet.
- **1280** (1280×960) n'est disponible qu'en mode .

		30 im./s		15 im./s		Son	
		Mémoire intégrée	128 Mo	Mémoire intégrée	128 Mo	Mémoire intégrée	128 Mo
640×480	★★★	10 s	1 min 56 s	19 s	3 min 50 s	8 min 22 s	1 h 36 min 59 s
	★★	13 s	2 min 36 s	26 s	5 min 1 s		
	★	20 s	3 min 57 s	39 s	7 min 40 s		
320×240	★★★	16 s	3 min 6 s	30 s	5 min 55 s		
	★★	21 s	4 min 12 s	42 s	8 min 9 s		
	★	30 s	5 min 55 s	1 min 1 s	11 min 51 s		

La durée d'enregistrement n'est donnée qu'à titre indicatif.
Elle peut en effet varier en fonction de la carte mémoire SD et du sujet.

Balance blancs	Auto, lumière du jour, ombre, tungstène, lumière fluorescente, manuelle	
Objectif	Focale	6,3 mm – 18,9 mm (équivalente à 38 mm-114 mm en format 35 mm)
	Ouverture	f/3,3 - f/4
	Composition de l'objectif	11 éléments en 9 groupes (trois lentilles asphériques)
	Type de zoom	Commandé électriquement
	Plage de l'image	Environ 16,5 mm × 12,3 mm (l'écran est plein) (mode macro)
Zoom numérique	Mode capture	Max 4× (s'associe à un zoom optique 3× pour un grossissement de zoom équivalent à 12×)
Écran LCD	Écran LCD couleur TFT à faible réflexion 2,5 pouces (avec rétro-éclairage) avec réglage de la luminosité, env. 115 kilopixels	
Fonctions de lecture	Image par image, index 9 images, agrandissement (max. 8×, défilement), affichage par dossier, affichage calendaire, rotation, lecture du son, diaporama, lecture et édition de séquences vidéo (enregistrement sous forme de photo, division, collage), affichage histogramme, affichage partie lumineuse/sombre, copie image/son, filtre numérique, filtre brillance, recadrage, redéfinition, cadre créatif, atténuation yeux rouges, restauration de l'image	
Modes de mise au point	Autofocus, macro, infini, hyper focale, mise au point manuelle	

Mise au point	Type	Système par détection de contrastes TTL Mise au point AF à 9 points (multiple/point/AF par anticipation interchangeables)
	Image fixe (de l'avant de l'objectif)	Normal : environ 0,4 m – ∞ (plage de zoom entière. Télé uniquement : environ 0,5 m – ∞) Macro : environ 0,01 m – 0,6 m (grand angle) Hyperfocale : environ 1,5 m – ∞ (grand angle), environ 5,0 m – ∞ (télé) Paysage : ∞ (plage de zoom entière) Mise au point manuelle: environ 0,01 m – ∞ (grand angle), environ 0,5 m – ∞ (télé) * L'AF continu est uniquement disponible lorsque AF par anticipation est sélectionné
	Séquence vidéo (de l'avant de l'objectif)	Normal : environ 0,4 m – ∞ (plage de zoom entière. Télé uniquement : environ 0,5 m – ∞) Macro : environ 0,01 m – 0,6 m (grand angle) Hyperfocale : environ 1,5 m – ∞ (grand angle), environ 5,0 m – ∞ (télé) Paysage : ∞ (plage de zoom entière) Mise au point manuelle: environ 0,01 m – ∞ (grand angle), environ 0,5 m – ∞ (télé)
	Mémorisation de la mise au point	En pressant le déclencheur à mi-course
Mécanisme d'exposition	Mesure AE	Mesure TTL par capteur (multizone, centrale pondérée, point)
	Correction IL	±2 IL (incréments de 1/3 IL)
Modes de prise de vue	Vert, Programme, Nocturne, Vidéo, Enregistrement vocal, Compos. Cadre créa., Paysage, Fleur, Portrait, Sous-marin, Film subaquatique, Mer & Neige, Mémo vocal, Mouvements, Animaux Domestiques, Lumière tamisée, Enfants, Doux, Auto-portrait, Feux d'artifice, Soleil couchant, Gastronomie, Texte, Musée, Ton chair naturel, Documents	
Filtres numériques	N & B, sèpia, rouge, rose, violet, bleu, vert, jaune, doux et brillance	
Vidéo	Durée d'enregistrement continue	Environ 1 seconde - jusqu'à ce que la mémoire intégrée ou la carte mémoire SD soit saturée
Obturbateur	Type	Obturbateur électronique/mécanique
	Vitesse	Environ 1/2000 s - 4 s
Flash	Type	Flash automatique avec fonction de réduction des yeux rouges
	Modes de flash	Auto (faible luminosité), Flash éteint, Flash Forcé, Auto+Yeux rouges, Flash+Yeux rouges, Flash doux (synchronisation lente possible uniquement en mode nocturne)
	Portée effective	Grand angle : environ 0,2 m-3,6 m (sensibilité sortie standard : automatique) Télé : environ 0,5 m-3,0 m (sensibilité sortie standard : automatique)

Modes prise de vues	Image par image, Retardateur (env. 10 s, env. 2 s), Rafale (normale, haute vitesse), Intervalle	
Retardateur	Contrôlé électroniquement, avec temporisation d'environ 10 s, 2 s	
Fonction heure	Heure monde	71 villes (28 fuseaux horaires)
	Mode horloge	Affichage de l'horloge par maintien du bouton OK / DISPLAY enfoncé alors que l'appareil est hors tension (env. 10 s)
	Réveil	Alarme avec affichage simultané du mode horloge à une heure précise
Alimentation électrique	Batterie lithium-ion rechargeable D-LI8, kit d'adaptateur secteur (en option)	
Autonomie de la batterie	Nombre d'images enregistrables 240 images	* La capacité d'enregistrement est le nombre approximatif de prises de vue effectuées lors des tests de conformité CIPA (écran LCD allumé, flash utilisé pour 50 % des prises de vue et 23 °C). La performance réelle peut varier en fonction des conditions de fonctionnement.
	Durée de lecture 240 min	* Selon le résultat des tests effectués en interne. La durée réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation.
	Durée d'enregistrement d'une séquence vidéo 80 min	
	Durée d'enregistrement du son 240 min	
Temps de charge maximum	Environ 100 min	
Port d'entrée/de sortie	Borne PC/AV, prise d'entrée CC	
Système de sortie vidéo	NTSC/PAL (monaural)	
PictBridge	Imprimante	Imprimante compatible PictBridge
	Modes d'impression	Imprimer une photo, tout imprimer, imprimer en DPOF
	Format du Papier	Carte, L, 2L, Carte Postale, 100 mm×150 mm, 4"×6", 8"×10", lettre, 11"×17", A4, A3, réglage imprimante
	Type de Papier	★★★, ★★, ★, réglage imprimante
	Qualité	★★★, ★★, ★, réglage imprimante
	Info Bords	Avec/sans, réglage imprimante
Fonction d'étanchéité à l'eau et à la poussière	Conforme aux caractéristiques d'étanchéité à l'eau JIS classe 8 et aux caractéristiques d'étanchéité à la poussière JIS classe 5 (IP58). Prise de vue continue sous l'eau possible pendant 30 min à une profondeur de 1,5 m	
Format	106,5 (l) × 54,5 (h) × 23 (p) mm (hormis éléments d'utilisation ou saillants)	
Poids	140 g (sans batterie et carte mémoire SD)	
Poids au moment chargé et prêt à l'emploi	155 g (avec batterie et carte mémoire SD)	
Accessoires	Batterie lithium-ion rechargeable, chargeur de batterie, cordon d'alimentation secteur, câble USB, câble AV, logiciel (CD-ROM), courroie, mode d'emploi	

GARANTIE

Tous les appareils PENTAX achetés chez des revendeurs autorisés sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une période de douze mois suivant la date d'achat. Pendant cette période, les réparations et l'échange des pièces défectueuses sont effectuées gratuitement, sous réserve que le matériel ne présente aucune trace de choc, de corrosion par des produits chimiques ou par fuite de batterie, de dommage dû à l'infiltration de sable ou de liquide, de mauvaise manipulation ou de manipulation contraire au mode d'emploi ou de modifications par un réparateur non agréé. Le fabricant et son représentant agréé ne sont pas responsables des réparations ou modifications n'ayant pas fait l'objet d'accord expressément écrit, ni des dommages liés au retard ou à la perte d'usage du matériel ni à leurs conséquences quelles qu'elles soient, directes ou indirectes, causées par la défectuosité du matériel ou par toutes autres causes. Il est expressément reconnu par l'acheteur que la responsabilité du fabricant ou de ses représentants en matière de garantie, implicite ou explicite, est strictement limitée au remplacement des pièces comme indiqué ci-dessus. Il ne sera effectué aucun remboursement d'une réparation faite par un service après-vente non agréé par Pentax.

Procédure pendant la période de garantie de 12 mois

Tout appareil PENTAX reconnu défectueux pendant la période de 12 mois suivant son achat devra être retourné au revendeur chez lequel l'achat a été effectué ou chez le fabricant. S'il n'existe pas de représentant agréé du fabricant dans votre pays, envoyez votre matériel directement au fabricant, en port payé. Dans ce cas, la période d'immobilisation du matériel risque d'être très longue en raison des procédures requises. Si le matériel est couvert par la garantie, la réparation sera effectuée et les pièces remplacées gracieusement avant de vous être renvoyé en état de fonctionnement. Si le matériel n'est plus sous garantie, la réparation sera facturée aux tarifs habituels du fabricant ou de son représentant. Les frais de port sont à la charge du propriétaire de l'équipement. Si votre matériel PENTAX a été acheté dans un autre pays que celui où vous souhaitez faire appliquer la garantie, les frais de remise en état peuvent vous être facturés par le représentant du fabricant de ce pays. Cependant, si le matériel est retourné au fabricant, il sera réparé gratuitement pendant la période de garantie, conformément à cette garantie. Dans tous les cas, les frais d'expédition et les taxes douanières seront à la charge de l'expéditeur. De façon à prouver la date de votre achat (si nécessaire), conservez la facture ou le reçu de cet achat pendant au moins un an. Avant d'expédier votre matériel en réparation, vérifiez d'abord que vous l'envoyez à un représentant officiel du fabricant ou à l'un de ses ateliers agréés, sauf s'il s'agit du fabricant lui-même. Demandez toujours un devis et ne faites procéder aux travaux de réparation qu'après accord écrit du devis.

- Cette garantie n'affecte en rien les droits fondamentaux du client.
- Les garanties locales disponibles chez les distributeurs Pentax de certains pays peuvent remplacer cette garantie. Par conséquent, nous vous conseillons de lire attentivement la carte de garantie fournie avec votre produit au moment de l'achat ou de contacter le distributeur PENTAX de votre pays afin d'obtenir de plus amples informations et de recevoir une copie de la garantie.



Les batteries ne figurent pas au nombre des déchets ménagers. Veuillez à déposer vos batteries usagées dans un point de collecte adapté.
Les appareils usagés ou défectueux ne figurent pas au nombre des déchets ménagers.
Veuillez à jeter vos vieux appareils dans le respect de l'environnement ou à nous les retourner.



La marque CE signifie que l'appareil est conforme aux directives de l'Union européenne.

For customers in USA

STATEMENT OF FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For customers in Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaration of Conformity
According to 47CFR, Parts 2 and 15 for
Class B Personal Computers and Peripherals

We: PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.

Located at: 600 12th Street, Suite 300
Golden, Colorado 80401 U.S.A.
Phone: 303-799-8000 FAX: 303-790-1131

Declare under sole responsibility that the product identified herein complies with 47CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on the statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The above named party is responsible for ensuring that the equipment complies with the standards of 47CFR §15.101 to §15.109.

Product Name: PENTAX Digital Still Camera

Model Number: Optio W10

Contact person: Customer Service Manager

Date and Place: February, 2006, Colorado

Information relative à la mise au rebut

1. Au sein de l'Union européenne



Si ce symbole est inscrit sur votre produit, cela signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères. Il existe un système de collecte spécifique pour ces produits.

Les dispositifs électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément à la législation qui prévoit un traitement, une récupération et un recyclage spécifiques pour ces produits.

Conformément à la législation en vigueur, les foyers au sein des états membres de l'UE peuvent retourner gratuitement leurs équipements électriques et électroniques aux entreprises de collecte appropriées*. Dans certains pays, votre revendeur local peut reprendre votre ancien produit gratuitement si vous achetez un produit neuf similaire.


















*Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales.


En jetant ce produit correctement, vous êtes sûr que ces déchets subiront le traitement, la récupération et le recyclage adéquats et vous aidez à prévenir les éventuels effets négatifs pour l'environnement et la santé publique qu'une mise au rebut inadaptée pourrait entraîner.

2. Hors de l'UE

Si vous souhaitez jeter votre produit, veuillez contacter avec les autorités locales pour connaître la méthode appropriée de mise au rebut.

En Suisse : les équipements électriques et électroniques usagés peuvent être retournés gratuitement au vendeur, même si vous n'achetez pas de nouveaux produits. Une liste des usines de collecte est disponible sur les sites www.swico.ch ou www.sens.ch.



-  Mode vert 64
-  Bouton vert 44, 46, 58
-  Suppression 43, 123
-  Télé 80
-  Grand angle 80
-  Agrandir 116
-  Affichage neuf images 114
-  Retardateur 76
-  Rafale 77
-  Programme 54, 63
-  Nocturne 54, 66
-  Vidéo 54
-  Enregistrement vocal 54, 153
-  Compos. Cadre créa. 54, 67
-  Paysage 54
-  Fleur 54
-  Portrait 55
-  Sous-marin 55, 72
-  Film subaquatique 55
-  Mer & Neige 55
-  Mouvements 55
-  Animaux Domestiques 55, 70
-  Lumière tamisée 56, 66
-  Enfants 56
- SOFT** Doux 56
-  Auto-portrait 56
-  Feux d'artifice 56, 66
-  Soleil couchant 56
-  Gastronomie 57
-  Texte 57, 75
-  Musée 57
-  Ton chair naturel 57
-  Documents 57
- A**
- Accessoire optionnel 185
- Adaptateur 25
- Adaptateur secteur 27
- Affichage calendaire 115
- Affichage immédiat 41, 99
- Affichage neuf images  114
- Affichage par dossier 115
- Agrandir  116
- Ajout d'un son
(mémo vocal) 156
- Ajustement du volume 155, 161
- Anti-bougé vidéo 111
- Appel d'un menu spécifique 58
- Arrêt auto 173
- Assemblage de séquences vidéo 144
- Atténuation yeux rouges 138
- Auto **AWB** 92
- Auto+Yeux rouges  87
- Auto  87
- B**
- Balance des blancs 92
- Bougé de l'appareil 80, 83
- Bouton de navigation 45, 47
- Bouton **MENU** 45, 47
- Bouton **OK/DISPLAY** 45, 47
- Bouton vert  44, 46, 58
- Bouton  44, 47
- Branchement à une imprimante 148
- C**
- Cadence d'image 32, 109
- Carte mémoire SD 28
- Charge de la batterie 22, 25
- Commande du zoom 44, 46
- Composition cadre créatif 139
- Conditions AF 97
- Contraste 102
- Copie 134
- Courroie 21
- D**
- Date et heure 38, 159
- Début 78
- Déclencheur 41, 44, 46
- Diaporama 119
- Division d'une séquence vidéo 143
- Doux (filtre numérique) 136
- E**
- Économie d'énergie 172
- Écran de démarrage 174
- Enregistrement de séquences vidéo ... 105
- Enregistrement de son 153
- Enregistrement par date 168
- Équipement audiovisuel 122
- Étanchéité à l'eau et à la poussière .. 5, 72
- F**
- Filtre brillance 137
- Filtres numériques 136
- Flash doux ^{SOFT} 87
- Flash en marche  87
- Flash éteint  87

Flash+Yeux rouges 	87
Fonction d'économie d'énergie	172
Formater	158



H

Heure monde	165
Histogramme	84
Horaire d'été	38
Hyperfocal ePF	85









I



Impression	148
Impression à l'aide des réglages	
DPOF	152
Infini 	85
Installation de la batterie	23
Interrupteur général	34, 44, 46
Intervalle	78
Intervalle 	78

L

Laboratoire photo	145
Langue	36, 167
Lecture	42, 113, 121, 155, 157
Lecture de sons	155
Lecture des séquences vidéo	121
Limiteur de mise au point	98
Lumière du jour 	92
Lumière fluo 	92
Luminosité de l'écran LCD	171

M


Ma ville	38
Macro 	85
Manuel 	92
Mémo vocal	156
Mémoire	103
Menu [ Mode Enregistrtr]	51
Menu [ Réglages]	52
Mesure AE	94
Mesure centrale pondérée 	94
Mesure multizone 	94
Mesure par point 	94
Mise au point	85
Mise au point manuelle MF	85
Mode centre	85
Mode couleur	110
Mode de base	64
Mode de connexion USB	169
Mode de prise de vue	53
Mode horloge	178
Mode lecture seule	35
Mode vert 	64

Mode 	10, 113
Mode 	10, 113


N

N & B	110, 136
N° fichier	103
Netteté	100
Niveau de qualité	31, 91
Nombre d'images enregistrables	32
Nombre de pixels	89
Nombre de vues	78
NTSC	170






O

Ombre 	92
Ordinateur	169
Ordre des menus	175

P


PAL	170
Palette du mode capture	53
Palette du mode lecture	60
Paramétrage de la prise de vue	83, 118
Parties lumineuses	19
Parties sombres	19
PictBridge	148
Pixels enregistrés	31, 32, 89, 107
Pression à fond (déclencheur)	41
Pression à mi-course (déclencheur)	41
Prise de vue avec son	74
Prise de vue sous l'eau	72
Protéger 	129

R

Rafale haute vitesse 	77
Rafale 	77
Recadrage	133
Redéfinir	131
Réduction des yeux rouges  	87, 88
Réglage de l'exposition	82
Réglage par défaut	36, 180
Réglages DPOF	145
Réglages sonores	161
Réinitialisation des réglages	176
Restauration des images	128
Retardateur 	76
Réveil	163
Rotation	43

S

Saturation	101
Sauvegarde d'une image fixe (vidéo)	142

Sauvegarde des réglages	103
Sélect, heure	166
Sensibilité	96
Sépia	110, 136
Standard AF	85
Suppression des fichiers son	124
Suppression 	43, 123
Système de sortie vidéo	170


T

Téléviseur	122
Témoin d'usure 	24
Tungstène 	92
Types de son	161

V

Vérification de la carte mémoire	34
Visualisation d'un guide	62

Z

Zone m.au point	97
Zoom numérique	81
Zoom rapide	117
Zoom 	80

Aide-mémoire

Aide-mémoire

Aide-mémoire

Aide-mémoire

- PENTAX Corporation** 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(<http://www.pentax.co.jp/>)
- PENTAX Europe GmbH
(European
Headquarters)** Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(HQ - <http://www.pentaxeuropa.com>)
(Germany - <http://www.pentax.de>)
Hotline: 0180 5 736829 / 0180 5 PENTAX
Austria Hotline: 0820 820 255
- PENTAX U.K. Limited** PENTAX House,
Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.
(<http://www.pentax.co.uk>) Hotline: 0870 736 8299
- PENTAX France S.A.S.** 112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE
(<http://www.pentax.fr>)
Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76
Email: http://www.pentax.fr_fr/photo/contact.php?photo&contact
- PENTAX Benelux B.V.** (for Netherlands)
Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS
(<http://www.pentax.nl>) Hotline: 076 531 3039
(for Belgium & Luxembourg)
Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM
(<http://www.pentax.be>) Hotline: 00800 2050 2050
- PENTAX (Schweiz) AG** Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, SWITZERLAND
(<http://www.pentax.ch>)
- PENTAX Scandinavia
AB** P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN
(<http://www.pentax.se>)
- PENTAX Imaging Company**
A Division of PENTAX of America, Inc.
(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(Distribution & Service Center)
16163 West 45th Drive, Unit H Golden, Colorado 80403, U.S.A.
(<http://www.pentaximaging.com>)
- PENTAX Canada Inc.** 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA
(<http://www.pentax.ca>)



Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications, le design et le choix des fournisseurs sans notification préalable.