

Précautions

Remarques concernant l'utilisation d'un téléphone cellulaire

Avant d'utiliser le système, veuillez lire ce guide attentivement et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour réduire les risques d'incendie, ne couvrez pas les orifices d'aération de cet appareil avec des papiers journal, des nappes, des rideaux, etc.. Ne placez pas non plus de bougies allumées sur l'appareil.

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil au soleil ou à des éclaboussures et n'exposez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

N'exposez pas les piles (rechargeables ou installées) à une chaleur excessive comme à la lumière du soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur pendant une période prolongée.

Étant donné que la fiche principale de l'adaptateur CA est utilisée pour débrancher l'adaptateur CA du réseau électrique, connectez-la à une prise CA facilement accessible. Si vous constatez un fonctionnement anormal, débranchez-la immédiatement de la prise CA.

L'appareil n'est pas déconnecté d'une source d'alimentation CA tant qu'il reste branché sur la prise murale, même si elle éteint.

La plaque signalétique et des informations importantes et votre sécurité sont apposés sur la partie inférieure à l'extérieur de l'appareil principal et sur la surface de l'adaptateur CA.

Vous devez savoir que tout changement ou toute modification non expressément approuvée) dans ce mode d'emploi risque d'amener votre étio à utiliser cet appareil.

Cet équipement ne doit pas être placé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un émetteur.

Cet émetteur est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC et définies dans un environnement non contrôlé ainsi qu'aux directives relatives à l'exposition aux fréquences radio (RF) FCC. Ce supplément, Cf bulletin OET-65 et au règlement 47 CFR 1.132 relatif à l'exposition aux radiofréquences (RF) IC. Cet équipement présente des niveaux d'énergie RF très bas considérés comme conformes et ne nécessite pas d'évaluation d'exposition maximale admissible (MPE). Il est toutefois souhaitable d'installer et d'utiliser l'émetteur en laissant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil rayonnant et vous (sans compter les extrémités - mains, poignets, pieds et chevilles).

Conformément à la réglementation l'industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour portée permettant la communication de données sans fil entre des appareils numériques, tels qu'un ordinateur et un appareil photo numérique. La technologie sans fil Bluetooth fonctionne dans un rayon d'environ 10 m. La connexion de deux appareils est courante, mais certains appareils peuvent également se connecter simultanément à plusieurs appareils. Vous n'avez pas à utiliser de câble pour la connexion, ni la batterie au lithium-ion intégrée (rechargeable). Changez la batterie avant d'utiliser le système pour la première fois.

Marque N
Touchez cette marque pour établir la connexion Bluetooth avec un téléphone intelligent compatible NFC.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touches VOLUME +/-
Permettent de régler le volume.

Lampe d'éclairage
S'allume de diverses couleurs selon l'état du système. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante, « Indications de la lampe d'éclairage ».

Micro
Utilisez le micro pendant un appel.

Support
Ouvrez ce support pour utiliser le système.

Prise AUDIO IN
Permet la connexion à la prise pour casque d'écoute d'un périphérique audio portable, d'un ordinateur, etc., à l'aide d'un cordon de raccordement (non fourni).

Commutateur BLUETOOTH STANDBY
Active et désactive le mode de veille Bluetooth.

Touche RESET
Réinitialise le système.

Connecteur DC OUT ONLY (USB)
Chargez des périphériques, tels que votre téléphone intelligent, etc. en le raccordant au connecteur DC OUT ONLY (connecteur USB).

Touche SOUND
Appuyez pour sélectionner un effet sonore.

Témoin SOUND
S'allume en fonction du réglage d'effet sonore.

Touche AUDIO IN
Appuyez pour écouter le son d'un périphérique raccordé à l'aide d'un cordon de raccordement (non fourni).

Témoin AUDIO IN (jaune)
S'allume en mode AUDIO IN.

Touche BLUETOOTH PAIRING
Appuyez pour procéder au jumelage avec un périphérique Bluetooth.

Témoin Bluetooth (bleu)
S'allume, clignote ou s'éteint selon l'état de la communication LAN sans fil.

Touche I/O
Appuyez pour ouvrir le couvercle de la batterie.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Remarques concernant l'utilisation d'un téléphone cellulaire

Avant d'utiliser le système, veuillez lire ce guide attentivement et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Pour réduire les risques d'incendie, ne couvrez pas les orifices d'aération de cet appareil avec des papiers journal, des nappes, des rideaux, etc.. Ne placez pas non plus de bougies allumées sur l'appareil.

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil au soleil ou à des éclaboussures et n'exposez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

N'exposez pas les piles (rechargeables ou installées) à une chaleur excessive comme à la lumière du soleil, au feu ou à d'autres sources de chaleur pendant une période prolongée.

Étant donné que la fiche principale de l'adaptateur CA est utilisée pour débrancher l'adaptateur CA du réseau électrique, connectez-la à une prise CA facilement accessible. Si vous constatez un fonctionnement anormal, débranchez-la immédiatement de la prise CA.

L'appareil n'est pas déconnecté d'une source d'alimentation CA tant qu'il reste branché sur la prise murale, même si elle éteint.

La plaque signalétique et des informations importantes et votre sécurité sont apposés sur la partie inférieure à l'extérieur de l'appareil principal et sur la surface de l'adaptateur CA.

Vous devez savoir que tout changement ou toute modification non expressément approuvée) dans ce mode d'emploi risque d'amener votre étio à utiliser cet appareil.

Cet équipement ne doit pas être placé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un émetteur.

Cet émetteur est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC et définies dans un environnement non contrôlé ainsi qu'aux directives relatives à l'exposition aux fréquences radio (RF) FCC. Ce supplément, Cf bulletin OET-65 et au règlement 47 CFR 1.132 relatif à l'exposition aux radiofréquences (RF) IC. Cet équipement présente des niveaux d'énergie RF très bas considérés comme conformes et ne nécessite pas d'évaluation d'exposition maximale admissible (MPE). Il est toutefois souhaitable d'installer et d'utiliser l'émetteur en laissant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil rayonnant et vous (sans compter les extrémités - mains, poignets, pieds et chevilles).

Conformément à la réglementation l'industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour portée permettant la communication de données sans fil entre des appareils numériques, tels qu'un ordinateur et un appareil photo numérique. La technologie sans fil Bluetooth fonctionne dans un rayon d'environ 10 m. La connexion de deux appareils est courante, mais certains appareils peuvent également se connecter simultanément à plusieurs appareils. Vous n'avez pas à utiliser de câble pour la connexion, ni la batterie au lithium-ion intégrée (rechargeable). Changez la batterie avant d'utiliser le système pour la première fois.

Marque N
Touchez cette marque pour établir la connexion Bluetooth avec un téléphone intelligent compatible NFC.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touches VOLUME +/-
Permettent de régler le volume.

Lampe d'éclairage
S'allume de diverses couleurs selon l'état du système. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante, « Indications de la lampe d'éclairage ».

Micro
Utilisez le micro pendant un appel.

Support
Ouvrez ce support pour utiliser le système.

Prise AUDIO IN
Permet la connexion à la prise pour casque d'écoute d'un périphérique audio portable, d'un ordinateur, etc., à l'aide d'un cordon de raccordement (non fourni).

Commutateur BLUETOOTH STANDBY
Active et désactive le mode de veille Bluetooth.

Touche RESET
Réinitialise le système.

Connecteur DC OUT ONLY (USB)
Chargez des périphériques, tels que votre téléphone intelligent, etc. en le raccordant au connecteur DC OUT ONLY (connecteur USB).

Touche SOUND
Appuyez pour sélectionner un effet sonore.

Témoin SOUND
S'allume en fonction du réglage d'effet sonore.

Touche AUDIO IN
Appuyez pour écouter le son d'un périphérique raccordé à l'aide d'un cordon de raccordement (non fourni).

Témoin AUDIO IN (jaune)
S'allume en mode AUDIO IN.

Touche BLUETOOTH PAIRING
Appuyez pour procéder au jumelage avec un périphérique Bluetooth.

Témoin Bluetooth (bleu)
S'allume, clignote ou s'éteint selon l'état de la communication LAN sans fil.

Touche I/O
Appuyez pour ouvrir le couvercle de la batterie.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Touche ☎ (appel)
Appuyez pour appeler ou faire fonctionner pendant un appel.

Procédure A

Jumelage et connexion avec un périphérique Bluetooth

1 Allumez le système.
Le témoin Bluetooth (bleu) clignote. Si le témoin AUDIO IN (jaune) s'allume, appuyez sur la touche BLUETOOTH PAIRING.

2 Activez la fonction *Bluetooth* du périphérique *Bluetooth*.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique.

3 Maintenez enfoncée la touche BLUETOOTH PAIRING du système jusqu'à ce que vous entendiez deux bips sonores.
Le témoin Bluetooth (bleu) commence à clignoter rapidement et le mode de jumelage est actif.

Conseil

- Lorsque le système est allumé pour la première fois, le témoin Bluetooth (bleu) commence à clignoter rapidement.

4 Exécutez la procédure de jumelage sur le périphérique *Bluetooth* pour détecter le système.

5 Sélectionnez « SRS-BTX500 » sur l'écran du périphérique *Bluetooth*.

- Si vous possédez plusieurs périphériques compatibles NFC, il vous suffit de mettre le téléphone intelligent en contact avec un autre périphérique pour établir la connexion avec celui-ci. Par exemple, lorsque votre téléphone intelligent est connecté à un casque d'écoute compatible NFC, vous n'avez qu'à mettre le téléphone intelligent en contact avec le système pour faire passer la connexion Bluetooth au système (changement de connexion par simple contact).

Remarque

- Certains périphériques ne peuvent pas afficher la liste des périphériques détectés.

6 Si un code d'authentification est requis sur l'écran du périphérique *Bluetooth*, entrez ce code d'authentification.

- Le code d'authentification peut également être nommé « code d'authentification », « code NFC », « numéro NFC » ou « mat de passe ».

7 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

8 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

9 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

10 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

11 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

12 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

13 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

14 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

15 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

16 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

17 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

18 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

19 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

20 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

21 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

22 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

23 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

24 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

25 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

26 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

27 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

28 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

29 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

30 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

31 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

32 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

33 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.

34 Une fois les périphériques jumelés, le système peut fonctionner automatiquement avec le système.