

TV + MAGNETOSCOPE
COMBI 36 cm

14 PV 345



Caractéristiques Techniques

- COMBI RADIO-REVEIL FM DIGITAL
- TURBO DRIVE
- PLUG & PLAY
- SHOW VIEW/PDC/TELETEXTE
- PARTIE VCR 2 TETES
- SIMPLE TUNER/LECTURE NTSC
- FORMATTER
- PRISES A/V SUR LE COTE
- COULEUR SILVER

Date d'introduction

SEPTEMBRE 1999



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Téléviseur et magnétoscope intégrés en un seul appareil
Simple à utiliser, facile à installer
Pas de connexions
Simple tuner
Radio-réveil FM intégré
Télétexte (1 page)
• Mode transparent
• Mémoire page favorite
Menu d'utilisation affiché à l'écran TV en 12 langues
Poignée intégrée pour faciliter le transport
PLUG & PLAY : système d'installation ultra-simplifié. Une fois le combi relié au secteur et à la prise antenne, un message de bienvenue apparaît sur l'écran du combi. Il suffit ensuite de suivre les instructions affichées.
Autostore : recherche et mémorisation automatiques des chaînes
Design compact et élégant, magnétoscope à chargement central

FONCTIONS RADIO-REVEIL FM DIGITAL

Tuner FM avec 9 présélections possibles
Affichage 4 caractères LCD vert à 3 niveaux d'intensité possibles + coupure affichage
Réveil double alarme (radio et vibreur)
Réveil par : radio, téléviseur, cassette vidéo, vibreur
Arrêt programmable
Fonction week-end : mise en veille de la fonction réveil pendant le week-end
Fonction répétition de l'alarme

FONCTIONS MAGNETOSCOPE

Mécanisme TURBO DRIVE ultrarapide :
Rembobinage d'une cassette de 3 heures en 100 secondes
Reconnaissance automatique de la durée de la bande
Lecture NTSC (en pal)
Arrêt sur image
Recherche image avant/arrière
Assemblage automatique des séquences
En mode enregistrement, éjection automatique de la cassette en fin de bande
Recherche par index (index suivant/précédent ou partie de bande vierge)
Compteur affichage du temps écoulé/restant
Lecture en boucle
Clé électronique (sécurité enfants)
Mode hôtel
Démarrage programmable (24 heures)
Arrêt programmable (3 heures)
FORMATTER : Réduction au minimum de la hauteur des bandes noires horizontales lors de la diffusion de programmes en 16/9 ou cinémascope.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Standard VHS
PAL (BG, I) SECAM (BG, LL')
Démodulateur VHF-UHF
Tuner hyperbande

Nombre de chaînes mémorisables : 99
Consommation : 44 W (fonctionnement)
: 4 W (veille)
Mémoire de l'horloge : 10 minutes
Mise à jour automatique de la date et de l'heure
Mémoire des émetteurs et blocs programmes : 1 an
Compatible réseaux câblés
Diagonale verrerie : 37 cm
Diagonale image : 34 cm
Dimensions H x P x L
- sans emballage : 398 x 407 x 392 mm
- avec emballage : 522 x 514 x 474 mm
Poids - sans emballage : 12,6 kg
- avec emballage : 15 kg

PROGRAMMATION

SHOW-VIEW

PDC (démarrage et arrêt des programmations en temps réel à partir des codes envoyés par l'émetteur)
Horloge calendrier
6 programmes, 1 mois à l'avance
Programmation par la télécommande avec contrôle sur l'écran TV

QUALITE D'IMAGE

Optimisation de la qualité d'image grâce à la technologie des têtes découpées au laser
Réducteur de bruit
Digital Studio Picture Control : contrôle de la résolution d'image
Circuit d'amélioration des transitions
Nettoyage automatique des têtes vidéo

QUALITE DU SON

Puissance musicale : 3 W
Contrôle automatique du niveau audio : le volume audio se régule automatiquement lors de changement de chaînes ou de publicités

ACCESSOIRES

Télécommande et piles (RT 797/101)
Mode d'emploi

CONNEXIONS

Sur le côté :
• Prise casque (3,5 mm)
• 1 entrée cinch Audio
• 1 entrée cinch Vidéo
A l'arrière :
• 1 prise antenne
• 1 prise péritélévision

CODE EAN

8 710101 206370

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



PHILIPS