

# CINERGY HT Express

**Télévision et radio – mobiles et flexibles comme jamais auparavant**

**TBA**  
to be announced



Illustration de façon semblable

Jamais auparavant, la télévision et la radio numérique avec un ordinateur portable n'étaient aussi mobiles qu'avec les cartes de la nouvelle génération. Première en son genre au monde, Cynergy HT Express est une carte TV pour la norme ExpressCard qui vous permet de voir les émissions de divertissement ou d'informations où que vous soyez ! Le syntoniseur hybride reçoit aussi bien la télévision numérique terrestre (TNT) que le signal analogique normal (câble ou antenne hertzienne). Vous serez donc toujours au courant de ce qui se passe dans le monde.

Peu importe comment vous utilisez votre carte ExpressCard – vous ne devez pas renoncer au confort habituel. Celui-ci commence avec la télécommande appropriée. Le guide électronique des programmes (uniquement en mode TNT) vous aide à retrouver les émissions voulues et à programmer les enregistrements. Bon nombre d'informations sont disponibles dans le télétexte. Et si vous devez vous lever au cours d'une émission, pas de problème : Cette fonction enregistre la partie que vous ne voyez pas sur le disque dur et vous pouvez reprendre l'émission ultérieurement à l'endroit où vous vous êtes levé.

La solution idéale pour tous les amateurs de feuilletons est le magnétoscope numérique. Programmez l'enregistrement d'une émission à l'avance ou appuyez sur le bouton d'enregistrement pendant le cours de l'émission – et l'émission enregistrée est stockée sur votre disque dur en qualité DVD (MPEG-2). Il ne vous reste plus qu'à effacer les pages publicitaires incluses dans l'enregistrement puis à graver le résultat.

Mais le logiciel ArcSoft TotalMedia 2 fourni a davantage de fonctions : centre multimédia à part entière, il vous permet d'écouter de la musique, de regarder des DVD ou votre collection de photos, ou de préparer une soirée de diapos de vacances.



## Détails techniques

### Principales caractéristiques

- Programmes TV numériques ou analogiques sur l'ordinateur portable ou ExpressCard/34
- Son stéréo pour la TV numérique et analogique
- Enregistrements programmés à l'avance et Timeshifting
- Guide électronique des programmes (EPG) / Informations sur les programmes (uniquement TNT)
- Télétexte
- Alimentation électrique via l'emplacement de la carte
- Télécommande infrarouge
- Enregistreur vidéo numérique avec prise en charge MPEG-2 intégrale
- Entrées vidéo analogiques : S-Vidéo, Composite
- Entrée audio stéréo

### Détails techniques

- ExpressCard/34 Bus 500 Mbits/s
- Prise en charge des pilotes : Windows XP (SP2)
- Plug&Play
- Alimentation 3,3V DC (expressCard Bus powered)
- Consommation de courant 470 mA (expressCard Bus powered)
- Couleurs du boîtier : blanc/orange/métal
- Dimensions : 93 x 34 x 11 mm

### Syntoniseur

- Bande VHF III K5-K12 (174 - 230 MHz)
- Bande UHF IV / V K21-K69 (470 - 862 MHz)
- Impédance d'entrée : 75 ohms
- Démodulation COFDM (QAM16/QAM64)
- Technologie synthétiseur PLL

### Télécommande infrarouge

- 48 touches
- Alimentation par 2 piles AAA

### Logiciel

- ArcSoft TotalMedia2

### Configuration système requise

- Processeur 2 GHz Intel ou AMD ou ordinateur portable certifié Centrino équivalent
- 512 Mo de RAM
- Système d'exploitation : XP SP2
- Interface USB 2.0
- 150 Mo d'espace libre sur le disque dur pour l'installation des logiciels
- Matériel audio compatible DirectX
- Carte graphique compatible DirectX9.0c avec technique Video Overlay
- Lecteur de CD/DVD pour l'installation des pilotes/logiciels
- Lecteur de CD-ROM/DVD pour la réalisation des CD/DVD
- Réception analogique par antenne ou dans le réseau câblé
- Réception terrestre numérique (TNT)

### Contenu du coffret

- TerraTec Cinergy HT express
- Adaptateur pour l'antenne
- Faisceau de câbles vidéo/audio/télécommande infrarouge - entrées
- Antenne tige à embase magnétique
- Télécommande infrarouge avec piles
- CD-ROM d'installation et de logiciels
- Manuel en ligne (sur CD-ROM)
- Bordereau d'accompagnement
- Documents d'enregistrement
- Guide d'installation rapide

Article No.: 10378  
EAN-Code: 4017273103785  
Garantie: 2 ans

