

Sigurnosne upute

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa tijekom povezivanja i korištenja monitora:

- Nazivni podaci monitora moraju odgovarati izmjeničnom naponu vaše mreže.
- Monitor smjestite u blizinu električne utičnice.
- Monitor postavite na stabilnu površinu. Oprezno rukujte s monitorom. Zaslom se može oštetiti u slučaju pada, oštrog udara ili dodirivanja oštrim ili abrazivnim predmetom.
- Monitor smjestite u područje s niskom razinom vlage i bez prašine.
- Nikad ne koristite monitor ako je kabel za napajanje monitora oštećen. Ne postavljajte predmete na kabel za napajanje i smjestite ga tako da spriječi spoticanje.
- Nikad ne umećite metalne predmete u otvore monitora. To može izazvati opasnost od električnog udara.
- Da biste spriječili električni udar, nikada ne dodirujte unutrašnjost monitora. Kućište monitora smije otvarati samo stručna osoba.
- Monitor iz električne mreže isključujte povlačenjem utikača. Nikad ne povlačite kabel.
- Na kućištu monitora nalaze se otvori za ventilaciju. Da biste spriječili pregrijavanje, nikada ne blokirajte i ne prekrivajte te otvore. Štoviše, nemojte koristiti monitor na krevetu, sofa, sagu ili drugim mekanim površinama. Time možete blokirati otvore za ventilaciju s donje strane monitora. Ako monitor smjestite u ormar za knjige ili drugi zatvoreni prostor, osigurajte pravilnu ventilaciju.
- Ne izlažite monitor padalinama i ne koristite ga u blizini vode. Ako se monitor slučajno smoči, izvucite kabel iz utičnice i odmah se obratite ovlaštenom dobavljaču. Kućište monitora možete po potrebi očistiti vlažnom krpom. Prije čišćenja izvucite kabel za napajanje monitora iz utičnice.
- Ako monitor ne radi normalno, posebice ako ispušta neugodne zvukove ili miris, izvucite kabel za napajanje monitora iz utičnice i obratite se ovlaštenom dobavljaču ili servisnom centru.


Povezivanje monitora s računalom

- 1-1 Povezivanje videokabela
 - a. Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (OFF).
 - b. Priključite VGA videokabel na računalo.
- 1-2 Povezivanje digitalni kabel (samo za modele s dvostrukim ulazom)
 - a. Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (OFF).
 - b. Jedan kraj 24-pinskog DVI kabela priključite sa stražnje strane monitora, a drugi kraj priključite na priključnicu računala.
2. Priključite audiokabel (Samo za modele s audioulazom) (Opcija).
3. Priključivanje kabela za napajanje

Priključite kabel za napajanje na monitor i na pravilno uzemljenu izmjeničnu utičnicu.
4. Uključivanje monitora i računala

Prvo uključite monitor, a potom i računalo.

Taj raspored je veoma važan.
5. Ako monitor i dalje ne radi pravilno, pokušajte dijagnosticirati problem prema uputama iz odjeljka "Otklanjanje poteškoća".



Savjeti za otklanjanje poteškoća

Nema napajanja - Indikator napajanja monitora je isključen.

Provjerite je li kabel za napajanje potpuno umetnut u priključnicu monitora i električnu utičnicu. Provjerite ispravnost električne utičnice priključivanjem ispravnoga električnog uređaja, npr. svjetiljke. Priključite drugi kabel za napajanje na monitor. U tu se svrhu možete poslužiti kabelom za napajanje računala.

Nema slike - Indikator napajanja monitora je uključen, ali nema slike na zaslonu.

Provjerite je li video priključak pravilno priključen na računalo. Provjerite je li računalo uključeno i radi li ispravno. Isključite monitor i provjerite kontakte video kabela. Kontakti ne smiju biti iskrivljeni.

Detalji o radu

Molimo pogledajte korisnički priručnik na CD-ROM-u priloženom uz monitor