



APart

APart PA4060 AMPLIFICATEUR



Cet amplificateur de puissance 4 canaux 19" est très compact et vous fournit 4 x 60 watts sous 4 ohms.

Le PA4060 est refroidi par convection (sans ventilateur), ce qui le rend très silencieux et ne nécessite pas de maintenance.

Les signaux d'entrée peuvent être renvoyés via les commutateurs de routage ou des câbles cinch (RCA). L'amplificateur est équipé de limiteurs intégrés et les commandes et indicateurs suivants sont disponibles en face avant :

- * Volume gauche - droite
- * Diodes témoins de signal, protection et limiteur
- * Interrupteur de mise sous/hors tension

Il est conseillé de commander les cornières PA19 en cas de montage en rack 19".



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée	Cinch (RCA) asymétrique 1 V / 10 kohms Renvoi : XLR / Jack symétrique 1 V / 10 kohms
Sortie (RMS, programme)	8 ohms : 4 x 50 watts / 70 watts max. 4 ohms : 4 x 60 watts / 90 watts max.
Réponse en fréquence	15 Hz - 30 kHz
Distorsion	< 0,03 %
Dimensions (H x L x P)	44 x 483 x 325 mm
Poids	6,9 kg